# Installer 3 cartes ESP32 — stores enrouleurs v7.4

Programme StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_multi.ino · page commune « /tous »

Vous téléversez **le même programme sur les 3 cartes**. Avant chaque téléversement, vous changez seulement **4 lignes** : 3 dans le .ino et 1 dans `arduino_secrets.h`. Rien d'autre à faire : les cartes se trouvent entre elles toutes seules.

## Les lignes à changer

Dans le **.ino**, section « WIFI » et section « APPARENCE » :

```
const char* HOSTNAME   = "store";      // ← nom réseau, DOIT être différent sur chaque carte
const char* PAGE_TITLE = "Stores";     // ← nom affiché (titre du cadre sur la page /tous)
const char* ICON_COLOR = "#3d6fb6";    // ← couleur de l'icône sur le téléphone
```

Dans **arduino_secrets.h** :

```
#define SECRET_AP_SSID "Store-Secours"   // ← réseau de secours, différent sur chaque carte
```

## Les valeurs pour vos 3 cartes

| | Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 |
|---|---|---|---|
| HOSTNAME | "store1" | "store2" | "store3" |
| PAGE_TITLE | "Salon" | "Chambre" | "Bureau" |
| ICON_COLOR | "#3d6fb6" | "#2e8b7a" | "#b5653d" |
| SECRET_AP_SSID | "Store1-Secours" | "Store2-Secours" | "Store3-Secours" |

Mettez vos propres noms de pièces dans `PAGE_TITLE`. `SECRET_SSID`, `SECRET_PASS` (votre box) et `SECRET_OTA_PASS` restent **identiques** sur les 3 cartes.

**Facultatif, selon chaque carte :**

- `MOTOR2_ENABLED = false;` si cette carte n'a qu'un seul moteur.
- `MOT1_SIDE` / `MOT2_SIDE` : le titre des cadres des moteurs sur la page de la carte.

## La marche à suivre

1. Mettez les valeurs de la **carte 1**, branchez-la en USB et téléversez.
2. Changez les 4 lignes pour la **carte 2**, branchez-la et téléversez.
3. Même chose pour la **carte 3**.
4. Sur le téléphone, ouvrez `http://store1.local/tous`. Après une trentaine de secondes, les 3 cartes apparaissent sur la même page.
5. Faites la calibration de chaque store depuis le lien « Réglages ↗ » de chaque cadre.
6. Sur la page `/tous`, faites « Ajouter à l'écran d'accueil » : une seule icône pour tous les stores de la maison.

## Si une carte n'apparaît pas sur /tous

Certaines box bloquent la recherche automatique. Dans ce cas :

1. Réservez une adresse IP fixe pour chaque carte dans la box. L'adresse MAC de chaque carte est sur sa page `/info`.
2. Sur **chacune des 3 cartes**, remplissez la même ligne avec ces adresses, puis téléversez de nouveau :

```
const char* FIXED_PEERS = "192.168.1.51,192.168.1.52,192.168.1.53";
```

Chaque carte reconnaît sa propre adresse dans la liste et l'ignore : la ligne peut donc être identique partout.

Les mises à jour suivantes peuvent se faire sans câble, par OTA. Gardez simplement les bonnes valeurs des 4 lignes pour la carte que vous mettez à jour.