

Lancement du code depuis le RaspberryPi

Prérequis

1. Placer les fichiers suivants dans un répertoire du RaspberryPi:
 - a. Le script de surveillance des changements : *detect_change.py*
 - b. Le script GPBO : *gp_code.py*
 - c. Le fichier d'entrée : *subject_3dim.txt*
2. Configurer l'environnement python (une seule fois) dans le répertoire du code :
 - a. Créer l'environnement : *python -m venv venv*
 - b. Activer l'environnement : *source venv/bin/activate*
 - c. Initialiser les packages : *pip3 install -r requirements.txt*

Exécution du code

1. Ouvrir 3 terminaux distincts connectés au RaspberryPi
2. Dans un terminal, lancer le script de surveillance des changements
 - a. Se placer dans le répertoire du code
 - b. Activer l'environnement python : *source venv/bin/activate*
 - c. Lancer le script : *python3 detect_change.py*
3. Dans un autre terminal, surveiller les résultats MQTT avec *mosquitto_sub*
 - a. Prérequis : *mosquitto_sub* doit être installé
 - b. Faire : *mosquitto_sub -h localhost -t GPBO/# -v*
4. Dans un autre terminal, modifier le fichier d'entrée *subject_3dim.txt*
 - a. Se placer dans le répertoire du code
 - b. Faire : *nano subject_3dim.txt*
 - c. Effectuer un changement dans le fichier puis sauvegarder les changements

Arrêt du code

1. Pour arrêter la surveillance, il suffit d'interrompre l'exécution du script de surveillance des changements (exemple : faire CTRL + C dans le terminal)
2. Pour arrêter les résultats MQTT, il suffit d'interrompre l'exécution du *mosquitto_sub* (exemple : faire CTRL + C dans le terminal)