

7.4 O termo “**limite do arranjo**” é definido como 300 mm do arranjo em todas as direções, conforme apresentado na Figura 2.

- a) Os circuitos controlados localizados fora do limite do arranjo devem ser limitados à classificação de tensão decisiva tipo A (DVC-A) em até 30 s após a inicialização do desligamento rápido, conforme a Tabela 1. A tensão deve ser medida entre dois condutores quaisquer e entre qualquer condutor e a terra.
- b) Os circuitos controlados localizados dentro do limite do arranjo devem ser limitados a não mais de 120 V em corrente contínua, conforme a ABNT NBR 5410:2004, Anexo A, Faixa I, em até 30 s após a inicialização do desligamento rápido. A tensão deve ser medida entre polo e terra e entre polos.

Tabela 1 – Resumo dos limites das classes de tensão decisivas

Classificação da tensão decisiva DVC	Limites da tensão de trabalho (V)		
	Tensão c.a. (r.m.s) U_{ACL}	Tensão c.a. (pico) U_{ACPL}	Tensão c.c. (médio) U_{UCL}
A ^a	≤ 25 (16) ^b	≤ 35,4 (22,6) ^b	≤ 60 (35) ^b
B	> 25 e ≤ 50 (> 16 e ≤ 33) ^b	> 35,4 e ≤ 71 (> 22,6 e ≤ 46,7) ^b	> 60 e ≤ 120 (> 35 e ≤ 70) ^b
C	> 50 (> 33) ^b	> 71 (> 46,7) ^b	> 120 (> 70) ^b
^a É permitido que circuitos DVC-A apresentem tensões até os limites de DVC-B em condições de falta por um tempo máximo de 0,2 s. ^b Os valores entre parênteses devem ser utilizados com cabeamento e componentes instalados em condições de umidade.			