Architettura degli Elaboratori a.a. 2024/25

Appello d'esame 09/05/2025 (ASM)

Operazioni preliminari

1. Aprire il file `AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf`, contenente informazioni utili per lo svolgimento di questa prova.
2. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory
3. Completare le seguenti righe con i propri dati in `program01.asm`

```
########################################
# INSERIRE I PROPRI DATI QUI:
# Nome:
# Cognome:
# Matricola:
########################################
```

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. Sia data in input da utente una stringa di caratteri `S`. La stringa è lunga al più 24 caratteri (non è necessario verificare questo vincolo) e consiste dei seguenti simboli: '`0`' (codice ASCII `0x30`), '`1`' (codice ASCII `0x31`), '`+`' (codice ASCII `0x2B`). La sequenza termina quando viene letto il carattere `'\n'` (codice ASCII `0xA`). Il programma deve considerare ogni sequenza di caratteri separata da '`+`' come un numero binario ed effettuare l'operazione corrispondente di somma ('`+`') come rappresentato nella stringa di input e stampare a schermo la rappresentazione decimale del risultato. I caratteri sono separati sempre da un solo separatore ('`+`'). Qualora la sequenza non contenesse alcun carattere, va considerata come il numero `0`.

Se, ad esempio, `S` è `11+0000+1+0010` allora dovrà essere scritto a schermo:

```
6
```

perché la sequenza corrisponde in decimale all'espressione 3+0+1+2=6.

Nella sezione dedicata al **text segment**, il programma deve avere nel comparto *main* il caricamento dei dati da input (già fornito nel file `program01.asm`: l'indirizzo base della stringa `S` verrà caricato nel registro `a0`), e il codice necessario a calcolare i valori e visualizzare i risultati sullo schermo.

Note: Commentare le righe più importanti del codice avendo cura di spiegare a cosa servano i registri. Si ricorda che la syscall per la stampa di un intero prevede come argomenti `a7=1` e `a0` assegnato con il valore da stampare. La syscall per la stampa di un carattere (necessaria per separare i due output con una `'\n'`) prevede come argomenti `a7=11` e `a0` assegnato con il carattere da stampare.

Risultato atteso

Per ogni input al programma va stampato l'output della procedura suddetta seguito da accapo come spiegato precedentemente.

Ad esempio, il file `test-03.in` contiene il seguente input: '`1+1001+11+0011+000`', il suo output atteso (all'interno di `test-03.expt`) è:

```
16
```

È possibile studiare i casi di test aprendo i file di input (nel formato `test-`*xy*`.in`, dove *xy* è un numero a due cifre) e output atteso (estensione `test-`*xy*`.expt`), confrontandoli col proprio (estensione `test-`*xy*`.out`).

Verifica di corretta esecuzione dell'esercizio

Per verificare che l'esercizio sia stato completato correttamente eseguire `run.sh` (doppio click sul file dal file manager, oppure esecuzione del comando `./run.sh` da terminale) e visualizzare il risultato aprendo il file `test_results.html`. Per ulteriori informazioni, consultare il file `AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf`.

Bonus

Una soluzione pienamente funzionante, dove ogni test verrà completato usando meno di 220 istruzioni sarà premiata con un bonus di **1 punto** sul voto finale.

Note

- Non è consentito modificare il *data segment*.
- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è `305900`. Oltre quel numero, l'esecuzione viene automaticamente terminata.
- Il file `program01.vuoto.asm` contiene una copia del file `program01.asm` che può essere utile in caso sia necessario ripartire da capo.
- Attenzione a non eseguire loop infiniti con leak della memoria: RARS potrebbe crashare e cancellare il file che state scrivendo, sentitevi liberi di salvare un file di backup prima di eseguire del codice rischioso.