Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una stringa di cifre binarie ('`0`', '`1`') separate dal carattere '`-`'. Il programma deve convertire ogni gruppo binario in **Base 4** (raggruppando quindi i bit a 2 a 2 da sinistra verso destra) e stamparne il risultato su una nuova linea. I bit in coda che non formano una coppia completa vanno **ignorati** (esattamente come nello Sbarramento 9).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `10110/111`, l'output sarà:

```
23
3
```

Nel primo gruppo `10` = 2, `11` = 3, e lo `0` in coda si ignora. Nel secondo gruppo `11` = 3, e l'`1` in coda si ignora.