Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una stringa binaria separata dal carattere '`/`'. Il programma deve convertire ogni gruppo binario in **Esadecimale** (raggruppando quindi i bit a 4 a 4 da sinistra). I bit in coda che non formano una quartina completa vanno ignorati. Per stampare ogni risultato, non usare la classica stampa intera (syscall 1), ma sfrutta la **syscall 34** per ottenere l'output formattato.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `10101111/1100`, l'output sarà:
`0x000000af`
`0x0000000c`
Nel primo gruppo `1010` = A, `1111` = F. Nel secondo gruppo `1100` = C.