





- 1) Permeabilidade Relativa: 60
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande resistência mecânica
- 4) $B_{SAT} = 1, 6T$


<u>APLICAÇÕES</u>

• Indutores de potência e indutores PFC para frequência maior que 8KHz.

ESPECIFICAÇÕES

| CÓDIGO PEÇA | PRODUTO | | Diam. | Diam. | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | Ext. | Int. | | | | | | |
| | | AL | (ØExt) | (ØInt) | ALTURA | L | Α | V | As | Massa |
| | | [nH/esp²] | [mm] | [mm] | (H) [mm] | [cm] | [cm ²] | [cm³] | [cm ²] | [g] |
| 9000.F60057.140010 | MMTF60T5714 | 75 | 57,2 | 26,4 | 14,0 | 14,3 | 1,444 | 20,65 | 109 | 178,5 |

^{*} Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.





<u>GRÁFICOS</u>

