СТЖ-1.ПУ.01.00.001

Перв.примен.

Справ.№



Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

СТЖ-1.ПУ.01.00.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Большаков		
Пров.		Козуто		
Т.контр.		*		
Нач.сект.		*		
Н.контр.		*		
Утв.		*		

Система управления

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Лит.	Масштаб	Масса

Лист * Листов

*

Формат А2

Description	Designator	LibRef	Quantity
Конденсатор К73-17, JFA02G104J 0.01 мкФ 400 в 5%	C1, C2	К73-17 0.1мкФ, 400В, 5%, JFA02G104J	2
Конденсатор 1206 10% 50В 4.7мкФ X7R	C3, C16, C24	CC1206KKX7R9BB475	3
Конденсатор 0805 10% 50В 100нФ X7R	C4, C10, C25, C26, C27, C28, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C46, C47, C48	GRM21BR71H104KA01L	22
Конденсатор Эл-лит. 20% 400В 100 мкФ	C5	JNE2G101M10002200250	1
Конденсатор 1206 10% 630В 2.2нФ X7R	C6	GRM31BR72J222KW01L	1
Конденсатор 1206 10% 630В 4.7нФ X7R	C7	GRM31BR72J472KW01L	1
Конденсатор 0805 10% 16В 470нФ X7R	C8	GRM219R71C474K	1
Конденсатор 0805 10% 25В 220нФ X7R	C9, C12	GRM219R71E224K	2
Конденсатор 0805 10% 100В 10нФ X7R	C11, C13, C18	GRM21BR72A103KA01L	3
Конденсатор Эл-лит. 20% 16В 680 мкФ	C14, C15	JRC1C681M03500800160000B	2
Конденсатор 0805 10% 250В 22пФ C0G	C17	GRM21A5C2E220J	1
Конденсатор X1/Y1 20% 250В 4,7нФ	C19, C30	DE1E3KX472MN4AN01F	2
Конденсатор X1/Y1 20% 250В 1нФ	C20, C23	DE1E3KX102MA4BN01F	2
Конденсатор X2 Пропилен 10% 305В 100нФ	C21, C22	B32922C3104K000	2
Конденсатор 0805 10% 50В 1мкФ X7R	C43, C44	GRM21BR71H105KA12L	2
Конденсатор 0805 10% 100В 22нФ X7R	C45	GRM21BR72A223KA01L	1
Конденсатор 0603 05% 50В 12пФ NP0	C49, C50	CC0603JRNPO9BN120	2
Конденсатор 0805 05% 50В 20пФ NP0	C51, C52	CC0805JRNPO9BN200	2
ИОН TL431ACDBZT, SOT-23_3	D1	TL431ACDBZT, SOT-23_3	1
Оптосимистор MOC3063, DIP6 zero-cross	DA1, DA2	MOC3063	2
Оптрон PC817, DIP-4	DA3	LTV-356T	1
AC/DC TEA1733, SO8	DD1	TEA1733	1
Микроконтроллер	DD2	GD32E103C8T6	1
Фильтр ЭМП 300В 1,6А 14мГн	L1	PLY10AN1521R6R2	1
Дроссель 10% 10uH 1,3A	L2	CD54-100K	1
Кварцевый резонатор 32,768 кГц	Q1	DT-26	1
Кварцевый резонатор 8MHz HC49	Q2	L-KLS14-HC-49S-8.000-20-30-A	1
Резистор 0805 5% 180 Ом	R1, R7	RC0805JR-07180RL	2
Резистор 1206 5% 360 Ом	R2, R8	RC1206JR-07360RL	2
Резистор 0805 5% 1,2 кОм	R3, R9, R55, R57	RC0805JR-071K2L	4
Резистор 1206 5% 150 Ом	R4, R6, R10, R12	RC1206JR-07150RL	4
Резистор 1206 5% 330 Ом	R5, R11	RC1206JR-07330RL	2
Резистор 0805 5% 1 кОм	R13	RC0805JR-071KL	1
Резистор 0805 5% 4,7 Ом	R14, R56	RC0805JR-074R7L	2
Резистор 0805 5% 10 Ом	R15, R58	RC0805JR-0710RL	2
Резистор 0805 5% 33 кОм	R16	RC0805JR-0733KL	1
Резистор 1206 5% 47 кОм	R17, R18	RC1206JR-0747KL	2
Резистор 1206 5% 3,3 МОм	R19, R20	RC1206JR-073M3L	2
Резистор 0805 5% 560 кОм	R21	RC0805JR-07560KL	1
Резистор 1206 5% 3 МОм	R22	RC1206JR-073ML	1
Резистор 0805 5% 82 кОм	R23	RC0805JR-0782KL	1
Резистор 1206 1% 150 мОм импульсный	R24	ERJ8BSFR15V	1
Резистор 1206 1% 220 Ом	R25	RC1206FR-07220RL	1
Резистор 0805 5% 2,2 МОм	R26	RC0805JR-072M2L	1
Резистор 1206 5% 100 Ом	R27	RC1206JR-07100RL	1
Резистор 0805 5% 150 Ом	R28	RC0805JR-07150KL	1
Резистор 0805 5% 5,1 кОм, Резистор 0805 1% 5,1 кОм	R29, R32	RC0805JR-075K1L, RC0805FR-075K1L	2
Резистор 0805 1% 20 кОм	R30	RC0805FR-0720KL	1
Резистор 0805 5% 10 кОм	R31, R33, R35, R38, R39, R42, R43, R44, R46, R48, R50, R52, R54	RC0805JR-0710KL	13
Резистор 0805 5% 0 Ом	R34	RC0805JR-070RL	1
Резистор 0805 5% 22 Ом	R36, R37	RC0805JR-0722RL	2
Резистор 0805 5% 100 Ом	R40, R41, R45, R47, R49, R51, R53	RC0805JR-07100RL	7
Резистор 1206 5% 510 кОм	R59, R60, R61, R62	RC1206JR-07510KL	4
Термистор 1% 10кОм	RT1, RT2	B57861-S 103-F40	2
Варистор 10% 300В 300пФ 50А	RU1	B72214S0301K101	1
Трансформатор KST-760871631	T1	KST-760871631	1
Лин. Стаб. 5V 800mA	U1	AMS1117-5.0	1
Лин. Стаб. 3.3V 300mA	U2	RT9193-33GB	1
Драйвер MOSFET 25V 3.5A	U3	PN7001LTB-A1	1
Диод USBLC6-2SC6, SOT23-6L	VD	USBLC6-2SC6, SOT23-6L	1
Диодный мост DB-207	VD1	DB-207	1
Диод SOD-323 100В 150мА	VD2, VD16	1N4148WS	2
Диод SMA 1кВ 2А	VD3	S2M	1
Стабилитрон miniMELF 24В 0,5Вт	VD4, VD6	BZV55C24	2
Диод SMA 100В 1А	VD5	M2	1
Диод TO220 100В 20А	VD7, VD15	MBR20100CT	2
Диод BAT54S	VD8, VD9, VD10, VD11	BAT54S	4
Транзистор MOSFET N-Channel 20В 4.2А	VD12, VD13, VD14	IRLML2502	3
Симистор BTA16-600BRG, TO-220AB	VS1, VS2	BTA16-600BRG, TO-220AB	2
Транзистор MOSFET N-Ch 600В 4А	VT1	STP4NK60ZFP	1
Транзистор MOSFET N-Ch 60В 45А	VT2	2SK2232-VB	1
Разъем PLS-4, шаг 2.54 мм	X1	PLS-4	1
Разъем 2EDGR-5.0-03P-14-00A(H)	X2	2EDGR-5.0-03P-14-00A(H)	1
Разъем 2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)	X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11	2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)	7
Разъем шлейф на плату 40 pin шаг 2.54 мм	X9	BH-40 (DS1013-40S) (IDC-40MS)	1
Разъем PLS-2, шаг 2.54 мм	X10	KLS1-207-1-2-S	1