

Dozownik mydła W2 Hongya



Spis treści:

- 1. Oznaczenie funkcji produktu.
- 2. Montaż.
- 3. Ustawienia dozownika.
- 4. Uruchomienie oraz konfiguracja dozowania
- 5. Obsługa funkcji auto-czyszczenia.
- 6. Automatyczne wykrywanie ruchu.
- 7. Napelnianie płynem oraz uzupełnianie.
- 8. Ładowanie.
- 9. Wyłączenie wykrywania ruchu.

1. OZNACZENIE FUNKCJI PRODUKTU.



- Oznaczenia funkcji produktu.
- 1. Włączenie/Wyłączenie/Zmiana ustawień czasu/Zmiana ustawień temperatury/Uruchomienie funkcji auto-czyszczenia.
 - 2. Poziom baterii.
 - 3. Czerwona ikona w trakcie ładowania/Zielona w momencie pełnego naładowania.
 - 4. Zegar
 - 5. Wskaźnik ilości dozowanego mydła.
 - 6. Temperatura w C.
 - 7. Temperatura w F.
 - 8. Wskaźnik wykrycia ruchu.
 - 9. Poziom mydła.
 - 10. Port ładowania.
 - 11. Wlew mydła.
 - 12. Dozownik do mydła.
 - 13. Czujnik ruchu.
 - 14. Urządzenie.

2. MONTAŻ.

Q1: Jak zainstalować automatyczny uchwyt dozownika? Na co zwrócić uwagę?

A: Ściana powinna być gładka, sucha i wolna od kurzu, dozownik będzie prawidłowo trzymać się płytek, marmuru, lustra i innych gładkich powierzchni, nie nadaje się do tapet, cegieł antycznych i innych nierównych ścian (wysokość zawieszenia produktu powinna być wyższa niż 15 cm od blatu, w przeciwnym razie będzie to kolidować z działaniem urządzenia).

Odkleić ochronną folię klejącą i przykleić ją do ściany. Naciśnąć wokół tylnej płaszczyzny przez 40-50 sekund, aby zapewnić całkowite przyleganie kleju do ściany.

Klej powinien pozostać na ścianie przez 24 godziny przed zawieszeniem dozownika. Klej musi mieć pewien czas reakcji ze ścianą i osiągnąć najbardziej stabilny stan po 24 godzinach. Klej nie może być ponownie nakładany.

3. USTAWIENIA DOZOWNIKA

Q1: Jak włączyć i wyłączyć urządzenie?

A: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "1" przez 3 sekundy, gdy ekran się zapali, urządzenie jest w stanie włączenia, a dłuższe przytrzymanie przycisku "1" przez 3 sekundy wyłączy urządzenie.

Q2: Jak ustawić czas?

A: 1.W stanie uruchomienia, dwukrotnie naciśnij ciągle przycisk "1", aby wejść do programu regulacji czasu.

2. Gdy na ekranie wyświetli się 88:-- , dostosuj godzinę. W tym czasie, obróć w prawo pokrętkę w kierunku +, aby dodać godziny, obróć lewe pokrętkę w kierunku -, aby odejść godziny, naciśnij przycisk "1" raz, aby potwierdzić godzinę po dostosowaniu, następnie przejdź do dostosowania minut, na ekranie wyświetli się --88. W podobny sposób obróć pokrętkę, aby dostosować minutę, a następnie naciśnij przycisk "1" raz, aby potwierdzić minutę. Dostosowanie czasu jest zakończone.

Q3: Jak przełączyć temperaturę?

A: Dwukrotnie kliknij przycisk "1", aby przełączyć temperaturę. Temperatura może być wyrażona w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Ważne: Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja podczas dostosowania czasu, system automatycznie wyjdzie z trybu dostosowania czasu. Ze względu na brak połączenia bezprzewodowego czas nie może być korygowany w czasie rzeczywistym, co może skutkować odchyleniem czasu o 3-5 minut w ciągu 1-2 miesięcy. Jest to zjawisko normalne, a czas można korygować ręcznie.

4. URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA.

Q1: Jak przygotować mieszanekę płynu?

A: Ten produkt nie wymaga dedykowane płynu do czyszczenia, można użyć zwykłego mydła. Należy wlać płyn do pojemnika poza dozownikiem wraz z 6 razy większą ilością wody, dokładnie wymieszać, a następnie wlać do urządzenia. **Rozrabianie płynu w dozowniku lub podanie zbyt gęstej mieszanki zapcha dysze i spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia.**

Q2: Jak korzystać z automatycznego czujnika?

A: Długo przytrzymaj przycisk "1", aby aktywować wykrywanie ruchu. Zakres czujnika wynosi do 5 cm.

Domyślnie włączony jest pierwszy bieg. Możesz zmieniać biegi w zależności od potrzeb. W prawym górnym rogu wyświetla się liczba 1, 2 lub 3 jako odpowiadający bieg.

Aby zapobiec automatycznemu produkcji płynu, ten produkt wyposażono w czujnik ciała ludzkiego.

Po włączeniu ekranu przez zbliżenie, ekran się zapali, wtedy wystarczy wyciągnąć rękę, aby wytworzyć bąbelki. Jeśli ekran nie zapala się po uruchomieniu, ruch ręką nie będzie wytwarzał płynu.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

5. AUTO-CZYSZCZENIE.

Q: Jak włączyć lub wyłączyć funkcję samoczyszczania?

A: W urządzeniu można włączyć funkcję samoczyszczania przez trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania w stanie włączenia, a funkcję samoczyszczania można wyłączyć przez trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania w stanie wyłączenia. (Funkcja samoczyszczania może być włączona i przeplukać urządzenie, gdy urządzenie jest zablokowane, nie ma potrzeby włączania funkcji samoczyszczania podczas normalnego użytkowania).

6. AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE

RUCHU.

Q: Dlaczego nie ma automatycznego dozowania po włączeniu urządzenia?

A: Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

Aby zapobiec możliwości automatycznego uwolnienia płynu przez urządzenie, po włączeniu urządzenia czujnik ciała ludzkiego musi wykryć obecność osoby, a ekran oraz czujnik ciała ludzkiego w lewym górnym rogu zostaną oświetlone, sygnalizując gotowość do wytwarzania piany.

Q: Co zrobić, jeśli moje urządzenie jest zamontowane na boku umywalki i nie wykrywa ciała ludzkiego?

A: Jeśli produkt jest zamontowany na boku umywalki i nie wykrywa obecności ludzi, czujnik ciała ludzkiego na dole ekranu może być normalnie uruchomiony za każdym razem, gdy ręka przejdzie przez ekran.

7. NAPIENIANIE PŁYNEM.

Q: Dlaczego po wylaniu oddzielnie płynu do czyszczenia i wody do urządzenia nie ma piany?

A: Płyn do czyszczenia musi być rozcieńczony i równomiernie wymieszany w pojemniku przed wylaniem do urządzenia. Nie należy wlewać wody i płynu do czyszczenia oddzielnie do urządzenia, ponieważ nie zostaną one rozcieńczone, co może zatkać produkt i uniemożliwić tworzenie piany.

Po włączeniu ekranu przez zbliżenie, ekran się zapali, wtedy wystarczy wyciągnąć rękę, aby wytworzyć bąbelki. Jeśli ekran nie zapala się po uruchomieniu, ruch ręką nie będzie wytwarzał płynu.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

8. ŁADOWANIE.

Q: Jak uruchomić ładowanie

A: W stanie wyłączenia, po podłączeniu USB urządzenie przejdzie w tryb ładowania, zazwyczaj pełne naładowanie zajmuje 3-4 godziny. Ten produkt jest kompatybilny z ogólnie dostępnym adapterem do ładowania USB na rynku.

9. WYŁĄCZENIE WYKRYWANIA RUCHU.

Q: Jak wyłączyć czujnik ciała ludzkiego?

A: Czujnik ciała ludzkiego może pozwolić człowiekowi na automatyczne podświetlenie ekranu, urządzenie uruchamia się po wykryciu człowieka, ekran oraz symbol ciała ludzkiego będą się świecić/

Naciśnij przycisk "1" trzy razy pod rząd, aby wyłączyć czujnik ciała ludzkiego.

Po wyłączeniu czujnika ciała ludzkiego można wytworzyć pianę, wkładając rękę do obszaru pod dozownikiem.