



Bombilla LED E27, 9W, Sensor movimiento y luminosidad

Bombilla LED con sensor de movimiento y de luminosidad. Solo se enciende cuando detecta movimiento en su radio de detección y luminosidad ambiente es menos a 25 lux.

[Ver ficha online](#)

9W

240º

AC220V

E27

ESPECIFICACIONES

Potencia	9W
Flujo luminoso	400lm, 430lm, 450lm
Ángulo de apertura	240º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K
CRI	80
Alimentación	3
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Sensores	movimiento,crepuscular
Factor de potencia	0.90
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
60x60x111mm

Dimensiones del packaging
6x11x6cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE