

Ввод 3-380/220 В, 50 Гц
от ВРУ электростанции (пож. 1-07)

3P-N-PE

QF1 – автоматический выключатель
3P, 125 А, кривая С, Icn 10 кА

QF2 – УЗО (дифзащита)
4P, 100 А, IΔn = 30 мА, тип А

Кабель BBGнг(A)-LS 5x50 (медь)
Iрасч 115 А (P = 72 кВт, cos φ 0.95)

Электромотор ZOTA Solid-X 72 (72 кВт, η = 99 %)
Блок управления (ПИД, погодозависимое регулирование)

ТЗН-1
ТЗН-2
ТЗН-3

3 группы ТЗН 6 ступеней мощности 12/24/36/48/60/72 кВт

Поз.	Наименование	Параметр / кол.
1	Электраракетел ZOTA Solid-X 72	72 кВт, 3~380 В,
2	Автомат выключатель QF1	3Р, 125 А, С, 1
3	УЗО (дифференциал) QF2	4Р, 100 А, 30 мА, 1
4	Кабель силовой	ВВГнг(А)-LS 5х50
5	Контур заземления	R 4 Ом

1. Кабель 207А Solid-X 72/3-380 В, 50 Гц, 6 ступеней мощности 12/24/36/48/60/72 кВт; встроены защиты от перегрева, «сухого хода» и КЗ, стабилизаторы напряжения (по паспорту).

2. Расчетный ток I P/1,3 U cos φ = 72000/(1,732 380 0,95) = 115 А; сечение кабеля и аппараты защиты приняты по ПУЭ с запасом.

3. Так, сечение кабеля, номиналы QF1/QF2 и УЗО приняты как типовое решение (в расчетной части ВКР не определялись).

4. Система заземления – TN-C-S; РЕ-проводник по корпус котла.

					МИВЧ.080301.018-ОВ			
Изм./Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Бытовой корпус базы отдыха "Дубрава"		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Лукшин А.О.			Электромонтаж Схема электрическая подключения		7		1:100
Проб.	Полухин Г.И.					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.	Перфилов Р.В.			Шаров Р.В.		МИ ВЛЧ СТ-122		
Утв.								