

PackIT (PD7) Interface Error- General Hints to resolve

Docupedia Export

Author:Jahed Ali Shaik (BD/TOA-SPL3)

Date:04-Aug-2026 08:39

Table of Contents

Please find below the general list of PackIT Interface Errors and Hints /description how they can be solved.

Kindly take care of Business errors, that it will be fixed so that data transfers from PackIT → target SAP systems can work.

In case a interface transfer is not needed any more (e.g. 13-digit number will not get created, not released or ...):

please delete the related determination record in PackIT and inform the PST Team through mService hub to cancel the failed interface transfer.

If a unknown error comes up which is not understandable, please create a ticket [mServiceHub](#)

Link to the [Bosch Product Backbone](#)

Seq. Nr.	Message Type	Error Group	Error description	EN: Problem and solution	Responsible	DE: Problem und Lösung (Berichtigungen müssen vom Werk durchgeführt werden):
1	Target Error	Messages for 10- or 13-digit number plant independent (MARA)	FAIL: SNR10 CROSS PLANT STATUS INVALID - Z0MM_XMARA - P... or FAIL: SNR13 CROSS PLANT STATUS INVALID - Z0MM_XMARA - P...	On the mentioned SAP system the affected 10- or 13-digit number has an invalid X-plant status. Solution: The X-plant status of the 10- or 13-digit number must be changed to 40 (= valid) on the mentioned SAP system. In case the invalid status is correct : please delete the determination record and in case no other determination record is added to the PackSpec: deletion of the PackSpec could also be considered. So, in case you delete the DR or the PS, inform the PST Team via a Blogpost in mServiceHub to cancel the failed interface transfer.	Plant	Auf dem angegebenen SAP System hat der betroffene 10- bzw. 13-steller einen ungültigen werksübergreifenden Status. Lösung: Auf dem angegebenen SAP system muss der werksübergreifende Status des betroffenen 10- bzw. 13-stellers in 40 (= gültig) geändert werden. Wenn der ungültige Status richtig ist: bitte Determination Record (Findungssatz) löschen. Wenn kein weiterer Determination Record zur PackSpec angelegt ist, kann überlegt werden auch noch die PackSpec zu löschen. Wenn Determination Records und ggf. PackSpec gelöscht werden bitte das PST Team via Blogpost in mServiceHub informieren, dass der hängengebliebene Tranfer gelöscht wird.

2		Messages for 10- or 13-digit number plant independent (MARA)	SNR10 NOT FOUND/ STATUS EMPTY/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARA - P.. or SNR13 NOT FOUND/ STATUS EMPTY/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARA - P..	On the mentioned SAP system is the affected 10- or 13-digit number either not created at all or a deletion flag on client level is set. Solution: Either create the missing 10- or 13-digit number on the mentioned SAP system or remove the deletion flag on client level (additional check: valid x-plant and plant status). In case the deletion flag is correct or the creation of the missing number will not be done: please delete the determination record and in case no other determination record is added to the PackSpec: deletion of the PackSpec could also be considered. So, in case you delete the DR or the PS, inform the PST Team via a Blogpost in mServiceHub to cancel the failed interface transfer.	Plant	Auf dem angegebenen SAP System ist der betroffene 10- bzw. 13-steller entweder nicht angelegt oder es ist ein werksübergreifender Löschermerk gesetzt. Lösung: Entweder muss der fehlende 10- bzw. 13-steller angelegt werden oder der werksübergreifende Löschermerk muss entfernt werden (mit zusätzlichem Check: gültiger werksübergreifender und werksspezifischer Status). Wenn der Löschermerk ok ist, bzw. der fehlende Materialstamm nicht angelegt wird: bitte Determination Record (Findungssatz) löschen. Wenn kein weiterer Determination Record zur PackSpec angelegt ist, kann überlegt werden auch noch die PackSpec zu löschen. Wenn Determination Records und ggf. PackSpec gelöscht werden bitte das PST Team via Blogpost in mServiceHub nformieren, dass der hängengebliebene Tranfer gelöscht wird.
---	--	--	---	--	-------	---

3		Messages for 10- or 13-digit number plant related (MARC)	FAIL: SNR10 PLANT STATUS INVALID - Z0MM_XMARC - P... (plant ...) or FAIL: SNR13 PLANT STATUS INVALID - Z0MM_XMARC - P... (plant ...)	On the mentioned SAP system the affected 10- or 13-digit number has an invalid plant specific status. Solution: The plant specific status of the 10- or 13-digit number must be changed to 40 (= valid) on the related SAP system. In case the invalid status is correct: please delete the determination record and in case no other determination record is added to the PackSpec: deletion of the PackSpec could also be considered. So, in case you delete the DR or the PS, inform the PST Team via a Blogpost in mServiceHub o cancel the failed interface transfer.	Plant	Auf dem angegebenen SAP System hat der betroffene 10- bzw. 13-steller einen ungültigen Werksstatus. Lösung: Auf dem angegebenen SAP system muss der Werksstatus des betroffenen 10- bzw. 13-stellers in 40 (= gültig) geändert werden. Wenn der ungültige Status richtig ist: bitte Determination Record (Findungssatz) löschen. Wenn kein weiterer Determination Record zur PackSpec angelegt ist, kann überlegt werden auch noch die PackSpec zu löschen. Wenn Determination Records und ggf. PackSpec gelöscht werden bitte das PST Team via Blogpost inmServiceHub informieren, dass der hängengebliebene Tranfer gelöscht wird.
---	--	---	---	---	-------	--

4		Messages for 10- or 13-digit number plant related (MARC)	FAIL: SNR10 NOT FOUND/ PLANT STATUS INVALID/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARC - P... (plant ...) or FAIL: SNR13 NOT FOUND/ PLANT STATUS INVALID/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARC - P.. (plant ...)	On the mentioned SAP system is for the affected 10- or 13-digit number either the needed plant view not created or a deletion flag on plant level is set. Solution: Either create the missing plant view of the related 10- or 13-digit number on the mentioned SAP system or remove the deletion flag on plant level (additional check: valid x-plant and plant status). In case the deletion flag is correct or the creation of the missing number will not be done: please delete the determination record and in case no other determination record is added to the PackSpec: deletion of the PackSpec could also be considered. So, in case you delete the DR or the PS, inform the PST Team via a Blogpost in mServiceHub to cancel the failed interface transfer.	Plant	Auf dem angegebenen SAP System ist für den betroffenen 10- bzw. 13-steller die benötigte Werkssicht nicht angelegt oder es ist ein werksbezogener Löschermerk gesetzt. Lösung: Entweder muss die Werkssicht des betroffenen 10- bzw. 13-steller angelegt werden oder der werkspezifische Löschermerk muss entfernt werden (mit zusätzlichem Check: gültiger werksübergreifender und werkspezifischer Status). Wenn der Löschermerk ok ist, bzw. der fehlende Materialstamm nicht angelegt wird: bitte Determination Record (Findungssatz) löschen. Wenn kein weiterer Determination Record zur PackSpec angelegt ist, kann überlegt werden auch noch die PackSpec zu löschen.
---	--	---	--	---	-------	--

5		No action required	Fail: PS valid from date not reached	The "valid from" date in the relevant determination record is not yet reached Solution: Waiting until "valid from" date is reached, then the entry in the buffer table will disappear	n.a.	Das "gültig vom" Datum des betroffenen Findungssatzes ist noch nicht erreicht. Lösung: Abwarten bis das "gültig vom" Datum erreicht ist, dann verschwindet der Eintrag im Buffer
6		Retrigger required	RFC PORT: PIPD7POE DOES NOT EXIST IN TARGET (RC-2)	Buffer Monitoring Task Reprocess by Central Dept. should work. If the error still existis, creation of a service ticket @ IT Helpdesk. Descriptions see below.	Support Team	Aufgabe des Buffer Monitorings: Erneutes antriggern sollte funktionieren. Falls nicht muss ein SMT Ticket erstellt werden. S. dazu Anleitung weiter unten.
7		Specific for EhP (8160/ZFER/110)	This procedure is only valid for combination: Sales Channel: OE; Determination Type: ZFER; Index: 110; Plant: 8160 ! Message: SNR13 NOT FOUND/ STATUS EMPTY/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARA - P81 and / or SNR13 NOT FOUND/ STATUS EMPTY/ MARK FOR DELETION - Z0MM_XMARA - POE	Buffer Monitoring Task Special case in plant 8150 (EhP). Solution: Cancelation of the entries	Support Team	Aufgabe des Buffer Monitorings: Spezieller Fall im Werk 8150 (EhP). Lösung: Einträge müssen gecancelt werden

8		Interface Settings	RFC Destination configured missing for Logical connection: XXXXX	Crucial technical information for connection (RFC destination) is missing for relevant relation Solution: User: Create a Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community (Link below) PST: Clarify if the configuration should be there and why it is missing. Create a SMT ticket (description see below) if required.	Plant & Support Team	Crucial technical information for connection (RFC destination) is missing for relevant relation Lösung: User: Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community erstellen (Link s. unten) PST: Klärung ob die Verbindung fehlt, bzw. fehlerhaft ist. Anlage eines SMT tickets falls notwendig (Anleitung s. oben)
---	--	--------------------	--	--	----------------------	--

9		Interface Settings	No Relevant Import Configuration maintained in target system	Import configuration not maintained in target system for relevant connection Solution: User: Create a Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community (Link below) PST: Clarify if the configuration should be there and why it is missing. Create a SMT ticket (description see below) if required. In case this message is coming up in combination for determination type RCPT and plant 4100 (or RDC for IAM/OES): 1) Transfer has to be canceled. (Resp. Support Team) 2) Related DR to be deleted on PackIT (Resp.Plant)	Support Team	Keine Import Settings im Ziel System für die betroffene Verbindung gepflegt Lösung: User: Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community erstellen (Link s. unten) PST: Klärung ob die Verbindung fehlt, bzw. fehlerhaft ist. Anlage eines SMT tickets falls notwendig (Anleitung s. oben) Wenn diese Meldung in Zusammenhang mit Determination Type RCPT und Werk 4100 (oder RCPT und IAM/OES) hochkommt: 1) Transfer muss gecancelt werden (Support Team) 2) In PackIT muss der betroffene DR gelöscht werden (Werks User)
10		Interface Settings	Relevant Export config not maintained	Export configuration not maintained in source system (PD7) for relevant connection Solution: User: Create a Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community (Link below) PST: Clarify if the configuration should be there and why it is missing. Create a SMT ticket (description see below) if required.	Support Team	Keine Export Settings im Quell System (PD7) für die betroffene Verbindung gepflegt Lösung: User: Blogpost in BBM PST O2C Packaging @ Support Community erstellen (Link s. unten) PST: Klärung ob die Verbindung fehlt, bzw. fehlerhaft ist. Anlage eines SMT tickets falls notwendig (Anleitung s. oben)

11	Target Error	Invalid / missing material	60xxxxxxx Packaging material doesn't exist	On the mentioned SAP system the affected packaging material is not available at all Solution: plant extension must be requested in PackMDM or use another packaging material in your PackSpec.		Auf dem angegebenen SAP System ist das betroffene Packmittel nicht angelegt Lösung: Im PackMDM muss die Werkserweiterung des Packmittels beantragt werden oder Verwendung eines anderen Packmittels in der PackSpec.
12	Target Error	Invalid / missing material	60xxxxxxx packaging material doesn't exist in plant or 60xxxxxxx Packaging material marked for deletion in plant XXXX	On the mentioned SAP system the plant view for the affected packaging material is not created Solution: plant extension must be requested in PackMDM or , In case the deletion flag is correct , use another packaging material in your PackSpec.		Auf dem angegebenen SAP System ist das betroffene Packmittel für das erwähnte Werk nicht angelegt Lösung: Im PackMDM muss die Werkserweiterung des Packmittels beantragt werden oder Verwendung eines anderen Packmittels in der PackSpec.
13	Target Error	Invalid / missing material	Xxxxxxxx.... Packaging material doesn't exist mentioned number is not a packaging number (e.g. HIBE, ...)!	On the mentioned SAP system the affected material no. is not created. Solution: Creation of the material on the mentioned system or delete or replace this number with a correct one.		Auf dem angegebenen SAP system ist das betroffene Material nicht angelegt. Lösung: Material muss im betroffenen System angelgt werden oder Änderung der PackSpec (Löschung oder Austausch des betroffenen Materials).

14	Target Error	Invalid / missing material	XXXXXXXXXX Packaging material doesn't exist in plant ... mentioned number is not a packaging number (e.g. HIBE, ...)!	On the mentioned SAP system the plant view for the affected material is not created Solution: material must be extended to the affected plant or delete or replace this number with a correct one.		Auf dem angegebenen SAP System ist das betroffene Material für das erwähnte Werk nicht angelegt Lösung: Das Material muss für das betroffene Werk erweitert werden oder Änderung der PackSpec (Löschung oder Austausch des betroffenen Materials).
15	Target Error	Invalid / missing material	T141 Bom item status Invalid for material 60xxxxxxx in plant	On the mentioned SAP system the affected packaging material has an invalid plant status. Solution: The plant status of the packaging material must be changed to 40 (= valid) on the mentioned SAP system or use another packaging material in your PackSpec.		Auf dem angegebenen SAP System hat das betroffene Packmittel einen ungültigen Werksstatus. Lösung: Auf dem angegebenen SAP system muss der Werksstatus des betroffenen Packmittels in 40 (= gültig) geändert werden oder Verwendung eines anderen Packmittels in der PackSpec.
16	Target Error	Invalid / missing material	Material status 50 'Invalid' is not selected for BOM item (plant) or Material status 50 'Blocked' is not selected for BOM item (plant)	Probably the 15-digit PSTE number is invalid. Solution: Check the 15-digit PSTE material master on the target system (10-digit number of the product, index and "PS", e.g. 0123456789-100PS) Correction of the x-plant or plant specific status must be done by the plant.		Vermutlich ist die 15-stellige PSTE Nummer ungültig. Lösung: Überprüfung des 15-stelligen PSTE Materialstamms (10-stellige Produktnummer, Index und "PS", z.B. 0123456789-100PS). Änderung des werksübergreifenden Status oder Werksstatus.

17	Target Error	Other cases	60xxxxxxx with pack. mat type is not allowed as main load carrier in TVTY	Not all materials are allowed to be used as main load carrier (=Main Packaging). Check in the packaging material view(MM03) "Sales: general/plant" the field "Packaging mat. type". Following Mat.Types are not allowed as main load carrier: ZBOD, ZDKL and ZZWI. Solution: In the PackSpec another packaging material, with a valid Packaging mat. type, must be defined as main packaging.	Nicht alle Packmittel dürfen als Hauptladungsträger verwendet werden. Überprüfung des Feldes "Packmittelart" in der Sicht "Vertrieb: allg./Werksdaten". Wenn ZBOD, ZDKL und ZZWI in diesem Feld eingetragen ist, kann das Packmittel nicht als Hauptladungsträger verwendet werden. Lösung: In der PackSpec muss ein anderes Packmittel als Hauptladungsträger definiert werden.
18	Target Error	Other cases	The condition is currently blocked by ...	If a material or BOM are maintained by an user at the same time as the interface tries to do an update: such error message will be send out to the plant Solution: Transfer automatically retriggerdd the next day. If the transfer is needed earlier, a PST member could retrigger the transfer manually, therefore create a blogpost in mServiceHub	Wenn ein Material oder eine Stückliste zur selben Zeit von einem Anwender im Änderungsmodus geöffnet wurde und die Schnittstelle versucht das Objekt zu bearbeiten wird solch eine Fehler Mail versendet. Lösung: Der Transfer wird automatisch am nächsten Tag erneut getriggert. Wenn der Transfer früher erfolgen soll, kann das manuell von PST getriggert werden. Dafür am besten ein Post in der mServiceHub öffnen.

19	Target Error	Other cases	(C)Error PI: 5998800004AB646630 Unit of measure PC is not allowed for component 5998.800.004 - 4 Target Error Unit of measure PC is not allowed for component 5998.800.004	Base unit of measure of the product (or 13-digit no) is on the target SAP System different as in the PD7 system. Solution: Check of the used Base units of measure. In PackIT the base unit of measure of the PD7 system is used. Check of the other systems with Bosch Product Backbone (Link below). Adjustment of the base unit of measure is necessary. In the target SAP systems the change could be done by the plant. If a change in the PD7 system is necessary, a SMT ticket must be created.		Basismengeneinheit des Produkts (oder des 13-stellers) ist im Ziel SAP System anders als auf der PD7. Lösung: Überprüfung der verwendeten Basismengeneinheiten. Im PackIT wird die Basismengeneinheit der PD7 gezogen. Check der anderen SAP Systeme über den Bosch Product Backbone (Link s. weiter unten). Anpassung der Basismengeneinheit ist notwendig. In den SAP Systemen kann das in der Regel vom Werk erfolgen. Wenn die Änderung auf der PD7 notwendig ist, muss das über SMT Ticket beauftragt werden.
20	Target Error	Other cases	Unit of measure ... not supported for material ... in plant ...	Different base unit of measure of packaging material in different SAP systems. Solution: Compare the base unit of measure in Bosch Product Backbone and in PackMDM. Harmonization of base unit of measure is required. Therefore contact the "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" about the needed steps.		Unterschiedliche Basismengeneinheit eine Packmittels in verschiedenen SAP Systemen. Lösung: Vergleich der verwendeten Basismengeneinheiten im Bosch Product Backbone und im PackMDM. Anpassung der Basismengeneinheit. Bitte "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" kontaktieren bzgl. benötigter Schritte.

21	Target Error	Other cases	(U)Error PI:PV2 >>> End of processing in API: CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN - 2 ### Target Error >>> End of processing in API: CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN	Update of Packaging Instruction ...PV2 via interface not possible. Solution: Check of the packaging instruction on the target SAP system. In this case: deletion flag was set Removal of the deltion flag (with TC POP4) solved the problem.		Ein Update der Packvorschrift PV2 über Schnittstelle nicht möglich. Lösung: Überprüfung der Packvorschrift im Ziel SAP System. In diesem Fall war ein Löschvermerk gesetzt. Entfernung des Löschvermerks (mit TC POP4) hat das Problem gelöst.
22	Source Error	Other cases	Error: Source Attachment not found at the moment EXPORT adapter(Get_data) call failed for object type 01 and object PAC00000000000000xxxxxxx xxx 00 000	Saving of a document did not work correctly in PackIT. Solution: Open the affected packaging specification. Check the attached documents. Try to display the mentioned document from the error message. The document will not be displayed, the message "No original is assigned to the document" will show up. To Do: deletion of the "bad" document and reassign the document if it is still needed.		Speicherung eines Dokuments hat in PackIT nicht ordnungsgemäß funktioniert. Lösung: Versuch das erwähnte Dokument aus der Fehler Meldung zu öffnen -> Meldung "No original is assignet to the document" wird ausgegeben. Das betroffene Dokument muss gelöscht und erneut eingebunden werden.

23	Target Error	Other cases	(Resulting) item category cannot be changed	Problem with updating of the 15-digit PSTE BOM Solution: Check which number is causing the problem (via info button). Afterwards check the number in all related SAP systems (mat type, ...). In dependency of the outcome this issue could maybe solved. If you need support, please contact "BBM PST O2C Packaging @ Support Community".		Problem beim updaten der 15-stelligen PSTE Stückliste Lösung: Über den Info Button prüfen welche Nummer dieses Problem verursacht. Dann sollte in allen betroffenen SAP Systemen nach Unterschieden gesucht werden (z.B. Materialart, ...). Abhängig davon muss nach einer Lösung gesucht werden. GGf. kontaktieren Sie die "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" wenn Sie Unterstützung benötigen.
24	Target Error	Other cases	(U)Error PI: 1277340315234PV2 MARA / MARM data has been updated in database succesfully - 2 ### or Target Error (U)Error PI: 452B3805925GPP1 Succesfully changed the PI - 2 ### Succesfully changed the PI	Probably packaging instruction with deletion flag Solution: Use TC POP3 in the related system and try to open the mentioned packaging instruction. If message is shown (deletion flag set), use TC POP4 to remove the deletion flag. If the solution is not the correct one (another problem), please contact "BBM PST O2C Packaging @ Support Community".		Vermutlich Problem mit Löschermerk einer Packvorschrift Lösung: Anzeigen der betroffenen Packvorschrift mit TC POP3 im entsprechenden System. Wenn die Meldung erscheint, dass ein Löschermerk gesetzt ist, diesen mit dem TC POP4 entfernen. Falls diese Lösung nicht passt, bitte die Community "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" kontaktieren.

25	HINT	Palletization Errors HINT	HINT about palletization data Hinweis bzgl. Palettierungsdaten	In the related 13-digit number (just for SHIP) quantities from PackIT will be entered in the "Warehouse management view 2 (MM03)": In the first line the total quantity of the shipping level (HU) will be entered. In the second line the compressed quantity of all further levels. No entry in the second line in case of one-level packaging.		Im zugehörigen 13-steller (nur bei SHIP) werden Mengen aus PackIT in der Sicht "Lagerverwaltung 2" eingetragen: In der ersten Zeile die Gesamtmenge des Produkts auf Versandlevel (HU). In der zweiten Zeile die komprimierte Menge aller weiteren Verpackungsstufen. Kein Eintrag in der zweiten Zeile bei einer einstufigen Verpackung.
26	Target Error	Palletization Errors	Palletization Error: Material: ... (13-digit number) with Warehouse: ... - Unit of measure must be base unit, WM unit, or unit of issue	Base unit of measure is not everywhere the same Solution: Check 10- and 13-digit number in the target SAP system and PackMDM (for the search the flag in the field "Packaging Material Centrally Governed" must be removed). Harmonization of base unit of measure is required. Therefore contact "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" about the needed steps.		Basismengeneinheit ist nicht überall gleich Lösung: Überprüfung des 10- und 13-stellers im Ziel SAP System und PackMDM (zur Suche im PackMDM muss der Flag im Feld "Verpackungsmaterial zentral gepflegt" rausgenommen werden). Anpassung der Basismengeneinheit notwendig. Bitte "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" kontaktieren bzgl. benötigter Schritte

27	Target Error	Palletization Errors	Target Error Palletization Error: Material: ... (13-digit number) with Warehouse: ... - The value is not allowed for the field	Mostly problems with view "warehouse management 1". Solution: Check the entries in the fields "Stock removal" and "Stock placement" if they are available in the related selection group. If not, contact the WM responsible in your plant.		Meistens macht die Sicht "Lagerverwaltung 1" diese Probleme. Lösung: Überprüfung der Einträge in den Feldern "AuslagertypKennz" und "EinlagertypKennz" ob diese in der entspr. Auswahlgruppe enthalten sind. Wenn das nicht der Fall ist, im Werk den WM Verantwortlichen ansprechen.
28	Target Error	Palletization Errors	Palletization Error: Material: 0280750188234 with Warehouse: 081 - No authorization for material group	The related 13-digit number is using a material group (basic data 1) which is not included in the technical user authorization. Solution: either change in the 13-digit number the material group, or if the material group is correct and valid: adjustment of the interface user is necessary. Contact "BBM PST O2C Packaging @ Support Community".		Der betroffene 13-steller verwendet eine Materialklasse (Grunddaten 1) für welche der technische Schnittstellen User keine Berechtigung hat. Lösung: entweder muss die Materialklasse im 13-steller ausgetauscht werden, oder wenn die verwendete Materialklasse seine Richtigkeit hat, muss der technische Schnittstellen User entspr. angepasst werden. In diesem Fall bitte "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" kontaktieren.
29	Technical Error	HINT	Technical Error HINT	HINT: no automatic retrigger for technical errors! Must be triggered manually by support!		Hinweis: kein automatischer Retrigger von technischen Fehlern! Müssen manuell vom Support angestoßen werden!

30	Technical Error	Error while saving the Det rule ...	Error while saving the Det rule: <i>0265022038130PA1</i> with RC: 1.001 Ref-2: <i>SHIP 0265022038130 27.01.2022 050W </i> Ref-2: <i>0265022038130PV1 0265022038130PA1 0265022038130PA1</i> Do not enter packing instructions twice Do not enter packing instructions twice	Interface tries to add the packaging instruction 0265022038130PA1 in the correct space in determination record POF (...PA1 in the column for A1 Alternative). But in this case, the space was already occupied with ...PB1. Solution: If such message came up: always check the POF entries. Also about naming convention (SHIP A1 = ... PA1, A2 = ... PB1, ...) see therefore a list below. Check if a packaging instruction was created manually and if this is reflected in PackIT. So the solution is in dependency from the case. In general: inform the BBM community to retrigger the failed interface transfer	Die Schnittstelle versucht die Packvorschrift an der richtigen Stelle im Findungssatz POF einzutragen (... PA1 in der Spalte für Alternative A1). Aber in diesem Fall ist diese Stelle bereits durch einen ...PB1 Eintrag belegt. Lösung: Wenn solch eine Meldung erscheint müssen immer die POF Einträge überprüft werden. Auch bzgl. der Namesgebung (SHIP A1 = ... PA1, A2 = ... PB1, ...), s. dazu die nachfolgende Auflistung. Es muss auch überprüft werden ob die falsch eingetragene Packvorschrift ggf. manuell angelegt wurde und auch im PackIT zu finden ist, ... Daher kann die Lösung von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Grundsätzlich muss die BBM Community informiert werden um einen erneuten Transfer anzustoßen.
----	------------------------	--	---	--	--

31	Technical Error	Error while saving the Det rule ...	Error while saving the Det rule: ...PA1 with RC: 1.001 Ref-2: Formatting error in the field KONDP-PACKNR; see next message Fill out all required entry fields	Interface tries to add the alternative packaging instruction ...PA1 in determination record (POF). But in the target system no POF entry for the related 13-digit number created at all. Solution: Check if for the related regular package a packaging specification in the target system is available. Could be that with migration from PaGOS a PackSpec was created, but the POF or POP transfer did not work at the creation time in PaGOS so they are missing in the target system. If this is the case: retrigger of the regular packaging in PackIT. After the "R" is created as POF and POP in the target system, the failed transfer of the alternative packaging ...PA1 could be retriggered. Another reason could be: Regular and Alternative are created at the same time in PackIT. The interface tries to add the alternative Packaging instruction to the existing POF, but the POF was not even created at this time. In general: inform the BBM community to retrigger the failed interface transfer	Die Schnittstelle versucht die alternative Packvorschrift „PA1 im Findungssatz (POF) einzutragen. Aber in diesem Fall gibt es gar keine POF Einträge. Lösung: Überprüfung ob für die reguläre Verpackung eine Verpackungsstückliste in PackIT angelegt wurde. Es könnte sein, dass von PaGOS eine Verpackungsstückliste migriert wurde, aber zu PaGOS Zeiten kein Schnittstellentransfer (POF/POP) stattgefunden hat. Wenn das der Fall ist muss erst die reguläre Verpackung erneut über die Schnittstelle geschickt werden. Wenn das erfolgreich war (POF und POP sind angelegt) kann die alternative Verpackung erneut getriggert werden. Weiterer Grund für diese Fehlermeldung: reguläre und alternative Verpackung wurden zur selben Zeit in PackIT angelegt (die alternative Verpackung hat die reguläre überholt). Die Schnittstelle versucht nun in der POF die alternative Packvorschrift einzutragen bevor die POF überhaupt angelegt wurde. Grundsätzlich muss die BBM Community informiert werden um einen erneuten Transfer anzustoßen.
----	------------------------	--	---	---	---

32	Technical Error	Error while saving the Det rule ...	Call Transaction error occurred on Condition record 1.001 Ref:YA01-01-0870-270801012 024Z-1-4 Error occurred while creating msg condition . Material 2708.010.120-24Z does not exist	The interface is not able to create the condition record because English language for 13-digit number is missing. Solution: With MM02, under "Additional Data", add on the affected SAP system english language (EN) and for thw MAterial Description use "#" (right beside to the material number). With saving, the system add all available languages to the material master in the area "Additional Data". In general: inform the BBM community to retrigger the failed interface transfer	Die Schnittstelle kann die HU-Nachrichtensteuerung (condition record) nicht anlegen, da für den 13-steller die englische Bezeichnung fehlt. Lösung: Mit MM02 muss die englische Bezeichnung aufgenommen werden: Eintrag von "#" im Feld "Material Beschreibung" (neben der Materialnummer). Mit dem Speichervorgang werden alle verfügbaren Sprachen zu dem Mateiralstamm im Bereich Zusatzdaten eingetragen. Grundsätzlich muss die BBM Community informiert werden um einen erneuten Transfer anzustoßen.
----	------------------------	--	--	---	---

33	Technical Error	Error while saving the Det rule ...	Error while uploading the originals	Viewing of a document in PackIT not possible, so an interface transfer would not work. Solution: Open the affected packaging specification. Check the attached documents. If the number is not given, check all documents which one could not be viewed (= error message instead of the document). To Do: deletion of the "bad" document and reassign the document if it is still needed. In general: inform the BBM community to retrigger the failed interface transfer		Anzeige eines Dokuments in PackIT ist nicht möglich. Daher funktioniert auch der Schnittstellen Transfer nicht. Lösung: Aufruf der betroffenen PackSpec. Check der angehängten Dokumenten. Wenn die Nummer nicht bekannt ist müssen alle Dokumente überprüft werden. Das betroffene Dokument wird eine Fehlermeldung ausgeben. Dieses Dokument muss gelöscht und erneut eingebunden werden. Grundsätzlich muss die BBM Community informiert werden um einen erneuten Transfer anzustoßen.
34	Target Error		Message: Relevant Import Config not maintained Related to dummy plant 4100 and Determination Type RCPT	Inbound BOM (RCPT) for plant 4100 in PackIT interface not supported. Solution: 1) Transfer has to be canceled. (Resp. Support Team) 2) Related DR to be deleted on PackIT (Resp.Plant)		Eingangsstücklisten (RCPT) für Dummy Werk 4100 gehen nicht über die Schnittstelle Lösung: 1) Das Shipping Package muss vom Support Team gecancelt werden 2) In PackIT muss der betroffene DR gelöscht werden (Werks User)

35	Target Error		The material xxxx.xxx.xxx-xxxPS does not exist or is not activated You have not fully maintained the descriptions	Probably the related 10-digit number is in the respective ERP SAP system not created in EN description (check with TC MM03, Additional data) Solution: With TC MM02: replace the description beside the material number with # and save the material. Result: the system will search in dependency of the term code all available languages and add them to the additional data tab. After the change in the leading system, the languages will also be transferred to the PD7 system. A retrigger will not work as long the PD7 is not updated! This could take some time.		Vermutlich ist der zugehörige 10-steller im entsprechenden ERP SAP System nicht mit Englischer Benennung angelegt (Check mit TC MM03 / Zusatzdaten) Lösung: Mit TC MM02: Beschreibung neben der Material Nummer ersetzen durch # und speichern: System wird über den Benennungscode alle verfügbaren Sprachen in den Tab Zusatzdaten eintragen. Nach der Änderung im Leadsystem, werden die Sprachen auch auf die PD7 übertragen. Ein Retrigger funktioniert erst nach diesem Übertrag. Das kann ein paar Minuten dauern.
36	Target Error		Class interface changed at runtime	While the Shipping Package was being processed, probably a transport with software update was running. Solution: Support Team has to resend the shipping package		Vermutlich wegen einer parallel laufenden Aktivität ist das Shipping Package hängengeblieben. Lösung: Das Shipping Package muss erneut vom Support Team angestoßen werden

37	Target Error		Determination record empty!	DR was deleted from PS (confirm it on archived Version) Solution: Support team has to cancel the shipping package		Der Findungssatz (Determination Record) wurde aus der PackSpec gelöscht (check möglich über archivierte Version im PackIT) Lösung: Das Shipping Package muss vom Support Team gecancelt werden
38	Technical Error	Error while saving the Det rule ...	Call Transaction error occurred on Condition record 1.001 Ref:YA01-01-0870-270801012 024Z-1-4 Ref:YA05-01-0870-270801012 024Z-1-4 Error occurred while creating msg condition The condition record entered already exists	The interface is not able to create the condition record (VV63) because it already exists on the related system. Solution: Support team has to cancel the shipping package		Die Schnittstelle kann den Nachrichten-Konditionssatz (VV63) nicht anlegen da dieser im Zielsystem bereits existiert. Lösung: Das Shipping Package muss vom Support Team gecancelt werden
39	Technical Error (Source)		Threshold hold limit reached - SP Auto Termination(Cancel) Initiated - ... (date / time)	Solution: Support Team has to resend the shipping package		Lösung: Das Shipping Package muss erneut vom Support Team angestoßen werden

40	Technical Error (Target)		Message type is unknown.	Solution: Check if on the target systems packaging instructions already are created but with deletion flag. If yes, remove the deletion flag with TC POP4 and resend afterwards the failed interface transfer. Obs: Please be aware of Determination Record / Packaging Instruction naming at the end of this page		Lösung: Überprüfung ob auf dem Zielsystem Packvorschriften bereits angelegt sind, diese aber mit Löschermerk versehen sind. Wenn ja, den Löschermerk entfernen mit TC POP4 und anschließend den hängengebliebenen Interface Transfer neu antriggern.
41	Target Error	Other Cases	(U)Error PI: 1234567890123PV2 MARA / MARM data has been updated in database succesfully - 2 ### MARA / MARM data has been updated in database succesfully	Probably packaging instruction with deletion flag Solution: Use TC POP3 in the related system and try to open the mentioned packaging instruction. If message is shown (deletion flag set), use TC POP4 to remove the deletion flag. If the solution is not the correct one (another problem), please contact "BBM PST O2C Packaging @ Support Community".		Vermutlich Problem mit Löschermerk einer Packvorschrift Lösung: Anzeigen der betroffenen Packvorschrift mit TC POP3 im entsprechenden System. Wenn die Meldung erscheint, dass ein Löschermerk gesetzt ist, diesen mit dem TC POP4 entfernen. Falls diese Lösung nicht passt, bitte die Community "BBM PST O2C Packaging @ Support Community" kontaktieren.
42	Source Error	MA Specific	MOQ-C on target does not fit the PS SAPPT00110 Tango (SAPPT0011K) MOQ-C (x,000) does not fit with PS (Any levels)	Product Quantity is not matching to MOQ-C . Solution: Match the quantities from PS and MOQ-C	Plant User / PP	

43	Source Error	MA Specific	TANGO *XMARM-EAN11 data does not match the target PS	" If you find any lines in *XMARM with EAN11 is not initial, then corresponding unit and quantity (total quantity -> side card table) should be available on PS level (any PS level) on PD7 side."	Plant User / PP	
44	Target Error	Other Cases	Enter storage location for supply area	Solution: Resend the Shipping Order (to be done centrally by Interface Monitoring Sales Channel responsible)		Lösung: Retrigger (wird automatisch vom Monitoring Verantwortlichen des entspr. Sales Channels erledigt)
45	Target Error	Invalid / missing material	T141 Bom header status Invalid for material XXXX.XXX.XXX (ex.1261.361.774) in plant XXXX (ex.)8160	On the mentioned SAP system the affected Product has an invalid plant status (50, 11 or is not maintained). Solution: The plant status of the packaging material must be changed to 40 (= valid) on the mentioned SAP system		Auf dem angegebenen SAP System hat das betroffene TTNr einen ungültigen Werksstatus. Lösung: Auf dem angegebenen SAP system muss der Werksstatus des betroffenen Packmittels in 40 (= gültig) geändert werden
46	Target Error	Invalid product hierarchy	The value 004470842900801030 is not allowed for the field MARA-PRDHA	In the material master is a wrong Product Hierarchy used. Number must be corrected via CTG department. Therefore create a ServiceNow ticket in for B2P: mServiceHub		Ungültige Produkthierarchie im Materialstamm verwendet. Nummer muss über CTG korrigiert werden. Dafür ein ServiceNow Ticket erstellen bei B2P: mServiceHub

47	Target Error	Invalid condition type	No authorization for Create for condition type YA02 Call Transaction error occurred on Condition record 1.001 Error occurred while creating msg condition	In this case, YA02 is also(wrongly) maintained in the related plant table. For the HU, only condition type YA01 und YA05 are allowed. Solution: The plant must change the condition type to a valid one (YA01 or YA05)	Der HU - Output YA02 ist der Hauptwarenanhänger für eine Shipping Unit/Palette. Nur YA01 und YA05 - UWA sind steuerbar!
48	Source Error		PS not Active! 40XXXXXXXXX EXPORT adapter(Get_data) call failed for object type 00 and object 0000000040XXXXXXXXX 00000002 00004	The related DR (can be identified with the Seq.Nr) is still not accepted or was deleted Solution: Support team has to cancel the shipping package	Der betroffene Findungssatz (DR) (kann über die Seq. Nr. identifiziert werden) ist nicht genehmigt oder wurde gelöscht. Lösung: Support Team muss den Transfer canceln.
49	Target Error	Other Cases	The field MARC-AWSLS is defined as a required field; it does not contain an entry	on the PSTE (15dig) masterial master view "Costing 1" the field Variance Key (MARC-AWSLS) is wrong maintained, always the value: Y00001 must be used. Solution: Maintain "Y00001" the field Variance Key Hint: n.a. for S/4! PSTEs does not have a costing view in P1M.	Im 15-stelligen PSTE Materialstamm ist ein falscher Variance Key (MARC-AWSLS) in der Kostensicht eingetragen. Nur Y00001 darf hier verwendet werden. Lösung: Eintrag von "Y00001" im Feld Variance Key Hinweis: gilt nicht für S/4! PSTEs haben auf der P1M keine Kostensicht.

50	Source Error	WMS	An exception of type 'CX_XSLT_SERIALIZATION_ERROR' occurred, that was not caught anywhere in the call hierarchy. It was not handled locally or declared using a RAISING clause.	Support Team to Resend the Shipping Package		Support Team muss den Transfer erneut anstoßen
51	Target Error	Other Cases	...is locked by ... user	Transfer is locked by the user (eg HUT5CA) Solution: Support team to resend the Shipping Package		Transfer ist blockiert durch einen User. (z.B. HUT5CA) Lösung: Support Team muss den Transfer erneut anstoßen
52	Target Error		You are not authorized to set deletion indicators for doc. type PAC	to be clarified with BD		muss mit BD geklärt werden
53	Technical Target Error	wrong product number	Error while saving the Det rule: ... The packing instruction entered does not contain the material	Check via POF all related Packaging instructions (POP for R, A1, A...) about the used 13-digit product number. It could be, that this number was changed by a user which is not allowed at all. Solution: correction of the 13-digit product number with POP2 After correction retrigger of the failed transfer required		Überprüfung über POF welche 13-stellige Produkt Nr. in allen betroffenen Packvorschriften eingetragen ist (Reguläre / alternative Verpackung). Es könnte sein, dass diese Nummer von einem User manuell geändert wurde. Lösung: Richtigstellung der 13-stelligen Produkt Nr. mit POP2 Nach Richtigstellung muss der Transfer erneut getriggert werden.

54	Target Error		(U)Error PI: ... Exactly one item must be designated as loading equipment - 6 ### Exactly one item must be designated as loading equipment	Check the Packaging Specification. Probably two or more packaging materials are used as main packaging material Solution: change the packaging specification so just 1 packaging material is left as main packaging material. All others are auxiliary packaging materials		Überprüfung der PackSpec. Vermutlich sind 2 oder mehr Packmittel als Hauptladungsträger definiert Lösung: Änderung der Packaging Specification, so dass nur ein Packmittel als Hauptladungsträger hinterlegt ist.
55	Target Error		(U)Error PI: ,with Error: - 2 ###	Probably the PI with the same number got in the past deletion flag. Check with TCode "POP3" (Message: xxx) Solution: Use TCode "POP4" to remove the deletion flag(s) Attention: in case the PI was created with more than 1 level you need to use the POP4 transaction for each levels		Vermutlich ist die betroffene Packvorschrift mit einem Löschermerk versehen. Check mit TCode "POP3" (Message: ...) Lösung: Mit TCode "POP4" kann der Löschermerk entfernt werden. Achtung: wenn die Packvorschrift mehr als eine Stufe hat, muss der Löschermerk auf allen Stufen entfernt werden.
56	Target Error		Formatting error in the field KOMGP-LIFNR; see next message	Check if e.g. the POF2 transaction for the related packaging instruction is not closed after deletion of the "wrong" POF entry. Solution: just close the screen		Überprüfung ob ggf. die POF2 Transaktion nach Löschung eines Eintrags noch nicht geschlossen wurde. Lösung: Verlassen der POF2 Transaktion

57	Source Error		Cockpit master data dependent object still in progress	For the Cockpit, label data/ material updates are triggered along with the PS. Delay in update of Cockpit master data object than PS data or These can be stuck in the source with a source error. Solution: Check entries in TC ZOMP_BUS_ERR_LOG and correct source error (on PD7). If no entries are there for respective PS, Raise ticket with MServiceHub (Service+: <i>PACKIT-S4</i>). (add support case link) support team can try retrigger (TC : ZOMP_SINGLE_TRIGGER) the PS in PD7.		
----	---------------------	--	--	---	--	--

58	Source Error		DIR dependent object still in progress	For the Cockpit, document updates are triggered along with the PS. These document objects could be stuck in the source with this source error. Solution: 1) Check entries in TC ZOMP_BUS_ERR_LOG and correct source error. 2) Check in Source PD7 for attached Documents size/format. If no entries are there for respective PS, Raise ticket with MServiceHub (Service+: <i>PACKIT-S4</i>).		
59	Source Error		"Mandatory parameter Packaging Weight is missing"	WF DR status shows SNR13 creation waiting for VitAA but in Interface to PT0 is stuck with the error message. Solution: The PS weight must be updated in Source , Raise ticket with BD to change the DR status to Deleted 50 .through MServiceHub (Service+: <i>PACKIT-S4</i>). Then Refloat the WF with checking the weight details in all levels.		

60	Target Error		"No changes made"	Solution: In Target system, please check if Material status 50 'Invalid' is not selected for BOM item (plant XXXX) for Material Type : PSTE BOM.		

There is also a proposed email alerts send to Plant Key-User or provided Mailbox from plant.

General hint:

If an error was corrected, no further action is required since the interface processes the transmission automatically every 10 mins.

AA Index starts with: 0*, 3*, 4*, 7*, 8*, 9*, B*, C*, E*, F*, G*, H*, K*, T*, W*, X*, Y*, Z*

Determination Record / Packaging Instruction naming:

Det Type	Usage	Level 1	Level 2	Level 3	...
SHIP	R	PV1	PV2	PV3	...
	A1	PA1	PA2	PA3	...
	A2	PB1	PB2	PB3	...
	...	...	...	...	
RCPT	R	AA	AB	-	-
	A1	BA	BB	-	-
	A2	CA	CB	-	-
	...	...	...	-	-
ZFER	R	PP1	PP2	PP3	...
	A1	PQ1	PQ2	PQ3	...
	A2	PR1	PR2	PR3	...
	...	...	...	...	