

라우터 DHCP 설정 매뉴얼

1. 클라우드에 연결된 인터페이스로 이동

- enable 명령어를 입력하여 관리자 모드(privileged mode)로 진입합니다.
- conf t 명령어를 입력하여 글로벌 설정 모드로 들어갑니다.
- int f0/0 (클라우드에 연결된 인터페이스 이름)을 입력하여 해당 인터페이스로 이동합니다.

2. 인터페이스에 IP 주소 할당

- ip add 193.1.2.1 255.255.255.0와 같이 게이트웨이 주소와 서브넷 마스크를 할당합니다.
- no sh (no shutdown) 명령어를 입력하여 인터페이스를 활성화합니다.
- end를 입력하여 관리자 모드로 돌아갑니다.
- sh ip int bri 또는 show ip interface brief 명령어로 f0/0 인터페이스의 주소와 상태 (manual, up)를 확인합니다.

3. DHCP 설정

- conf t 명령어로 글로벌 설정 모드로 이동합니다.
- ip dhcp pool (pool name) 명령어로 DHCP 풀을 생성하고 해당 풀 설정 모드로 진입합니다.
- network 193.1.2.0 255.255.255.0를 입력하여 네트워크 주소를 등록합니다.
- dns-server 8.8.8.8를 입력하여 DNS 서버를 등록합니다.
- default-router 193.1.2.1 255.255.255.0를 입력하여 게이트웨이 주소를 등록합니다.
- exit를 입력하여 풀 설정 모드를 종료합니다.

4. 제외 IP 주소 등록

- ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9 명령어를 사용하여 192.168.10.1 부터 192.168.10.9까지의 IP 주소 범위를 DHCP 할당에서 제외할 수 있습니다.
- end를 입력합니다.
- sh ip dhcp binding 명령어를 사용해 DHCP 할당 상태를 확인할 수 있습니다.