
Test chiamata live

Guida operativa passo-passo — lunedì 22/6 ore 10:00

Cliente: TelNet Italia (Prato) — reception telefonica AI inbound.

A cura di: Telesales / Sales Mind SRL.

Fonti tecniche: documentazione ufficiale ElevenLabs Agents. Fonti mercato: vedi note.

Test chiamata live con Marcello

Lunedì 22 giugno 2026, ore 10:00. Obiettivo: far entrare la prima chiamata vera dal trunk SIP del centralino Yeastar di TelNet fino all'agente reception, e verificare che risposta, audio e codec funzionino. Questo documento è la guida operativa completa, passo per passo.

Situazione di partenza (già verificata lato nostro): il numero +39 0574 814928 è creato e assegnato all'agente "TelNet Italia - Reception"; il trunk inbound è in TLS con autenticazione a credenziali (username 6701), nessun blocco IP, media flessibile (RTP o SRTP), codec G722/PCMA/PCMU. Marcello ha già attivato il trunk in TLS sul suo Yeastar (certificato self-signed, va bene). Manca solo la prova: una telefonata reale.

Chi fa cosa

Ruolo	Responsabilità durante il test
Marcello (TelNet)	Lato Yeastar: instrada un DID sul trunk ElevenLabs (o imposta una regola che manda al trunk le chiamate verso il numero) e fa partire la telefonata di prova. Tiene il telefono per ascoltare e parlare con l'agente.
Simone (Telesales)	Coordina la call con Marcello, lancia il monitor live, fa da "chiamante" se serve provare i flussi, dà l'ok finale.
Monitor (script)	Mostra in tempo reale l'arrivo della chiamata, la trascrizione turno per turno e l'esito. È la nostra prova oggettiva che tutto gira.

Fase 1 — Preparazione (entro venerdì o domenica sera)

- Confermare con Marcello giorno e ora: lunedì 22/6 alle 10:00, e che sarà raggiungibile in chiamata/WhatsApp per coordinarsi live.
- Chiedere a Marcello di avere pronto: il trunk TLS attivo (fatto), un DID o una regola di instradamento che porti la chiamata sul trunk, e un telefono per chiamare.
- Dalla nostra parte non serve modificare nulla: è già tutto configurato. Si fa solo il pre-flight la mattina.

Fase 2 — Pre-flight, ore 9:45 (15 minuti prima)

- Aprire il terminale nella cartella del progetto e lanciare il monitor: `python3 monitor_telnet_test.py`
- Il monitor fa da solo il controllo di prontezza (numero, trunk, credenziali, agente) e deve mostrare "TUTTO PRONTO".
- Lasciarlo in ascolto: registra le conversazioni già esistenti come baseline e aspetta la chiamata nuova.
- Mettersi in contatto con Marcello (telefonata o videocall) per dare il via insieme.

Fase 3 — Esecuzione del test, ore 10:00

1. Marcello fa partire la chiamata verso il numero/DID che passa dal trunk ElevenLabs.
2. Sul monitor, entro pochi secondi, deve comparire "CHIAMATA IN ARRIVO" con il numero del chiamante: è la conferma che la chiamata è arrivata a noi via SIP.
3. L'agente risponde con "TelNet Italia, buongiorno! Come posso aiutarla?". Marcello deve sentirlo chiaro: conferma l'audio in uscita.
4. Marcello parla (es. si presenta e dice cosa gli serve). Sul monitor compaiono i suoi turni come "CHIAMANTE": conferma l'audio in entrata (lo stiamo trascrivendo).
5. Provare un flusso reale: Marcello chiede un reparto, ad esempio "vorrei l'assistenza tecnica", per vedere l'instradamento logico. Opzionale: una frase in inglese per testare il bilingue.
6. Chiudere la chiamata. Il monitor mostra "CHIAMATA TERMINATA" con durata, esito e il riepilogo audio entrata/uscita.

Criteri di successo (spuntare tutto)

- La chiamata compare sul monitor con il numero del chiamante (è una vera chiamata SIP, non una sessione web).
- L'agente risponde col messaggio di benvenuto e Marcello lo sente pulito.
- I turni del chiamante vengono trascritti (audio in entrata OK).
- Marcello sente le risposte dell'agente senza tagli (audio in uscita OK).
- Nessun eco, nessun ritardo eccessivo, voce naturale.
- A fine chiamata lo stato va in "done" con un esito tracciato.

Se qualcosa non va — diagnosi rapida

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Sul monitor non arriva nulla	Il DID/regola non punta al trunk, oppure il TLS non si stabilisce	Marcello verifica l'instradamento inbound sul Yeastar e che la porta 5061 TLS verso ElevenLabs sia raggiungibile (no firewall che blocca).
Chiamata rifiutata (401/403)	Credenziali del trunk errate	Ricontrollare username 6701 e password sul trunk Yeastar; devono coincidere con quelle del nostro trunk.
La chiamata arriva ma cade subito (0-3s)	Nessun codec in comune o problema media	Assicurarsi che il trunk Yeastar offra almeno uno tra G722, PCMA, PCMU. Il media è "allowed", quindi accetta sia RTP sia SRTP.
Audio solo da un lato	RTP che non passa (NAT/firewall sulle porte media)	Verificare che il Yeastar invii e riceva RTP; aprire/instradare le porte media verso ElevenLabs.
Voce robotica o a scatti	Jitter o banda insufficiente	Provare a forzare PCMA (G711a), più tollerante; controllare la rete del centralino.
Eco in chiamata	Cancellazione eco non attiva	Abilitare la cancellazione d'eco sul trunk/centralino Yeastar.
Agente non parte / silenzio totale	Codec non negoziato o media bloccato	Forzare PCMA sul trunk e ripetere; se persiste, raccogliere i log SIP.

Nota: sul nostro trunk il salvataggio dei messaggi SIP è attivo, quindi in caso di problemi possiamo recuperare lo scambio SIP (INVITE e risposte) per capire dove si blocca. Le chiamate restano comunque visibili nello storico dell'agente.

Dopo il test

- **Se è andato bene:** confermare a Marcello, segnare "test SIP superato" sul calendario operativo, e passare ai pezzi successivi della Fase 2 (trasferimenti ai reparti, che richiedono i numeri interni, ed email automatiche, che richiedono email + SMTP).
- **Se non è andato:** annotare il sintomo dalla tabella sopra, raccogliere i log lato Yeastar, e fissare un retry. Nella maggior parte dei casi è instradamento DID o codec, entrambi risolvibili lato centralino.

Comando da lanciare lunedì alle 9:45: `python3 monitor_telnet_test.py`
Dalla cartella Desktop/telesales. Resta in ascolto e mostra la chiamata in diretta. Ctrl+C per chiudere.