

MONITOR Z · L11

Operación y pase

Cuaderno de estudio · versión del 2026-10-05

Margen derecho y renglones libres para tus notas. Las láminas son las mismas de la carpeta **_visual**. Si una lección se corrige, se regenera este cuaderno con la fecha nueva.

L11 — Operación y pase

Objetivo: dejar el monitor listo para que otros lo operen. Implica saber qué hay que pedir, qué medir antes, qué hacer cuando algo falla y cómo se propone el paso de DESA a PROD **sin que deje de ser de sólo lectura**.

1. Qué hay que pedirle a sistemas, y cuándo

Pedido	Para qué	Desde
Puerto TCP reservado	Que ZTKMON escuche	L06
Regla de firewall PC ↔ host	Que la conexión llegue	L06
PROC en la PROCLIB	Poder hacer S ZTKMON	L07
Perfil en la clase STARTED	El usuario con el que corre	L07
Librería APF	ENFREQ LISTEN (ENF 70)	L08
Gestión de cambios	Pasar de DESA a PROD	L11

Se piden de a uno y recién cuando hacen falta, cada uno con la evidencia de la práctica anterior. Pedir todo junto al principio es pedir sin poder mostrar para qué.

Qué hay que pedirle a sistemas, y para qué

L11 · Operación y pase

Pedido	Para qué	Desde qué módulo
Puerto TCP reservado	Que ZTKMON escuche y la PC se conecte	6
Regla de firewall PC ↔ host	Que la conexión llegue	6
PROC en la PROCLIB	Poder hacer S ZTKMON	7
Perfil en la clase STARTED	El usuario con el que corre el STC	7
Librería APF	Poder usar ENFREQ LISTEN (ENF 70)	8
Gestión de cambios	Pasar de DESA a PROD	11

 **Analogía: las llaves de un local nuevo**

Para abrir un local hace falta la llave de la puerta (puerto), el permiso municipal (STARTED), el registro del negocio (PROCLIB) y, para ciertas actividades, una licencia especial (APF). Se piden de a una, recién cuando hacen falta.

Fuente: Ruta de aprendizaje (columna "Requiere de sistemas")

Lámina L11-01_que_pedir_a_sistemas

2. Qué se mide antes del pase

Medida	Cómo	Contra qué
CPU por vuelta (nivel B)	CPU del STC ÷ vueltas (L02, L04)	El costo de no hacer nada (P02)
CPU por evento (nivel C)	CPU del STC ÷ eventos (L08)	La CPU del nivel B
Latencia del aviso	Hora del +EVT vs. IEF403I / \$HASP395	El intervalo de B
Eventos perdidos	spool_a_portal.py y prueba_e2e.py contra el monitor real	Cero
Ráfaga	50 jobs seguidos (L04)	Cero perdidos

3. Runbook: qué hacer si...

Si...	Qué se ve	Qué hacer
El monitor se cae	Alerta COLECTOR caído (180 s)	S ZTKMON ; al reconectar, el puente pide ACT + HIST y no se pierde nada
Hay que pararlo	—	P ZTKMON . Nunca cancelar si no hace falta
Querés saber cómo anda	—	F ZTKMON, ESTADO
El puente de la PC se cae	El host sigue; el portal marca COLECTOR	Relanzar el puente; recupera con HIST
Gasta demasiada CPU	CPU del STC en el JESMSG LG o en RMF	Subir el intervalo (nivel B) o pasar al nivel C
Abend del monitor	Mensaje de la rutina ESTAEX en consola y SYSPRINT	Juntar el mensaje y el dump, S ZTKMON , y analizar

Si...	Qué se ve	Qué hacer
El monitor se cae	Alerta COLECTOR caído en el portal (180 s)	S ZTKMON ; al reconectar, el puente pide ACT + HIST y no se pierde nada
Hay que pararlo	—	P ZTKMON (nunca cancelar si no hace falta)
Querés saber cómo anda	—	F ZTKMON, ESTADO
El puente de la PC se cae	El host sigue; el portal marca COLECTOR	Relanzar el puente; recupera con HIST
El monitor gasta demasiada CPU	CPU del STC en RMF o en el JESMSG LG	Subir el intervalo (nivel B) o pasar al nivel C

Se mide antes del pase	Cómo
CPU por vuelta y por evento	CPU del paso ÷ vueltas (L02, L04)
Latencia del aviso	Hora del +EVT vs. IEF403I / \$HASP395
Eventos perdidos	spool_a_portal.py y prueba_e2e.py contra el monitor real

Principio que no cambia en PROD: el monitor **sólo mira**. Ninguna versión cancela, libera ni toca TWS.

Fuente: PROTOCOLO.md · Ruta de aprendizaje (módulo 11) · criterio propio para el runbook

Lámina L11-02_runbook

4. De DESA a PROD

1. **Demo en DESA** con las cinco preguntas contestadas (L04) y la regresión 11/11 contra el monitor real (L10).
2. **Informe** con las mediciones de la sección 2, lo que salió mal y cómo se arregló.
3. **Propuesta de cambio:** PROC, STARTED, puerto, firewall y APF si va el nivel C, más el runbook.
4. **Piloto en PROD** con el filtro más chico posible (unos pocos jobs) y el portal en modo "sólo mirar".
5. **Ampliar** el filtro de a poco, midiendo CPU y latencia en cada paso.

Principio que no cambia en PROD: el monitor **sólo mira**. Ninguna versión cancela, libera ni toca TWS. Eso no se negocia en el pase.

5. Riesgos y cómo se mitigan

Riesgo	Mitigación
Que el monitor demore a JES (nivel C)	Exit corto, sin I/O; buffer con desborde que se reconcilia con SSI 80 (L08)

Que el monitor trabee un dataset	GQSCAN sólo mira; nunca ENQ sobre recursos de producción (L09)
Que consuma CPU en el pico del cierre	Medido antes del pase; intervalo ajustable; nivel C
Que se conecte quien no debe	Lista de IPs en el host + firewall
Que se pierdan eventos en un corte	ACT + HIST al reconectar (L05)

6. Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué conviene pedir los permisos de a uno y no todos juntos?
2. ¿Qué tres números presentarías para justificar el pase a PROD?
3. Si el monitor gasta el doble de CPU de lo esperado en el pico del cierre, ¿qué dos palancas tenés?
4. ¿Por qué el piloto en PROD empieza con un filtro chico?
5. ¿Qué parte del diseño garantiza que el monitor no puede afectar un job de producción?

