

POU: TELERRUPTOR

```
1  PROGRAM TELERRUPTOR
2  VAR
3  P1 : BOOL ;
4  P2 : BOOL ;
5  Estado_Telerruptor : BOOL := FALSE ;
6  Q_Luz : BOOL := FALSE ;
7  Flanco_P1 : BOOL := FALSE ;
8  Flanco_P2 : BOOL := FALSE ;
9  P1_ant : BOOL := FALSE ;
10 P2_ant : BOOL := FALSE ;
11 END_VAR
12

1  (* Detección de flanco *)
2  Flanco_P1 := P1 AND NOT P1_ant ;
3  Flanco_P2 := P2 AND NOT P2_ant ;
4
5  (* Alternar estado si hay flanco *)
6  IF Flanco_P1 OR Flanco_P2 THEN
7      Estado_Telerruptor := NOT Estado_Telerruptor ;
8  END_IF ;
9
10 (* Actualizar salida *)
11 Q_Luz := Estado_Telerruptor ;
12
13 (* Guardar estados anteriores *)
14 P1_ant := P1 ;
15 P2_ant := P2 ;
16
```