

QM-Cam X3 智能网络摄像机产品说明书

启明智联科技（示例公司）内部资料 - 仅用于教学与RAG项目演示

1. 产品概述

QM-Cam X3 是一款面向园区、仓库和门店的视频监控设备，支持 400 万像素图像采集、H.265 编码、夜间红外补光和基础智能事件检测。设备默认采用 DHCP 获取地址，也支持手动配置固定 IP。

2. 核心规格

图像分辨率最高 2560×1440 ，主码流最高 25 FPS。支持 H.264/H.265 编码。红外补光距离约 30 米。工作温度范围为 -20°C 至 55°C 。供电支持 DC12V 和 PoE。

3. 初始网络配置

首次接入局域网后，可通过设备发现工具搜索摄像机。默认情况下设备使用 DHCP。若网络中无 DHCP 服务，设备将使用 192.168.1.64 作为临时地址。建议首次登录后立即修改管理员密码，并按实际网络规划配置 IP、网关和 DNS。

4. 图像配置

在图像设置中可调整亮度、对比度、饱和度、锐度和宽动态。逆光场景建议开启宽动态 WDR；室内光照稳定场景不建议将锐度设置过高，以避免边缘噪声。

5. 智能事件

设备支持区域入侵、越界检测和移动侦测。配置越界检测时需要绘制检测线并设置方向。灵敏度过高可能导致树叶、阴影等引起误报，建议从 50 开始逐步调整。

6. 常见问题

如果网页无法访问，先检查电脑与摄像机是否在同一网段，再检查网线、交换机和防火墙。夜间画面过曝时，应降低红外强度或调整安装角度。出现频繁掉线时，应检查 PoE 供电功率和网络丢包。