

10.- Equipos de Maniobra utilizados en el Sistema Electrificado - Alta Tensión.

A)- Sistema de Distribución, en 13.200 V.:

- A-1)- Celdas de maniobra: Tipo metal - clad, marca EMA, con interruptor en pequeño volumen de aceite EMA RM, en cámara unipolar cada fase.

La puerta delantera es del tipo antiexplosiva y la trasera posee enclavamiento eléctrico que no permite su apertura bajo tensión de barras.

El carro del interruptor no puede ser extraído en posición “conectado” por enclavamiento eléctrico. Cuando el carro es extraído las puntas bajo tensión son protegidas mediante una pantalla deslizante.

El accionamiento es a motor eléctrico - resorte.

- A-2)- Seccionadores bajo carga, marca AEG con fusibles y apertura manual.

- A-3)- Seccionadores desconectores tipo Kearney. Son los más utilizados en el sistema de distribución en 13,2 KV, su maniobra es mediante pértiga, la mayoría se encuentra en zona de vía y a la intemperie.

- A-4)- Seccionadores de playa de subestación: Maniobra manual, posee enclavamiento eléctrico en el mando y candado.

B)- Sistema de Catenaria:

- B-1)- Interruptores - Seccionadores de playas de subestaciones.

Son equipos de intemperie con interruptores unipolares en cámara de SF 6 y / o aceite aislante (gran volumen de aceite). Los seccionadores asociados son motorizados o manuales y cumplen con lo requerido para equipos de “accionamiento sin carga” en cuanto a enclavamientos.

- B-2)- Seccionadores vías de aislamiento Depósito Llavallol.

Son de accionamiento manual y únicamente poseen enclavamiento sobre el acceso de plataformas en vías de alistamiento y / o válvulas exclusas para lavado.

C)- Playa de 132 KV.:

- C-1)- Posee interruptores de accionamiento tripolar con cámara en SF 6 unipolares.

- C-2)- Los seccionadores son de accionamiento motorizado y por ser del tipo “sin carga” poseen los enclavamientos típicos para estos equipos.

Consideraciones operativas:

Los equipos telecomandados, son operados a distancia desde Plaza Constitución (CCEE), pueden ser accionados desde la sala de comando de las subestaciones y / o al pie de cada equipo en particular y cuentan con sus correspondientes enclavamientos.

En trabajos de mantenimiento de líneas se abren los interruptores en cuestión, sus seccionadores manuales y se coloca puesta a tierra en el lugar de la tarea.

Cuando se procede a la energización intervienen 3 personas en la operatoria, el operador del CCEE, el agente responsable de las tareas y el operativo a cargo de la maniobra de seccionadores manuales en la subestación.

Cuando se realizan trabajos sobre secciones determinadas de catenaria, el corte afecta siempre la sección o secciones aledañas.