

**PROCEDIMIENTO PARA TOMAR CORTES DE ENERGIA POR PERSONAL DE
CATENARIAS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO**

FECHA: 29/07/13.

REVISIÓN: 03

12.-

GENERALIDADES:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma correcta de llevar a cabo la solicitud de cortes de energía en media y alta tensión para desarrollar tareas programadas en las instalaciones energéticas que alimentan al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y demás consumos complementarios.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para llevar adelante la solicitud y toma de cortes de energía a fin de desarrollar tareas previamente programadas en un determinado sector de la línea.

REFERENCIA:

Manual General del Control Central de energía Eléctrica – Ferrocarriles Argentinos – Año 1986. Capítulo III (Programación de Cortes de Energía).

DEFINICIONES:

CCEE: Control Central de Energía Eléctrica. Centro operacional desde donde es posible controlar y comandar a distancia, todas las instalaciones energéticas relacionadas con el suministro de corriente a los trenes eléctricos, señalamiento, iluminación y fuerza motriz correspondiente al sector ferroviario electrificado

Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria): Es el personal a cargo del Grupo de Trabajo para Mantenimiento de Catenaria y subestaciones cumpliendo turnos rotativos en el sistema electrificado de Línea Roca.

Jefe de Mantenimiento: Jefe de la Base de Mantenimiento de Catenaria.

Lugar de trabajo: Sector específico donde se desarrollará un conjunto de tareas.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas de Catenarias y/o de Distribución y **las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las mismas, con la posibilidad de un contacto de personas o de elementos sobre éstas**, se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento y que se detalla a continuación.

- 1.- El Jefe de Mantenimiento en coordinación con el Jefe del CCEE programará con la debida antelación el corte de energía en las líneas que será intervenidas y/o líneas cercanas según la Reglamentación para Tareas en Líneas con Tensión Mayor a 1 Kv.
- 2.- El Jefe de Mantenimiento detallará al Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) que cubrirá el turno en que se realizará el trabajo, las tareas a realizar, ya sea a través de notas o personalmente; detallando fehacientemente los cortes de energía programados y el sector de trabajo.
- 3.- A efectos de llevar a buen término la obra con corte de energía programado deberá establecerse un estrecho contacto entre el Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) y el Operador del CCEE:
 - a. El Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, deberá estudiar previamente la tarea programada y su modo de ejecución.
 - b. El Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, deberá ponerse en contacto con el Operador del CCEE a fin de confirmar los cortes de energía programados, sector de trabajo, hora de comienzo y de finalización.
 - c. El Operador del CCEE confirmará la existencia o no de situaciones de último momento que obliguen a suspender o retrasar el corte de energía. (Por ejemplo accidentes, retrasos de trenes, falta de servicios complementarios como alimentación alternativa desde EDESUR en baja o media tensión, etc.), comunicando al Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, los motivos del retraso o suspensión del corte de energía.
- 4.- Llegada la hora del corte de energía programado el Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, solicitará el mismo al Operador del CCEE. Éste, previa comunicación y coordinación con Control Trenes, procederá a la apertura de los interruptores correspondientes a las líneas solicitadas, posteriormente solicitará al personal del Area Energía Eléctrica ubicado en el puesto de maniobra, que realice la apertura de seccionadores manuales, extracción o seccionado de interruptores en carros extraíbles, u otra medida de seguridad que se halla programado.
Finalizadas las operaciones de corte de energía el Operador del CCEE comunicará al Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, la efectivización del corte.
- 5.- El Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, después de recibir el aviso del corte de energía del CCEE, hará de inmediato y personalmente

las verificaciones necesarias para confirmar la ausencia de energía eléctrica en las líneas a intervenir y/o cercanas según programa de trabajo. Confirmada la ausencia de tensión ordenará la colocación de las respectivas puestas a tierra de las instalaciones supervisando personalmente y en forma directa esta operación.

- 6.- Finalizadas las tareas programadas, el Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, verificará la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo y comprobará personalmente el retiro de todo el personal de la zona a energizar.
Realizada dicha comprobación procederá a ordenar el retiro de las puestas a tierra colocadas para este trabajo e informará al Operador del CCEE a fin de restituir la energía eléctrica en las líneas afectadas.
- 7.- El Operador del CCEE, recibida la comunicación del Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) en turno, a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria, solicitará al personal del Área Energía Eléctrica ubicado en el puesto de maniobra, que realice el cierre de seccionadores manuales, y la inserción de interruptores en carros extraíbles, de las líneas incluidas en el programa de tareas. Una vez confirmado el cierre de equipos manuales, procederá a cerrar los interruptores y reanudará el suministro de energía eléctrica, informando de ello a todos los sectores involucrados (incluyendo al Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) que estuvo a cargo de los trabajos programados).
- 8.- El Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) deberá verificar el sitio de trabajo la **no** existencia de anomalías una vez repuesta la energía eléctrica. En caso de haber efectuado tareas sobre el sistema de catenarias deberá verificar la normal pasada del primer tren eléctrico por el lugar; informando al CCEE.
- 9.- En caso que por deficiencias en las comunicaciones, u otra razón, alguna de las partes no pueda garantizar las condiciones de seguridad, tanto en la entrega, la recepción o la devolución de las instalaciones, se mantendrá la consigna de **“no innovar”** hasta tanto se logre por un medio fehaciente y seguro, constatar las condiciones de seguridad.
- 10.- Para todas las comunicaciones operativas que involucre el presente procedimiento se seguirá la técnica de recepción y repetición, del mensaje, de ambas partes, con el objeto de evitar errores de interpretación.
- 11.- Este procedimiento es propio del Departamento Eléctrico de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía y de los distintos Grupos de Mantenimiento de Catenaria cubriendo las 24 hs. del día los 365 días del año.

CONDICIÓN INDISPENSABLE:

La persona que en el lugar de trabajo toma el corte de energía eléctrica, Supervisor Operativo (subestaciones y redes/catenaria) en turno, a cargo del grupo de mantenimiento de catenaria, será la misma persona que finalizadas las tareas realizará la devolución del corte para la posterior energización de la/s línea/s.

EL OPERADOR DEL CCEE NO RECIBIRÁ LA DEVOLUCIÓN DEL CORTE DE ENERGÍA DE OTRA PERSONA QUE NO SEA LA MISMA QUE LO TOMÓ.

Si por causa de fuerza mayor quien tomara el corte no estuviese en condiciones de devolverlo deberá comunicarlo personalmente al Operador del CCEE designando a su reemplazante, o bien se deberá acreditar de modo fehaciente la situación generada. En estas condiciones, se hará cargo de la devolución del corte de energía la persona que circunstancialmente reemplace a quien, originalmente, hubiere tomado el corte de energía.

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las tres partes actuantes, el Control Central de Energía Eléctrica Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) a cargo del Grupo de Mantenimiento de Catenaria y el personal que abre equipos manuales en el puesto de maniobra, deberá dar como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en el Lugar de trabajo esas condiciones.