

**PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MANIOBRAS ANTE CORTES DE LA
PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS**

FECHA: 10/03/16.

REVISIÓN: 03

18.-**GENERALIDADES:**

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma de actuar frente a interrupciones en la provisión de energía eléctrica que alimenta al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y demás consumos complementarios por parte de las empresas distribuidoras.

DEFINICIONES:

- **Subestación Temperley:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 17,880 del ramal Plaza C/Temperley (denominado en adelante **SETy**).
- **Puesto de Seccionamiento Auxiliar:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 10,300 del ramal Plaza C/Temperley (**PSA Remedios de Escalada**), kilómetro 21,800 del ramal Temperley/Ezeiza (**PSA Llavallol**), kilómetro 30,300 del ramal Temperley/A. Korn (**PSA. Glew**), se encuentran en construcción, aún no operables, los denominados **PSA Monte Grande** (en el Km 26,300 del ramal Temperley/Ezeiza) y **PSA Burzaco** (en el Km 22,500 del ramal Temperley/A. Korn).
- **Puesto de Seccionamiento Extremo (denominado PSE):** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el kilómetro 1,100 del ramal Plaza C/Temperley
- **Toma Feijóo:** Se denomina de esta forma al suministro de energía eléctrica en media tensión (13,2 Kv) ubicado en calle Salmún Feijó 431 (entre Aristóbulo del Valle y Brandsen) Ciudad de Buenos Aires.
- **Toma Remedios de Escalada:** Se denomina de esta forma al suministro de energía eléctrica en media tensión (13,2 Kv) ubicado en calle 29 de Setiembre 3302 (entre Justo y Guarrachino) Remedios de Escalada.
- **Toma Llavallol:** Se denomina de esta forma al suministro de energía eléctrica en media tensión (13,2 Kv) ubicado en Bv. Santa Catalina y Prozato Llavallol.
- **Terna en 132 Kv.:** Se denomina de esta forma a cada una de las dos alimentaciones en alta tensión (132 Kv) del sistema electrificado de Línea Roca desde las instalaciones de la empresa distribuidora EDESUR.

- **Centro de Media Tensión:** Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios ubicados en Est. Plaza Constitución (**CDMT Plaza C**), edificio Paracas (**CDMT CCEE ó CDMT Paracas**), Taller Remedios de Escalada (**CDMT Remedios de Escalada**), Depósito de coches Eléctricos Llavallol (**CDMT Llavallol**), Estación Temperley (**CDMT ex Correo**).
- **Control central de Energía Eléctrica:** Puesto centralizado ubicado en el ámbito de la estación Constitución. En adelante lo llamaremos **CCEE**.
- **Responsable por el Area Subestaciones y Redes de la Gerencia de Infraestructura:** es el trabajador calificado y habilitado por Línea Roca, que realiza las maniobras y gestión de los cortes y restablecimiento de energía según la normativa general de trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión. en adelante lo llamaremos **personal de Catenaria**.
- **Empresa Distribuidora:** Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica. Según el sector se trata de las empresas EDESUR, EDENOR o EDELAP.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para llevar adelante reclamos y tareas que permitan restituir la provisión de energía eléctrica ante falta de provisión por parte de las empresas distribuidoras.

PERSONAL INVOLUCRADO:

Este procedimiento tiene alcance a los Operadores del Control Central de Energía Eléctrica, el Personal integrante del Area subestaciones y Redes de la Subgerencia de Infraestructura en su totalidad.

Se considera que todo el personal citado tiene pleno conocimiento del sistema eléctrico de Línea Roca.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la provisión de energía eléctrica tanto para la tracción de los trenes eléctricos de Línea Roca como para iluminación y fuerza motriz de las diversas dependencias se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento.

a. INTERRUPCION DE LA PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SUBESTACIÓN TEMPERLEY:

1. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en SETy el Operador del CCEE se comunica en forma inmediata con SACME (Centro de Movimiento de Energía) que informará el motivo de la falla y autoriza la conmutación de terna.

2. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en SETy el Operador del CCEE se comunica en forma inmediata con SACME (Centro de Movimiento de Energía) que informará el motivo de la falla.
 3. En caso de interrupción total de la provisión de energía eléctrica en ambas ternas el Operador del CCEE procede a realizar la alimentación por extensión desde la Toma Feijóo de las instalaciones de distribución (iluminación, fuerza motriz y sistema de señales)
 4. En caso de interrupción total de la provisión de energía eléctrica en ambas ternas el Operador del CCEE se comunica en forma inmediata con la empresa distribuidora a fin de solicitar no se realicen maniobras que interrumpan el suministro en Toma Feijóo.
- b. INTERRUPCION DE LA PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SUMINISTROS DE MEDIA TENSIÓN (13,2 Kv) DE REMEDIOS DE ESCALADA:
1. El operador del CCEE recibe la información a través de Control Trenes o personal de Material Rodante o Infraestructura.
 2. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en toma Remedios de Escalada el Operador del CCEE se comunica con el Supervisor de Catenaria en turno y le solicita dirigirse al sector a fin de realizar la conmutación del suministro desde las instalaciones de la empresa distribuidora a Línea de Fuerza del Ferrocarril Roca.
 3. El operador del CCEE procede a realizar el correspondiente reclamo a la empresa distribuidora.
- c. INTERRUPCION DE LA PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SUMINISTROS DE MEDIA TENSIÓN (13,2 Kv) LLAVALLOL:
1. El operador del CCEE recibe la información a través del personal de Material Rodante o Infraestructura.
 2. El operador del CCEE procede a realizar el correspondiente reclamo a la empresa distribuidora.
 3. El operador del CCEE adoptar las medidas necesarias para evitar cortes programados en Línea de Fuerza Ezeiza.

d. INTERRUPCION DE LA PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SUMINISTRO DE MEDIA TENSIÓN (13,2 Kv) DE CALLE FEIJÓO:

1. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en Toma Feijóo el operador del CCEE recibe la información a través de equipos propios en la sala de tableros.
2. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en Toma Feijóo el Operador del CCEE procede a realizar el correspondiente reclamo a la empresa distribuidora.
3. El operador del CCEE adoptar las medidas necesarias para evitar cortes programados en Línea de Fuerza Ty-Plaza C.

e. INTERRUPCION DE LA PROVISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SUMINISTROS DE BAJA TENSIÓN (382/220 V):

1. El operador del CCEE recibe la información a través de Control Trenes, personal de Estaciones, Transporte, Seguridad o Infraestructura.
2. Ante la interrupción de la provisión de energía eléctrica en Tomas de baja tensión el Operador del CCEE deberá corroborar que se trata de un corte de la empresa distribuidora.
3. Corroborado que la interrupción corresponde a un corte por parte de la empresa distribuidora el Operador del CCEE procede a realizar el correspondiente reclamo.
4. El operador del CCEE se comunica con personal de Electromecánica a fin de proceder a la conmutación de la alimentación en aquellos sectores que posean alternativa de alimentación desde Línea de Fuerza.
5. En los sectores en que no existe la alimentación alternativa desde Línea de fuerza El operador del CCEE se comunica con personal de Electromecánica a fin de proceder a la alimentación alternativa mediante el uso de motogeneradores en los casos en que dicho procedimiento esté previsto. (Determinadas cabinas de señales, estaciones con túnel peatonal, boleterías específicas, etc.).
6. En los casos en que personal de Electromecánica no pueda

concurrir deberá hacerlo personal de Catenaria.

COMUNICACIONES:

A fin de informar la situación y dar posibilidad de adoptar medidas al respecto se debe comunicar a los sectores del Departamento Energía siguiendo el Plan de Llamadas.

ALCANCE:

Este procedimiento es propio del Departamento Eléctrico de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía, del Personal de Catenaria de la Gerencia de Infraestructura..

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las partes actuantes, deberá dar como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en cada Lugar de trabajo, esas condiciones.