

19.- PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE SECCIONADORES DE PUNTA DE ANDENES DE ESTACION PLAZA CONSTITUCION Y POSTERIOR TRABAJO SOBRE LAS LINEAS SIN TENSION.

FECHA: 28/06/11.

REVISIÓN: 00

GENERALIDADES:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, Los lineamientos para la operación de los seccionadores de Líneas Catenarias, ubicados en los extremos lado sur de las plataformas para trenes eléctricos de la estación Plaza Constitución, como así también la metodología para el trabajo sobre o cerca de las Líneas asociadas a los equipos antes mencionados. En consecuencia, estas normas regirán las tareas relacionadas con el Control Central de Energía Eléctrica y de los trabajos que haya que ejecutar en las instalaciones específicas con o sin corte de energía.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para ejecutar tareas, sobre o en proximidad de las líneas de catenarias, del Sistema Electrificado de LINEA ROCA, en la zona de plataformas cubiertas de la estación Plaza Constitución, en forma segura para los operarios involucrados, así como para las instalaciones del servicio eléctrico, en todos aquellos casos en que se tenga necesidad de operar los seccionadores ubicados en la punta de andenes de la estación citada.

DEFINICIONES:

Puesto de Seccionamiento de punta de andén: Se denomina de esta forma al conjunto de equipos de maniobra y accesorios, ubicados en el extremo de cada una de las plataformas para trenes eléctricos de la estación Plaza Constitución. En adelante lo llamaremos Seccionador de plataforma.

Línea Catenaria: Es el conjunto de líneas eléctricas, accesorios de montaje y estructuras de sostén, ubicadas sobre cada una de las vías en las que circulan los trenes eléctricos.

Seccionamiento aéreo de Líneas Catenarias: Se denomina de esta forma a los dispositivos que sirven para aislar o separar eléctricamente dos secciones de línea catenaria.

Control central de Energía Eléctrica: Puesto centralizado ubicado en el ámbito de la estación Constitución. En adelante lo llamaremos CCEE.

Responsable por el Area Catenaria de la Gerencia de Infraestructura, en adelante lo llamaremos "Personal de Catenaria". Es el trabajador calificado y habilitado por Línea Roca, que realiza las maniobras y gestión de los cortes y restablecimiento de energía según la normativa general de trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión.

Responsable de otras Areas, en adelante lo llamaremos personal de Línea Roca. Es el responsable de recibir de parte del Personal de Catenaria, el corte de energía, y de entregar a este, posteriormente, las instalaciones

intervenidas, y/o anteriormente recibidas, libres de personal y de puestas a tierra, en condiciones de ser energizadas.

PERSONAL INVOLUCRADO:

Este procedimiento tiene alcance a los Operadores del Control Central de Energía Eléctrica, el Personal integrante del Area Catenaria de la Gerencia de Infraestructura en su totalidad y Personal de otras Areas que tengan o pudieran tener necesidad de disponer de las instalaciones a las que hace mención el presente procedimiento.

SECUENCIA DE MANIOBRAS REGIDAS POR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

Las maniobras que reglamenta el presente procedimiento son:

a. Para la desenergización de líneas catenarias de andenes de Plaza C.

- a.1 Comunicación entre las partes involucradas, con clara identificación de los equipos a maniobrar, indicando a que plataforma corresponden.
- a.2 Apertura de los equipos de maniobra, individualizando la plataforma a la cual corresponden, según el siguiente orden (obligatorio); 1º seccionador bajo carga telecomandado, 2º seccionador manual asociado con colocación de puesta a riel.
- a.3 Colocación de candados de seguridad, por parte del personal de Catenaria, en los seccionadores manuales accionados.
- a.4 Comunicación entre las partes involucradas, detallando el estado en que quedan las instalaciones.

b. Para la energización de líneas catenarias de andenes de Plaza C.

- b.1 Comunicación entre las partes involucradas, con clara identificación de los equipos a maniobrar, indicando a que plataforma corresponden.
- b.2 Retiro de candados de seguridad, por parte del personal de Catenaria, en los seccionadores manuales a accionar.
- b.3 Apertura del interruptor 52 C15 del Puesto de Seccionamiento Extremo de Km. 1,000, cortando energía en Líneas Catenarias del cuadro Plaza Constitución.
- b.4 Cierre de los equipos de maniobra, Individualizando la plataforma a la cual corresponden, según el siguiente orden (obligatorio); 1º seccionador manual asociado con el retiro de puesta a riel, 2º seccionador bajo carga telecomandado.
- b.5 Comunicación entre las partes involucradas, detallando el estado en que quedan las instalaciones.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas de Catenarias en la zona de plataformas de la estación Plaza Constitución y **las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las mismas, con la posibilidad de un contacto de personas o de**

elementos sobre éstas, se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento y que se detalla a continuación.

Caso A: Tarea programada.

1. Para el corte de energía.

- 1.1. Con la debida antelación a la ejecución de los trabajos, se deberá nombrar el responsable, por el Area Catenaria de la Gerencia de Infraestructura.
- 1.2. El personal de Catenaria, con la debida antelación al horario de corte, tomara contacto con el Operador del CCEE, para coordinar las maniobras a realizar, horarios y demás detalles que amerite la tarea.
- 1.3. En el horario programado, el personal de Catenaria, se presentará en el recinto de los seccionadores ubicados en la plataforma, munido de las correspondientes llaves de acceso, solicitará al Operador del CCEE el corte de energía por un medio de comunicación fehaciente.
- 1.4. El Operador del CCEE, una vez realizada la maniobra de apertura del seccionador 89L correspondiente al andén solicitado, entregará al personal de Catenaria, por un medio de comunicación fehaciente el corte solicitado.
- 1.5. El personal de Catenaria procederá a la apertura del seccionador de accionamiento manual 89A correspondiente al andén en el que se procede a cortar energía y colocará candados de seguridad en el comando de los seccionadores manuales como elemento de seguridad.
- 1.6. El personal de Catenaria procederá a trabajar sobre las líneas afectadas o entregará dicho corte de energía a un tercero, habilitado a recibirlo, mediante un telegrama de servicio.

2. Para la energización.

- 2.1. Finalizados los trabajos; si fueron realizados por un tercero habilitado, entregará mediante telegrama de servicio al personal de Catenaria.
- 2.2. El personal de Catenaria se comunicará con el CCEE, dando aviso de la finalización de trabajos, informando el estado en que se encuentran las instalaciones y solicitando la energización de las Líneas.
- 2.3. El operador del CCEE, solicitará al personal de Catenaria, el retiro de los candados de seguridad, de la puesta a tierra y el cierre del seccionador manual 89A del andén que se está interviniendo.
- 2.4. El personal de Catenaria una vez realizada la maniobra del ítem precedente, lo comunicará al Operador del CCEE.
- 2.5. El operador del CCEE coordinará con su par de Control Trenes, a fin de cortar energía en el cuadro de estación Plaza Constitución.
- 2.6. Cortada la energía en el cuadro de estación Plaza Constitución, por medio del interruptor 52 C15 del Puesto de Seccionamiento Extremo Plaza Constitución, el Operador del CCEE procederá a cerrar el seccionador 89 L del andén intervenido, tras lo cual repondrá energía en el cuadro de estación Plaza Constitución.
- 2.7. El Operador del CCEE se pondrá en contacto con el personal de Catenaria, que aún se encuentra en la zona del seccionamiento de

punta de andén, informando que están las instalaciones con energía y consultando si se observa todo normal.

Caso B: Corte de energía de emergencia.

1. Para el corte de energía.

- 1.1. El personal de Catenaria o un tercero perteneciente a Línea Roca y debidamente identificado por el Operador del CCEE, mediante un medio de comunicación fehaciente, podrá solicitar un corte de energía de emergencia.
- 1.2. El Operador del CCEE, que recibe dicha solicitud, deberá consultar al solicitante las causas que motivan dicho pedido y el andén al que corresponden las Líneas Catenarias en cuestión.
- 1.3. El Operador del CCEE, Informará a su par de Control Trenes sobre la situación y procederá a la apertura del seccionador 89L del andén solicitado.
- 1.4. Inmediatamente informará de esta situación al personal de Catenaria, solicitando su presencia en el lugar.
- 1.5. El Operador del CCEE no podrá autorizar a que nadie entre en contacto con las Líneas sin energía, hasta tanto llegue al lugar el personal de Catenaria.
- 1.6. Arribado al lugar el personal de catenaria, pondrá en práctica lo indicado en el apartado "A" del presente procedimiento para la apertura del seccionador 89A y la "puesta a riel" de la Línea Catenaria afectada. A partir de ese momento se autorizará el contacto con las Líneas desafectadas.

2. Para la energización.

- 2.1. Es condiciones excluyente para la energización de las Líneas, que esté presente en el lugar (Seccionamiento de Andenes del Cuadro Plaza Constitución) personal de Catenaria.
- 2.2. Finalizados las tareas; ya sea que las realice un tercero o personal de Catenaria, se pondrá en práctica lo establecido en el apartado "A" para la energización de las Líneas intervenidas.