

## RM-IP500

### PTZ 카메라 리모콘



#### 소개

##### 간편한 인체공학 PTZ 제어를 통해 다수의 원격 카메라로 라이브 이벤트 프로덕션 및 콘텐츠 제작

이 컴팩트한 리모트 컨트롤러는 고품질 조이스틱이 포함되어 호환 가능한 소니 회전형 원격 카메라의 팬, 틸트 및 줌을 한 손으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 조이스틱 또는 보조용 시소 레버를 이용하여 줌을 제어할 수도 있습니다. 전용 노브와 제어 버튼으로 자주 사용하는 카메라 기능에 간편하게 즉시 액세스할 수 있습니다.

RM-IP500를 통해 라이브 이벤트에서 회의실, 방송 스튜디오, 교육 기관, 종교 시설에 이르기까지 다양한 곳에서 사용할 수 있는 경제적인 멀티 카메라 콘텐츠 제작 시스템 구축이 간단해집니다.

PTZ 속도를 조정할 수 있어 전문가 수준의 세련된 결과물을 얻을 수 있습니다. 카메라 앵글과 설정 조합을 최대 100개\*<sup>1</sup>까지 사전 설정으로 저장할 수 있습니다. Trace Memory\*<sup>1</sup>를 이용하여 카메라 움직임 순서를 저장해 두고 필요할 때마다 불러올 수 있습니다.

표준 IP 네트워크를 통해 호환 가능한 소니 BRC/SRG 시리즈 및 ILME-FR7 PTZ 원격 카메라를 최대 100대까지 제어할 수 있습니다. 설정이 간편하여 컨트롤러가 네트워크에 연결된 소니 PTZ 카메라에 자동으로 카메라의 IP 주소와 카메라 번호를 할당합니다.

완벽한 IP 스트리밍을 만들어내며 다양한 콘텐츠 프로덕션에 이용할 수 있는 SD 레코딩 솔루션 RM-IP500은 소니 MCX-500 멀티 카메라 라이브 프로듀서의 이상적인 파트너입니다.

RM-IP500/1은 AC-UES1230MT AC 전원 공급 장치 및 코드와 함께 제공되는 미국/캐나다용 모델입니다. 기타 지역에서 AC 전원 공급 장치와 코드는 별매품입니다.

\*1 카메라 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 버전 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

#### 속성

##### 고품질 PTZ 기능 제어

조이스틱뿐 아니라 별도의 시소 레버를 이용하여 팬, 틸트, 줌을 조정할 수 있어 전문가 수준의 결과를 손쉽게 얻을 수 있습니다. PTZ의 속도를 조정할 수 있어 부드럽고 정확하게 카메라를 움직일 수 있습니다.

##### ILME-FR7과 페어링

RM-IP500 리모콘으로 새로운 ILME-FR7 풀 프레임 PTZ 시네마 라인 카메라의 팬, 틸트, 줌을 제어할 수 있습니다. 레코딩을 시작 및 중지하고 가변 ND와 초점 영역을 설정할 수도 있습니다. 동봉된 ILME-FR7 패널 시트를 사용하면 최적의 운영 효율성을 발휘할 수 있습니다. 기존 사용자는 서비스 부품으로 패널 시트를 구매하고 펌웨어를 V2.20 이상으로 업그레이드하면 ILME-FR7을 제어할 수 있습니다.

##### IP를 통해 최대 100대의 BRC/SRG 시리즈와 ILME-FR7 카메라 제어

리모콘으로 팬, 틸트, 줌 제어 및 다른 기능을 사용할 수 있으며, IP 네트워크를 통해 최대 100대의 소니 BRC/SRG 시리즈와 ILME-FR7 PTZ 카메라를 제어할 수 있습니다. 여러 모델을 제어할 수 있습니다.

##### 손쉬운 설정

연결된 카메라에 자동으로 IP 주소와 카메라 번호가 부여되어 시스템 설정이 빠르고 간편합니다. 카메라에 할당된 그룹 번호, 카메라 번호 및 IP 주소를 변경하거나 카메라 등록 시 RM-IP500에 자동 할당된 IP 주소를 PC를 이용하지 않고 수동으로 제거하는 기능은 버전 2.0부터 지원됩니다.

### Trace Memory \*

카메라 움직임 순서를 기억하여 필요할 때마다 불러올 수 있습니다. 카메라 메뉴를 사용하지 않고 Trace Memory를 간편하게 저장하는 기능은 BRC-X1000/BRC-H800 버전 2.0부터 지원됩니다.

### 카메라 사전 설정 저장 및 불러오기

카메라 앵글 및 설정을 최대 100개\*\*까지 사전 설정으로 저장하고 숫자 키패드로 즉시 불러올 수 있어 멀티 카메라 설정 시 시간이 절약됩니다.

### 단일 네트워크에서 최대 5대의 컨트롤러 작동

단일 네트워크에서 최대 5대의 RM-IP500 컨트롤 패널을 사용할 수 있어 제어를 공유하고 대규모 카메라 시스템의 다중 사용자 동시 제어가 가능합니다. RM-IP500과 RM-IP10을 동일한 네트워크에서 사용하는 경우, 제어 가능한 RM-IP500과 RM-IP10의 최대 개수는 5개입니다.

### 탈리 표시등

일반 탈리/온에어 탈리/접촉 모드 포함

### 카메라 페인팅 조정 기능

카메라 메뉴를 사용하지 않고 블랙 레벨, 화이트 밸런스, 깜박거림 취소, 디테일 레벨, 니 포인트, 자동 노출 레벨\*\*\*\*, 조리개, 게인\*\*\*\* 및 셔터 스피드\*\*\*\* 등 컬러 관련 설정을 직접 조정할 수 있습니다.

### 추가적인 VISCA 컨트롤 사용 기능

또한 RM-IP500은 RS-422를 통해 최대 7대\*\*\*의 호환 가능한 BRC 또는 SRG 시리즈 카메라를 제어할 수 있습니다.

### 선택 가능한 ASSIGN 항목

BRC/SRG 시리즈에서는 백라이트/깜박임/상태 표시/디테일 수준/니 포인트/AE 수준/클리어 이미지 줌/망원 변환/트레이스-프리셋 모드 전환(모드1/모드2)/ND 필터/픽처 프로파일 설정을 추가로 할당할 수 있습니다. (할당 가능한 기능은 카메라 사양에 따라 다릅니다.)

ILME-FR7를 사용하면 카메라에서 백라이트/디스플레이/디테일 수준/니 포인트/AE 레벨/오디오 레벨/ND 필터 및 할당 가능한 기능 불러오기를 할당할 수 있습니다.

### 메모

\*카메라 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 버전 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

\*\* 사전 설정 최대 개수는 카메라 사양에 따라 다릅니다.

\*\*\* SRG-360SHE는 한 대의 카메라를 제어할 수 있습니다.

\*\*\*\* ILME-FR7에서 조정된 값을 확인하려면 카메라 OSD가 필요합니다.

## 사양

### 입력/출력 커넥터

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컨트롤 입력/출력 | VISCA RS-422 출력 커넥터: RJ-45 x 1<br>LAN: RJ-45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX 자동 감지<br>GPI I/O(탈리 입력/접점 출력): D-Sub 15핀(암) |
| 컨트롤 신호 포맷 | 9,600bps/38,400bps(RS-422 통신용)<br>VISCA over IP 통신                                                                |
| 전원 커넥터    | JEITA 유형 4 (DC IN 12V)                                                                                            |

### 일반

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 입력 전압 | 12V DC(10.8 ~ 13.2V DC) |
|-------|-------------------------|

| 일반            |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 소비 전류         | 최대 0.6A(모든 램프 켜짐), 7.2W(12V DC)/0.2A 유형(2.4W)                      |
| 작동 온도         | 0°C ~ 40°C(32°F ~104°F)                                            |
| 보관 온도         | -20°C ~ 60 °C(-4°F ~140°F)                                         |
| 치수(W x H x D) | 306 mm x 159.3 mm x 224.1 mm<br>(12 1/8 x 6 3/8 x 8 7/8인치)(돌출부 제외) |
| 중량            | 약 2,400g(5lb 4.7oz)                                                |

| 사용자 인터페이스  |                           |
|------------|---------------------------|
| 디스플레이      | 예                         |
| 속도 조절      | 지원, 3개 다이얼(PT, 줌 및 초점 별도) |
| 줌 시소 레버    | 예                         |
| 조이스틱 줌 링   | 예                         |
| 줌 제어 선택 가능 | 시소 레버 또는 조이스틱 링           |
| ASSIGN 버튼  | 6                         |
| 켄싱턴 잠금 홀   | 예                         |

| 카메라 제어           |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 최대 IP 연결         | 100                              |
| 최대 직렬 연결         | 7                                |
| 제어 프로토콜          | VISCA over IP/VISCA RS-422 전환 가능 |
| 최대 컨트롤러 수량(/시스템) | 1 *1                             |

| 버튼/노브 직접 기능                  |   |
|------------------------------|---|
| 노출 모드 선택                     | 예 |
| 원푸시 화이트 밸런스 자동 조절            | 예 |
| 원푸시 블랙 밸런스 자동 조절             | 예 |
| 컬러 바 출력 켜짐/꺼짐                | 예 |
| 백라이트 보정 켜짐/꺼짐                | 예 |
| 깜박임 보정 켜짐/꺼짐                 | 예 |
| 조리개, 게인, 셔터 속도 및 줌 포지션 상태 표시 | 예 |
| R 게인 및 B 게인 조절               | 예 |

## 버튼/노브 직접 기능

|                |   |
|----------------|---|
| R 블랙 및 B 블랙 조절 | 예 |
| 마스터 블랙 조절      | 예 |
| 디테일 레벨 표시      | 예 |
| 디테일 레벨 조절      | 예 |
| 니 포인트 표시       | 예 |
| 니 포인트 조절       | 예 |
| AE 레벨 표시       | 예 |
| AE 레벨 조절       | 예 |
| 조리개 설정 표시      | 예 |
| 조리개 값 조절       | 예 |
| 게인 설정 표시       | 예 |
| 게인 값 조절        | 예 |
| 셔터 속도 표시       | 예 |
| 셔터 속도 조절       | 예 |

## 포함 액세서리

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| * | 안전 규정 (1)<br>보증 (1) *2<br>다운로드 사이트 정보 (1)<br>ILME-FR7용 패널 시트 (1)*3 |
|---|--------------------------------------------------------------------|

## 메모

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| *2 | 중국에서 판매되는 모델에는 포함되지 않습니다.                    |
|    | 제공되는 기능/사양은 카메라 사양에 따라 다름                    |
| *3 | V2.20부터 제공됩니다. 이전 버전은 패널 시트를 별도로 구매할 수 있습니다. |



## ILME-FR7

15+ 스톱 다이내믹 레인지, 4K(QFHD) 하이 프레임 레이트 120fps, 고속 하이브리드 및 리얼타임 Eye AF, S-Cinetone™ 컬러 과학이 구현된 시네마 라인 풀프레임 PTZ 교환식 렌즈 카메라



## BRC-X1000

12배 옵티컬 줌 기능과 최고의 방송 화질을 지원하는 프리미엄 4K30P 회전형 카메라



## BRC-H800

12배 옵티컬 줌 기능과 최고의 방송 화질을 지원하는 프리미엄 Full HD PTZ 카메라



## BRC-X400

다양한 환경에서 사용할 수 있는 30배(CIZ 사용 시) 줌 및 NDI®|HX 기능을 탑재한 프리미엄 4K30P IP PTZ 카메라



## SRG-X400

다양한 분야에서 사용할 수 있는 30배(CIZ 사용 시) 줌 및 NDI®|HX 기능을 탑재한 표준 4K30P IP PTZ 카메라



## SRG-X120

다양한 분야에서 사용할 수 있는 12배 옵티컬 줌 및 NDI®|HX 기능을 탑재한 표준 4K30P IP PTZ 카메라



## RM-IP10

BRC 카메라용 IP 원격 컨트롤 패널



## SRG-300H

Full HD 리모트 PTZ 카메라



## SRG-300SE

원격 제어를 지원하는 IP 스트리밍 탑재 Full HD PTZ 컬러 비디오 카메라(제공되는 색상은 국가에 따라 달라질 수 있습니다)



## SRG-360SHE

트리플 스트리밍 출력 및 정교한 PTZ 기능의 Full HD 원격 카메라



## SRG-120DU

Full HD 원격 작동 PTZ 카메라 (USB 3.0 및 USB 2.0 지원)



## SRG-120DH

Full HD 리모트 PTZ 카메라




## SRG-120DS

Full HD 리모트 PTZ 카메라



## MCX-500

멀티 카메라 라이브 프로듀서



© 2004 - 2026 Sony Corporation. All rights reserved. 소니의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복제하는 행위는 금지됩니다. 기능 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

PDF 내보내기 : 9월 29 2026