LABORATUVAR 5 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad şerif miraç gögebakan | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1 Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

üç koşulu inceleriz 1. bileşen bizde var mı evet şişeleme hattı plc sinde component x kütüphanesi var 2. sürüm tutuyor mu bizdeki 2.4 sürümü zafiyetli aralıkta 3. açık ulaşılabilir mi plc scada veya dış ağa bağlı olduğu için erişilebilir yani üç şart da sağlandığından cve bizi etkiliyor

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

dolum hattında anormal bir durum şişe kırılması veya taşma yoksa hemen üretimi durdurmam çünkü ani duruş şişelerin devrilmesine ve ürün kaybına yol açar önce plc nin dış ağ bağlantısını ve açık portu keserim hat lokal çalışmaya devam eder yamayı da planlı duruşta yükleriz

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

çalışan canlı hatta doğrudan yama yüklenmez nozul veya vana zamanlaması bozulabilir önce test panosunda veya simülasyonda deneriz mevcut plc nin ve dolum parametrelerinin yedeğini alıp üretici onayıyla mesai bitimi bakımında kurarız

4 Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

eğer yama acil durdurma butonlarını hat boyu emniyet iplerini kapaklama kafes sivicini ve sto hattını etkiliyorsa geçerlidir bunu üreticinin yama bülteninden anlarız şüphe varsa yama sonrası acil stopa basıp konveyörün ve dolum kafalarının anında durduğunu teyit ederiz

5 Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

yama hemen yapılamıyorsa dolum hattını dış dünyadan tamamen izole ederiz plc ye giden portları güvenlik duvarından kapatırız scada tarafına vpn ve çift aşamalı giriş koyarız plc panosuna fiziksel kilit vurup usb girişlerini engelleriz

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.