FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Architettura e inventario

Blocco 01 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-01.01	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.02	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.03	Alimentatori, telai e assemblaggio / r4.4
INF-01.05	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-01.06	Scheda di identificazione macchina / r4.4
INF-01.08	Dell OptiPlex 7070 Ultra / scheda modello / r4.4
INF-01.09	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-01.10	Memorie: disponibilita, distribuzione e utilizzo / r4.4
INF-01.11	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
INF-01.12	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
INF-01.13	Alimentatori, telai e assemblaggio / r4.4
INF-01.14	Supporti legacy e apparati della casa / r4.4
INF-01.15	Dispositivi personali e lavoro: separazione e ponte Mac / r4.4
INF-01.16	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-01.17	Nomenclatura e identita / r4.4
INF-01.18	Magazzino e componenti liberati / r4.4
INF-01.19	Inventario prodotti e componenti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-01.01 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-01.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.02 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.03 / scheda sostituibile

Alimentatori, telai e assemblaggio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Cinque case4U :due profondi46cm, tre ex ATM37cm secondo fonti; associazione ai singoli INV n.d.. Unrack aggiuntivo50 EUR usato, non scelto. M7 e Deluxe hanno caseproprì. S1 riusa chassis HPDL380G6accorciato; M4 frontale10tray3,5senza backplane. Vecchio INV064DL180G6da riconciliare, non duplicare chassis o rinominare prodotto per ipotesi. Cavi 6/8SATAda1m sono dati, alimentazioni corrispondenti disponibili; connettori controller.

Sei ATX :bequiet850 W, Cooler Master700 W, Thermaltake730 W, Corsair CX500,2FSP350 W. Aggiunti Delta DPS250AB49L ebackplane AC0632A con 2DPS750RBA. Ilgruppo ridondante e una possibile soluzione per un nodo, non due ATXstandard o1500Wridondanti garantiti. Pinout/start/standby/ATX-EPS ecompatibilita : nessun cablaggioelettrico inventato.

Ripartizione PSU/boot/telai resta nelprospetto diassemblaggio, con proposte distinte dalle assegnazioni approvate. Prima saldoesemplari, poinuoviacquisti; alimentatori Dell/HPclient separati dagli ATX. Nessuna scheda videodeve essere comprata solo per console; M7 puo usare NVS290PCIex1 gia disponibile, con verifica del percorso console scelto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.05 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.06 / scheda sostituibile

Scheda di identificazione macchina

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per scheda di identificazione macchina. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Campo	Dato
Nodo / ruolo	_____
Scheda madre / BIOS	_____
CPU / RAM installata	_____
Dischi sistema / seriali	_____
NIC / porte / MAC	_____
GPU / HBA / USB	_____
PSU / cavi / UPS	_____
Case / posizione rack	_____
Hostname / IP gestione	_____
OS / kernel / versione	_____
Riferimento backup config	_____
Data prova / esito / autore	_____

Allegati collegati

Mappa porte; foto dei cavi; inventario dei seriali; resoconto termico; percorso del backup. Nel faldone sono collegamenti e schede, non copie di segreti. Un componente sostituito rimane nel registro storico con data e destinazione.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.08 / scheda sostituibile

Dell OptiPlex 7070 Ultra / scheda modello

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Voce	Specifica e dotazione
Identità	Quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra; regulatory type D13U001 . CL-01/02/03/04 sono identificativi di progetto; Service Tag e assegnazione fisica nel registro identità.
CPU installata	Intel Core i5-8265U su ciascuno dei quattro esemplari, da Alessandro. Riferimento tecnico: 4 core / 8 thread, UHD 620. [HW2]
RAM	C1/C2: 8 GB ciascuno; C3/C4: 16 GB ciascuno. DDR4 SO-DIMM; composizione dei moduli e frequenza effettiva n.d. Due slot nel riferimento di famiglia. [HW3]
Disco	SSD locale per ciascun Dell, capacità e modello individuali n.d.; Wi-Fi su slot dedicato. Nessuna doppia assegnazione con i dischi server.
Porte video / USB	2 USB-C Gen 2 con DisplayPort Alt Mode; 3 USB-A, di cui 2 Gen 2 e 1 Gen 1. Niente presa HDMI o DisplayPort a grandezza piena. [HW8]
Rete e audio	Wi-Fi su slot M.2 presente su tutti e quattro gli esemplari, ; chipset e Bluetooth nel registro identità, non inferiti. Riferimento di famiglia: RJ45 Gigabit e jack audio universale, nessun altoparlante interno. [HW1]
Alimentazione	Adattatore 65 W, 19,5 V / 3,34 A oppure alimentazione dalla USB-C posteriore con monitor PD compatibile. Non scambiare a caldo le fonti di alimentazione. [HW1]
Ingombro	96,10 × 256,20 mm; spessore 19,70 mm senza HDD o 27,74 mm con HDD; peso massimo 0,65 kg, variabile con dotazione. [HW1]

UHD 620 decodifica H.264 e HEVC, compreso il profilo 10 bit assegnato dalla matrice Intel; non dispone di decodifica hardware AV1. La disponibilità effettiva dipende dal driver e dal client. RTX 2080 e questi endpoint lavorano sui profili H.264/HEVC. [HW4]

Assegnazioni e RAM seguono la revisione 4.4; specifiche della famiglia e configurazione del singolo esemplare restano distinte.

C1 e destinato al Vito W639; C2-C4 sono cucina, camera e salone. Il laboratorio usa Acer MP3 e Wyse media. LAN cablata e collegamenti per stanza sono registrati per esemplare; il laboratorio usa Windows su MP3 Aspire; lo studio un Wyse verso Behringer CONTROL2USB. Il costo storico complessivo è350 euro.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.09 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.10 / scheda sostituibile

Memorie: disponibilita, distribuzione e utilizzo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le tre D1581 hanno **160 GB PC3L complessivi**, distribuiti in modo definitivo: M2 64 GB, M5 32 GB, M6 64 GB. M2 usa quattro moduli da 16 GB; M5 due e M6 quattro. I sei moduli HP/Hynix aggiunti completano l'assegnazione. M1 usa i 32 GB DDR4 ECC; M3 conserva 128 GB e M4 32 GB. Totale M1-M6: **352 GB**.

Nodo	Gruppo	Composizione	Capacità
M1	INV-101	2 x 16 GB DDR4 RDIMM	32 GB
M2	INV-100	4 x 16 GB PC3L RDIMM	64 GB
M3	INV-075/099	8x16 GB DDR3 RDIMM	128 GB
M4	INV-076	4x8 GB ECC UDIMM	32 GB
M5	INV-109	2 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	32 GB
M6	INV-109	4 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	64 GB
M7	INV-039	2x8 GB HyperX	16 GB
S1	Hynix PC3-10600U-9-11-B1	2x4 GB 2Rx8, esemplari n.d.	8 GB
S3/S4	Wyse 3030	4 GB ciascuno; 32 GB storage n.d.	4 GB ciascuno
Scorta RDIMM16 GB	INV-075/099	13 DDR3 - 8 M3 = 5; vecchia assegnazione M6 liberata nel progetto	80 GB PC3; non sostitutivi automatici dei PC3L
C1	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB senza LLM	8 GB
C2	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB	8 GB
C3	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
C4	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
MP3	Aspire 7	Dotazione dichiarata, composizione slot	16 GB
MP1	INV-095	Memoria unificata Apple M5	n.d.

Quote di memoria e cache

M1 riserva 8 GB iniziali a OPNsense, 4-8 GB alla VM di monitoraggio e mantiene margine host. M2 parte da ARC massimo 16 GB se ZFS sull'host, guest entro 36 GB e almeno 12 GB per host/margine. Sono budget di configurazione: i picchi reali determinano gli aggiustamenti.

M5: HAOS 8 GB, MQTT 2 GB, Frigate/gateway 10 GB, host/cache 4 GB, margine 8 GB. M6: servizi entro 24 GB, ARC locale 16 GB, host 8 GB, margine 16 GB. M4 inizia con ARC 8-12 GB. Non si conta la stessa memoria sia nel guest sia nell'host.

La cache serve dati riletti: non promette guadagni sui film letti una sola volta. La cache M6 non è quella del pool M4. I 128 GB di M3 aiutano lotti e modelli in RAM, ma non sostituiscono la VRAM. RDIMM e UDIMM restano famiglie incompatibili quando la piattaforma non le supporta.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.11 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-01.12 / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme. REV4-ENER

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.13 / scheda sostituibile

Alimentatori, telai e assemblaggio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Cinque case4U :due profondi46cm, tre ex ATM37cm secondo fonti; associazione ai singoli INV n.d.. Unrack aggiuntivo50 EUR usato, non scelto. M7 e Deluxe hanno caseproprì. S1 riusa chassis HPDL380G6accorciato; M4 frontale10tray3,5senza backplane. Vecchio INV064DL180G6da riconciliare, non duplicare chassis o rinominare prodotto per ipotesi. Cavi 6/8SATAda1m sono dati, alimentazioni corrispondenti disponibili; connettori controller.

Sei ATX :bequiet850 W, Cooler Master700 W, Thermaltake730 W, Corsair CX500,2FSP350 W. Aggiunti Delta DPS250AB49L ebackplane AC0632A con 2DPS750RBA. Ilgruppo ridondante e una possibile soluzione per un nodo, non due ATXstandard o1500Wridondanti garantiti. Pinout/start/standby/ATX-EPS ecompatibilita : nessun cablaggioelettrico inventato.

Ripartizione PSU/boot/telai resta nelprospetto diassemblaggio, con proposte distinte dalle assegnazioni approvate. Prima saldoesemplari, poinuoviacquisti; alimentatori Dell/HPclient separati dagli ATX. Nessuna scheda videodeve essere comprata solo per console; M7 puo usare NVS290PCIex1 gia disponibile, con verifica del percorso console scelto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.14 / scheda sostituibile

Supporti legacy e apparati della casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per supporti legacy e apparati della casa. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Gruppo	Materiale e stato
Dischi desktop legacy	WD3200AAJS, WD1601ABYS, WD1600AAJS: uno ciascuno; solo prova/scorta non qualificata.
Dischi 2,5 legacy	2 ST1000LM024; HGST Z7K500, Hitachi Z5K500, HGST Z5K500: uno per modello; salute nel registro identità.
Supporti piccoli	8 chiavette USB censite, di cui una MECO 64 GB guasta; 6 schede SD. Dettaglio completo nel CSV esterno non leggibile da questa sessione.
Rete domestica	GS305E; rete Mercusys censita come 3 apparati mesh + 3 estensori. Switch gestito 2,5G e switch PoE: modelli finali aperti.
Radio / pannelli	1 ZBDongle-P; 5 NSPanel Pro; 15 T5; 1 EcoFlow PowerStream secondo inventario delle note.
Luci RF	2 MiBoxer FUT039 + 4 E-RF2. Ponte scelto o sostituzione da R-11.
Clima / camere	Mill gen3: cucina, bagno, studio, sigle nel registro identità. Vecchi telefoni candidati camere: quantità e ruolo NVR aperti.
Endpoint personali	3 telefoni e 2 tablet nel censimento storico; display LG cucina nel registro identità. Mac Book M5 della conversazione: client personale, dotazione non inventata.
Nuovi apparati	2 t520 e 4 Dell Ultra nelle schede 01.07/01.08. Serie, stanza e kit accessori nella scheda 09.15.

Questo settore raccoglie tutto il materiale identificabile nelle fonti disponibili, compresi i componenti senza ruolo attivo. Non attribuisce modelli a switch, UPS, telecamere o adattatori ancora non scelti. Il dettaglio dei piccoli supporti va riconciliato con il CSV originale per chiudere l’inventario per singolo esemplare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.15 / scheda sostituibile

Dispositivi personali e lavoro: separazione e ponte Mac

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dispositivo	Ruolo approvato	Stato / verifica
Pixel di prova	Test GrapheneOS	Modello esatto e test nel registro identità; precedente ruolo lavorativo superato
Pixel 10	Personale: GrapheneOS + account Google personale + homelab	Profilo personale, variante identificata per dispositivo
iPhone di prova	Promosso telefono del lavoro	Account aziendale; integrazioni e assistenti per dati aziendali
iPad	Dispositivo aziendale	Account ditta; integrazioni comode e permessi aziendali desiderati
Mac Book principale	Ponte personale/azienda e controllo infrastruttura	Integrazioni Apple; cartelle/account e credenziali distinti
Mac Book Air M1 8/256 del fratello	Portatile lavoro/controllo nel profilo complementare	macOS + Fedora Asahi in dual boot, con account separati

GrapheneOS distingue servizi Google sandboxed e profili utente. Foto, file, password e accessi VPN seguono i rispettivi account e backup. Il Mac M1 conserva macOS e recovery; memoria8 GB e storage256 GB delimitano carichi e partizioni del profilo complementare.

I permessi ampi agli assistenti sui dispositivi della ditta sono un funzione espresso da Alessandro; questa revisione non concede autorizzazioni a servizi, non cambia account e non invia messaggi. Il ponte Mac non mescola automaticamente archivi aziendali e personali.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.16 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-01.17 / scheda sostituibile

Nomenclatura e identita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Prefisso	Classe
M	M1-M7 nodi infrastrutturali
S	S1 utilita, S2 VPS, S3 radio, S4 testimone
C	C1-C4 Dellclient; C5/C6assegnazioni HP storiche noncorrenti
SH	Supportiesterni shelter
MD	Telefonietablet
MP	Notebooke PCpersonali
CE	Clientstreamingesternialla fidata
INV	Prodottolotto; serialeesemplare distinto; codici mairiusati per prodotto diverso

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all’infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.17

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.18 / scheda sostituibile

Magazzino e componenti liberati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
INV-075 / 099	DDR3 RDIMM 16 GB, lotto PC3 + Kingston	5 moduli / 80 GB	13 - 8 M3; nessun PC3 non-L contato nel lotto PC3L
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	5 / 20 GB	RDIMM legacy liberi
INV-037	Hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	9 / 36 GB	RDIMM legacy liberi
INV-040	Kingston 99U5474-038.A00LF	1 / 4 GB	Tipologia ECC: n.d.: non contato RDIMM
INV-042	Nanya NT2GC72B8PA0NF-CG	1 / 2 GB	ECC UDIMM da registro, identita da etichetta
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-014 / 015 / 016	HGST Z7K500-500 / Hitachi Z5K500-500 / HGST Z5K500-500	1 ciascuno	Tre HDD da 500 GB; stato tecnico nel registro di manutenzione
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD / GTX970	1	GPU libera da registro; nessuna assegnazione implicita a Frigate
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	GPU libera da registro
INV-065 / 066	Intel EXPI9301CTBLK / EXPI9300PTBLK	1 ciascuna	NIC Gigabit libere
INV-068	HP NC380T	1	NIC dual Gigabit libera; una nuova NIC per M7
INV-069 / 070	Fenvi FV-AC1200 / FV-AXE3000	1 ciascuna	Adattatori Wi-Fi liberi
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Adattatore libero; compatibilita per ruolo non presunta
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-022	tdk 16gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-025	lexar 800x pro	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-026	generic	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-027	generic class 6	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-028	generic class 4	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-029/043/035/055	X99-DELUXE+i75930K+32 GB DDR4+RTX2080	1 postazione	MP4 PC primo fratello, non magazzino libero
INV-001	WD10EAVS1 TB	2 residui	Sei altri a M4; due WD10EZRX a M6; salute
INV-003/004/007	EVO 250 / V300 120 / V200 120	Zero liberi in progetto	M5 / M6 / M1 confermati recuperabili
INV-084/085	Tre Samsung NVMe256 GB	Saldo aperto	Riconteggio fisico prima delle destinazioni; SSD Aspire1 TB e Air256 GB non sono questi NVMe
INV-038	HyperX 4 GB DDR3	4 moduli / 16 GB da liberare	M1 passa a DDR4; disponibilita fisica dopo dismissione vecchia scheda
INV-041	Hynix 4 GB2Rx8 PC3-10600U	2 per S1	Registro precedente uno: identificare secondo esemplare senza duplicazioni
INV-083	Quadro NVS290	2 censite	Variante PCIex1 riferita; una possibile console M7, nuova

Identita	Prodotto	Saldo di progetto	Condizione
PSU n.d.	6ATX +Delta DPS250AB49L +gruppo AC0632A/2DPS750RBA	Saldo non libero	Gruppo ridondante non equivale a due alimentatori ATX separati
INV-059..064	5rack4U +frontale10tray3, 5 senza backplane	Un rack mancante	50 EUR usato; M4 riusafrontale, S1 chassis HPaccorciato; riconciliare DL180/380
INV-078	Due HP t520	0 liberi	Due client esterni per amici; ruoli S3/S4 trasferiti ai Wyse
Halo H1900G	Tre Mercusys	0 liberi oggi	Wi-Fi casa attuale; domotica dopo sostituzione
Lotto Dell 2026-10-29	T110 II E3-1220 v2/8 GB + RDX SATA + 5 Wyse 4/32	150 EUR complessivi	Tutti gli alimentatori Wyse, nessuna cartuccia; codici n.d.
Wyse 3030 N03D	Cinque esemplari	0 liberi	Laboratorio, S3, S4, studio, Hi-Fi salone
Microtech EBL14B	Recuperato	0 libero in progetto	Pannello ingresso; dotazione e batteria n.d.
Kindle USB-C 11a gen	Un solo recuperato	Assegnato uso personale	Modello da identificare; altro Kindle non ritrovato
INV-032/072	MSI H97M-ECO / i5-4570T	Libero nell’assetto di riferimento	Riserva o riuso, non acquisto
INV-067	LSI9207-8i	Non necessaria a M2 con due NVMe	Conservata per futuro pool SSD, non venduta
INV-045	E5-2630L v2	Non assegnato a M6 nuovo	Z9PA-U8 non piu in lista acquisti

I saldi sono di progetto: un componente diventa libero fisicamente soltanto dopo la migrazione del nodo precedente. Non vendere o riutilizzare la riserva necessaria al rollback. REV3-STATO

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-01.19 / scheda sostituibile

Inventario prodotti e componenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Codici stabili, assegnazione e identità del patrimonio. Foto dell’esemplare, di lotto e di repertorio sono collegate al codice nel portale; non sostituirle fra revisioni hardware. Stato di arrivi e collaudi nel blocco roadmap.

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-001	Western Digital WD10EAVS 1 TB	8	6WD10EAVS a M4 RAIDZ2; 2riserva	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-002	Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	2WD10EZRX mirror M6 Seafile/audio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-003	Samsung 850 EVO 250 GB	1	M5 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-004	Kingston SSDNow V300 120 GB	1	M6 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-005	Crucial P310 4 TB + Lexar E750	1	P310 nel secondo M.2 di M2; box Lexar E750 libero	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-006	Western Digital PC SN530 512 GB	1	M3 / Proxmox e IA	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-007	Kingston SSDNow V200 120 GB	1	M1 boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-008	Samsung 850 EVO 500 GB	1	M6 download/staging	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-009	Sabrent Rocket 512 GB	1	M2 / boot	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-013	Seagate ST1000LM024 1 TB	2	M5 / registrazioni Frigate	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-014	HGST Z7K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-015	Hitachi Z5K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-016	HGST Z5K500-500	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-022	tdk 16gb	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-025	lexar 800x pro	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-026	generic	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-027	generic class 6	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-028	generic class 4	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-029	ASUS X99-DELUXE	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-030	HUANANZHI X99-T8	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-031	ASRock X79 Extreme3	1	Magazzino libero / riuso o cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-032	MSI H97M-ECO	1	Magazzino libero / riserva o riuso	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-033	ASUS H61M-K	1	M7 / router di riserva manuale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-034	ASRock Q1900M	1	S1 / utilita locali	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-035	G.Skill F4-2666C 15Q-32GVR / moduli 8 GB	4	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-1060 0R-9-10-E1	5	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-037	hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-1 0-E1	9	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-038	Kingston HyperX DDR3 4 GB	8	4 moduli liberi per kit H97; altri 4 non attribuiti a un nodo, fuori stima	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-039	Kingston HyperX DDR3 8 GB	2	M7 / 2 moduli	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-040	99u5474-038.a0 0lf	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-041	hynix 4gb 2rx8 p c3-10600u-9-11- b1	1	S1 / un modulo censito da 4 GB; secondo esemplare n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-042	nanya nt2gc72b 8pa0nf-cg	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-043	Intel Core i7-5930K	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-044	Intel Core i7-3820	1	Magazzino libero / riuso o cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-045	Intel Xeon E5-2630L v2	1	Magazzino libero; nessuna assegnazione a M6 Q3A	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-046	Intel Xeon E3-1220L v2	1	M7 / router di riserva manuale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-047	Intel Xeon E3-1265L v3	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-048	Intel Xeon E5-2678 v3	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-049	Intel Celeron J1900	1	S1 / CPU saldata alla Q1900M	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-050	be quiet! Dark Power Pro 850 W	1	M3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-051	Cooler Master R S-700-ASAB-L3	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-052	Thermaltake Smart SE SPS-730M	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-053	Corsair CX500 CP-9020047	1	M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-054	FSP ATX-350PNF	2	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-055	ZOTAC GeForce RTX2080 Blower 8 GB	1	MP4, PC primo fratello nella configurazione 4.2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-059	Case rack 4U / telaio INV-059	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-060	Case rack 4U / telaio INV-060	1	M3 / telaio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-061	Case rack 4U / telaio INV-061	1	M1 / telaio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-062	Case rack 4U / telaio INV-062	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-063	Case rack 4U / telaio INV-063	1	Allocazione individuale n.d.; escluso dai lotti valutati per cessione	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-064	HP ProLiant DL180 G6 / frontale e 10 tray	1	M4 / riuso del frontale e dei tray; restante chassis non assegnato	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-065	Intel EXPI9301C TBLK	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-066	Intel EXPI9300P TBLK	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-067	LSI SAS9207-8i	1	Riserva futuro pool SSD M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-068	HP NC380T	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-069	Fenvi FV-AC1200	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-070	Fenvi FV-AXE3000	1	Non assegnato / magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Magazzino	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-072	Intel Core i5-4570T	1	Magazzino libero / riserva o riuso	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-073	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL	1	M4	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-074	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	1	M5 / D1581-Q3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-075	Lotto Samsung DDR3 RDIMM16 GB PC3, MPN	7	Lotto con INV-099: 13 moduli totali, 8 su M3 e 5 liberi; PC3 non PC3L	IDENTITÀ PARZIALE

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
	per esemplare da etichetta			
INV-076	DDR3 ECC UDIMM 8 GB / codice modulo richiesto	4	M4	IDENTITÀ PARZIALE
INV-077	MSI GeForce RTX3060 Ventus2X 12 GB	1	M3 IA	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-078	HP t520	2	Due client esterni per amici; LibreELEC/Jellyfin/offline USB	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-079	Dell OptiPlex 7070 Ultra / Intel Core i5-8265U	4	Quattro 7070: Vito, cucina, camera, salone	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-080	Mellanox MNPA19-XTR	2 kit NIC + AOC	Due MNPA19-XTR a M3/M6; due AOC 3 m per la stella 10G LGS352C	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-081	Mellanox MCX312A-XCBT	1	M2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-082	GLOTRENDS I226-T4	1	M1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-083	NVIDIA Quadro NVS290 / variante bus da identificare	2	Magazzino / console	IDENTITÀ PARZIALE
INV-084	Samsung PM991a 256 GB	2	NVMe non assegnati alla base M3; identità dei singoli supporti n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-085	Samsung PM991 256 GB	1	NVMe non assegnato alla base M3; identità del supporto n.d.	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-086	Intenso 3835440 PCIe Premium 250 GB	1	SH3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-087	Seagate ST2000DM008 2 TB	4	M4 / media	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-088	SSD enterprise4 80/500 GB di riferimento per M2; SKU da scegliere	8	Futuro pool M2; P310 4 TB nella base corrente	EVOLUZIONE / POOL SSD

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-089	ORICO USB 10Gb/s / bridge RTL9210B-CG	1	SH3 / box	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-090	NETGEAR GS305E	1	Rete / ruolo di switch nel registro	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-091	Google Pixel 7	1	MD1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-092	Google Pixel 10 Pro	1	MD2	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-093	Apple iPhone 11	1	MD3	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-094	Apple iPad / modello richiesto	1	MD4	IDENTITÀ PARZIALE
INV-095	Apple MacBook M5 personale	1	MP1 / a casa, utente dedicato al lavoro	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-096	Apple MacBook Air M1 / 8 GB / 256 GB	1	Scenario Air M1 archiviato, escluso dalla configurazione di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL'ASSETTO
INV-097	Intel Arc A310 / produttore e SKU da indicare	1	M6 / Jellyfin	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-098	Hailo-8 / SKU e key da indicare	1	M5 / Frigate e vision-gateway	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-099	Kingston KVR16 R11D4/16, 16GB2Rx4 PC3-12800R 1.5V	6	Lotto con INV-075: 13 moduli totali, 8 su M3 e 5 liberi; PC3 non PC3L	IDENTITÀ PARZIALE
INV-100	DDR3L 16 GB RDIMM:Micron MT36KSF2G72PZ-1G6E1HF e Samsung M393 B2G70DB0-YK0 da foto	4	M2 4 x16 GB PC3L	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-101	DDR4 PC4 ECC RDIMM 16 GB / produttore, MPN e velocita da indicare	2	M1 32 GB DDR4 ECC RDIMM	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-102	BKHD C612NP-21 VER1.1	1	Escluso dall’assetto di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
INV-103	Intel Xeon E5-2630L v3	1	Escluso dall’assetto di riferimento	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
INV-104	ASUS Z9PR-D12	1	Candidata storica scartata; non riutilizzare il codice	ARCHIVIO / ESCLUSO DALL’ASSETTO
DA-ASSOCIARE-T110-II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2 / 8 GB	1	Riserva complementare e unità RDX SATA; M7 resta H61M-K	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-RDX	RDX QuikStor SATA / generazione da associare	1	RDX per copie offline tematiche	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-WYSE3030	Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB dichiarati	5	Laboratorio; S3; S4; studio; Hi-Fi salone	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-ACER	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / dotazione dichiarata	1	MP3 fisso laboratorio	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-EBL14B	Microtech EBL14B	1	Ingresso: pannello citofono/allarme	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-KINDLE	Kindle 11a generazione USB-C, modello da associare	1	Biblioteca/plancia personale	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
DA-ASSOCIARE-K19S	Dock regolamentare K19S, variante da associare	1	Postazioni casa	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-105	MACHINIST X99 PR9-H + Xeon E5-2630L v3	1	M1	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-106	D1581-Q3A / Xeon D-1581	2	M2 e M6	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-107	Mellanox MCX312A-XCBT dual 10GbE	0 aggiuntivi	Alias dell’esemplare INV-081 su M2	ALIAS / NON SOMMARE
INV-108	DAC passivo SFP+ 10G 1 m	2	Dorsale a stella LGS352C	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Codice	Modello	Quantità	Assegnazione	Classe
INV-109	HP/Hynix PC3L-10600R ECC RDIMM 16 GB	6	M5: 2 moduli; M6: 4 moduli	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO
INV-110	Linksys LGS352C-EU	1	Switch fidato / 48x1G +4x10G	CENSITO / ASSEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

Uso delle fotografie

Il registro originale conserva fonti, crediti, tipo di immagine e priorità: esemplare reale, lotto, repertorio. Una foto del modello non attesta dotazioni, revisione o stato dell'esemplare. I componenti senza foto mantengono la propria identità e non ricevono immagini di schede simili.

REV3-INV · REV4-RIUSO · REV4-RACK · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-01.19

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.