FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Client nelle stanze

Blocco 05 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-05.01	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.02	Identikit del client / r4.4
INF-05.03	Video, audio e collegamenti delle postazioni / r4.4
INF-05.04	USB e periferiche della postazione / r4.4
INF-05.05	Profilo A: PC e thin client / r4.4
INF-05.06	Profilo B: Android TV e box Android / r4.4
INF-05.07	Profilo C: Apple TV e TV stick / r4.4
INF-05.08	Profilo D: app direttamente nella Smart TV / r4.4
INF-05.09	Profilo E: tablet e telefoni / r4.4
INF-05.10	Altri endpoint e riuso del materiale / r4.4
INF-05.11	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.12	Servizi locali dei client / r4.4
INF-05.13	Uso simultaneo e musica da remoto / r4.4
INF-05.14	Uso quotidiano e diagnosi / r4.4
INF-05.15	Matrice conclusiva: capacità dei client / r4.4
INF-05.17	Scheda client / stanza / r4.4
INF-05.18	Contenuti esterni e limiti dei client / r4.4
INF-05.19	Client, stanze e servizi assegnati / r4.4
INF-05.20	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.21	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.22	Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine / r4.4
INF-05.23	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.24	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.25	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.26	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.27	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.28	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
INF-05.29	Vito: lavoro, camper e autonomia mobile / r4.4

Codice	Titolo / revisione
INF-05.30	Client esterni HP: online e offline / r4.4
INF-05.31	Microtech ingresso e Kindle personale / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.01 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.02 / scheda sostituibile

Identikit del client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Uso	Profilo consigliato del profilo operativo
Desktop e giochi 1080p60	Decodifica hardware H.264; HEVC utile. Rete Ethernet preferibile; tastiera/mouse o controller.
1440p60 / TV 4K60	HEVC hardware, uscita reale alla risoluzione scelta e decoder a bassa latenza. Gigabit consigliata.
HDR 4K60	HEVC Main10, uscita HDR, display HDR10 e percorso host/client compatibile. Compatibilità dell'intero percorso.
120 Hz	Uscita e display capaci dei 120 Hz alla risoluzione voluta; decoder, rete e host adeguati. Profilo opzionale, non requisito iniziale.

Dotazione minima utile della postazione

• Un'app Moonlight disponibile per l'OS; un browser aggiornato; app native per i servizi realmente utilizzati. Una pagina web generica non sostituisce il client Moonlight. [RIF-CL-03-RIF-CL-06]

• Un collegamento di rete stabile, alimentazione adeguata, uscita video compatibile e un percorso audio verificato. Per TV con Ethernet a 100 Mb/s verificare il margine al bitrate scelto.

• Almeno un modo pratico di selezionare le app e chiudere lo stream. Per Windows personale servono tastiera e puntatore; il telecomando da solo è scomodo.

• USB host locale o un ponte dedicato se la stanza deve esportare periferiche. Bluetooth locale è sufficiente per gli ingressi che Moonlight gestisce già.

Specifiche consigliate, non minimi ufficiali
Per un mini PC generalista: 8 GB RAM e SSD da almeno 64 GB offrono margine per OS, browser e aggiornamenti. Una TV box non si valuta con gli stessi numeri: contano decoder, firmware, certificazioni, porte e prestazioni effettive. La GPU del client non deve eseguire il gioco.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.03 / scheda sostituibile

Video, audio e collegamenti delle postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Vito: alimentazione e schermo USB-C descritti in REV3-MOB. Cucina: possibilita multi-monitor conservata, monitor e cavi identificati nel registro della postazione. Studio: Wyse al Behringer CONTROL2USB; Hi-Fi salone: Wyse distinto dal Dell video, DAC ES9038Q2M USB. Synergy disponibile per tastiera/mouse, senza presumere trasporto video. Il gioco Windows e sull'Acer fisso in laboratorio; M3 resta IA. REV3-HA riporta la verifica grafica dei client virtualizzati C3/C4.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.04 / scheda sostituibile

USB e periferiche della postazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows - M3. Una VM Windows con RTX2080 dedicata ospita due account alternativi: Lavoro durante il giorno e Gioco/Steam la sera. Sunshine funziona come servizio; i client usano Moonlight e condividono una sola sessione desktop interattiva. Cambio utente e disconnessione appartengono alla sessione Windows; più client non creano desktop indipendenti. In studio video e USB raggiungono direttamente la postazione. La console Proxmox non sostituisce l'uscita video della GPU in passthrough.

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Video e periferiche sono percorsi distinti. USB over IP è una modalità per gli endpoint compatibili: tastiera, mouse, controller, webcam e audio non hanno gli stessi requisiti di banda e latenza. Il servizio è limitato alla LAN autorizzata e non pubblicato liberamente.

Il passthrough USB assegna il dispositivo al guest che lo usa; i conflitti fra host e VM sono gestiti per periferica. Per lo studio il percorso diretto conserva la relazione fra uscita video RTX2080 e sessione Windows. Le periferiche indispensabili all'accesso locale di recupero rimangono disponibili in sala server.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.05 / scheda sostituibile

Profilo A: PC e thin client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

OS del client	Vantaggi / verifiche
Windows	Moonlight, browser, app e software USB generalisti. Verificare licenza, supporto dell'OS, driver del decoder e avvio automatico.
Linux	Buono per riciclo e avvio dedicato a Moonlight; server USB possibile. Decoder, audio, sospensione e HDR dipendono dalla distribuzione e dalla build.
macOS	Riutilizza un Mac esistente; Moonlight, app personali e server USB disponibile. Risoluzioni esterne, dock e modalità input dipendenti dal modello.

Identikit d'acquisto

• Ethernet Gigabit, uscita video adeguata, almeno due USB utili o hub alimentato; Wi-Fi/Bluetooth se necessari alla stanza. Consumo e rumore vanno verificati sul modello reale.

• Decodifica H.264 hardware stabile. Per 4K/HDR verificare HEVC Main10 nella documentazione e nel driver; "Intel vecchio" o "GPU integrata" non è una specifica sufficiente.

• Per uso misto desktop/browser: riferimento 8 GB RAM e SSD almeno 64 GB. Preferire hardware con OS ancora supportato; molte CPU Intel di settima generazione non rientrano nel supporto standard Windows 11. [RIF-CL-11]

Assetto operativo consigliato

01. Account locale del client per l'uso quotidiano; aggiornamenti e rete configurati. Browser con homepage M2 e collegamenti ai servizi autorizzati.

02. Moonlight in evidenza; coppia con Sunshine e profilo video della stanza. Mouse/tastiera e controller associati localmente.

03. Server USB avviato automaticamente solo dove necessario. Disattivare sospensioni indesiderate durante uno stream e provare il riavvio del client.

Quando sceglierlo
Scrivania, lavoro su Windows, periferiche particolari e schermi con più ingressi. Un thin client usato è adatto se decoder e porte rispettano il profilo; il suo marchio non garantisce HEVC o 4K60.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.06 / scheda sostituibile

Profilo B: Android TV e box Android

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Android TV / Google TV con telecomando offre un'interfaccia da salotto. Un box con Android generico può avere launcher da tablet, aggiornamenti incerti e limitazioni delle app in abbonamento. Certificazione per servizi video e capacità Moonlight sono controlli separati.

Criterio	Controllo prima della scelta
Moonlight	App Android installabile, decoder hardware a bassa latenza, corretta gestione controller e puntatore. [RIF-CL-03-RIF-CL-04]
Media locali	App Jellyfin Android TV o Kodi; verificare formati audio, sottotitoli e riproduzione diretta. [RIF-CL-14-RIF-CL-15]
Netflix / Prime e simili	App ufficiali, certificazione del modello e qualità realmente consentita. I plugin Kodi non sono una garanzia di supporto.
USB over IP	Porta USB host o adattatore compatibile, alimentazione adeguata e VirtualHere Android installabile. [RIF-CL-20]
Rete e video	Gigabit preferibile per 4K; verificare HDMI effettivo, HDR, Wi-Fi e stabilità sotto carico.

Esempi hardware di riferimento

NVIDIA Shield TV Pro: Gigabit, due USB-A 3.0, uscita HDMI 2.0b e media fino a 4K60: dotazione favorevole per ingressi locali. Google TV Streamer: Gigabit, HDMI 2.1 e 4K60; USB-C dichiarata per alimentazione/dati, del profilo operativo con hub e alimentazione per la periferica concreta. Questi sono esempi di caratteristiche, non acquisti decisi. [RIF-CL-24-RIF-CL-25]

Configurazione stanza

• Tenere app native e Moonlight sulla schermata iniziale. Telecomando per scegliere; gamepad per giocare; tastiera/puntatore per Windows.

• Provare CEC, accensione TV, uscita audio e rientro alla home. L'avvio della VM resta un'operazione in sala server.

• Se USB e alimentazione condividono un adattatore, provare anche lo scenario con tutte le periferiche collegate.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.07 / scheda sostituibile

Profilo C: Apple TV e TV stick

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Piattaforma	Uso nel progetto
Apple TV 4K	Moonlight tvOS per desktop/giochi, app media disponibili per tvOS e servizi OTT ufficiali. HEVC fino a 4K60 . Solo la variante Wi-Fi + Ethernet ha Gigabit. [RIF-CL-03, RIF-CL-26]
Fire TV con Fire OS	Moonlight Android/Fire TV se installabile sul modello, Jellyfin e app ufficiali. Verificare decoder, rete, alimentazione e possibilità di input.
Fire TV con Vega OS	Non assumere compatibilità APK. Amazon distingue Vega e Fire OS e formati applicativi differenti. Controllare OS del modello e disponibilità del client richiesto prima di comprare. [RIF-CL-27-RIF-CL-28]
Altri stick Android TV	Valgono i controlli del profilo Android, con particolare attenzione a porte assenti, adattatori Ethernet e gestione termica.

USB e input

Apple TV non offre una porta USB generalista per esportare periferiche; la USB-C del telecomando serve alla ricarica. Tastiera e controller compatibili possono essere associati localmente. Per un dispositivo USB speciale affiancare un ponte Linux nella stanza, raggiunto da Windows. [RIF-CL-26]

Sulle stick un hub può richiedere alimentazione propria e non garantisce supporto del firmware. Verificare la velocità dell’adattatore Ethernet: “cablato” non significa sempre Gigabit. Per una postazione Windows con periferiche frequenti il mini PC può essere più pratico.

Profilo d’uso
Buono per media e giochi con controller, con modello e decoder compatibili. Per il lavoro prolungato su Windows il profilo comprende input adatti. Il client TV non deve diventare un amministratore di Proxmox per aprire un gioco.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.08 / scheda sostituibile

Profilo D: app direttamente nella Smart TV

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Sistema TV	Cosa attendersi
Android TV / Google TV	Moonlight e Jellyfin Android TV possibili; USB host/server USB dipendono dal modello, non dal nome dell'OS.
webOS / Tizen	Jellyfin ha client elencati ufficialmente. Per Moonlight esistono progetti comunitari: versioni TV e manutenzione seguono il progetto del client. [RIF-CL-03, RIF-CL-14]
Altri sistemi chiusi	Usare le app disponibili; browser spesso limitato. Se manca Moonlight affidabile, aggiungere un endpoint esterno.

Limiti che contano davvero

• La porta Ethernet di alcune TV è a 100 Mb/s. Può bastare per un profilo moderato, ma non garantisce file 4K a bitrate elevato più altri flussi. Verificare il modello e il file reale.

• Telecomando, modalità gioco, ritardo del pannello e controlli audio fanno parte del profilo della postazione. Disattivare elaborazioni video incompatibili con bassa latenza.

• Le porte USB di una TV possono servire solo per file o accessori assegnati dal produttore; non implicano un server USB over IP installabile.

• Gli aggiornamenti del televisore possono cambiare una compatibilità comunitaria. Conservare versione app/firmware e una via alternativa per entrare nei servizi.

Percorso operativo

01. Provare prima Jellyfin nativo con file e sottotitoli abituali. Verificare che il server faccia Direct Play quando possibile.

02. Provare Moonlight solo dopo aver identificato app, procedura supportata e controller. Misurare input e stabilità, non solo la comparsa del desktop.

03. Se l'esperienza è incompleta, mantenere la TV come display e usare HDMI da box o mini PC. Un ponte USB separato copre le periferiche senza sostituire lo schermo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.09 / scheda sostituibile

Profilo E: tablet e telefoni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Piattaforma	Capacità / attenzione
Android	Moonlight con touch o input esterni; app Immich, Nextcloud, Jellyfin e musica. USB host/OTG e VirtualHere server possibili sui modelli compatibili. [RIF-CL-03, RIF-CL-20]
iPad / iPhone	Moonlight i OS, app media/dati e browser. Controller e tastiera compatibili; mouse, dock, uscita video e modalità schermo dipendono da modello e versione OS.
Tablet dedicato a parete	Homepage/HA/camere nel browser o app specifica; alimentazione e gestione schermo. Moonlight resta una funzione aggiuntiva, non necessaria per un pannello HA.

Desktop Windows in mobilità

Il touch consente accesso rapido ma non offre automaticamente l’ergonomia di un mouse. Due profili distinguono consultazione touch e lavoro con tastiera/puntatore. Una risoluzione troppo alta su un piccolo pannello rende le scritte difficili da leggere: ridurre la risoluzione host o aumentare la scala di Windows.

Il profilo Wi-Fi dipende dal punto d’uso e dalla copertura. In un dock Ethernet controllare USB, alimentazione e uscita video contemporaneamente. Non presumere estensione multi-monitor dalla sola presenza di USB-C.

Foto, voce e periferiche

• Abilitare il backup Immich e le cartelle desiderate con account personale; verificare caricamento anche a schermo bloccato secondo le regole dell’OS.

• Per dettatura e segretaria usare il percorso vocale già assegnato dal servizio o dal bot. Un microfono locale per una pagina web è distinto dal microfono dentro Windows remoto.

• Su iPad/iPhone non è documentato un server VirtualHere nativo: per USB grezzo destinato a Windows usare un ponte esterno. L’USB locale del tablet può avere altri usi senza essere esportabile.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.10 / scheda sostituibile

Altri endpoint e riuso del materiale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Dispositivo	Ruolo utile / limite
Raspberry Pi / SBC Linux	Moonlight e ponte USB, se build, decoder e driver sono compatibili. Su Raspberry Pi 4 il percorso HEVC richiede attenzione alla modalità di esecuzione. Non è una box pronta senza configurazione. [RIF-CL-05-RIF-CL-06]
Chromebook	Client Moonlight tramite ambiente supportato/Android quando disponibile, browser e servizi web. Verificare restrizioni del modello, input e gestione USB. [RIF-CL-03]
Steam Deck / portatile gaming	Riutilizzo come Moonlight e client Linux; dock per TV, tastiera e USB. Può anche giocare localmente: non richiede una seconda postazione Windows.
PC vecchio / Mac mini esistente	Riuso se il decoder regge il profilo. Verificare OS supportato, porte e rumore/consumo. Potenza CPU alta non compensa sempre un decoder incompatibile.
Console / dispositivi modificati	Port comunitari sperimentali; richiedono verifica specifica. Non sono il percorso standard per client familiari. [RIF-CL-03]
Display cucina / piccoli pannelli	Browser per ricette, HA, musica e controlli; per Moonlight servono un sistema installabile e un decoder adatto. Un display passivo richiede un endpoint esterno.

Scelta per funzione, non per etichetta

Per un ponte USB può bastare un piccolo Linux cablato; per una TV 4K serve un decoder e un’uscita migliori; per lo studio contano input e porte. Il dispositivo che mostra il video e quello che esporta USB possono essere due macchine nella stessa stanza.

Esperimenti sensati
Postazione mobile su dock, angolo retrogaming con controller, pannello per dashboard e telecamere, tablet per manutenzione. Registrare il ruolo e i parametri della postazione: non trasformare un esperimento in un servizio garantito per tutti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.11 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.12 / scheda sostituibile

Servizi locali dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Browser, player, Home Assistant e servizi multimediali usano i rispettivi account. Le funzioni locali del client non dipendono dalla sessione Windows. Segnalibri e collegamenti diretti consentono accesso ai servizi anche quando la dashboard o il reverse proxy sono indisponibili.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.13 / scheda sostituibile

Uso simultaneo e musica da remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Perimetro: Una Windows condivisa; media indipendenti

L’uso prevalente è una persona che cambia stanza. Sono assegnate anche persone diverse: una può giocare su M2 mentre un’altra vede Jellyfin o ascolta musica da M2. Il progetto offre una sola postazione Windows condivisa; sessioni indipendenti non sono assegnate.

Moonlight accede alla stessa postazione Windows. Due client non producono automaticamente due desktop o due giochi separati. Eventuali sessioni simultanee richiedono un progetto distinto.

REAPER e Ableton remoti servono per aprire, ascoltare e ritoccare progetti semplici. Registrazione, strumenti dal vivo e lavoro realmente in tempo reale restano sul Mac Book. La scheda audio locale può essere uscita del Dell: per il solo ascolto non è necessario importarla via USB over IP nella VM.

Compatibilità dei progetti e plugin Mac/Windows e percorso di cattura dell’audio vanno provati al livello applicativo, senza trasformarli in un obbligo di Windows locale sui client.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.14 / scheda sostituibile

Uso quotidiano e diagnosi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Routine della postazione

Per i servizi locali aprire l’app. Per Windows verificare disponibilità di M3 e della VM, poi aprire Moonlight. Collegare le periferiche necessarie; acquisire solo l’USB speciale. A fine uso espellere i dischi, rilasciare l’USB e chiudere lo stream; lo spegnimento di Windows è una scelta separata.

Sintomo	Controllo / azione
Homepage non apre	Verificare rete e DNS; provare l’indirizzo diretto. Se manca solo il nome, correggere DNS senza modificare il servizio.
Chat aperta, IA non risponde	Controllare M3 e backend del modello, poi rete e interfaccia M2. La pagina disponibile non prova il calcolo disponibile.
Moonlight non trova Windows	Verificare boot VM, Sunshine e firewall TCP/UDP; aggiungere indirizzo manualmente tra segmenti.
Schermo nero	Provare Desktop non protetto; controllare display, cattura e GPU. Se riguarda solo Sky/OTT può dipendere da protezione del contenuto.
Scatti / ritardo	Leggere statistiche; distinguere rete, decoder e host. Ridurre profilo, provare Ethernet, controllare carico IA/CPU.
Controller doppio / USB assente	Verificare inoltro Moonlight, proprietario USB e driver Windows. Evitare doppio percorso per lo stesso controller.
Film ricodificato / audio errato	Controllare formato, sottotitoli, client e capacità audio. Provare app nativa e file compatibile prima di cambiare server.
USB non si riprende	Rilasciare nel client USB, verificare server stanza/rete, riacquisire. Prima di scollegare storage espellere in Windows.

Annotare sintomo, stanza, ora, profilo e variazione che ha risolto. Per guasti preboot o accesso fisico alla macchina usare la sala server come stabilito. Non trattare un riavvio generale come prima diagnosi di ogni problema.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.15 / scheda sostituibile

Matrice conclusiva: capacità dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Sì = percorso disponibile in linea generale; cond. = dipendente da modello, app e configurazione; ponte = dispositivo USB esterno nella stanza. Nessuna riga garantisce Sky Go catturabile.

Client	Win / giochi	Video / musica	File / foto / IA	USB > Win
PC Windows	Sì	Sì	Sì	Sì, software
PC Linux	Sì	Sì	Sì	Sì, software
Mac	Sì	Sì	Sì	Sì, software
Android TV / box	Sì, cond.	Sì, cond.	Web/app, cond.	USB host + app
Apple TV	Sì	App tvOS	Limitato / app	Ponte
Fire OS stick	Cond.	App compatibili	Cond.	Cond. / ponte
Vega OS stick	Da verificare	App disponibili	Limitato	Da verificare
Smart TV Android	Cond.	Sì, cond.	Browser/app	Cond. / ponte
webOS / Tizen	Comunitario	Sì, cond.	Limitato	Ponte
Android tablet	Sì	Sì	Sì	OTG + app
iPad / iPhone	Sì	Sì	Sì	Ponte
SBC Linux	Build/driver	Build/driver	Web/app	Sì, software
Steam Deck	Sì	Sì	Sì	Cond. / software
Chromebook	Cond.	Web/app	Web/app	Da verificare

Come leggere la tabella

“Win / giochi” indica accesso a Windows su MP3 Aspire via Moonlight, non esecuzione locale o sessione indipendente. “Video / musica” comprende i servizi M2; OTT ufficiali dipendono da certificazioni. “File / foto / IA” comprende app e browser, senza promettere sincronizzazione desktop completa su una TV.

Per ogni stanza scegliere il profilo che copre input e display. Se una TV soddisfa media e giochi ma manca l’USB, aggiungere un ponte; se l’attività principale è lavorare su Windows, preferire un PC con input comodi.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.17 / scheda sostituibile

Scheda client / stanza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Campo	Registrazione
Codice client / stanza	_____
Ruolo e utenti autorizzati	_____
Modello / OS / firmware	_____
Rete / IP / DNS / VLAN	_____
Display / porta / cavo	_____
Risoluzione / Hz / SDR-HDR	_____
Decoder / codec / bitrate	_____
Audio / controller / puntatore	_____
USB server / periferiche	_____
App e servizi abilitati	_____
Riferimento account nel vault	_____
Data intervento / esito	_____

Controlli da spuntare a mano

[ ] Servizi M2 e account [ ] Desktop [ ] Gioco e controller
[ ] Audio [ ] Riconnessione [ ] USB e rilascio
[ ] DNS e permessi [ ] Aggiornamenti [ ] Profilo registrato

Registro modifiche della postazione

Data	Modifica / problema / esito
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Non annotare password, token, PIN persistenti o chiavi. Se un campo non è stato provato, scrivere “del profilo operativo” anziché “funziona”.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.18 / scheda sostituibile

Contenuti esterni e limiti dei client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I servizi commerciali conservano i propri requisiti di account, DRM, browser e uscita video. La disponibilità del desktop remoto non garantisce la riproduzione di ogni contenuto protetto. Per i contenuti esterni è disponibile anche il player o browser locale del client; codec, HDR, audio e risoluzione dipendono dal percorso completo.

I servizi media arrivano da M6, con archivio remoto M4 e copia musicale locale; Windows/Steam da M3; la domotica da M5. Questi percorsi sono distinti e rimangono riconoscibili nella scheda stanza.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.19 / scheda sostituibile

Client, stanze e servizi assegnati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.20 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.21 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.22 / scheda sostituibile

Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.23 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.24 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.25 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.26 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.27 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.28 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-05.29 / scheda sostituibile

Vito: lavoro, camper e autonomia mobile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e missione

Il Mercedes Vito W639 è il nodo mobile dell'infrastruttura: porta sul campo documenti, strumenti di lavoro e servizi del camper, mantenendo un collegamento con casa quando la rete lo consente. Il mezzo è acquistato; la sua dotazione informatica è una configurazione da realizzare. La disponibilità di una connessione non sostituisce l'autonomia locale: una giornata di lavoro o una sosta devono poter continuare anche con casa irraggiungibile.

Il riferimento di bordo è **C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U e 8 GB di RAM** . La capacità dello storage va riscontrata sull'esemplare. Il touchscreen, il modem LTE, la SIM del veicolo, la power station e WiCAN Pro non sono considerati ricevuti o installati. La dock K19S disponibile resta censita a casa; una seconda dock non è un acquisto obbligatorio. Il MacBook personale e gli altri dispositivi possono affiancare C1, senza diventare requisiti della postazione.

Tre ambiti, un solo sistema di lavoro

Ambito	Funzione	Dipendenza principale
Bordo	Dashboard, documenti selezionati, bozze e servizi camper	Energia e rete locali
Casa	Archivio, backup, servizi applicativi, calcolo IA M3	Collegamento privato e server disponibile
Cloud di lavoro	Sheets condivisi, agenda e assistenza interattiva	Account autorizzato e Internet

I dati operativi persistono nei registri concordati con la segretaria. Il Dell ospita una selezione utile alla trasferta e le nuove informazioni ancora da consegnare; non introduce un secondo archivio gestionale indipendente. Il raccordo è descritto in REV4-VLAV e REV4-VSYNC.

Autonomia e confini

C1 resta fuori dal quorum del cluster domestico. Spegnimento, viaggio o assenza di LTE non devono togliere voti alla casa. M3 offre elaborazioni più impegnative su richiesta o in coda; nessun servizio essenziale del camper richiede che la GPU domestica sia accesa. Un modello locale sul Dell è un'evoluzione da valutare dopo le misure, non una funzione garantita dagli 8 GB disponibili.

Il quadro a bordo distingue **Lavoro, Camper, Offline, Rientro e Riserva energia**. Le pagine del faldone descrivono configurazione e procedure: non mostrano telemetria inventata. Ogni futura misura dovrà riportare origine, ora e validità. Questa impostazione rende il Vito una parte riconoscibile dell'intero progetto, con proprie prove di accettazione e una roadmap dalle vacanze di Natale 2026.

Base documentale

Questa scheda sviluppa le decisioni consolidate in REV3-MOB, INF-05.29, REV3-WRK e nel censimento C1 della revisione 4.3. Per porte e configurazioni della piattaforma, il riferimento esterno è il manuale Dell 7070 Ultra; la dotazione dell'esemplare prevale sulle possibilità del catalogo.

REV4-VLAV · REV4-VCAMP · REV4-VENE · REV4-VNET · REV4-VDIAG · REV4-VSYNC · REV4-VTEST

Verso di riserva · INF-05.29

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.30 / scheda sostituibile

Client esterni HP: online e offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I due HP t520 sono dispositivi CE per due amici esterni alla rete fidata. Fratello e padre usano gia altri dispositivi dalla rete Sky. Gli HP sono privi di Wi-Fi per scelta di questo uso: Ethernet, LibreELEC e interfaccia semplice. Hanno 4 GB RAM e Apacer M.2 8 GB; la memoria USB ospita i contenuti precaricati.

Funzione	Comportamento	Confine
Accensione	Catalogo gia configurato, sessione personale salvata	Un account non amministrativo distinto per ciascun amico
Guarda online	Direct play se file, client e banda lo consentono	Librerie esplicite; nessuna modifica/cancellazione file
Disponibile offline	Scaricamento del titolo su USB con stato di avanzamento	Normali file accessibili accettati; nessun DRM richiesto
Guarda senza rete	Riproduzione locale dei titoli completamente precaricati	Il catalogo offline non dipende dal login al server
Revoca	Disabilitazione indipendente dell’account remoto	Non ritira le copie gia scaricate
Rete esterna	URL HTTPS stabile del servizio Jellyfin	Nessun accesso a LAN fidata, backup WD, SMB/NFS o API key generale

La selezione del client privilegia funzioni offline gia integrate: Kofin per Kodi/LibreELEC e prima opzione , Jellyfin MPV Shim con Linux appropriato e alternativa. Kofin e progetto della comunita e richiede Kodi 21+ e Jellyfin 10.11+; non si dichiara installato. La sincronizzazione dei metadati degli add-on ufficiali non equivale al download dei film.

La prova dell'utente su HP con H.265 a 1080p e positiva; non documenta bitrate, profilo o codec audio di ogni contenuto. Il precaricamento puo impiegare piu tempo del film: consuma comunque upload, ma permette riproduzione locale ad alta qualita senza buffering di rete. Streaming remoto su percorso 5G e download su FTTC con limite dinamico seguono le politiche domestiche.

Il servizio Jellyfin risiede su M6 e legge i media M4, mantenendo i backup esclusi. La richiesta online gestisce readiness e risveglio dei nodi necessari. L'offline gia precaricato funziona anche a server spenti. La prova iniziale comprende reboot client, cambio rete Ethernet, audio/video, USB e assenza di Internet; configurazioni equivalenti con identita diverse sui due HP.

Fonti: Kofin Downloads, MPV Shim v3.3.0, permessi Jellyfin.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-05.31 / scheda sostituibile

Microtech ingresso e Kindle personale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il Kindle recuperato e un solo esemplare di undicesima generazione, illuminato e USB-C; modello base/Paperwhite da identificare. Il Kindle piu vecchio non e stato ritrovato e non viene contato.

Il dispositivo serve per biblioteca tecnica, documenti di cantiere e una plancia essenziale a sezioni: lavoro, casa, infrastruttura. Il prototipo locale e stato provato dall'utente: testo compatto e disposizione orizzontale risultano leggibili; i tasti di navigazione e aggiornamento funzionano. Integrazione Calendar come snapshot/prova non e sincronizzazione permanente di ogni servizio.

La pagina riporta l'ultimo aggiornamento e non assume refresh durante il sonno. I documenti salvati sono consultabili offline; calendario e comandi remoti dipendono dalla connessione. Note e lista modificabile, Paperless e invio documenti restano integrazioni da selezionare, non automatismi gia attivati. Nessun jailbreak e deciso.

L'EPUB completo ha ricevuto feedback di testo troppo grande e diagrammi piccoli. La revisione mirata della lettura Kindle e rimandata per scelta dell'utente; il faldone resta generato nei formati ordinari. Il dispositivo non e un host di servizi o un membro del cluster.

Pannello d’ingresso

Microtech EBL14B recuperato: citofono/allarme con display integrato e batteria tampone. Resta un client, non centrale unica o votante implicito. Dotazione, batteria, Ethernet eventuale e riproduzione audio/video restano n.d.. L’estensione al cluster e solo scenario REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.31

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.