FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Uso, accesso e recupero

Blocco S04 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-12.01	Famiglia: contenuti dentro casa / r4.4
INF-12.02	Famiglia: contenuti fuori casa / r4.4
INF-12.03	Accesso esterno ai servizi / r4.4
INF-12.04	Nextcloud: consultazione / r4.4
INF-12.05	Nextcloud: modifica e cartelle condivise / r4.4
INF-12.06	Nextcloud: consegna file / r4.4
INF-12.07	Recupero per servizio / r4.4
INF-12.08	Home Assistant e subentro / r4.4
INF-12.09	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-12.10	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-12.11	Client Linux: profili d’uso / r4.4
INF-12.12	Pixel, Apple e ponte Mac / r4.4
INF-12.13	Manutenzione, notifiche e incidenti / r4.4
INF-12.14	Gestione e revoca degli utenti / r4.4
INF-12.15	Mappa operativa della configurazione / r4.4
INF-12.16	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-12.01 / scheda sostituibile

Famiglia: contenuti dentro casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Jellyfin, Navidrome e Audiobookshelf su M6 forniscono film, musica, podcast e audiolibri agli account autorizzati. I client di stanza mantengono player locali e accesso Home Assistant; Sunshine/Moonlight riguarda soltanto Windows su MP3 Aspire.

L’accesso famiglia raggiunge le sole librerie e applicazioni condivise. Proxmox, repository WD, SMB personale e pannelli amministrativi restano esclusi. Caddy su S1 Q1900 fornisce il percorso HTTPS autorizzato; una dashboard di link non concede permessi aggiuntivi.

Il ramo Internet familiare è indipendente da M1. Il passaggio verso i servizi privati segue regole esplicite; con M4 spento i media presenti solo su M4 sono assenti, mentre M6 mantiene download, cloud e copia musicale locale. C1 e destinato al Vito W639; C2-C4 a cucina, camera e salone; Acer e Wyse coprono il laboratorio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.02 / scheda sostituibile

Famiglia: contenuti fuori casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L’accesso esterno usa account nominativi, rotte autorizzate e i servizi pubblicati da Caddy. Il percorso Jellyfin/cloud utenti termina nella DMZ M6; Nextcloud e Hermes MP3 restano nell'accesso remoto personale. I permessi delle librerie e delle cartelle non cambiano per il solo uso da remoto.

Gestione hypervisor, repository WD e dati personali non condivisi restano fuori dal percorso pubblico. Revoca e scadenza degli accessi sono applicate al servizio e alle sessioni pertinenti. Con M4 spento sono assenti i contenuti presenti solo sui suoi dischi; cloud e copia musicale locale M6 restano disponibili, come la domotica M5.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.03 / scheda sostituibile

Accesso esterno ai servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ogni utente esterno raggiunge soltanto il servizio e i contenuti concessi al proprio account. Il reverse proxy pubblica le rotte autorizzate; M1 filtra i passaggi fra DMZ e rete fidata. Streaming legge le librerie media, Nextcloud i propri dati; i repository backup e la gestione dei nodi rimangono esclusi.

Revoca, scadenza e variazioni dei permessi sono registrate. L’accesso amministrativo di recupero non dipende dal percorso pubblico.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.04 / scheda sostituibile

Nextcloud: consultazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La condivisione in sola lettura consente consultazione e download dei soli file autorizzati. Utenti, gruppi, scadenza e permessi appartengono alla cartella condivisa. La libreria privata e le altre applicazioni non diventano visibili per la presenza di un link.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.05 / scheda sostituibile

Nextcloud: modifica e cartelle condivise

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La scrittura è limitata alle cartelle assegnate. Creazione, modifica e cancellazione seguono i permessi del gruppo o dell’utente, con versioni e copie indipendenti. Il datadir interno non è una share SMB generica; upload e sincronizzazione passano dalle interfacce supportate.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.06 / scheda sostituibile

Nextcloud: consegna file

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il percorso di consegna consente upload senza lettura generale del contenuto. Account, link e scadenza delimitano i destinatari; gli allegati sono ricevuti nel dataset . La consegna non concede accesso ai dati degli altri appartamenti o ai repository backup.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.07 / scheda sostituibile

Recupero per servizio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il recupero parte da un client indipendente con chiavi e credenziali disponibili offline. Il repository viene aperto, lo snapshot scelto per data e il contenuto ripristinato in una directory nuova.

Per i file si confrontano manifest/hash e si controllano apertura, quantità e permessi. Per le applicazioni DB e file appartengono allo stesso punto e la versione del software resta compatibile: il recupero avviene in ambiente isolato, con notifiche e job esterni disabilitati, fino al su login, allegati, ricerca e ruoli.

Il registro conserva sorgente, repository, snapshot, coerenza DB/file, tempi e anomalie. Un job completato e un recupero riuscito sono eventi distinti. Nessun ripristino sovrascrive automaticamente l'unico originale disponibile.

Stato	Contenuto della copia
Nextcloud / Immich	Dump DB, file gestiti, utenti e configurazione coerenti
Paperless / Tandoor / Grocy / Firefly	DB, allegati, chiavi e configurazioni
Vaultwarden / n8n	DB, allegati, credenziali protette e configurazione
HA / MQTT / Zigbee	Backup HA, configurazioni e identità radio
M6	DB arr, stato downloader, configurazione e boot
MP3 / OpenClaw	Stato agente, profili browser e configurazioni protette

Dump supportato o arresto coordinato degli scrittori rende coerente la copia. Uno snapshot del guest non include automaticamente i mount esterni. I repository contengono dati e configurazioni necessari al recupero, senza trasformare gli export condivisibili in un archivio di password.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.08 / scheda sostituibile

Home Assistant e subentro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.09 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-12.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.10 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.11 / scheda sostituibile

Client Linux: profili d’uso

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Windows - M3. Una VM Windows con RTX2080 dedicata ospita due account alternativi: Lavoro durante il giorno e Gioco/Steam la sera. Sunshine funziona come servizio; i client usano Moonlight e condividono una sola sessione desktop interattiva. Cambio utente e disconnessione appartengono alla sessione Windows; più client non creano desktop indipendenti. In studio video e USB raggiungono direttamente la postazione. La console Proxmox non sostituisce l’uscita video della GPU in passthrough.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.12 / scheda sostituibile

Pixel, Apple e ponte Mac

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Pixel7/GrapheneOS è il telefono laboratorio; Pixel10Pro è il dispositivo personale con i dati principali. iPhone11 appartiene al lavoro; iPad svolge ruoli mobili e Sidecar. Il Mac Book è il ponte per attività personali e lavoro, con account e archivi distinti.

Backup e copie recuperabili precedono gli interventi sui dispositivi contenenti dati unici. Le operazioni del laboratorio telefoni hanno un proprio registro; Firefly resta personale, Fiscozen gestisce l’emissione delle fatture e Workspace conserva gli archivi di lavoro nei permessi dedicati.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.13 / scheda sostituibile

Manutenzione, notifiche e incidenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S1 / ASRock Q1900M raccoglie stato servizi, notifiche e percorsi di accesso. M3 spento a richiesta e M4 fuori finestra sono condizioni ordinarie; gli avvisi distinguono queste finestre da interruzioni inattese.

Ogni intervento conserva configurazione, copia recuperabile, versione applicativa e percorso di ritorno. La manutenzione contiene il servizio o il guest interessato e non richiede automaticamente il riavvio di M2/M4. Gli allarmi identificano apparato, funzione ed esito, senza includere segreti.

Il registro tagliando conserva attività, anomalie, responsabile e riferimenti alle copie. La chiusura di un incidente dipende dal risultato osservato e dai lavori residui, non dalla sola scadenza del ticket.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.14 / scheda sostituibile

Gestione e revoca degli utenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Utenti, gruppi e account di servizio hanno ruoli distinti. La concessione riguarda un servizio e un insieme di dati; non concede accesso generale alla rete. Account personali e di lavoro, appartamenti e servizi pubblicati conservano confini separati.

La revoca disabilita l’account o il token, rimuove condivisioni e sessioni pertinenti e aggiorna il registro. Le credenziali di servizio non sono riutilizzate come account amministrativi. Le autorizzazioni di agenti e browser seguono gli stessi confini.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.15 / scheda sostituibile

Mappa operativa della configurazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-12.16 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN