INF-02.04 / scheda sostituibile

DNS e nomi: recupero senza servizi centrali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.