INF-02.10 / scheda sostituibile

Aggiungere un dispositivo alla rete

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per aggiungere un dispositivo alla rete. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

01. Classificare il dispositivo: personale, media, IoT locale, IoT cloud, telecamera o famiglia. Il tipo di rete segue il ruolo, non la comodità della prima porta libera.

02. Scegliere porta access o SSID corretto; registrare codice dispositivo e MAC effettivo. Verificare PVID/tag e alimentazione PoE se presente.

03. Ricevere o prenotare l’indirizzo, controllare gateway/DNS/NTP e aggiornare il nome se necessario.

04. Aprire solo i servizi richiesti dalla matrice. Per Windows remoto considerare entrambi i flussi: client > Sunshine e Windows > server USB stanza.

05. Provare avvio, riavvio, riconnessione e isolamento dalle destinazioni non assegnate. Salvare il risultato nella scheda.

06. Aggiornare inventario, mappa porte, rubrica e monitor solo dove il dispositivo è un componente gestito.

Risultato atteso

Il dispositivo mantiene la propria identità, accede alle funzioni autorizzate e non riceve il gateway di un’altra rete. La stanza può usare media e Windows senza avere credenziali di amministrazione del cluster.

Se compare la rete sbagliata
Scollegare il nuovo cavo, controllare entrambe le estremità e la configurazione della porta. Un DHCP ricevuto dal ramo Sky su un client server segnala un possibile collegamento improprio: non risolverlo impostando a caso un IP statico.

Per un cambio critico di rete salvare prima la configurazione e preparare una via locale di recupero. Aggiornare un parametro per volta rende il ripristino comprensibile. La procedura di emergenza M1 è nel settore 08.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.