INF-05.02 / scheda sostituibile

Identikit del client

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Uso	Profilo consigliato del profilo operativo
Desktop e giochi 1080p60	Decodifica hardware H.264; HEVC utile. Rete Ethernet preferibile; tastiera/mouse o controller.
1440p60 / TV 4K60	HEVC hardware, uscita reale alla risoluzione scelta e decoder a bassa latenza. Gigabit consigliata.
HDR 4K60	HEVC Main10, uscita HDR, display HDR10 e percorso host/client compatibile. Compatibilità dell'intero percorso.
120 Hz	Uscita e display capaci dei 120 Hz alla risoluzione voluta; decoder, rete e host adeguati. Profilo opzionale, non requisito iniziale.

Dotazione minima utile della postazione

• Un'app Moonlight disponibile per l'OS; un browser aggiornato; app native per i servizi realmente utilizzati. Una pagina web generica non sostituisce il client Moonlight. [RIF-CL-03-RIF-CL-06]

• Un collegamento di rete stabile, alimentazione adeguata, uscita video compatibile e un percorso audio verificato. Per TV con Ethernet a 100 Mb/s verificare il margine al bitrate scelto.

• Almeno un modo pratico di selezionare le app e chiudere lo stream. Per Windows personale servono tastiera e puntatore; il telecomando da solo è scomodo.

• USB host locale o un ponte dedicato se la stanza deve esportare periferiche. Bluetooth locale è sufficiente per gli ingressi che Moonlight gestisce già.

Specifiche consigliate, non minimi ufficiali
Per un mini PC generalista: 8 GB RAM e SSD da almeno 64 GB offrono margine per OS, browser e aggiornamenti. Una TV box non si valuta con gli stessi numeri: contano decoder, firmware, certificazioni, porte e prestazioni effettive. La GPU del client non deve eseguire il gioco.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.