INF-09.04 / scheda sostituibile

Protocolli e versi dei collegamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per protocolli e versi dei collegamenti. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Percorso	Protocollo / controllo
Client > app M2	HTTP/HTTPS sulla porta dell’app o sul proxy; account e regole per segmento.
Client > SMB	TCP 445 nel profilo autorizzato; nessuna scrittura al pool dal client generico.
Client > Sunshine Windows	TCP e UDP secondo versione/configurazione Sunshine; elenco effettivo nella scheda R-06.
Windows > server USB stanza	VirtualHere usa TCP 7575 come default; confermare configurazione, licenza e protezioni. [RIF-CL-22]
M2 > backend IA M3	Tunnel verso endpoint interni 8080 modello, 8081 voce, 8184 bridge workflow nel profilo storico; nuova VM R-06.
Client / CT > RAG	Servizio interno 8183 nel profilo storico; ingresso autorizzato e binding da riconciliare.
CT 121 > ML Immich	Tunnel dedicato a backend loopback 3003; non un ingresso per TV e telefoni.
M4 > M2	SSH per replica pull con permessi limitati ai dataset assegnati.
HA / MQTT / dispositivi	Broker, utenti/topic e porte della configurazione adottata; niente attraversamento universale.
Tailscale > VLAN 10	Profilo 122: TCP e DNS autorizzati; UDP Moonlight richiede regole aggiuntive.

Discovery, mDNS e broadcast sono distinti dal collegamento IP esplicito. Per Sunshine e USB fra reti usare indirizzi stabili, poi autorizzare i flussi effettivi. Non aprire intervalli generici senza confrontarli con la versione installata.

Legenda degli schemi
Linea verde: dati o copie. Linea del colore del settore: collegamento funzionale. Grigio prugna tratteggiato: controllo o coordinamento. Oliva: alimentazione. Gli schemi t520/Dell usano linee grigie con etichette. Le frecce indicano il verso principale; le risposte di un protocollo non sono disegnate una per una.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.