

Packet Tracer - Настройка интерфейсов маршрутизатора

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-Адрес/Префикс	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	172.16.20.1 /25	N/A
R1	G0/1	172.16.20.129 /25	N/A
R1	S0/0/0	209.165.200.225 /30	N/A
PC1	NIC	172.16.20.10 /25	172.16.20.1
PC2	NIC	172.16.20.138 /25	172.16.20.129
R2	G0/0	2001:db8:c0de:12::1/64	N/A
R2	G0/1	2001:db8:c0de:13::1/64	N/A
R2	S0/0/1	2001:db8:c0de:11::1/64	N/A
R2	S0/0/1	fe80::2	N/A
PC3	NIC	2001:db8:c0de:12::a/64	fe80::2
PC4	NIC	2001:db8:c0de:13::a/64	fe80::2

Цели

1. Настроить IPv4-адресацию и проверить связность.
2. Настроить IPv6-адресацию и проверить связность.

Фон

Маршрутизаторы R1 и R2 имеют по две локальные сети (LAN). Ваша задача — настроить соответствующую адресацию на каждом устройстве и проверить связность между LAN.

Примечание: Пароль для пользователя EXEC — cisco. Пароль для привилегированного EXEC — class.

Инструкции

Часть 1: Настроить IPv4-адресацию и проверить связность

Шаг 1: Назначьте IPv4-адреса маршрутизатору R1 и сетевым устройствам. Обратитесь к таблице адресации, чтобы настроить IP-адреса для интерфейсов LAN маршрутизатора R1, PC1 и PC2. Интерфейс последовательной связи уже настроен.

Шаг 2: Проверьте связность.
PC1 и PC2 должны успешно пинговать друг друга и сервер с двойным стеком.

Часть 2: Настроить IPv6-адресацию и проверить связность

Шаг 1: Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору R2 и сетевым устройствам. Обратитесь к таблице адресации, чтобы настроить IP-адреса для интерфейсов LAN маршрутизатора R2, PC3 и PC4. Интерфейс последовательной связи уже настроен.

Шаг 2: Проверьте связность.

PC3 и PC4 должны успешно пинговать друг друга и сервер с двойным стекom.