

Packet Tracer - Устранение неполадок в WLAN

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address
Home Wireless Router	Internet	DHCP
	LAN	192.168.0.1
R1	G0/0/0.10	192.168.10.1/24
	G0/0/0.20	192.168.20.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
RADIUS Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Web Server	NIC	203.0.113.78/24
DNS Server	NIC	10.100.100.254
Home Admin	NIC	DHCP
Laptop	NIC	DHCP
Laptop1	Wireless0	DHCP
Laptop2	Wireless0	DHCP
Tablet PC	Wireless0	DHCP
Smartphone	Wireless0	DHCP

Информация о WLAN

WLAN	SSID	Authentication	Username	Password
Home Network	HomeSSID	WPA2-Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN10	SSID-10	WPA-2 PSK/Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN 20	SSID-20	WPA-2 802.1x/Enterprise	user2	User2Pass

Цели

В этом задании вы устраните различные неполадки в домашних и корпоративных беспроводных сетях.

- Устранить проблемы с подключением к беспроводной локальной сети в домашней сети.
- Устранить проблемы с подключением к беспроводной локальной сети в корпоративной сети.

Предыстория / Сценарий

Теперь, когда вы научились настраивать беспроводную связь в домашних и корпоративных сетях, вам нужно научиться устранять неполадки в обеих средах. Ваша цель — обеспечить связность между хостами в сетях и веб-сервером как по IP-адресу, так и по URL. Связность между домашней и корпоративной сетями не требуется.

Для доступа к домашнему беспроводному маршрутизатору используйте имя пользователя и пароль `admin`.

Для интерфейса управления WLC используйте имя пользователя `admin` и пароль `Cisco123`.

Инструкции

Часть 1: Диагностика сети

Примечание: В этом задании вы будете устранять неполадки только на домашнем беспроводном маршрутизаторе, WLC и беспроводных устройствах-хостах.

Шаг 1: Проверьте связность.

- Проверьте связность между различными беспроводными хостами и веб-сервером как по IP-адресу, так и по URL `www.netacad.pt`.
- Запишите хосты, которые не могут получить доступ к веб-серверу, в таблицу на Шаге 2.

Шаг 2: Исследуйте проблемы и запишите выводы.

- Исследуйте проблемы с подключением для каждого хоста. Проблемы могут быть в конфигурации хоста или в других компонентах беспроводной сети.
- Заполните таблицу.

Устройство	Сеть (Домашняя/Корпоративная)	Проблема	Способ устранения

Часть 2: Исправьте проблемы

Внесите изменения в конфигурации устройств, чтобы хосты могли достичь связности с сетью. Проверьте, чтобы все хосты могли достичь цели — подключиться к веб-серверу как по IP-адресу, так и по URL