Programa:	**BurnItTest v3.0**	
Protección:	Trial 30 días	
Objetivos:	Liquidar la limitación temporal	
URL descarga:	---	
Dificultad:	Fácil	
Herramientas:	SoftIce + w32dasm + UltraEdit32	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 21-10-04

Hola amigos..!!

Hoy venimos con un programa que comprueba el estado del sistema, realiza pruebas de audio, vídeo, etc., pero es una versión de evaluación que ***expira*** a los ***30 días***, al ejecutar el programa siempre sale una ***nagscreen*** en la que nos solicita un nombre y un serial válidos para comprar el programa, durante los ***30*** primeros días podemos entrar sin introducir ninguno, el problema llega pasados éstos porque ya no podremos entrar si no es registrándonos, aquí entramos nosotros para remediarlo, veamos dónde pinta el mensaje de ***expired***:

Vamos a ver dónde lo muestra en pantalla, así que abrimos el ***Symbol Loader*** y cargamos el ejecutable del programa (***bit.exe***), saltará el ***softice***, ponemos un punto de ruptura como p.ej ***bpx MessageBoxA*** para cuando salga el mensaje pillar la llamada a la rutina, pulsamos Enter para que se haga efectivo y después ***F5*** para retornar a Windowx, se estará abriendo en ese momento nuestro programa, cuando lo salga la ***nagscreen*** intentamos entrar sin introducir ningún serial para que salga el mensaje de expired que queremos trazar, lo hacemos y ¡BOOOOOUM…! Salta el S***oftice*** antes de que salga el mensaje, pulsamos ***F12*** (para retornar a la rutina padre) hasta llegar al código del programa cuyo nombre se verá en la fina línea verde que hay sobre la ventana donde introducimos los datos, antes de llegar a él se habrá pintado el mensaje en pantalla como queríamos, aceptamos para caer en softice otra vez justo en:

```
:00413E6E 56                push esi
:00413E6F 51                push ecx
:00413E70 FF1538534300      Call dword ptr [00435338]
:00413E76 56                push esi          ;salimos aquí!!
:00413E77 E8A82E0100        call 00426D24
:00413E7C 57                push edi
```

miremos si podemos saltar el call, vemos algo más arriba lo siguiente:

```
:00413E32 8B7578            mov esi, dword ptr [ebp+78]
:00413E35 8B7D70            mov edi, dword ptr [ebp+70]
:00413E38 03F7              add esi, edi
:00413E3A 3BCE              cmp ecx, esi
:00413E3C 7E60              jle 00413E9E      ;salto BUENO que evita el mensaje!
:00413E3E 3BD3              cmp edx, ebx
:00413E40 755C              jne 00413E9E      ;salto BUENO que evita el mensaje!
```

Bueno existen dos saltos que evitan el mensaje, que tal si cambiamos

```
:00413E40 755C              jne 00413E9E      POR:
:00413E40 EB5C              jmp 00413E9E
```

Aplicamos los cambios con un editor hexa y guardamos los cambios, arrancamos nuestro nuevo ejecutable y cuando salga la nag aceptamos sin introducir ningún serial y ¡OK! Entramos en el programa sin ningún problema, hemos evitado la protección, pero no me gusta tener que ver la nag cada reinicio, veamos qué podemos hacer **;)**

vamos a trazar el programa con la bestia –softice- en busca del call que pinta la nag para evitarlo, carguemos de nuevo el programa con el ***Symbol Loader*** para que cargue en el softice, con las mismas vamos trazando con ***F10*** para no entrar por ahora en los calls, sólo queremos saber dónde pinta la nag inicial…

. . . F10 **. . .**

```
:00401B8C FF1518534300        Call dword ptr [00435318]
:00401B92 56                  push esi
:00401B93 E8980F0000          call 00402B30
:00401B98 83C404              add esp, 00000004
:00401B9B E8B01D0100          call 00413950          ;aquí pinta la NAG!!
:00401BA0 85C0                test eax, eax
:00401BA2 750C                jne 00401BB0
:00401BA4 E8971E0000          call 00403A40
:00401BA9 53                  push ebx
```

Trazamos de nuevo y entramos (con ***F8***) en el ***call 00413950***…

. . . F10 **. . .**

```
:00413950 C7051827450068EE4300   mov dword ptr [00452718], 0043EE68
:0041395A C705142745000000000    mov dword ptr [00452714], 00000000
:00413964 E897000000             call 00413A00          ;aquí pinta la NAG!!
:00413969 83F801                 cmp eax, 00000001
:0041396C 7501                   jne 0041396F
:0041396E C3                     ret
```

Trazamos de nuevo y entramos ahora en el ***call 00413A50***…

. . . F10 **. . .**

```
:00413D65 6820644200             push 00426420
:00413D6A 51                     push ecx
:00413D6B 56                     push esi
:00413D6C 52                     push edx
:00413D6D FF1548534300           Call dword ptr [00435348]   ;aquí pinta la NAG!!
:00413D73 56                     push esi
:00413D74 8BF8                   mov edi, eax
:00413D76 E8A92F0100             call 00426D24
:00413D7B 83C404                 add esp, 00000004
:00413D7E 85FF                   test edi, edi
```

Veamos si es momento de evitar el call, desensamblemos el programa con wdasm y vayamos a esta zona del código a ver qué tenemos:

```
:00413C7F AE                     scasb
:00413C80 F7D1                   not ecx
:00413C82 49                     dec ecx
:00413C83 83F903                 ecx, 00000003
:00413C86 7657                   jbe 00413CDF           ;salto MALO hacia la NAG!!
:00413C88 837D70FF               cmp dword ptr [ebp+70], FFFFFFFF
:00413C8C 7551                   jne 00413CDF           ;salto MALO hacia la NAG!!
:00413C8E C705D855440000000000   mov dword ptr [004455D8], 00000000
    . . .                        . . .
:00413CD9 5D                     pop ebp
:00413CDA 5B                     pop ebx
:00413CDB 83C40C                 add esp, 0000000C
:00413CDE C3                     ret                    ;salida BUENA de la rutina!!
```

```
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Addresses:
|:00413C86(C), :00413C8C(C)      ;desde aquí se llegó a esta zona!!
|
:00413CDF 8B4578                 mov eax, dword ptr [ebp+78]
:00413CE2 83C578                 add ebp, 00000078

* Possible Reference to String Resource ID=00001: "This is the main menu"
|
:00413CE5 BB01000000             mov ebx, 00000001
    •  •  •                      •  •  •
:00413D6A 51                     push ecx
:00413D6B 56                     push esi
:00413D6C 52                     push edx

* Reference To: USER32.DialogBoxParamA, Ord:009Eh
|
:00413D6D FF1548534300           Call dword ptr [00435348]      ;aquí pinta la NAG!!
:00413D73 56                     push esi
:00413D74 8BF8                   mov edi, eax
:00413D76 E8A92F0100             call 00426D24
:00413D7B 83C404                 add esp, 00000004
:00413D7E 85FF                   test edi, edi
:00413D80 751B                   jne 00413D9D
:00413D82 A11C274500             mov eax, dword ptr [0045271C]

:00413D98 5B                     pop ebx
:00413D99 83C40C                 add esp, 0000000C
:00413D9C C3                     ret                            ;salida MALA de la rutina!!
```

Toda esta zona forma parte de una rutina cuyo inicio está en ***:00413A00*** y es llamada desde ***:00413964***, bueno veamos si nopeando los dos saltos que nos envían a la zona ***MALA*** conseguimos entrar sin la nag, cambiemos:

```
:00413C86 7657     jbe 00413CDF     POR:
:00413C86 9090     nop's

:00413C8C 7551     jne 00413CDF     POR
:00413C8C 9090     nop's
```

salvamos los cambios, entramos en nuestro nuevo ejecutable y no vemos la ***NAG*** de inicio, luego lo hemos logrado, además nos reconoce como usuario registrado ya que la ventana About muestra el siguiente aspecto:

Ahora ya podemos adelantar el reloj tanto como queramos que el programa ya no expirará nunca ;-)

Si tenéis cualquier duda, sugerencia, pregunta o crítica ya sabéis que me podéis escribir a:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Como siempre decir que todos los mensajes serán contestados, hasta otra, chao..!!