



LEGENDA

- 2e11 - Siguranta tubulara tip gl, Un=1000V, In=16A - IIEJT Tg.Secuiesc
- 2e12, 2e13, 2e14 - Siguranta de joasa tensiune cu mare putere de rupere - IAEI Titu
  - patron NT00, cod 406, Un=500V, In=160A
  - suport SIST 101, cod 411
  - maner, cod 416
- 2e15 - Intrerupator automat monopolar Ir=6A, cod 3144B var.k - EA
- 2e16A, 2e16B - Intrerupator automat monopolar Ir=16A, cod 3144B var.k - EA
- 2b11A, 2b11B - Selector cu cheie cu 2 pozitii cu retinere (cu aceeasi cheie) - SPII
- 2C11, 2C13, 2C14- Contactor SE 11-CKD R.Ceha
- 2d11 - Releu electronic temporizat cu temporizare la revenire tip MET 13.3 cod RS 74785 BAH, Tr=20s - EM (cu priza CF11 cod RS72504) - IR Medias
- 2U11 - Convertiztor static tip CS-11T/750 - ICPE SAERP
- 2U12, 2U13 - Baterie de acumuloare cu gel, 205 Ah, 12 V, tip 1318205100, cod DS205 - SONNENSCHNEIDER Germania (COMPAR SRL)
- 2h11- Lampa de semnalizare, galbena - EAO Elvetia
  - Inel AL+Inel presiune Flush, 704.955.1; Corp indicator, 704.633.1
  - Bloc lampa, 704.950.0; Flansa baioneta plastic, 704.950.5
  - Lentila transparenta galbena 704.602.4; Placa marcare-alba, 704.609.9
  - Multiled 24Vdc galbena 700.002.24
- 2b12A+2h12A, 2b12B+2h12B- Buton cu lampa, cu revenire, patrat, albastru - EAO Elvetia
  - Inel plastic, 704.701.6; Actuator cu revenire, 704.731.0
  - Flansa baioneta plastic, 704.950.5; Lentila albastra 704.702.6
  - Element contact 2ND, 704.900.3; Bloc lampa, 704.950.0
  - Multiled 24Vdc albastru 700.002.26
  - Capac terminal, 704.964.5
- 2p11A, 2p12A, 2p13A, 2p11B, 2p12B, 2p13B - Priza bipolara, cod 0700 - IAEM Timisoara
- 2n12, 2n13, 2n14 - Diada D3N2 - IPRS
- 2V11, 2V12, 2V13, 2V14 - Varistor VZO D14M075 - ICPE
- 2d12 - Releu intermediar RI13 cod RS72500 (cu priza CF11 cod RS72504) - IR Medias
- 2C12- Contactor MC 100, cod 3550, Ub=24V, cu bobina de suflaj de 16 A-EA

VERIFICAT

ing. B. Hociulescu

DESENAT

ing. M. Vacalile

PROIECTAT

ing. M. Vacalile

DATA

06.2004

06.2004

06.2004

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

URAC-SPC

DENUMIRE:

ALIMENTARE JOASA TENSIIUNE

Servicii auxiliare

Vagon articulat BUCUR-LF

BUCUR-LF-07-02-01

NR. INV.

DESEN NR.

REV.

FORMAT

02-01.dwg

INLOCUIESTE DESEN NR.

PLANSA NR.

1-2120	1-2131	1-2141
2-2119	2-2119	2-1255
*	*	*
-	-	-
Cuplare JT post A		
0		

1-2124	1-2121	1-2131
2-2137	2-2120	2-2119
*	*	*
-	-	-
Cuplare JT post B		
0		

Convertiztor static	Baterie	Semnalizare valide post manevra	Semnalizare nefunctionare convertiztor static	Post manevra	A	Conectare convertiztor static	Compartment chopper	Posturi conducere	Compartment chopper
				Validare post conducere			A	B	
							Prize		