

ESEMPIO DA CFG $\rightarrow$ PDA.

$$\{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

tutte le sequenze di stringhe fanno caso:

$$\begin{array}{cc} 0111 & 1110 \\ \hline w & w^R \end{array}$$

MOSTRIAMO UN PDA CHE RICONOSCE LE STRINGHE DI QUESTO LINGUAGGIO.

SVLG

questo è facile, perché la struttura a stack si può invertire, come faccio una PUSH posso fare una POP.

Se trovo uno zero o vedo un 1, comunque sia, lo metto sullo stack.

Dopo che ho riempito lo stack, lo svuoto, e accetto se mi ritrovo lo stack vuoto! $\epsilon, \$ \rightarrow \epsilon$

$\epsilon, \epsilon \rightarrow \epsilon$ è fondamentale per indovinare il non determinismo, Mi permette di passare da uno stato ad un altro facilmente.

