



ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AION



Modelo: NET1016TI36SPB

GENERAL

Luminaria para sobreponer a techo, fabricada en plástico PC, con difusor de policarbonato opalino, acabado color blanco, con sensor de movimiento de microondas, driver universal con potencia seleccionable 9W 12W 18W. temperatura seleccionable 3000K, 4000K Y 6500K.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

- Remueva el luminario de su empaque original.
- Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
- Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
- Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
- Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
- Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:
Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829

1

Taladre un par de agujeros en el plafón a una distancia de entre 60 a 95 mm entre ellos

Coloque el soporte de la luminaria con ayuda de los taquetes y tornillos incluidos en el paquete

2

Por favor asegúrese de que la corriente eléctrica esta desconectada

Cablee el luminario, conectando el cable café a la línea y el azul al neutro

3

Coloque la luminaria sobre el soporte y deslícela sobre el hasta que se quede anclada a él.

4

Vuelva a conectar la red eléctrica y compruebe su funcionamiento

Luminaria con potencia y temperatura de luz seleccionable entre luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) y luz fría (6500K).

Coloque el switch que se encuentra en la parte posterior de la luminaria en la posición requerida para cambiar el color de la luz y la potencia

WW NW CW

9W 12W 18W

WW= Luz cálida 3000K
NW= Luz neutra 4000K
CW= Luz fría 6500K

ON

1 2 3 4

Sensor de movimiento

Switch 1, 2.

Selección de tiempo de detección

15s	30s	60s	2min
OFF	OFF	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON

Switch 3, 4.

Selección de distancia de detección

8m	4m	2m	Sensor apagado
OFF	OFF	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON