

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S3-07 Date de Création : 22/07/87 Date: 03/09/09 Révision n°1	Page 1/12 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie , OXOCHIMIE: OC/L – APPRYL Version papier (classeurs) : NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre Expéditions INEOS : service intervention (3)	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Modalités pour la réalisation des travaux TITRE : CONDAMNATION ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

La condamnation électrique a pour objectif d'assurer la sécurité du personnel organique ou d'entreprise extérieure travaillant sur les parties non électriques d'appareils dont la mise en service nécessite une mise sous tension.

Exemple :

Machines tournantes entraînées par moteur électrique, vannes motorisées électriques, ponts roulants etc.

A noter que pour remplacer un moteur, il faut une consignation donc une Autorisation d'Intervention Electrique ou un Permis de Travail Electrique (voir consignes SYS S3-08 (ex SIP -Z1-03-25 b) et SYS S3-09 (ex SIP-Z1-03-25 c))

Cette consigne s'applique à tous les départs en antenne situés en aval des transformateurs de puissance et alimentant directement des appareils, ainsi qu'à tous les départs issus d'un poste haute tension alimentant un moteur au travers d'un transformateur.

Exemple :

- C31 du Butadiène
- C4400 et M4845 du PZ4

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Annule et remplace la SIP-Z1-03-25 a.
03/09/09	1	Relecture, mise en forme et modification § 4.1

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le Responsable RDE NC Albin CRESSY	<i>Visa sur informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
Le Responsable HSEQ/IM Didier MENE	<i>Visa sur informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Page 2/11 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS	4
1.1 Condamnation électrique	4
1.2 Bon de condamnation	4
1.3 Demandeur de la condamnation	4
1.4 Responsable de la condamnation	5
1.4.1 Cas d'un atelier en exploitation	5
1.4.2 Nouvel atelier	5
1.5 Exécutant de la condamnation	5
1.6 Bénéficiaire de la condamnation	5
2. PROCÉDURE	5
2.1 Poste électrique	5
2.2 Rédaction du bon de condamnation	6
2.3 Procédure de condamnation	6
2.4 Procédure de décondamnation	8
2.5 Condamnation suivie d'une consignation ou inversement	8
2.6 Perte de feuillet vert de bon de condamnation	9
4.7 Procédure exceptionnelle	9
ANNEXES	10

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Page 3/11 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

1. Définitions

1.1 Condamnation électrique

Condamner un appareil équivaut à réaliser l'ensemble des opérations destinées à :

- **SEPARER** par sectionnement ou coupure visible cet appareil de la source d'énergie électrique
- **EMPECHER Obligatoirement** toute possibilité de remise en route en verrouillant les appareils de coupure en position d'ouverture par cadenassage **lorsque le matériel le permet**. Dans le cas contraire, en BTA uniquement, les **pancartes visibles d'avertissement** constituent alors la protection minimale obligatoire d'interdiction de manoeuvrer
- **PRONONCER** l'état de condamnation en remplissant un Bon de Condamnation dont l'exemplaire JAUNE sera mis en place sur l'organe de coupure, dans une pochette portant la mention "**DEFENSE D'ENCLANCHER**"

1.2 Bon de condamnation

C'est le document qui atteste que les opérations de condamnation ont été effectuées.

Ce document ne constitue en aucun cas à lui seul une autorisation d'effectuer les travaux pour lesquels il a été établi.

Il n'est qu'une pièce annexe d'un Permis de Travail sans laquelle il est interdit d'entreprendre les travaux.

Le Bon de Condamnation est composé d'une liasse de 3 feuillets détachables d'un cahier que l'on trouve en salle de contrôle :

- Un feuillet VERT destiné au bénéficiaire. Cet exemplaire devra être rendu au chef de quart de l'atelier à la fin du travail
- Un feuillet JAUNE destiné à être mis dans une pochette accrochée à l'organe de coupure
- Un feuillet ROSE conservé en salle de contrôle

Chaque liasse permet de remettre un bon à deux bénéficiaires différents. Toutefois si le nombre de bénéficiaires est plus grand, une nouvelle liasse sera utilisée portant le même repère d'appareil.

1.3 Demandeur de la condamnation

Le demandeur de la condamnation peut être :

- Le chef de quart de l'atelier
- Le responsable de l'équipe d'intervention munis d'un Permis de Travail
- Le conducteur de travaux

1.4 Responsable de la condamnation

1.4.1 Cas d'un atelier en exploitation²

Le responsable de la condamnation est le chef de quart de l'atelier ou son représentant

1.4.2 Nouvel atelier

Dans le cas d'un nouvel atelier qui n'a jamais été mis en exploitation, le conducteur de travaux ou le technicien responsable du projet est le responsable de la condamnation.

Nota

La condamnation est nécessaire dès que l'appareil est raccordé au réseau électrique avec possibilité de mise sous tension.

1.5 Exécutant de la condamnation

C'est la personne qui procédera à la condamnation ou à la décondamnation à la demande du responsable de la condamnation.

L'habilitation requise est fonction du niveau de tension, de l'ouvrage concerné et de la complexité de l'opération.

DOMAINE DE TENSION	OUVRAGE	EXECUTANT DE LA CONdamnATION	
		Heures ouvrées	Autres
BT U<1000V	Badge vert	Personnel habilité de l'unité (B1)	
	Pas de badge ou badge rouge	Electricien habilité (BC)	
HT U>1000V	U ≤ 5.5kV	Electricien habilité (HC)	
	U > 5.5kV	Electricien Réseau habilité (HC)	

1.6 Bénéficiaire de la condamnation

C'est en général l'intervenant ou le chef de l'équipe d'intervention qui réalise les travaux.

Ce peut être aussi le chef de quart ou son délégataire à l'occasion de manœuvres spécifiques d'exploitation.

2. Procédure

2.1 Poste électrique

Afin d'éviter les risques d'erreur, les indications suivantes sont affichées dans les postes électriques :

- Plan du poste indiquant l'emplacement des différents départs
 - Liste des différents départs comportant le type d'appareil et le niveau d'habilitation nécessaire à la condamnation. Une liste identique est déposée en salle de contrôle pour permettre la rédaction du Bon de Condamnation
 - Les appareils condamnables par du personnel non-électricien habilité (B1 limité pour NC) sont identifiés par un badge auto-collant de couleur verte « **CONDAMNATION POSSIBLE PAR FABRICATION** »

² Un atelier en exploitation est un atelier qui a été livré par le Service Travaux Neufs et placé sous la responsabilité d'un exploitant. Il peut être en fonctionnement ou à l'arrêt. Exceptionnellement, au cours de travaux d'arrêt, il pourra être effectué un transfert de responsabilité vers une autre personne habilitée. Les modalités de ce transfert devront être définies par une consigne particulière établie par le responsable de l'atelier.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 5/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

- Les appareils condamnables selon des procédures particulières sont expressément identifiés et la procédure disponible localement

Exemple

Les aéros du CK 4 qui comportent deux points de condamnation

2.2 Rédaction du bon de condamnation

La bonne rédaction d'un Bon de Condamnation est un élément essentiel de la procédure de condamnation d'un appareil.

Le Bon de Condamnation doit être rempli complètement, lisiblement, sans ratures ou surcharges en gardant à l'esprit que la personne qui va condamner ne sera pas forcément celle qui effectuera la décondamnation.

2.3 Procédure de condamnation

1. Le DEMANDEUR complète les rubriques suivantes :

- Unité
- Repère de l'appareil
- S'identifie, date et signe

2. Le RESPONSABLE de condamnation :

- Confirme le repère de l'appareil à condamner
- Localise le départ (poste, tableau, colonne, case) suivant liste mise à sa disposition
- Indique les numéros du Permis de travail
- S'identifie, date et signe
- Remet le Bon de Condamnation complet (3 feuillets) à l'EXECUTANT de la condamnation.

3. L'EXECUTANT de la condamnation se rend ensuite dans le poste électrique :

- Compare le repère du Bon de Condamnation et le repère du départ en fonction des indications fournies
- Réalise la coupure visible
- Condamne **obligatoirement** en position d'ouverture par cadenassage lorsque le matériel le permet. Dans le cas contraire, en BTA uniquement, les **pancartes visibles d'avertissement** constituent alors la protection minimale obligatoire d'interdiction de manoeuvrer
- Complète les rubriques : LIEU, MANOEUVRES EFFECTUEES, TENSION et précise éventuellement les points particuliers de la condamnation
- Signe les 3 feuillets du Bon de Condamnation
- Place sur le départ concerné une pancarte "**DEFENSE D'ENCLENCHER**" contenant le feuillet JAUNE signé.
- Remet les feuillets VERT et ROSE signés en salle de contrôle.

4. Le RESPONSABLE de la condamnation ou son délégataire :

- Accompagne le BENEFICIAIRE sur place
- Identifie la machine avec lui

- Procède ou fait procéder aux essais de démarrage (local /distance) pour vérifier la condamnation
- Place la pancarte verte **"APPAREIL CONDAMNE"** ou marquage équivalent sur l'appareil
- Coche la case "PANCARTE VERTE ou MARQUAGE MIS EN PLACE"
- Fait compléter par le **BENEFIAIRE** les feuillets ROSE et VERT (identification nominative et signature)
- Remet le feuillet VERT au BENEFICIAIRE

A partir de ce moment, le BENEFICIAIRE doit garder sur lui le feuillet VERT qui peut lui être réclamé à tous moments par un agent chargé de la sécurité.

Nota :

- Dans le cas ou plusieurs Bon de Condamnation sont émis sur un même équipement, une seule pancarte verte "APPAREIL CONDAMNE" ou marquage équivalent suffira.
- Pour les équipements dont le bouton local marche/arrêt n'est pas prioritaire, une procédure particulière sera à établir au cas par cas.

Résumé de la condamnation :

Etape	Action	Acteur
1	Demande de consignation de l'équipement repère xxx	Demandeur
2	Confirmation du repère de l'équipement puis localisation du départ électrique	Responsable
3	Coupure visible du départ électrique	Exécutant
4	Condamnation mécanique du départ électrique	Exécutant
5	Mise en place de la pancarte Défense d'enclencher (avec feuillet jaune)	Exécutant
6	Identification locale de l'équipement avec le bénéficiaire de la condamnation	Responsable
7	Essais de non démarrage de l'équipement	Responsable
8	Mise en place de la pancarte verte Appareil condamné ou d'un marquage équivalent	Responsable

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 7/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

2.4 Procédure de décondamnation

Lorsque la réception de fin de travaux a été exécutée :

1. Le BENEFICIAIRE :

- Vérifie que son personnel a évacué les lieux de travail
- Retourne en salle de contrôle et remet au chef de quart le feuillet VERT rempli et signé.
- Signe le feuillet ROSE

Cette signature engage la responsabilité du bénéficiaire car elle équivaut à l'autorisation sans restriction du rétablissement de la tension.

2. Le RESPONSABLE de la décondamnation ou son délégataire lorsqu'il a rassemblé et signé tous les feuillets VERT et ROSE :

- Récupère ou fait récupérer le marquage ou la pancarte verte « APPAREIL CONDAMNE »
- Puis autorise la décondamnation en remettant ces feuillets à l'EXECUTANT de la décondamnation.

3. L'EXECUTANT de la décondamnation :

- Se rend dans le poste avec le ou les feuillets VERTS
- Vérifie qu'il a autant de feuillets VERTS que de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte "**DEFENSE D'ENCLANCHER**"
- Vérifie les numéros des feuillets VERTS et JAUNES
- Effectue ensuite les manœuvres de décondamnation
- Signe le ou les feuillets VERTS ainsi que le ou les feuillets ROSE
- Préviens le chef de quart que l'appareil est de nouveau disponible

En aucun cas l'EXECUTANT n'est autorisé à démarrer l'appareil.

Nota

Lorsque la décondamnation est effectuée, les feuillets VERT et JAUNE peuvent être détruits. Le feuillet ROSE est conservé en salle de contrôle pendant 1 mois.

2.5 Condamnation suivie d'une consignation ou inversement

Lorsqu'il est nécessaire d'exécuter des travaux électriques sur un appareil déjà condamné, il est établi une Autorisation d'Intervention Electrique avec consignation ou un Permis de Travail Electrique donnant lieu à une attestation de consignation.

Dans les deux cas la consignation est effectuée par un électricien habilité.

Inversement lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux mécaniques sur un appareil déjà consigné, il est fait un Bon de Condamnation pour les mécaniciens.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 8/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

Exemple

Travailler sur une pompe dont le moteur d'entraînement est consigné.

Dans les cas où l'appareil est condamné et consigné, la décondamnation et la déconsignation sont effectuées en une seule opération de "Déconsignation-Décondamnation".

Celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque la déconsignation et la décondamnation ont été demandées par les personnes autorisées.

Le feuillet ROSE du Bon de Condamnation est prévu pour enregistrer tous les bons émis sur un même appareil et ne pas en oublier.

L'exécutant de la Déconsignation-Décondamnation est obligatoirement un électricien habilité qui doit s'assurer qu'il est en possession d'autant de feuillets VERTS de consignation et de décondamnation qu'il y a de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte.

2.6 Perte de feuillet vert de bon de condamnation

La décondamnation ne doit se faire qu'après le retour d'autant de feuillets VERTS qu'il y a de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte placée sur l'appareil de coupure et de feuillets ROSES correspondants en salle de contrôle.

AUCUNE REMISE EN SERVICE NE DOIT ETRE EFFECTUEE SANS LE RETOUR DE TOUS LES BONS
--

Dans le cas où un de ces feuillets serait manquant, la décondamnation ne peut être effectuée qu'après les accords écrits sur le feuillet ROSE conservé par l'exploitant en salle de contrôle :

a) Pendant les heures ouvrables

Du contremaître ou de l'ingénieur des services exécutants le travail ET du contremaître ou de l'ingénieur de fabrication ET dans la mesure du possible du BENEFICIAIRE.

b) Hors des heures ouvrables

Du chef de quart de l'atelier (**dans les cas critiques uniquement = appareils vitaux**).

Il avertira **alors au plutôt** l'ensemble des personnes concernées par cette remise en service.

Dans ces deux cas, c'est le chef de quart de l'atelier qui doit retirer la pancarte verte **"APPAREIL CONDAMNE"** ou le marquage équivalent après avoir vérifié que les travaux ont bien été terminés.

De ce fait plus aucune intervention ne peut être effectuée sur l'appareil concerné.

2.7 Procédure exceptionnelle

Au cours des Travaux d'Arrêt une procédure spéciale peut être appliquée. Les modalités de cette procédure sont précisées dans une consigne particulière établie par le responsable de l'atelier, en liaison avec le Service Sécurité et avec l'agrément du chef d'Etablissement.

ANNEXES

BON DE CONDAMNATION

UNITÉ :

EXEMPLAIRE BÉNÉFICIAIRE

BON DE CONDAMNATION
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

N° 000000 **A**

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation . . .						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose . . .						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :

EXEMPLAIRE BÉNÉFICIAIRE

BON DE CONDAMNATION
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

N° 000000 **B**

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation . . .						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose . . .						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :

EXEMPLAIRE POCHETTE DE CONDAMNATION
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **A**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____
Poste : _____
Tableau : _____
Colonne : _____
Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :

EXEMPLAIRE POCHETTE DE CONDAMNATION
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **B**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____
Poste : _____
Tableau : _____
Colonne : _____
Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

BON DE CONDAMNATION

N° 000000

Unité : Repère de l'Équipement :

Observations :

Voir Consignes SIP-IHS-03-25a

SI DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES SONT EN COURS SUR CET ÉQUIPEMENT :

NUMÉRO { DE L'AUTORISATION D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE [][][][][][]
DU PERMIS DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE [][][][][][]



UNITÉ :

EXEMPLAIRE UNITÉ

BON DE CONDAMNATION N° 000000 **A**

NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL [][][][][][]

Appareil : Poste : Tableau : Colonne : Cellule :

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE / HEURE	NOM	VISA	DATE / HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						
LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation :



UNITÉ :

EXEMPLAIRE UNITÉ

BON DE CONDAMNATION N° 000000 **B**

NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL [][][][][][]

Appareil : Poste : Tableau : Colonne : Cellule :

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE / HEURE	NOM	VISA	DATE / HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						
LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation :

CODE SAP DOCUMENT : 21361 91