

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S3-06 Date de Création : 22/07/87 Date: 03/09/09 Révision n°1	Page 1/5 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphchimie - APPRYL - OXOCHIMIE Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 -LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre – Expéditions INEOS : service intervention (3)	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Modalités pour la réalisation des travaux TITRE : CONSIGNE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX METTANT EN ŒUVRE L'ENERGIE ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne complète la SYS S3-03 (ex SIP/Z1/03/21)dont elle ne peut être dissociée.
Elle précise les mesures de sécurité à prendre pour se prémunir contre les risques électriques.

Ces risques sont de deux ordres:

- **Electricité = source d'énergie** : on se prémunit de ce risque par une **CONDAMNATION**.
- **Electricité = risques d'électrocution** : on se prémunit de ce risque par une **CONSIGNATION**.

Une **CONSIGNATION** couvre les deux risques.

A cette consigne SYS S3-06 sont associées les consignes :

- SYS S3-07(ex SIP Z1/03/25a) : Condamnation électrique.
- SYS S3-08 (exSIP Z1/03/25b) : Autorisation d'Intervention Electrique **AIE**
- SYS S3-09 (ex SIP/Z1/03/25c) : Permis de Travail Electrique **PTE**

Pour le champ d'application : voir &1.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Changement de numérotation de la Procédure SIP Z1 03-25. Contenu inchangé. En cours de modification
03/09/09	1	Relecture de la procédure et mise en forme

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le responsable RDE NC Albin CRESSY	<i>Visa sur informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
Le chef du département HSEQIM Didier MENE	<i>Visa sur informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 2/5
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1. CHAMP D'APPLICATION	3
1.1 CAS GENERAL	3
1.2 CAS PARTICULIERS : Petits travaux répétitifs.	3
2. CONDAMNATION	3
3. CONSIGNATION	3
4. SYNTHÈSE.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Page 3/5 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 CAS GENERAL

Cette consigne s'applique à la réalisation des travaux suivants:

1. Travaux effectués sur des appareils fonctionnant à l'électricité.
2. Travaux effectués sur le matériel électrique ou à proximité des installations électriques.

1.2 CAS PARTICULIERS : Petits travaux répétitifs.

La liste de ces travaux est établie dans chaque unité par le responsable d'exploitation et les services responsables d'exécution des travaux. Une copie de cette liste est remise au Service Sécurité, une autre copie figure en salle de contrôle.

Ces petits travaux font l'objet d'une procédure particulière décrite dans la SYS S3-03 (ex SIP/Z1/03/21) chapitre 3 dont les principales dispositions sont :

- Etablissement d'un permis de travail annuel.
- Description écrite des opérations et des mesures de sécurité associées.
- Inscription des opérations en salle de contrôle pour les travaux exécutés par le personnel électricien organique ou d'entreprises dans le cadre de leur contrat annuel d'entretien.

Ces opérations sont par exemple :

- Recherche des défauts d'isolement.
- Relevés des compteurs et des enregistreurs.
- Tournées périodiques...

Elles sont exécutées :

- Dans le domaine de la Basse Tension
- Par un intervenant habilité BR.

2. Condamnation

Tout travail effectué dans le cadre d'un PERMIS DE TRAVAIL ou d'un PERMIS DE TRAVAIL SIMPLIFIE, relatifs à des travaux non électriques sur des appareils fonctionnant à l'électricité, nécessite l'établissement d'un BON DE CONDAMNATION.

Les règles à appliquer pour procéder à une condamnation sont explicitées dans la consigne SYS S3-07 .

3. Consignation

Tout travail effectué sur ou à proximité d'une installation électrique, nécessite l'établissement d'une CONSIGNATION établie soit par la délivrance d'une **AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE (AIE)** soit d'un **PERMIS DE TRAVAIL ELECTRIQUE (PTE)**

- L'**AIE** s'applique pour des travaux en Basse Tension (BT) sur les ouvrages ne faisant pas partie du RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE² (R.D.E.) et pour des travaux en Haute Tension (HT) (3 kV ou 5,5 kV) sur les départs en antenne.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 4/5
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Son utilisation est explicitée dans la consigne SYS S3-08.

- Le **PTE** s'applique pour tous les travaux sur le RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE et ses circuits auxiliaires, y compris tous les travaux sur les départs 15 kV alimentant les moteurs à travers un transformateur. Son utilisation est explicitée dans la consigne SYS S3-09.

² Définition du Réseau de Distribution Electrique :

Le réseau électrique comprend l'ensemble des installations à partir des postes RTE en 225 et 63 kV jusqu'aux secondaires des transformateurs de distribution 5,5 kV, 3 kV et 380 V, y compris les organes de coupure et de couplage quand ils existent. Les groupes de production autonomes et les Postes E7, E8 et L1 sont inclus dans le Réseau de Distribution Electrique.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

4. Synthèse

MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE	NATURE DES TRAVAUX	NIVEAU DE TENSION	OPÉRATIONS À EFFECTUER PAR	DOCUMENTS À ÉTABLIR
<i>CONDAMNATION</i>	TRAVAUX NON ELECTRIQUES sur des appareils fonctionnant à l'électricité	BTA $\leq$ 500 V.	Personnel habilité par l'unité ou le secteur	PERMIS DE TRAVAIL SIMPLIFIE ET BON DE CONDAMNATION OU PERMIS DE TRAVAIL ET BON DE CONDAMNATION
		HTA $\leq$ 5,5 kV	Electricien habilité	
		HT $\geq$ 5,5 kV	Electricien habilité "Réseaux"	
CONSIGNATION	TRAVAUX SUR OU A PROXIMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES machines tournantes BT, CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE, D'INSTRUMENTATION, d'alarme etc...	BTA & BTB 50 V < U < 600 V	Electricien habilité	AUTORISATION D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE AVEC CONSIGNATION
	DEPARTS EN ANTENNE	3 kV. et 5,5 kV.		
	RESEAU ELECTRIQUE	TENSIONS $\geq$ 400 V	Electricien habilité "Réseaux"	PERMIS DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE AVEC CONSIGNATION