

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-003 Date de Création : 09/08/01 Date : 12/09/22 Révision n°5	Page 1/3 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale - RDE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNE EXPLOITATION		
	TITRE : PREPARATION DES MANŒUVRES DE RESEAU		

Objet / Champ d'application :

Définir les démarches que les Chefs de Poste Electriciens (personnel posté) ainsi que l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique (personnel jour) doivent effectuer avant d'effectuer des manœuvres sur le Réseau de Distribution Electrique de Naphtachimie.

N.B. : Il existe deux types de manœuvres très distinctes : les manœuvres programmées et celles non programmées.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/08/01	1	Annule et remplace la consigne EXP – ELE – 01- 08
03/09/04	2	Mise à jour
24/08/05	3	Mise à jour
23/11/11	4	Mise à jour
12/09/22	5	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec. Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-003 Révision n° 5 Date : 12/09/2022	Page 2/3
-------------------------------	--	--	-------------

Sommaire

1. CAS DES MANOEUVRES PROGRAMMEES	3
1.1. FICHE DE MANŒUVRE.....	3
1.2. PLAN DES MISES À LA TERRE	3
1.3. CONSIGNATION	3
2. CAS DES MANOEUVRES NON PROGRAMMEES	3

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-003 Révision n° 5	Page 3/3
-------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------

1. CAS DES MANOEUVRES PROGRAMMEES

C'est le cas général de la consignation des équipements pour entretien ou modifications.

> 1.1. Fiche de manœuvre

C'est un document qui doit être impérativement préparé en amont de l'intervention et qui détaille chronologiquement l'ensemble des opérations qui seront à exécuter lors de la manœuvre.

La fiche de manœuvre est rédigée par les « Préparateurs/Superviseurs Exploitation-Maintenance HT/BT » ou le « Chef de Poste Electricien » puis vérifiée par le « Responsable Exploitation Réseau et Maintenance HT/BT » ou son délégataire.

Le « Chef de Poste Electricien » préparera la manœuvre à partir de ce document avant de débiter l'exécution de cette dernière. Il remontera toute anomalie constatée à l'équipe jour du Service Electrique.

1.2. Plan des mises à la terre

Un schéma définissant la position des mises à la terre sera systématiquement établi sur un schéma unifilaire du Poste 15 kV ou 63 kV sur le Registre de consignation, les positions de terres seront mentionnées et numérotées. De même la mise en place d'écran de sécurité ou tout autre dispositif de protection, sera défini.

Un document spécifique sera agrafé au Permis de Travail Electrique (PTE) lors de gros arrêt (Poste H, Poste C...)

Le Registre de consignation fera référence pour chaque opération de consignation aux numéros des PTE qui lui sont rattachés. De même, chaque PTE fera référence au numéro de Registre de consignation qui le concerne. Ce référencement croisé permettra de s'assurer de la fin de tous les travaux avant de procéder à la déconsignation.

1.3. Consignation

Les consignations sont exécutées en conformité avec la consigne SYS-S-03-009 contenue dans le recueil des Consignes de Sécurité Intervention Prévention.

2. CAS DES MANOEUVRES NON PROGRAMMEES

Ce sont essentiellement les manœuvres qui suivent un déclenchement. Le personnel d'exploitation du Réseau de Distribution Electriques fait sur place l'analyse de l'incident (causes, conséquences). Il prend immédiatement les premières mesures de repli (renvoi, mise en sécurité).

Le personnel d'exploitation du Réseau de Distribution Electriques contacte le Chef de Quart de l'unité de fabrication concernée pour l'informer de la situation et des suites éventuelles possibles.