

File: table_program_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# table_program_tab.py
```

```
"""
```

Aba de programação de uma mesa (Mesa 1 ou Mesa 2).

Mostra controles para X, Y (lógico) e Z apenas.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QGridLayout, QVBoxLayout, QFrame, QSizePolicy, QLabel
```

```
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
```

```
from PyQt6.QtGui import QPixmap
```

```
import base64, cv2
```

```
import time
```

```
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
```

```
from position_status_widget import PositionStatusWidget
```

```
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
```

```
from program_io_widget import ProgramIOWidget
```

```
from table_positions_backend import TablePositionsBackend
```

```
from sequence_control import SequenceControlWidget, InspectionPosition
```

```
from dot_patterns_widget import DotPatternsWidget
```

```
from dot_action_selector_widget import DotActionSelectorWidget
```

```
from action_config_placeholders import (
```

```
    BarcodeConfigWidget, InspectConfigWidget, FiducialConfigWidget
```

```
)
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QStackedWidget
```

```
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
```

```
# -----
```

```
# QLabel que emite sinal ao clicar – para mover a cabeça
```

```
# -----
```

```
class ClickableLabel(QLabel):
```

```
    # usa float porque ev.position().x()/y() devolvem qreal (float)
```

```
    clicked = pyqtSignal(float, float) # x,y em pixels dentro do label
```

```
    def mousePressEvent(self, ev):
```

```
        if ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
```

```
            self.clicked.emit(ev.position().x(), ev.position().y())
```

```
            super().mousePressEvent(ev)
```

```
class TableProgramTab(QWidget):
```

```
    """
```

```
    Mesa 1 → usa eixo físico Y1
```

```
    Mesa 2 → usa eixo físico Y2
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, controller, mesa_id: int):
```

```
        super().__init__()
```

```
        assert mesa_id in (1, 2)
```

```
        self.ctrl = controller
```

```

self.mesa = mesa_id      # 1 ou 2
self.y_axis = 'Y1' if mesa_id == 1 else 'Y2'
# orientação do Y: +1 → clicar acima do centro move Y+
#                -1 → clicar acima move Y-
# sua câmera está "invertida", portanto usamos +1
self._PIXEL_TO_Y_SIGN = +1
self._build_ui()
self._jog_active_axis: str | None = None
QTimer.singleShot(0, self._fix_video_size)
self.ctrl.camera_manager.frameReady.connect(self._update_frame)

```

```

# -----
# TAMANHO FIXO DO VÍDEO
# -----

```

```

def _fix_video_size(self):
    """Define largura/altura fixas para o lbl_video em ≈70 % da
       janela e muda o SizePolicy para Fixed, impedindo que o layout
       redimensione esse label no futuro."""
    win = self.window()
    if not win:
        return
    w = int(win.width() * 1.0)
    h = int(win.height() * 1.0 * 1.0 )
    # mantém razão 4:3 aproximada
    if h * 4 < w * 3:
        w = int(h * 4 / 3)
    else:
        h = int(w * 3 / 4)
    self.lbl_video.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
                                QSizePolicy.Policy.Fixed)
    self.lbl_video.setFixedSize(w, h)

```

```

# ----- ATUALIZAÇÃO DO QUADRO -----

```

```

def _update_frame(self, img):
    # escala mantendo proporção
    # guarda tamanho original para coordenadas
    self._last_frame_sz = (img.width(), img.height())
    pix = QPixmap.fromImage(img).scaled(
        self.lbl_video.size(), Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
        Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

```

```

# ---- desenha cruz -----
p = QPixmap(pix.size())
p.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
from PyQt6.QtGui import QPainter, QPen
pa = QPainter(p)
pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 4, Qt.PenStyle.SolidLine)
pa.setPen(pen)
cx = p.width()//2; cy = p.height()//2
pa.drawLine(cx-100, cy, cx+100, cy)

```

```

pa.drawLine(cx, cy-100, cx, cy+100)
# ----- overlays se ação = fiducial -----
if self.action_selector.current_action() == 'fiducial':
    win = self._fid_window
    rad = self._fid_radius
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    # ROI (amarelo cheio)
    pen_y = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2, Qt.PenStyle.SolidLine)
    pa.setPen(pen_y)
    rw = int(win * sx); rh = int(win * sy)
    pa.drawRect(cx - rw//2, cy - rh//2, rw, rh)
    # ÁREA DE BUSCA (amarelo tracejado)
    pen_d = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 1, Qt.PenStyle.DashLine)
    pa.setPen(pen_d)
    r2 = win + 2*rad
    rw2 = int(r2 * sx); rh2 = int(r2 * sy)
    pa.drawRect(cx - rw2//2, cy - rh2//2, rw2, rh2)
    # Resultado do último teste (2 s)
    if self._match_info:
        rect, color, t0 = self._match_info
        if time.time() - t0 < 2.0:
            pen_m = QPen(color, 2)
            pa.setPen(pen_m)
            x, y, w, h = rect
            pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
        else:
            self._match_info = None
    elif self.action_selector.current_action() == 'barcode':
        bw, bh = self._bc_w, self._bc_h
        sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
        sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
        pen_b = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
        pa.setPen(pen_b)
        # retângulo da ROI (amarelo) – converte para int
        rx = int(cx - bw*sx/2)
        ry = int(cy - bh*sy/2)
        rw = int(bw * sx)
        rh = int(bh * sy)
        pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
        if self._bc_match and time.time()-self._bc_match[2] < 2.0:
            rect, color, t0 = self._bc_match
            pen_m = QPen(color, 2)
            pa.setPen(pen_m)
            x,y,w,h = rect
            pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
        elif self._bc_match:
            self._bc_match = None
    pa.end()
qp = QPixmap(pix.size())
qp.fill(Qt.GlobalColor.transparent)

```

```

painter = QPainter(qp); painter.drawPixmap(0,0,pix); painter.drawPixmap(0,0,p); painter.end()
self.lbl_video.setPixmap(qp)

# ----- overlay helpers -----
def _on_fid_params(self, win:int, rad:int):
    self._fid_window = win
    self._fid_radius = rad
def _on_fid_match(self, sim:float, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._match_info = ((x, y, w, h),
                        QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
                        time.time())

# ----- barcode helpers -----
def _set_barcode_roi(self, w:int, h:int):
    self._bc_w, self._bc_h = w, h
def _on_bc_test(self, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._bc_match = ((x,y,w,h),
                    QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
                    time.time())

def _build_ui(self):
    grid = QGridLayout(self)
    grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

    # proporções
    grid.setColumnStretch(0, 15)
    grid.setColumnStretch(1, 70)
    grid.setColumnStretch(2, 15)
    grid.setRowStretch(0, 7)
    grid.setRowStretch(1, 3)

    # ----- COLUNA ESQUERDA (posições) -----
    v_left = QVBoxLayout()

    aux = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
    v_left.addWidget(aux)
    v_left.addStretch()

    # ----- SELETOR DE AÇÃO -----
    self.action_selector = DotActionSelectorWidget()
    v_left.addWidget(self.action_selector)
    # ----- STACK DE CONFIGURAÇÕES -----
    self._config_stack = QStackedWidget()
    # página 0 – DOTS
    self.dots_view = DotPatternsWidget()
    self._config_stack.addWidget(self.dots_view)
    # página 1 – BARCODE (widget real)
    self.barcode_cfg = BarcodeConfigWidget(self.ctrl)
    self._config_stack.addWidget(self.barcode_cfg)

```

```

# página 2 – INSPEÇÃO
self._config_stack.addWidget(InspectConfigWidget())
# página 3 – FIDUCIAL (widget real – precisa do controller)
self.fiducial_cfg = FiducialConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.fiducial_cfg) # index 3

# ----- overlay barcode -----
self._bc_w = 400; self._bc_h = 150
self._bc_match = None # (rect,color,t0)
self.barcode_cfg.parametersChanged.connect(
    lambda w,h: self._set_barcode_roi(w,h))
self.barcode_cfg.testFinished.connect(self._on_bc_test)

# ----- overlay fiducial -----
self._fid_window = 50
self._fid_radius = 80
self._match_info = None # (rect, color, t0)
self.fiducial_cfg.parametersChanged.connect(self._on_fid_params)
self.fiducial_cfg.matchTested.connect(self._on_fid_match)

v_left.addWidget(self._config_stack, 1) # ocupa o restante

# conecta mudança de ação
self.action_selector.actionChanged.connect(self._show_action_config)
# seleção default: Dot
self.action_selector._group.buttons()[1].setChecked(True) # 'dot'
self._show_action_config('dot')

w_left = QWidget(); w_left.setLayout(v_left)
grid.addWidget(w_left, 0, 0)

# ----- COLUNA CENTRAL (preview câmera) -----

self.lbl_video = ClickableLabel("Sem vídeo")
self.lbl_video.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_video.setStyleSheet(
    "QLabel { background:#000; color:#FFF; border:1px dashed #607D8B; }")
# não deixa o label pedir altura maior que a célula
self.lbl_video.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding, # horizontal livre
    QSizePolicy.Policy.Preferred) # vertical controlado
# mantém o label FIXO (já dimensionado por _fix_video_size) e
# o coloca sempre no centro da célula (h & v).
grid.addWidget(self.lbl_video, 0, 1,
    alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
# clique → mover cabeça
self.lbl_video.clicked.connect(self._on_video_click)

# ----- COLUNA DIREITA (controles) -----
v_right = QVBoxLayout()

```

```

self.mov_widget = MovementControlsWidget() # padrão completo
v_right.addWidget(self.mov_widget)

# limites provenientes do controlador
self._limits = self.ctrl.table_limits[self.mesa]

# Posições de inspeção (X,Y,Z apenas, com validação)
self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
    get_current_position=self._get_current_position,
    validate_position=self._validate_position,
    get_action_context=self._current_action_context
)
v_right.addWidget(self.inspect_widget)

# --- backend que salva 3 eixos + extensão dedicada -----
backend = TablePositionsBackend(self.inspect_widget, self.y_axis)
file_filter = f"Programa Mesa {self.mesa} (* .m{self.mesa})"
self.prog_widget = ProgramIOWidget(
    backend,
    file_filter=file_filter,
    default_suffix=f".m{self.mesa}"
)
v_right.addWidget(self.prog_widget)
# remove botões Salvar/Carregar da interface desta aba
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
    motion=self.ctrl._plc_motion_backend, camera=None)
v_right.addWidget(self.seq_widget)

v_right.addStretch()
w_right = QWidget(); w_right.setLayout(v_right)
grid.addWidget(w_right, 0, 2)

# ----- LINHA INFERIOR -----
left_sp = QWidget(); right_sp = QWidget()
for s in (left_sp, right_sp):
    s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
        QSizePolicy.Policy.Preferred)

bottom = QFrame()
bottom.setStyleSheet(
    "QFrame { background:#ECEFF1; border:1px dashed #B0BEC5;}")
# garante que a linha 1 tenha "peso" para competir com o vídeo
bottom.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
    QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_sp, 1, 0)
grid.addWidget(bottom, 1, 1)
grid.addWidget(right_sp, 1, 2)

```

```

# ----- SINAIIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(self._on_step_move)
self.mov_widget.jogStart.connect(self._on_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self._on_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self._go_center)

self.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

# logs
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa carregado: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa salvo: {f}"))

# ----- GRÁFICO -----
# sempre que houver mudança nos pontos ou carregamento de um
# programa, envia nova lista ao MesaPlotWidget da mesa.
for sig in (self.inspect_widget.positionAdded,
            self.inspect_widget.positionRemoved,
            self.prog_widget.fileLoaded):
    sig.connect(lambda _=None: self._update_plot())

QTimer.singleShot(0, self._update_plot) # primeira vez

# ===== PERSONALIZAÇÃO UI =====
self._adapt_widgets_for_single_y()

# -----
# Clique no vídeo → mover cabeça
# -----
def _on_video_click(self, px: float, py: float):
    if not hasattr(self, "_last_frame_sz"):
        return
    # ----- 1. Conversão pixel → mm ----
    # -----
    # Determina retângulo efetivo da imagem dentro do QLabel
    # -----
    disp_w = self.lbl_video.width()
    disp_h = self.lbl_video.height()
    orig_w, orig_h = self._last_frame_sz
    # escala aplicada pelo QPixmap.scaled(KeepAspectRatio)
    scale = min(disp_w / orig_w, disp_h / orig_h)
    pix_w = orig_w * scale
    pix_h = orig_h * scale
    offset_x = (disp_w - pix_w) / 2
    offset_y = (disp_h - pix_h) / 2

```

```

# ignora clique fora da imagem
if not (offset_x <= px <= offset_x + pix_w and
      offset_y <= py <= offset_y + pix_h):
    return
# coordenada relativa ao centro da imagem, em pixels
dx_pix = (px - offset_x - pix_w/2) / scale
dy_pix = (py - offset_y - pix_h/2) / scale
# conserta orientação Y
dy_pix *= self._PIXEL_TO_Y_SIGN
# ----- 4. Escala MM/PX – modelo óptico -----
z_cur = self.ctrl.current_positions['Z']
c    = self.ctrl._fov_coeffs
w_mm = c["aX"] * z_cur + c["bX"]
h_mm = c["aY"] * z_cur + c["bY"]
mmpp_x = w_mm / orig_w
mmpp_y = h_mm / orig_h

dx_mm = dx_pix * mmpp_x
dy_mm = dy_pix * mmpp_y
# ----- 2. Converte para pulsos -----
dx_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm('X', dx_mm)
dy_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm(self.y_axis, dy_mm)

# ----- 3. Calcula alvo absoluto ---
cur_x = self.ctrl.current_positions['X']
cur_y = self.ctrl.current_positions[self.y_axis]
tgt_x = cur_x + dx_pulses
tgt_y = cur_y + dy_pulses

# limita dentro da área de trabalho da mesa
x_min, x_max = self._limits['x']
y_min, y_max = self._limits['y']
tgt_x = max(x_min, min(x_max, tgt_x))
tgt_y = max(y_min, min(y_max, tgt_y))

# deslocamentos corrigidos
dx_corr = tgt_x - cur_x
dy_corr = tgt_y - cur_y

# evita comandos nulos / redundantes
if dx_corr:
    self.ctrl.move_relative('X', int(dx_corr))
if dy_corr:
    self.ctrl.move_relative(self.y_axis, int(dy_corr))

self.ctrl.log(f"■ Clique: ΔX={dx_corr} ΔY={dy_corr} pulsos "
             f"(destino X={tgt_x}, Y={tgt_y})")

# ----- helpers ação -----
def _current_action_context(self) -> dict | None:
    key = self.action_selector.current_action()

```

```

if not key:
    return None
if key == 'fiducial':
    # precisa haver template capturado
    tmpl = self.fiducial_cfg.template_image()
    if tmpl is None:
        return None
    _, buf = self.cv2.imencode('.png', tmpl)
    b64 = self.base64.b64encode(buf).decode('ascii')
    return {
        'action': 'fiducial',
        'window': self.fiducial_cfg.spin_window.value(),
        'radius': self.fiducial_cfg.spin_radius.value(),
        'threshold': self.fiducial_cfg.spin_thresh.value(),
        'template_png_b64': b64
    }
elif key == 'barcode':
    w,h = self.barcode_cfg.roi_size()
    return {'action': 'barcode', 'width':w, 'height':h}
elif key == 'dot':
    pat = self.dots_view.current_pattern()
    if pat is None:
        return None    # impede adicionar sem seleção
    return {
        'action': 'dot',
        'dot_id': pat.id,
        'dot_name': pat.name,
        'dot_qty': pat.qty
    }
else:
    return {'action': key}

```

```

# -----
# Exibe página conforme ação escolhida
# -----

```

```

def _show_action_config(self, action_key: str):
    index_map = {
        'dot': 0,
        'barcode': 1,
        'inspect': 2,
        'fiducial': 3
    }
    idx = index_map.get(action_key, 0)
    self._config_stack.setCurrentIndex(idx)

```

```

# -----
# Atualiza gráfico correspondente à mesa
# -----

```

```

def _update_plot(self):
    if not hasattr(self.ctrl, "mesa_plot_widgets"):
        return

```

```

pts = []
for p in self.inspect_widget.positions():
    y_val = p.y1 if self.y_axis == 'Y1' else p.y2
    pts.append((p.x, y_val))
self.ctrl.mesa_plot_widgets[self.mesa].update_points(pts)

# ----- pode ser chamado externamente -----
def set_limits(self, limits: dict[str, tuple[int, int]]):
    """Atualiza área de trabalho desta aba."""
    self._limits = limits

# -----
# valida ponto em relação à área de trabalho desta mesa
# -----
def _validate_position(self, x, y2, y1, z) -> str | None:
    # escolhe o Y físico desta mesa
    y_val = y1 if self.y_axis == 'Y1' else y2

    x_ok = self._limits['x'][0] <= x <= self._limits['x'][1]
    y_ok = self._limits['y'][0] <= y_val <= self._limits['y'][1]

    if not x_ok or not y_ok:
        return (f"Coordenada fora dos limites da Mesa {self.mesa}.\n"
                f"Permitido X:{self._limits['x']} "
                f"Y:{self._limits['y']}\n"
                f"Recebido X={x:.0f} Y={y_val:.0f}")
    return None

# -----

def _adapt_widgets_for_single_y(self):
    """
    Oculta/renomeia elementos de Y1 ou Y2 para que cada aba
    mostre apenas um eixo 'Y'.
    """
    # ---- PositionStatusWidget -----
    # --- trata rótulos e valores de Y -----
    # ---- Oculta linha Y que não pertence à mesa -----
    if self.y_axis == 'Y1':
        self.mov_widget.lbl_pos_y2.hide()
        self.mov_widget.lbl_pos_y1.setText("0")      # rename
    else:
        self.mov_widget.lbl_pos_y1.hide()
        self.mov_widget.lbl_pos_y2.setText("0")

    # ---- MovementControlsWidget (oculta e realinha) -----
    g: QGridLayout = self.mov_widget.grid          # grid de botões

    if self.y_axis == 'Y1':
        # Oculta botões Y2 (btn_up / btn_down) e renomeia Y1
        for b in ('btn_up', 'btn_down'):

```

```

        getattr(self.mov_widget, b).hide()
self.mov_widget.btn_y1_up.setText("Y+")
self.mov_widget.btn_y1_down.setText("Y-")

# Reposiciona Y+ / Y- da mesa na coluna do STOP (col 1)
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_up)
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_down)
g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_up, 0, 1)
g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_down, 2, 1)
else:
    # Oculta botões Y1 e renomeia Y2
    self.mov_widget.btn_y1_up.hide()
    self.mov_widget.btn_y1_down.hide()
    self.mov_widget.btn_up.setText("Y+")
    self.mov_widget.btn_down.setText("Y-")

# Reposiciona Y+ / Y- padrão para coluna do STOP
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_up)
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_down)
g.addWidget(self.mov_widget.btn_up, 0, 1)
g.addWidget(self.mov_widget.btn_down, 2, 1)

# -----
def _get_current_position(self):
    """Retorna posição atual só com o eixo Y físico desta mesa."""
    if self.y_axis == 'Y1':
        return {
            'x': self.ctrl.current_positions['X'],
            'y1': self.ctrl.current_positions['Y1'],
            'y2': 0,
            'z': self.ctrl.current_positions['Z']
        }
    else: # mesa 2 → usa Y2
        return {
            'x': self.ctrl.current_positions['X'],
            'y2': self.ctrl.current_positions['Y2'],
            'y1': 0,
            'z': self.ctrl.current_positions['Z']
        }

# ----- callbacks movimento -----
def _on_step_move(self, axis, dist, feed):
    if axis == 'Y1' or axis == 'Y2':
        axis = self.y_axis # força usar o eixo da mesa
        self.ctrl.move_relative(axis, int(dist))

def _on_jog_start(self, axis, direction, feed):
    # converte Y lógico → eixo físico da mesa
    if axis in ('Y1', 'Y2'):
        axis = self.y_axis

```

```

self._jog_active_axis = axis          # memoriza
self.ctrl.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_jog_stop(self):
    if self._jog_active_axis:
        self.ctrl.jog_stop(self._jog_active_axis)
        self._jog_active_axis = None

# ----- homing / center -----
def _go_center(self):
    """Leva o cabeçote ao homing virtual configurado p/ esta mesa."""
    self.ctrl.goto_virtual_home(self.mesa)

# -----
def _to_model(self):
    out = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        # Salva somente X, Y (desta mesa) e Z
        if self.y_axis == 'Y1':
            out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                           x=p.x, y1=p.y1, y2=None, z=p.z))
        else:
            out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                           x=p.x, y2=p.y2, y1=None, z=p.z))
    return out

```

File: action_config_placeholders.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import QGroupBox, QVBoxLayout, QLabel

```

```

def _make_box(title: str, text: str) -> QGroupBox:
    box = QGroupBox(title)
    v = QVBoxLayout(box)
    lab = QLabel(text); lab.setWordWrap(True)
    v.addWidget(lab)
    v.addStretch()
    return box

```

```

# Place-holders – serão substituídos por UI completa depois
from barcode_config_widget import BarcodeConfigWidget
InspectConfigWidget = lambda: _make_box("Config. Inspeção",
                                         "Configurações de inspeção visual\n(a implementar)")

# 'Fiducial' agora é widget real – importado abaixo
from fiducial_config_widget import FiducialConfigWidget

```

File: barcode_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

barcode_config_widget.py

Configuração de leitura de código de barras / QR.

"""

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,
    QLabel, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
import cv2
from barcode_scanner import BarcodeScanner

class BarcodeConfigWidget(QGroupBox):
    parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # width, height
    testFinished = pyqtSignal(bool, int, int, int, int) # ok,x,y,w,h
    def __init__(self, controller, parent=None):
        super().__init__("Config. Barcode", parent)
        self._c = controller
        self._scanner = BarcodeScanner()
        self._build_ui()

    def _build_ui(self):
        v = QVBoxLayout(self)
        form = QFormLayout()
        self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(20, 2000); self.spin_w.setValue(400)
        self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(20, 2000); self.spin_h.setValue(150)
        form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
        form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
        v.addLayout(form)
        btn_test = QPushButton("Testar Leitura")
        v.addWidget(btn_test)
        self.lbl_result = QLabel("—")
        self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#ECEFF1; padding:4px; }")
        v.addWidget(self.lbl_result)
        v.addStretch()
        # sinais
        self.spin_w.valueChanged.connect(
            lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
        self.spin_h.valueChanged.connect(
            lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
        btn_test.clicked.connect(self._on_test)

    # ----- helpers -----
    def _grab_frame(self):
        cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
```

```

if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None
ok, frame = cm._cap.read()
return frame if ok else None

```

```

def _on_test(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    h_img, w_img, _ = frame.shape
    ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()
    cx, cy = w_img // 2, h_img // 2
    x0 = max(0, cx - ww // 2); y0 = max(0, cy - hh // 2)
    roi = (x0, y0, ww, hh)
    results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
    if results:
        r = results[0]
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; padding:4px; }")
        self.lbl_result.setText(f'{r.type}: {r.data}')
        self.testFinished.emit(True, x0, y0, ww, hh)
    else:
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; padding:4px; }")
        self.lbl_result.setText("Nenhum código encontrado")
        self.testFinished.emit(False, x0, y0, ww, hh)

# exportação p/ meta-dados
def roi_size(self):
    return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()

```

File: barcode_scanner.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# barcode_scanner.py
"""

```

Leitura de códigos de barras / QR Codes em imagens estáticas.

Requisitos:

```

pip install opencv-python pyzbar numpy Pillow
# pyzbar é opcional: se faltar, o módulo continua lendo QR Codes
# via OpenCV.QRCodeDetector, mas não lerá barcodes lineares.

```

API principal:

```

from barcode_scanner import BarcodeScanner, ScanResult

scanner = BarcodeScanner() # opções default
results = scanner.scan(pil_image,
                      roi=(x, y, w, h)) # lista[ScanResult]

if results:
    print(results[0].data, results[0].type)

```

```

# imagem com marcações (para depuração / relatório)
marked = scanner.draw_codes(pil_image, results)
"""

from __future__ import annotations

import cv2
import numpy as np
from dataclasses import dataclass
from typing import List, Sequence, Tuple, Optional, Any

try:
    from pyzbar.pyzbar import decode as _pyzbar_decode
    _PYZBAR_OK = True
except ImportError:
    # pyzbar é opcional
    _PYZBAR_OK = False

try:
    from PIL import Image
    _PIL_OK = True
except ImportError:
    _PIL_OK = False

# -----
# Estruturas de dados públicas
# -----
Point = Tuple[int, int]      # (x, y)

@dataclass
class ScanResult:
    """Resultado de um único código decodificado."""
    data: str          # conteúdo (texto)
    type: str          # 'CODE128', 'EAN13', 'QRCODE', ...
    polygon: List[Point] | None  # pontos do contorno ou None

# -----
# Funções utilitárias privadas
# -----
def _to_bgr(image: Any) -> np.ndarray:
    """
    Converte `image` para ndarray BGR:
    - aceita ndarray BGR / RGB / Gray
    - aceita PIL.Image
    """
    if isinstance(image, np.ndarray):
        if arr.ndim == 2:
            # grayscale
            return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

```

```

if arr.shape[2] == 3:                                # BGR ou RGB
    # heurística simples: média canal B < média canal R → RGB
    return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)
    if arr[..., 0].mean() < arr[..., 2].mean()
    else arr.copy()
    raise ValueError("formato ndarray não suportado")
if _PIL_OK and isinstance(image, Image.Image):
    img_rgb = image.convert("RGB")
    return cv2.cvtColor(np.array(img_rgb), cv2.COLOR_RGB2BGR)
raise TypeError("tipo de imagem não suportado")

```

```

def _apply_preprocessing(
    bgr: np.ndarray,
    *,
    clahe_clip: float = 2.0,
    clahe_grid: int = 8,
    blur_sigma: int = 0,
    adaptive_thresh: bool = True
) -> np.ndarray:
    """
    Pipeline leve para melhorar contraste / ruído em barcodes.
    Ajuste os parâmetros conforme a necessidade.
    """

    gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # CLAHE (equalização adaptativa)
    if clahe_clip > 0:
        clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=clahe_clip,
                                tileGridSize=(clahe_grid, clahe_grid))
        gray = clahe.apply(gray)

    # Blur gaussiano opcional
    if blur_sigma > 0:
        gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), blur_sigma)

    # Binarização adaptativa (melhora contraste)
    if adaptive_thresh:
        gray = cv2.adaptiveThreshold(
            gray, 255,
            cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
            cv2.THRESH_BINARY,
            21, 10
        )

    return gray

```

```

# -----
# Classe principal
# -----

```

```
class BarcodeScanner:
```

```
    """
```

```
    Detector / decodificador de códigos de barras e QR Codes.
```

```
    Todos os parâmetros têm valor-padrão seguro; ajuste se necessário.
```

```
    """
```

```
    def __init__(
```

```
        self,
```

```
        *,
```

```
        clahe_clip: float = 2.0,
```

```
        clahe_grid: int = 8,
```

```
        blur_sigma: int = 0,
```

```
        adaptive_thresh: bool = True
```

```
    ):
```

```
        self.clahe_clip = clahe_clip
```

```
        self.clahe_grid = clahe_grid
```

```
        self.blur_sigma = blur_sigma
```

```
        self.adaptive_thresh = adaptive_thresh
```

```
        self._qr_detector = cv2.QRCodeDetector()
```

```
    # ----- API pública -----
```

```
    def scan(
```

```
        self,
```

```
        image: Any,
```

```
        *,
```

```
        roi: Optional[Tuple[int, int, int, int]] = None, # (x,y,w,h)
```

```
        preprocess: bool = True
```

```
    ) -> List[ScanResult]:
```

```
    """
```

```
    Decodifica códigos de barras / QR na imagem inteira
```

```
    ou dentro de uma ROI (x, y, w, h) em pixels.
```

```
    Retorna lista de ScanResult; vazia se nada encontrado.
```

```
    """
```

```
        bgr = _to_bgr(image)
```

```
        if roi is not None:
```

```
            x, y, w, h = map(int, roi)
```

```
            bgr = bgr[max(0, y):y + h, max(0, x):x + w] # clamp
```

```
        proc = (_apply_preprocessing(bgr,
```

```
                                clahe_clip=self.clahe_clip,
```

```
                                clahe_grid=self.clahe_grid,
```

```
                                blur_sigma=self.blur_sigma,
```

```
                                adaptive_thresh=self.adaptive_thresh)
```

```
        if preprocess else
```

```
        cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY))
```

```
        results: List[ScanResult] = []
```

```
    # -- pyzbar (QR + barcodes lineares) -----
```

```
    if _PYZBAR_OK:
```

```
        for obj in _pyzbar_decode(proc):
```

```

        poly = [(p.x, p.y) for p in obj.polygon] if obj.polygon else None
        results.append(ScanResult(
            data=obj.data.decode("utf-8", errors="ignore"),
            type=obj.type.upper(),
            polygon=poly
        ))

# -- OpenCV QRCodeDetector (apenas QR) -----
data, points, _ = self._qr_detector.detectAndDecode(proc)
if data:
    poly = [(int(p[0]), int(p[1])) for p in points] if points is not None else None
    # evita duplicar caso pyzbar já tenha encontrado o mesmo QR
    if not any(r.data == data for r in results):
        results.append(ScanResult(
            data=data,
            type="QRCODE",
            polygon=poly
        ))

return results

def draw_codes(
    self,
    image: Any,
    codes: Sequence[ScanResult],
    *,
    copy: bool = True
) -> "Image.Image":
    """
    Desenha contornos e legendas dos códigos detectados sobre a imagem.
    Devolve objeto PIL.Image. Se `copy=False`, sobrescreve a própria
    imagem (se for PIL); caso contrário, opera sobre uma cópia.
    """
    if not _PIL_OK:
        raise RuntimeError("Pillow não instalado – draw_codes indisponível")

    pil = image.copy() if copy and _PIL_OK else image
    if not isinstance(pil, Image.Image):
        pil = Image.fromarray(_to_bgr(image)[..., ::-1]) # BGR → RGB

    import PIL.ImageDraw as ImageDraw
    import PIL.ImageFont as ImageFont

    draw = ImageDraw.Draw(pil)
    try:
        font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 14)
    except Exception:
        font = ImageFont.load_default()

    for idx, code in enumerate(codes, 1):
        if code.polygon and len(code.polygon) >= 4:

```

```

        draw.line(code.polygon + [code.polygon[0]],
                  fill="red", width=3)
        x, y = code.polygon[0]
    else:
        x = y = 10
        label = f"{idx}: {code.type}"
        draw.text((x, y - 15), label, fill="yellow", font=font)
        draw.text((x, y - 30), code.data[:30] + ("..." if len(code.data) > 30 else ""),
                  fill="cyan", font=font)

    return pil

```

```

# -----
# Execução de teste rápida (python barcode_scanner.py <imagem>)
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys, pathlib, os
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Uso: python barcode_scanner.py <imagem.[png|jpg|bmp|etc]> "
              "[x y w h]")
        sys.exit(1)

    img_path = pathlib.Path(sys.argv[1])
    if not img_path.exists():
        print("Arquivo não encontrado:", img_path)
        sys.exit(2)

    roi = None
    if len(sys.argv) == 6:          # ROI passada na linha
        roi = tuple(int(v) for v in sys.argv[2:6])

    from PIL import Image
    pil = Image.open(img_path)

    scanner = BarcodeScanner()
    codes = scanner.scan(pil, roi=roi)

    if not codes:
        print("Nenhum código encontrado.")
    else:
        print(f"{len(codes)} código(s) encontrado(s):")
        for c in codes:
            print(f" - {c.type:<8} {c.data}")

    out = scanner.draw_codes(pil, codes)
    out_name = img_path.with_name(img_path.stem + "_marked.png")
    out.save(out_name)
    print("Imagem marcada salva em:", out_name)

```

File: table_positions_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# table_positions_backend.py
```

```
"""
```

Backend de persistência específico das mesas.

Grava apenas X, Y (físico da mesa) e Z em JSON.

Extensões Mesa 1 → *.m1

Mesa 2 → *.m2

```
"""
```

```
from pathlib import Path
```

```
import json
```

```
from typing import List
```

```
from program_io_widget import ProgramStorageBackend
```

```
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
```

```
class TablePositionsBackend(ProgramStorageBackend):
```

```
    def __init__(self,
                  widget: InspectionPositionsWidget,
                  y_axis: str):          # 'Y1' ou 'Y2'
        self._w = widget
        assert y_axis in ('Y1', 'Y2')
        self._y_axis = y_axis
```

```
# ----- salvar -----
```

```
def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
    data: List[dict] = []
    for p in self._w.positions():
        y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
        data.append({"name": p.name,
                     "x": p.x,
                     "y": y,
                     "z": p.z,
                     "meta": p.meta or {}})
    Path(filename).write_text(json.dumps(data, indent=2), 'utf-8')
    return True
```

```
# ----- carregar -----
```

```
def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
    raw = json.loads(Path(filename).read_text('utf-8'))
    if not isinstance(raw, list):
        raise ValueError("formato inválido – esperada lista JSON")

    self._w.clear()
    for d in raw:
        y_val = float(d.get("y", 0))
        pos = InspectionPosition(
            name=str(d.get("name", "")),
            x=float(d.get("x", 0)),
```

```

        y1=y_val if self._y_axis == 'Y1' else 0.0,
        y2=y_val if self._y_axis == 'Y2' else 0.0,
        z=float(d.get("z", 0)),
        meta=d.get("meta")
    )
    self._w.add_position(pos)
return True

```

File: inspection_positions_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# inspection_positions_widget.py
```

```
#
```

```
# Widget reutilizável para registrar posições de inspeção
```

```
# (c) 2025 – livre para uso sob MIT License
```

```
from __future__ import annotations
```

```
from dataclasses import dataclass
```

```
from typing import Callable, List, Dict, Optional
```

```
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
```

```
    QWidget, QListWidget, QListWidgetItem, QPushButton, QVBoxLayout,
```

```
    QHBoxLayout, QLabel, QMessageBox
```

```
)
```

```
# -----
```

```
# Camada de modelo
```

```
# -----
```

```
@dataclass
```

```
class InspectionPosition:
```

```
    name: str
```

```
    x: float
```

```
    y2: float
```

```
    y1: float
```

```
    z: float = 0.0
```

```
    meta: Dict[str, object] | None = None      # espaço para parâmetros extras
```

```
    def __str__(self) -> str:
```

```
        return f"{self.name} (X={self.x:.2f}, Y2={self.y2:.2f}, Y1={self.y1:.2f}, Z={self.z:.2f})"
```

```
class InspectionPositionListModel:
```

```
    """
```

```
    Classe mínima para guardar a lista de posições; não depende de Qt.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self) -> None:
```

```
self._positions: List[InspectionPosition] = []
```

```
# ---- API pública -----
```

```
def add(self, pos: InspectionPosition) -> None:  
    self._positions.append(pos)
```

```
def remove(self, index: int) -> Optional[InspectionPosition]:  
    if 0 <= index < len(self._positions):  
        return self._positions.pop(index)  
    return None
```

```
def clear(self) -> None:  
    self._positions.clear()
```

```
def __iter__(self):  
    return iter(self._positions)
```

```
def __len__(self):  
    return len(self._positions)
```

```
def __getitem__(self, idx):  
    return self._positions[idx]
```

```
# -----
```

```
# Camada de interface
```

```
# -----
```

```
class InspectionPositionsWidget(QWidget):  
    """
```

Widget que exibe e gerencia as “Posições de Inspeção”.

Parâmetros do construtor:

```
get_current_position: Callable[[], Dict[str,float]]  
    Função/callable que devolve  
    {'x':float,'y2':float,'y1':float,'z':float}.  
    Pode ser None; nesse caso somente add_position(...) externo  
    poderá alimentar a lista.
```

Sinais:

```
positionAdded(InspectionPosition)  
positionRemoved(InspectionPosition)  
"""
```

```
positionAdded = pyqtSignal(object) # InspectionPosition  
positionRemoved = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
```

```
def __init__(self,  
    get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]] | None = None,  
    validate_position: Callable[[float,float,float,float], str | None] | None = None,  
    get_action_context: Callable[[], Dict[str,object] | None] | None = None,  
    parent=None) -> None:
```

```

super().__init__(parent)
self._get_current_position = get_current_position
self._validate_position = validate_position
self._get_action_context = get_action_context
self._model = InspectionPositionListModel()
self._build_ui()

# -----
# API pública para outras partes do programa
# -----
def add_position(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    """Adiciona já com objeto pronto (útil para carregamento de arquivo)."""
    self._model.add(pos)
    self._append_item_to_list(pos)
    self.positionAdded.emit(pos)

def remove_selected(self) -> Optional[InspectionPosition]:
    """Remove a posição atualmente destacada."""
    item = self.list_widget.currentItem()
    if not item:
        return None
    row = self.list_widget.row(item)
    removed = self._model.remove(row)
    if removed:
        self.list_widget.takeItem(row)
        self.positionRemoved.emit(removed)
    return removed

def clear(self) -> None:
    self.list_widget.clear()
    self._model.clear()

def positions(self) -> List[InspectionPosition]:
    """Devolve cópia da lista interna."""
    return list(self._model)

# -----
# Construção UI
# -----
def _build_ui(self) -> None:
    v = QVBoxLayout(self)

    title = QLabel("Posições de Inspeção")
    title.setStyleSheet("font-weight:bold;")
    v.addWidget(title)

    # listagem
    self.list_widget = QListWidget()
    v.addWidget(self.list_widget, 1)

    # botões

```

```

h = QHBoxLayout()
self.btn_add = QPushButton("Adicionar posição atual")
self.btn_remove = QPushButton("Remover posição")
h.addWidget(self.btn_add)
h.addWidget(self.btn_remove)
v.addLayout(h)

```

```

# conexões
self.btn_add.clicked.connect(self._on_add_clicked)
self.btn_remove.clicked.connect(self.remove_selected)

```

```

# -----

```

```

# Slots privados

```

```

# -----

```

```

def _on_add_clicked(self) -> None:

```

```

    """

```

```

    Obtém a posição atual através do callable injetado e solicita
    ao usuário um nome. Gera o objeto InspectionPosition e adiciona
    ao modelo/lista.

```

```

    """

```

```

    if not callable(self._get_current_position):

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Indisponível",
                             "Função get_current_position não foi fornecida.")

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

        pos_dict = self._get_current_position() or {}

```

```

        x = float(pos_dict.get("x", 0.0))

```

```

        y2 = float(pos_dict.get("y2", 0.0))

```

```

        y1 = float(pos_dict.get("y1", 0.0))

```

```

        z = float(pos_dict.get("z", 0.0))

```

```

    except Exception as exc:

```

```

        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                              f"Não foi possível obter a posição atual:\n{exc}")

```

```

        return

```

```

# --- validação opcional -----

```

```

if callable(self._validate_position):

```

```

    err = self._validate_position(x, y2, y1, z)

```

```

    if err:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Fora dos limites", err)

```

```

    return

```

```

# Nome numérico sequencial: 1, 2, 3...

```

```

name = str(len(self._model) + 1)

```

```

# ----- anexa dados de ação -----

```

```

if callable(self._get_action_context):

```

```

    meta = self._get_action_context()

```

```

    if meta is None:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Ação não definida",

```

```

        "Selecione uma ação antes de adicionar o ponto.")

    return
else:
    meta = None
    new_pos = InspectionPosition(name, x, y2, y1, z, meta=meta)
    self._model.add(new_pos)
    self._append_item_to_list(new_pos)
    self.positionAdded.emit(new_pos)

def _append_item_to_list(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    txt = (f"{pos.name}. "
           f"X={pos.x:.2f} Y2={pos.y2:.2f} "
           f"Y1={pos.y1:.2f} Z={pos.z:.2f}")
    item = QListWidgetItem(txt)
    self.list_widget.addItem(item)

# -----
# Test-drive rápido do widget isolado
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys
    import random
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

    # Simula um motion controller retornando coordenadas random
    def _mock_current_position():
        return {"x": random.uniform(0, 100),
                "y": random.uniform(0, 100),
                "z": random.uniform(0, 50)}

    app = QApplication(sys.argv)
    w = InspectionPositionsWidget(get_current_position=_mock_current_position)
    w.resize(400, 300)
    w.show()

    # Conecta sinais a prints
    w.positionAdded.connect(lambda p: print("ADDED:", p))
    w.positionRemoved.connect(lambda p: print("REMOVED:", p))

    sys.exit(app.exec())

```

File: fiducial_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

.....

fiducial_config_widget.py

Configuração de captura / teste de fiducial.

Depende do OpenCV já usado pelo CameraManager.

"""

```
import cv2, numpy as np
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton, QLabel,
    QHBoxLayout, QMessageBox, QSizePolicy
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
```

```
class FiducialConfigWidget(QGroupBox):
```

"""

Widget contendo:

- Janela (px) – lado do quadrado central
- Raio de busca (px) – $\pm$ pixels ao redor
- Similaridade mínima (%) – 70...100
- Botões Capturar / Testar
- Label resultado

Guarda internamente o template (numpy array BGR) no atributo
self._template.

"""

```
parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # window, radius
matchTested = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)
```

```
def __init__(self, controller, parent=None):
    super().__init__("Config. Fiducial", parent)
    self._c = controller
    self._template = None # imagem capturada
    self._build_ui()
```

```
def _build_ui(self):
    v = QVBoxLayout(self)
    form = QFormLayout()
    self.spin_window = QSpinBox(); self.spin_window.setRange(5, 500); self.spin_window.setValue(50)
    self.spin_radius = QSpinBox(); self.spin_radius.setRange(0, 1000); self.spin_radius.setValue(80)
    self.spin_thresh = QSpinBox(); self.spin_thresh.setRange(50, 100); self.spin_thresh.setValue(80)
    form.addRow("Janela (px):", self.spin_window)
    form.addRow("Raio busca (px):", self.spin_radius)
    form.addRow("Similaridade mínima (%)ate", self.spin_thresh)
    v.addLayout(form)
```

```
h = QHBoxLayout()
btn_cap = QPushButton("Capturar Fiducial")
btn_test = QPushButton("Testar")
h.addWidget(btn_cap); h.addWidget(btn_test)
v.addLayout(h)
```

----- visores de imagens (template | match) -----

```
img_row = QHBoxLayout()
self.lbl_tmpl = QLabel("Template")
```

```

self.lbl_match = QLabel("Match")
for lab in (self.lbl_templ, self.lbl_match):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    lab.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Preferred,
                     QSizePolicy.Policy.Preferred)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:#263238; color:#CFD8DC; }")
img_row.addWidget(self.lbl_templ); img_row.addWidget(self.lbl_match)
v.addLayout(img_row)

self.lbl_result = QLabel("—")
self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#ECEFF1; padding:4px; }")
v.addWidget(self.lbl_result)
v.addStretch()

# sinais
btn_cap.clicked.connect(self._on_capture)
btn_test.clicked.connect(self._on_test)

# emite alteração de parâmetros
self.spin_window.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))
self.spin_radius.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))

# -----
def _grab_frame(self):
    """Obtém o último frame RGB da CameraManager."""
    if not hasattr(self._c, "camera_manager"): return None
    cm = self._c.camera_manager
    # usa método interno _cap para pegar diretamente
    cap = getattr(cm, "_cap", None)
    if cap is None or not cap.isOpened():
        return None
    ok, frame = cap.read()
    return frame if ok else None

def _on_capture(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    h, w, _ = frame.shape
    sz = self.spin_window.value()
    cx, cy = w // 2, h // 2
    x0 = max(0, cx - sz // 2)
    y0 = max(0, cy - sz // 2)
    roi = frame[y0:y0 + sz, x0:x0 + sz].copy()
    if roi.size == 0:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Erro", "ROI vazia.")
        return
    self._template_bgr = roi      # salvo p/ persistir depois
    self._template = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    self.lbl_result.setText(f"Template capturado ({sz}x{sz}px)")
    self._show_pixmap(self.lbl_tmpl, roi)

def _on_test(self):
    if self._template is None:
        QMessageBox.information(self, "Template", "Capture o fiducial primeiro.")
        return
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    res = cv2.matchTemplate(gray, self._template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
    similarity = max_val * 100
    th = self.spin_thresh.value()

    # ----- verifica raio de busca -----
    win = self.spin_window.value()
    rad = self.spin_radius.value()
    cx, cy = gray.shape[1] // 2, gray.shape[0] // 2
    tx, ty = max_loc          # canto superior-esquerdo
    mx = tx + self._template.shape[1] // 2
    my = ty + self._template.shape[0] // 2
    in_radius = (abs(mx - cx) <= rad) and (abs(my - cy) <= rad)
    # prepara sub-imagem do local encontrado para mostrar
    tx, ty = max_loc
    w0, h0 = self._template.shape[1], self._template.shape[0]
    sub = frame[ty:ty+h0, tx:tx+w0].copy()
    self._last_match_bgr = sub      # salvo p/ persistir depois
    ok_match = (similarity >= th) and in_radius

    if not ok_match:
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; }")
        # mensagem: mostra se falhou por limite ou por similaridade
        msg = (f"Fora do raio (Δx={mx-cx} Δy={my-cy})"
              if similarity >= th else
              f"{similarity:.1f}% (<{th}%)")
        self.lbl_result.setText(f"Falhou: {msg}")
        self.matchTested.emit(similarity, False,
                               tx, ty,
                               self._template.shape[1],
                               self._template.shape[0])
    else:

        cx, cy = gray.shape[1]//2, gray.shape[0]//2
        dx = tx + self._template.shape[1]//2 - cx

```

```

dy = ty + self._template.shape[0]//2 - cy
self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; }")
self.lbl_result.setText(f"OK {similarity:.1f}% Δx={dx} Δy={dy}")
self.matchTested.emit(similarity, True,
                        tx, ty,
                        self._template.shape[1],
                        self._template.shape[0])

# mostra sub-imagem com borda colorida
brd_color = (0,255,0) if ok_match else (0,0,255)
sub_brd = cv2.copyMakeBorder(sub, 2,2,2,2, cv2.BORDER_CONSTANT, value=brd_color)
self._show_pixmap(self.lbl_match, sub_brd)

# -----
# utilitário para mostrar numpy BGR em QLabel mantendo largura
# -----
def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr):
    h, w, _ = img_bgr.shape
    # converte para QPixmap
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
    qimg = QImage(
        img_rgb.data, w, h, 3 * w,          # bytesPerLine = 3*w
        QImage.Format.Format_RGB888
    )
    px = QPixmap.fromImage(qimg)
    # largura = largura do botão Capturar (aprox.)
    btn_width = label.parent().findChild(QPushButton, "Capturar Fiducial")
    max_w = btn_width.width() if btn_width else 120
    px = px.scaledToWidth(max_w, Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
    label.setPixmap(px)

# -----
# Métodos auxiliares para exportar imagens (futuro save)
# -----
def template_image(self):
    """Devolve numpy array BGR do template ou None."""
    return getattr(self, "_template_bgr", None)

def last_match_image(self):
    """Devolve numpy array BGR do último match ou None."""
    return getattr(self, "_last_match_bgr", None)

```

File: dot_action_selector_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

dot_action_selector_widget.py

Widget compacto contendo quatro botões toggle que representam

as ações disponíveis para cada ponto do programa:

- Fiducial • Aplicar Dot
- Leitura Barcode • Inspeção Visual

Somente um pode ficar selecionado de cada vez.

"""

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QHBoxLayout, QPushButton, QButtonGroup
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

class DotActionSelectorWidget(QGroupBox):
    """
    Grupo exclusivo de seleção de ação.
    Sinal:
        actionChanged(str) – id interno: 'fiducial' | 'dot' | 'barcode' | 'inspect'
    """
    actionChanged = pyqtSignal(str)
    _ACTIONS = [
        ("fiducial", "Fiducial"),
        ("dot", "Dot"),
        ("barcode", "Barcode"),
        ("inspect", "Inspeção")
    ]
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__("Ação Selecionada", parent)
        h = QHBoxLayout(self)
        self._group = QButtonGroup(self)
        self._group.setExclusive(True)
        for idx, (key, label) in enumerate(self._ACTIONS):
            btn = QPushButton(label)
            btn.setCheckable(True)
            self._group.addButton(btn, idx)
            btn.setProperty("actionKey", key)
            h.addWidget(btn)
        # conecta
        self._group.idToggled.connect(self._on_toggled)
        # seleção inicial – nenhum
        # -----
    def _on_toggled(self, _id:int, checked:bool):
        if not checked:
            return
        btn = self._group.button(_id)
        key = btn.property("actionKey")
        self.actionChanged.emit(key)
        # -----
    def current_action(self) -> str | None:
        """Devolve a string da ação selecionada ou None."""
        btn = self._group.checkedButton()
        return btn.property("actionKey") if btn else None
```

File: testes_comunicacao_e_comandos.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
import sys
import time
import json
from pathlib import Path
from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
from axis_calibration_dialog import AxisCalibrationDialog
from settings_manager import SettingsManager
from camera_manager import CameraManager
# widgets externos importados
from table_program_tab import TableProgramTab
from axes_control_tab import AxesControlTab
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import (
    SequenceControlWidget, InspectionPosition, MotionBackend
)

from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
                             QHBoxLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton,
                             QGroupBox, QGridLayout, QTabWidget, QTextEdit,
                             QFrame, QSizePolicy, QCheckBox, QScrollArea)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QFont
from pymodbus.client import ModbusTcpClient

class MultiAxisMotorController(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.client = None
        self.connected = False

    # Endereços Modbus CORRIGIDOS
    self.addresses = {
        # Memórias M - Endereços corrigidos conforme ladder real
        # EIXO Y2
        'M0_Y2': 0,    # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y2)
        'M50_Y2': 50,  # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y2)
        'M100_Y2': 100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y2)
        # EIXO Y1
        'M500_Y1': 500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y1)
        'M550_Y1': 550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y1)
        'M600_Y1': 600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y1)
        # EIXO Z
        'M1500_Z': 1500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Z)
        'M1550_Z': 1550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Z)
```

'M1600_Z': 1600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Z)
EIXO X
'M1000_X': 1000, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (X)
'M1050_X': 1050, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (X)
'M1100_X': 1100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (X)
APLICADORA DE ADESIVO
'M5000': 5000, # Trigger aplicadora de adesivo
'M5001': 5001, # Auxiliar aplicadora

HOMING - Busca pelo HOME
'M350': 350, # GO TO HOME Y2
'M850': 850, # GO TO HOME Y1
'M1350': 1350, # GO TO HOME X
'M1850': 1850, # GO TO HOME Z

HOMING REALIZADO - Status do homing
'M300': 300, # HOMING REALIZADO Y2
'M800': 800, # HOMING REALIZADO Y1
'M1300': 1300, # HOMING REALIZADO X
'M1800': 1800, # HOMING REALIZADO Z

SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS (conforme nova estrutura)
Y2
'M70_Y2': 70, # JOG POSITIVO Y2
'M80_Y2': 80, # JOG NEGATIVO Y2
'M10_Y2': 10, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y2
'M11_Y2': 11, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y2
Y1
'M570_Y1': 570, # JOG POSITIVO Y1
'M580_Y1': 580, # JOG NEGATIVO Y1
'M510_Y1': 510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y1
'M511_Y1': 511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y1
X
'M1070_X': 1070, # JOG POSITIVO X
'M1080_X': 1080, # JOG NEGATIVO X
'M1010_X': 1010, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO X
'M1011_X': 1011, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO X
Z
'M1570_Z': 1570, # JOG POSITIVO Z
'M1580_Z': 1580, # JOG NEGATIVO Z
'M1510_Z': 1510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Z
'M1511_Z': 1511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Z

MEMÓRIAS AUXILIARES HOMING (conforme ladder real)
Y2
'M311': 311, 'M312': 312, 'M313': 313, 'M314': 314, 'M315': 315,
'M360': 360,
Y1
'M811': 811, 'M812': 812, 'M813': 813, 'M814': 814, 'M815': 815,
'M860': 860,
X

'M1311': 1311, 'M1312': 1312, 'M1313': 1313, 'M1314': 1314, 'M1315': 1315,
'M1360': 1360,
Z
'M1811': 1811, 'M1812': 1812, 'M1813': 1813, 'M1814': 1814, 'M1815': 1815,
'M1860': 1860,

TEMPORIZADORES HOMING

'T0': 0, 'T1': 1, 'T2': 2, 'T3': 3, 'T4': 4, 'T5': 5, 'T6': 6, 'T7': 7,

VELOCIDADES JOG (nova estrutura D22000 série)

'D22000': 22000, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y2
'D22010': 22010, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y1
'D22020': 22020, # VELOCIDADE JOG POSITIVO X
'D22030': 22030, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Z
'D22050': 22050, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y2
'D22060': 22060, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y1
'D22070': 22070, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO X
'D22080': 22080, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Z
'D22100': 22100, # TEMPO DE ACELERAÇÃO JOG
'D22110': 22110, # TEMPO DE DESACELERAÇÃO JOG

LIMITES SALVOS EM ROM (novos conforme planilha)

'D23050': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D23060': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D23070': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D23080': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D23090': 23090, # LIMITE POSITIVO Y2 (ROM)
'D23100': 23100, # LIMITE POSITIVO Y1 (ROM)
'D23110': 23110, # LIMITE POSITIVO X (ROM)
'D23120': 23120, # LIMITE POSITIVO Z (ROM)

VELOCIDADES HOMING (conforme planilha)

'D23000': 23000, # VELOCIDADE HOMING Y2 (ROM)
'D23010': 23010, # VELOCIDADE HOMING Y1 (ROM)
'D23020': 23020, # VELOCIDADE HOMING X (ROM)
'D23030': 23030, # VELOCIDADE HOMING Z (ROM)
'D450': 450, # VELOCIDADE HOMING Y2 (aplicada)
'D950': 950, # VELOCIDADE HOMING Y1 (aplicada)
'D1450': 1450, # VELOCIDADE HOMING X (aplicada)
'D1950': 1950, # VELOCIDADE HOMING Z (aplicada)

Registradores D - Corrigidos conforme ladder real

EIXO Y2

'D0_Y2': 0, # MOVE TO ABS (Y2)
'D50_Y2': 50, # LIMITE NEGATIVO Y2 (trabalho)
'D23050_Y2': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D100_Y2': 100, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y2) - ENTRADA
'D150_Y2': 150, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y2)
'D20000_Y2': 20000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y2)

EIXO Y1 - NOVO

'D500_Y1': 500, # MOVE TO ABS (Y1)

```

'D550_Y1': 550, # LIMITE NEGATIVO Y1 (trabalho)
'D23060_Y1': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D600_Y1': 600, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y1) - ENTRADA
'D650_Y1': 650, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y1)
'D20500_Y1': 20500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y1)
# EIXO Z
'D1500_Z': 1500, # MOVE TO ABS (Z)
'D1550_Z': 1550, # LIMITE NEGATIVO Z (trabalho)
'D23080_Z': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D1600_Z': 1600, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Z) - ENTRADA
'D1650_Z': 1650, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Z)
'D21500_Z': 21500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Z)
# EIXO X
'D1000_X': 1000, # MOVE TO ABS (X)
'D1050_X': 1050, # LIMITE NEGATIVO X (trabalho)
'D23070_X': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D1100_X': 1100, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (X) - ENTRADA
'D1150_X': 1150, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (X)
'D21000_X': 21000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (X)

# Registradores de status (leitura)
'D3100_Y2': 3100, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y2 (cópia do SR460)
'D3400_Y1': 3400, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y1 (cópia do SR500)
'D3200_Z': 3200, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Z (cópia do SR480)
'D3000_X': 3000, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR X (cópia do SR520)

# Saídas Y (coils) – endereços Modbus oficiais (AS-Series Manual, Tabela 7-3)
'Y00': 40960, 'Y01': 40961, # Y0.0 / Y0.1 eixo-Y2
'Y02': 40962, 'Y03': 40963, # Y0.2 / Y0.3 eixo-Z
'Y04': 40964, 'Y05': 40965, # Y0.4 / Y0.5 eixo-Y1
'Y06': 40966, 'Y07': 40967, # Y0.6 / Y0.7 eixo-X
'Y010': 40970, # Y0.10 (0xA00A) aplicadora de adesivo <<< FIX

# Entradas X (sensores)
'X04_Y2': 8196, # X0.4 sensor homing Y2
'X06_Y1': 8198, # X0.6 sensor homing Y1
'X08_X': 8200, # X0.8 sensor homing X
'X09_Z': 8201, # X0.9 sensor homing Z
}

# Posição atual dos eixos
self.current_positions = {
    'Y2': 0,
    'Y1': 0,
    'Z': 0,
    'X': 0
}

# -----
# SPINBOX "FANTASMA" PARA CADA EIXO (necessário para o backend PLC)
# -----
from PyQt6.QtWidgets import QSpinBox

```

```

for _axis in ('Y2', 'Y1', 'X', 'Z'):
    if not hasattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}'):
        sb = QSpinBox()
        sb.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        sb.setValue(0)
        setattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}', sb)

# ----- NOVO: lista de registradores configuráveis -----
# (qualquer outro pode ser acrescentado facilmente depois)
self.configurable_registers = [
    # ---- LIMITES SALVOS EM ROM ----
    ('D23050', 'Limite- Y2 (ROM)'), ('D23090', 'Limite+ Y2 (ROM)'),
    ('D23060', 'Limite- Y1 (ROM)'), ('D23100', 'Limite+ Y1 (ROM)'),
    ('D23070', 'Limite- X (ROM)'), ('D23110', 'Limite+ X (ROM)'),
    ('D23080', 'Limite- Z (ROM)'), ('D23120', 'Limite+ Z (ROM)'),
    # ---- VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO ----
    ('D20000_Y2', 'Vel. Desloc. Y2'),
    ('D20500_Y1', 'Vel. Desloc. Y1'),
    ('D21000_X', 'Vel. Desloc. X'),
    ('D21500_Z', 'Vel. Desloc. Z'),
    # ---- VELOCIDADE DE HOMING (ROM) ----
    ('D23000', 'Vel. Homing Y2'),
    ('D23010', 'Vel. Homing Y1'),
    ('D23020', 'Vel. Homing X'),
    ('D23030', 'Vel. Homing Z'),
    # ---- VELOCIDADE JOG ----
    ('D22000', 'Jog+ Y2'), ('D22050', 'Jog- Y2'),
    ('D22010', 'Jog+ Y1'), ('D22060', 'Jog- Y1'),
    ('D22020', 'Jog+ X'), ('D22070', 'Jog- X'),
    ('D22030', 'Jog+ Z'), ('D22080', 'Jog- Z'),
    ('D22100', 'Tempo Acel. Jog'),
    ('D22110', 'Tempo Desac. Jog')
]

# ----- limites de trabalho (padrão) + persistência ---
# ----- carrega configurações persistentes -----
self.settings = SettingsManager()
self.table_limits = self.settings.table_limits

# ----- câmera -----
self.camera_manager = CameraManager(self.settings.camera_index)

# aplica calibração se existir
a,b = self.settings.focus_coeffs
self.camera_manager.load_calibration(a,b)

# backend de movimento criado uma única vez e reutilizado
self._plc_motion_backend = PLCMotionBackend(self)

# ----- STEPS/MM -----
self.steps_per_mm: dict[str,float] = self.settings.axis_steps

```

```

# ----- escala da câmara (mm/pixel) -----
self.mm_per_pixel: float = self.settings.camera_mm_per_pixel

# ----- campo-de-visão (dois pontos) -----
self.camera_fov: dict = self.settings.camera_fov
# coeficientes lineares largura = aX*z + bX (idem altura)
self._fov_coefs = self._calc_fov_coefs()

# ---- homing virtual -----
self.virtual_home: dict[int,dict[str,int]] = self.settings.virtual_home

self.init_ui()
self.connect_plc()

# Lê velocidades salvas na ROM após conectar
QTimer.singleShot(1500, self.read_initial_jog_velocities)
QTimer.singleShot(2500, self.read_initial_limits)
QTimer.singleShot(3000, self.read_current_positions)
QTimer.singleShot(3500, self.read_initial_homing_status)

# Controle de teclas do teclado
self.keyboard_jog_active = {
    'X': False,
    'Y2': False,
    'Y1': False,
    'Z': False
} # Flags para controlar se JOG está ativo via teclado para cada eixo
self.setFocusPolicy(Qt.FocusPolicy.StrongFocus) # Permite capturar teclas

# Timer para atualização
self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.update_status)
self.timer.start(500)

def log(self, msg):
    """Log no terminal e na interface"""
    timestamp = time.strftime('%H:%M:%S')
    log_msg = f"[{timestamp}] {msg}"
    print(log_msg)

    if hasattr(self, 'log_text'):
        self.log_text.append(log_msg)
        if self.log_text.document().lineCount() > 100:
            cursor = self.log_text.textCursor()
            cursor.movePosition(cursor.MoveOperation.Start)
            cursor.select(cursor.SelectionType.LineUnderCursor)
            cursor.removeSelectedText()

def init_ui(self):
    self.setWindowTitle("Controle Multi-Eixos - Delta AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")

```

```
self.setMinimumSize(900, 700)
```

```
central_widget = QWidget()
self.setCentralWidget(central_widget)
layout = QVBoxLayout(central_widget)
```

```
# ----- MENU -----
```

```
menubar = self.menuBar()
```

```
# ----- MENU "ARQUIVO" -----
```

```
menu_file = menubar.addMenu("Arquivo")
act_new = menu_file.addAction("Novo Projeto")
act_open = menu_file.addAction("Abrir Projeto...")
act_save = menu_file.addAction("Salvar Projeto")
act_saveas = menu_file.addAction("Salvar Como...")
menu_file.addSeparator()
act_exit = menu_file.addAction("Sair")
```

```
act_new.triggered.connect(self._new_project)
act_open.triggered.connect(self._open_project)
act_save.triggered.connect(self._save_project)
act_saveas.triggered.connect(self._save_as_project)
act_exit.triggered.connect(self.close)
menu_cfg = menubar.addMenu("Configurações")
menu_prog = menubar.addMenu("Programa")
act_limits = menu_cfg.addAction("Limites de mesa...")
act_limits.triggered.connect(self._open_limits_dialog)
```

```
# ---- submenu câmera -----
```

```
menu_cam = menu_cfg.addMenu("Câmera")
act_select = menu_cam.addAction("Selecionar câmera...")
act_reopen = menu_cam.addAction("Reconectar")
act_focus = menu_cam.addAction("Calibrar foco...")
act_fov = menu_cam.addAction("Calibração campo de visão...")
act_select.triggered.connect(self._select_camera_dialog)
act_reopen.triggered.connect(lambda: self.camera_manager.open(self.settings.camera_index))
act_focus.triggered.connect(self._open_focus_dialog)
act_fov.triggered.connect(self._open_fov_dialog)
```

```
# ----- CALIBRAÇÃO EIXOS -----
```

```
act_calib = menu_cfg.addAction("Calibração dos Eixos...")
act_calib.triggered.connect(self._open_axis_calib_dialog)
```

```
# ----- HOMING VIRTUAL -----
```

```
act_homecfg = menu_cfg.addAction("Homing Virtual...")
act_homecfg.triggered.connect(self._open_virtual_home_dialog)
```

```
# ----- DOT PATTERNS -----
```

```
act_dots = menu_prog.addAction("Padrões de Dots...")
act_dots.triggered.connect(self._open_dot_dialog)
```

```
# ----- BANNER DE CONEXÃO (rodapé) -----
```

```

# Usa o status-bar nativo do QMainWindow (aparece no rodapé).
self.status_bar = self.statusBar()      # QStatusBar
self.status_bar.setSizeGripEnabled(False) # oculta "grip" de redimensionar
self.status_bar.showMessage("Desconectado")
self.status_bar.setStyleSheet(
    "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")

# Abas para organizar
# -----
# TAB WIDGET principal fica em self.tab_widget para acesso global
# -----
self.tab_widget = QTabWidget()

# === ABA 1: CONTROLE DOS EIXOS (principal) ===
self.control_tab = AxesControlTab(self, primary=True)
self.tab_widget.addTab(self.control_tab, "Controle de Eixos")

# === ABA 2: STATUS ===
status_tab = QWidget()
status_layout = QVBoxLayout(status_tab)

# Status das saídas
outputs_group = self.create_outputs_status()
status_layout.addWidget(outputs_group)

# Status das memórias
memories_group = self.create_memories_status()
status_layout.addWidget(memories_group)

# Sensores de HOMING (entradas X0.4 / X0.6 / X0.8 / X0.9)
sensors_group = self.create_homing_sensors_status()
status_layout.addWidget(sensors_group)

# Status dos registradores
registers_group = self.create_registers_status()
status_layout.addWidget(registers_group)

self.tab_widget.addTab(status_tab, "Status do Sistema")

# === ABA 3: CONFIGURAÇÃO DE REGISTRADORES (NOVA) ===
config_tab = self.create_config_tab()
self.tab_widget.addTab(config_tab, "Config. Registradores")

# === ABA 4: LOG ===
log_tab = QWidget()
log_layout = QVBoxLayout(log_tab)

log_label = QLabel("Log de Eventos:")
log_label.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Weight.Bold))

```

```

log_layout.addWidget(log_label)

self.log_text = QTextEdit()
self.log_text.setReadOnly(True)
self.log_text.setFont(QFont("Consolas", 9))
log_layout.addWidget(self.log_text)

clear_log_btn = QPushButton("Limpar Log")
clear_log_btn.clicked.connect(self.log_text.clear)
log_layout.addWidget(clear_log_btn)

self.tab_widget.addTab(log_tab, "Log")

# === ABA 5: MESA 1 =====
self.mesa_tabs = {}
mesa1_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=1)
self.mesa_tabs[1] = mesa1_tab
self.tab_widget.addTab(mesa1_tab, "Mesa 1")

# === ABA 6: MESA 2 =====
mesa2_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=2)
self.mesa_tabs[2] = mesa2_tab
self.tab_widget.addTab(mesa2_tab, "Mesa 2")

layout.addWidget(self.tab_widget)

# ----- rastreia arquivo atual do projeto -----
self._current_project_file = None
# ----- registra todos os ProgramIOWidgets -----
self._register_prog_widget(self.prog_io_widget)      # controle de eixos
self._register_prog_widget(mesa1_tab.prog_widget)
self._register_prog_widget(mesa2_tab.prog_widget)

# -----
# Helpers para ProgramIOWidget por aba
# -----
def _register_prog_widget(self, widget):
    """Acopla sinais de load/save para lembrar o último arquivo usado."""
    widget._last_file = None
    widget.fileSaved.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))
    widget.fileLoaded.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))

def _current_prog_widget(self):
    """Devolve o ProgramIOWidget associado à aba visível."""
    w = self.tab_widget.currentWidget()
    if w is self.control_tab:
        return self.prog_io_widget
    for mesa_id, tab in self.mesa_tabs.items():
        if w is tab:
            return tab.prog_widget
    # fallback

```

```

return self.prog_io_widget

# =====
# Conversões pulsos  $\longleftrightarrow$  milímetros
# =====
def pulses_from_mm(self, axis: str, mm: float) -> int:
    """Converte mm  $\rightarrow$  pulsos utilizando a calibração do eixo."""
    return int(round(mm * self.steps_per_mm.get(axis, 1.0)))

def _set_axis_steps(self, axis: str, steps: float):
    """Atualiza fator steps/mm de um eixo e persiste em settings."""
    self.steps_per_mm[axis] = float(steps)
    self.settings.axis_steps = self.steps_per_mm
    self.settings.save()
    self.log(f"■ Calibração {axis}: {steps:.3f} steps/mm salva")

# =====
# HOMING VIRTUAL
# =====
def _open_virtual_home_dialog(self):
    # cria uma única instância reutilizável
    if not hasattr(self, '_vh_dialog'):
        from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
        self._vh_dialog = ConfigHomeDialog(self, self)
        self._vh_dialog.acceptedAndSaved.connect(self._save_virtual_home)
    # mostra janela não modal, mantendo-a na frente
    self._vh_dialog.show()
    self._vh_dialog.raise_()
    self._vh_dialog.activateWindow()

# ----- DOTS -----
def _open_dot_dialog(self):
    if not hasattr(self, "_dot_dialog"):
        from dot_patterns_dialog import DotPatternsDialog
        self._dot_dialog = DotPatternsDialog(self)
    self._dot_dialog.show()
    self._dot_dialog.raise_(); self._dot_dialog.activateWindow()

def _save_virtual_home(self):
    self.virtual_home = self._vh_dialog.get_home_dict()
    self.settings.virtual_home = self.virtual_home
    self.settings.save()
    self.log("■ Homing virtual atualizado")

def goto_virtual_home(self, mesa: int):
    """Usado pelas abas Mesa 1/Mesa 2."""
    home = self.virtual_home.get(mesa, {"x":0,"y":0})
    x_tgt = home["x"]
    y_tgt = home["y"]
    # calcula diferenças
    dx = x_tgt - self.current_positions["X"]

```

```

y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
dy = y_tgt - self.current_positions[y_axis]
if abs(dx) > 0:
    self.move_relative('X', dx)
if abs(dy) > 0:
    self.move_relative(y_axis, dy)
self.log(f"■ Mesa {mesa}: cabeça movida para Home virtual")

# =====
# AÇÕES DO MENU "ARQUIVO"
# =====
def _new_project(self):
    """Limpa todas as listas de posições das abas."""
    try:
        if hasattr(self, "inspect_widget"):
            self.inspect_widget.clear()
        for tab in getattr(self, "mesa_tabs", {}).values():
            tab.inspect_widget.clear()
        self._current_project_file = None
        self.log("■ Novo projeto iniciado")
    except Exception as exc:
        self.log(f"■ Erro em Novo Projeto: {exc}")

# --- salvar / abrir utilizando ProgramIOWidget já existente -----
def _save_project(self):
    """Salva arquivo referente à aba ativa."""
    widget = self._current_prog_widget()
    if getattr(widget, "_last_file", None):
        try:
            ok = widget._backend.save_to_file(widget._last_file)
            if ok:
                self.log(f"Projeto salvo em {widget._last_file}")
            else:
                self.log("■ Falha ao salvar projeto")
        except Exception as exc:
            self.log(f"■ Erro ao salvar: {exc}")
    else:
        self._save_as_project()

def _save_as_project(self):
    """Abre diálogo de 'Salvar Como...' reaproveitando ProgramIOWidget."""
    widget = self._current_prog_widget()
    widget._on_save_clicked()

def _open_project(self):
    """Abre projeto (diálogo de arquivo) via ProgramIOWidget oculto."""
    widget = self._current_prog_widget()
    widget._on_load_clicked()

def _open_focus_dialog(self):
    from focus_calibration_dialog import FocusCalibrationDialog

```

```

dlg = FocusCalibrationDialog(self, self)
if dlg.exec():
    # pega coeficientes
    z0,f0,z1,f1 = dlg._z_top, dlg._f_top, dlg._z_bot, dlg._f_bot
    a = (f1 - f0) / (z1 - z0)
    b = f0 - a*z0
    self.camera_manager.load_calibration(a,b)
    self.settings.focus_coeffs = (a,b)
    self.settings.save()
    self.log("Calibração de foco salva")
    # agora que existe calibração, liga auto-focus
    self.camera_manager.enable_auto_focus(True)

```

```

# ----- diálogo FOV -----
def _open_fov_dialog(self):
    from fov_calibration_dialog import FOVCalibrationDialog
    dlg = FOVCalibrationDialog(self.settings, self)
    if dlg.exec():
        # recarrega as constantes na instância
        self.camera_fov = self.settings.camera_fov
        self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()
        self.log("Calibração de campo-de-visão salva")

```

```

# -----
# Calcula coeficientes lineares campo_mm(z)=a*z+b
# -----

```

```

def _calc_fov_coeffs(self) -> dict[str,float]:
    f = self.camera_fov
    z0 = float(f.get("z0_z_pulses", 0))
    z1 = float(f.get("z1_z_pulses", 700))
    w0 = float(f.get("z0_width_mm", 61.0))
    w1 = float(f.get("z1_width_mm", 30.5))
    h0 = float(f.get("z0_height_mm", 45.0))
    h1 = float(f.get("z1_height_mm", 22.5))
    if z1 == z0:      # garante denom.
        z1 += 1
    aX = (w1 - w0) / (z1 - z0)
    bX = w0 - aX * z0
    aY = (h1 - h0) / (z1 - z0)
    bY = h0 - aY * z0
    return {"aX":aX, "bX":bX, "aY":aY, "bY":bY}

```

```

# ----- diálogo calibração eixos -----
def _open_axis_calib_dialog(self):

```

```

    dlg = AxisCalibrationDialog(self, self)
    dlg.exec()

```

```

# ----- diálogo de limites -----
def _open_limits_dialog(self):
    from config_dialogs import WorkAreaConfigDialog

```

```

dlg = WorkAreaConfigDialog(self.table_limits, self)
if dlg.exec():
    self.table_limits = dlg.get_limits()
    # envia às abas
    for mesa, tab in self.mesa_tabs.items():
        tab.set_limits(self.table_limits[mesa])
    self.settings.table_limits = self.table_limits
    self.settings.save()
    self.log("Limites de mesa atualizados pelo usuário")

# ----- câmera -----
def _select_camera_dialog(self):
    from PyQt6.QtWidgets import QDialog
    idx, ok = QDialog.getInt(self, "Selecionar câmera",
                             "Índice da câmera (0 = padrão):",
                             value=self.settings.camera_index, min=0, max=10)

    if ok:
        self.settings.camera_index = idx
        self.settings.save()
        self.camera_manager.open(idx)
        self.log(f"Câmera {idx} selecionada")

# ----- persistência em JSON -----
def _load_limits_from_disk(self):
    try:
        if self._limits_file.exists():
            data = json.loads(self._limits_file.read_text(encoding="utf-8"))
            # valida estrutura mínima
            if all(str(k) in ("1", "2") for k in data):
                self.table_limits = {int(k): v for k, v in data.items()}
                self.log("Limites de mesa carregados do disco")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao ler limites salvos: {exc}")

def _save_limits_to_disk(self):
    try:
        self._limits_file.write_text(
            json.dumps(self.table_limits, indent=2, encoding="utf-8")
        )
        self.log("Limites de mesa gravados em table_limits.json")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao salvar limites: {exc}")

def create_homing_sensors_status(self):
    """Exibe o estado ON/OFF dos sensores físicos de HOME"""
    group = QGroupBox("SENSORES DE HOME (Entradas X)")
    layout = QGridLayout()

    sensors = [
        ('X04_Y2', 'Sensor HOME Y2 (X0.4)'),
        ('X06_Y1', 'Sensor HOME Y1 (X0.6)'),
        ('X08_X', 'Sensor HOME X (X0.8)'),
    ]

```

```

('X09_Z', 'Sensor HOME Z (X0.9)')
]
for i, (addr_key, desc) in enumerate(sensors):
    layout.addWidget(QLabel(f'{desc}:'), i, 0)
    lbl = QLabel("OFF")
    lbl.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(lbl, i, 1)
    setattr(self, f'{addr_key}_status', lbl)

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def create_config_tab(self):
    """Aba que exibe TODOS os registradores configuráveis em formato editável"""
    tab = QWidget()
    vbox = QVBoxLayout(tab)

    # Scroll para caber em qualquer resolução
    scroll = QScrollArea()
    scroll.setWidgetResizable(True)
    scroll_content = QWidget()
    grid = QGridLayout(scroll_content)

    # Cria um spinBox 32 bits para cada registrador listado em self.configurable_registers
    for row, (reg_key, desc) in enumerate(self.configurable_registers):
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue    # pula se endereço ainda não mapeado

        # Coluna 0 – label descritivo
        grid.addWidget(QLabel(f'{reg_key} ({desc})'), row, 0)

        # Coluna 1 – spinBox (-2 147 483 648 a 2 147 483 647)
        spin = QSpinBox()
        spin.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spin.setObjectName(f'cfg_spin_{reg_key}')
        grid.addWidget(spin, row, 1)

        # Coluna 2 – botão “Gravar”
        btn = QPushButton("Gravar")
        btn.clicked.connect(lambda _=False, rk=reg_key: self.write_single_config(rk))
        grid.addWidget(btn, row, 2)

    scroll_content.setLayout(grid)
    scroll.setWidget(scroll_content)
    vbox.addWidget(scroll)

    # Botões globais
    h = QHBoxLayout()
    ler_btn = QPushButton("Ler Todos")
    gravar_btn = QPushButton("Gravar Todos")

```

```

ler_btn.clicked.connect(self.read_all_config)
gravar_btn.clicked.connect(self.write_all_config)
h.addStretch()
h.addWidget(ler_btn)
h.addWidget(gravar_btn)
vbox.addLayout(h)

```

```

# Leitura inicial automática quando a aba é criada
QTimer.singleShot(200, self.read_all_config)
return tab

```

```

# -----
# Funções auxiliares da aba de configuração
# -----
def read_all_config(self):
    """Lê todos os registradores configuráveis e atualiza os spinBoxes"""
    if not self.connected:
        return
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue
        try:
            value = self.read_dword(addr)
            spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
            if spin:
                spin.blockSignals(True)
                spin.setValue(value)
                spin.blockSignals(False)
        except Exception:
            continue
    self.log("úÖ Configuração – leitura concluída")

def write_single_config(self, reg_key):
    """Grava somente o registrador indicado"""
    if not self.connected:
        self.log("ùå CLP não conectado")
        return
    addr = self.addresses.get(reg_key)
    if addr is None:
        return
    spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
    if spin is None:
        return
    value = spin.value()
    try:
        res = self.write_dword(addr, value)
        if not res.isError():
            self.log(f"úÖ {reg_key} gravado: {value}")
        else:
            self.log(f"ùå Falha ao gravar {reg_key}")

```

except Exception as e:

```
self.log(f'ũÏ Erro ao gravar {reg_key}: {e}')
```

```
def write_all_config(self):
```

```
    """Grava TODOS os registradores configuráveis"""
```

```
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
```

```
        self.write_single_config(reg_key)
```

```
    self.log("ũÏ Configuração – gravação concluída")
```

```
def create_axis_control(self, title, axis_name):
```

```
    """Cria controle para um eixo - CORRIGIDO para valores absolutos"""
```

```
    group = QGroupBox(title)
```

```
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
```

```
    layout = QVBoxLayout()
```

```
    # Parâmetros
```

```
    params_frame = QFrame()
```

```
    params_layout = QGridLayout(params_frame)
```

```
    # Mapeamento de endereços corrigido
```

```
    addr_map = {
```

```
        'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
        'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
        'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
        'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}') # Entrada usuário, Velocidade
```

```
    }
```

```
    pulsos_addr, vel_addr = addr_map[axis_name]
```

```
    # Apenas posição absoluta (velocidade passou para aba de configuração)
```

```
    pulsos_label = f'{pulsos_addr} - Posição Absoluta:"
```

```
    pulsos_tooltip = "Coordenada absoluta de destino"
```

```
    default_pulsos = 0
```

```
    # Posição absoluta – 32 bits (aceita valores negativos)
```

```
    params_layout.addWidget(QLabel(pulsos_label), 0, 0)
```

```
    pulsos_spin = QSpinBox()
```

```
    pulsos_spin.setRange(-2_000_000_000, 2_000_000_000)
```

```
    pulsos_spin.setValue(default_pulsos)
```

```
    pulsos_spin.setToolTip(pulsos_tooltip)
```

```
    params_layout.addWidget(pulsos_spin, 0, 1)
```

```
    setattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}', pulsos_spin)
```

```
    # Display da posição atual
```

```
    sr_addr_map = {'Y2': 'D3100_Y2', 'Y1': 'D3400_Y1', 'Z': 'D3200_Z', 'X': 'D3000_X'}
```

```
    params_layout.addWidget(QLabel(f'{sr_addr_map[axis_name]} - Posição Atual:"), 1, 0)
```

```
    current_pos_label = QLabel("0")
```

```
    current_pos_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightblue; padding: 2px; font-weight: bold; max-height: 20px; }")
```

```
    params_layout.addWidget(current_pos_label, 1, 1)
```

```
    setattr(self, f'current_pos_label_{axis_name}', current_pos_label)
```

```

# Indicador LED de HOMING REALIZADO
params_layout.addWidget(QLabel("Status Homing:"), 2, 0)
homing_led = QLabel("●")
homing_led.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: gray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
homing_led.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
homing_led.setToolTip("Cinza: Homing não realizado | Verde: Homing realizado")
params_layout.addWidget(homing_led, 2, 1)
setattr(self, f'homing_led_{axis_name}', homing_led)

layout.addWidget(params_frame)

# Botões de escrita
write_btn = QPushButton("Escrever Parâmetros")
write_btn.clicked.connect(lambda: self.write_axis_parameters(axis_name))
layout.addWidget(write_btn)

# Botões de movimento
move_frame = QFrame()
move_layout = QGridLayout(move_frame)

# Movimento absoluto principal
move_abs_btn = QPushButton("■ MOVER PARA POSIÇÃO ABSOLUTA")
move_abs_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: #2196F3; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; }")
move_abs_btn.clicked.connect(lambda: self.move_axis_absolute(axis_name))
move_layout.addWidget(move_abs_btn, 0, 0, 1, 2)

# Controles JOG para TODOS OS EIXOS (novo sistema)
if axis_name in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']: # Todos os eixos têm JOG agora
    # Separador visual
    separator = QFrame()
    separator.setFrameStyle(QFrame.Shape.HLine | QFrame.Shadow.Sunken)
    move_layout.addWidget(separator, 1, 0, 1, 2)

    # Frame JOG
    jog_frame = QFrame()
    jog_frame.setStyleSheet("QFrame { border: 2px solid #2196F3; border-radius: 5px; background-color: #E3F2FD; }")
    jog_layout = QVBoxLayout(jog_frame)

    # Botões JOG com pressionar/soltar
    jog_buttons_layout = QHBoxLayout()

    # Botão JOG Negativo (à esquerda)
    jog_minus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}-")
    jog_minus_btn.setStyleSheet("""
        QPushButton {
            background-color: #FF5722;
            color: white;
            font-weight: bold;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
    """

```

```

    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #e64a19;
    }
    """)
jog_minus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '-'))
jog_minus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_minus_btn)
setattr(self, f'jog_minus_btn_{axis_name}', jog_minus_btn)

```

Botão JOG Positivo (à direita)

```

jog_plus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}+")
jog_plus_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #45a049;
    }
    """)
jog_plus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '+'))
jog_plus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_plus_btn)
setattr(self, f'jog_plus_btn_{axis_name}', jog_plus_btn)

```

```

jog_layout.addLayout(jog_buttons_layout)

```

```

move_layout.addWidget(jog_frame, 2, 0, 1, 2)

```

```

layout.addWidget(move_frame)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def create_auxiliary_controls(self):

```

```

    """Cria controles auxiliares - Y0.10 CORRIGIDO"""
    group = QGroupBox("CONTROLES AUXILIARES")
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
    layout = QVBoxLayout()

```

```

    # Saída Y0.10 ■ comando tipo "falling-edge trigger"
    y010_btn = QPushButton("SHOT (M5000)")
    y010_btn.setCheckable(True)
    y010_btn.clicked.connect(self.pulse_y010)
    y010_btn.setStyleSheet("QPushButton:checked { background-color: orange; }")
    layout.addWidget(y010_btn)
    setattr(self, 'y010_btn', y010_btn)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

# =====
#          SEQUÊNCIA DE HOMING GERAL (Z → (Y2,Y1,X))
# =====

def home_all_axes(self):
    """
    1) Aciona homing do eixo Z (M1850) e aguarda 3 s.
    2) Depois aciona simultaneamente os homings de Y2 (M350), Y1 (M850) e X (M1350).
    Todos os coils são soltos 200 ms após o disparo (pulso momentâneo).
    """
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    # Etapa 1 – homing apenas do Z
    self.log("■■ HOMING GERAL: acionando homing do eixo Z (M1850)...")
    self._pulse_coil('M1850')

    # Agenda etapa 2 para daqui a 3 s
    QTimer.singleShot(3000, self._home_remaining_axes)

def _home_remaining_axes(self):
    """Dispara homing de Y2, Y1 e X em paralelo e solta todos os coils."""
    try:
        self.log("■■ Acionando homing simultâneo de Y2, Y1 e X...")
        for mem in ['M350', 'M850', 'M1350']:
            self._pulse_coil(mem)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na etapa 2 do homing geral: {e}")

# -----
# Helper interno – envia pulso de 200 ms em uma memória M
# -----

def _pulse_coil(self, mem_key):
    """Liga o coil por 200 ms e depois desliga (edge-trigger)."""
    try:
        addr = self.addresses[mem_key]
        self.client.write_coil(addr, True)
        QTimer.singleShot(200, lambda a=addr: self.client.write_coil(a, False))
        self.log(f"■ Pulso {mem_key} enviado")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Falha ao pulsar {mem_key}: {e}")

def create_outputs_status(self):
    """Cria status das saídas"""
    group = QGroupBox("STATUS DAS SAÍDAS")

```

```
layout = QGridLayout()
```

```
outputs = [  
    ('Y0.0', 'Pulso Eixo 1'),  
    ('Y0.1', 'Dir Eixo 1'),  
    ('Y0.2', 'Pulso Eixo 2'),  
    ('Y0.3', 'Dir Eixo 2'),  
    ('Y0.6', 'Pulso Eixo 4'),  
    ('Y0.7', 'Dir Eixo 4'),  
    ('Y0.10', 'Y0.10 (SHOT)')  
]
```

```
for i, (name, desc) in enumerate(outputs):  
    layout.addWidget(QLabel(f"{name}:"), i//2, (i%2)*2)  
    status_label = QLabel("OFF")  
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")  
    layout.addWidget(status_label, i//2, (i%2)*2 + 1)  
    setattr(self, f'{name.replace(".", "_")}__status', status_label)
```

```
layout.addWidget(QLabel(f"{desc}"), i//2, (i%2)*2 + 2)
```

```
group.setLayout(layout)  
return group
```

```
def create_memories_status(self):
```

```
    """Cria status das memórias"""
```

```
    group = QGroupBox("STATUS DAS MEMÓRIAS")  
    layout = QGridLayout()
```

```
    memories = ['M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',  
                'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',  
                'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850', 'M300', 'M800', 'M1300', 'M1800',  
                'M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']
```

```
    for i, mem in enumerate(memories):  
        layout.addWidget(QLabel(f"{mem}:"), i//4, (i%4)*2)  
        status_label = QLabel("OFF")  
        status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")  
        layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)  
        setattr(self, f'{mem}_status', status_label)
```

```
    group.setLayout(layout)  
    return group
```

```
def create_registers_status(self):
```

```
    """Cria status dos registradores"""
```

```
    group = QGroupBox("STATUS DOS REGISTRADORES")  
    layout = QGridLayout()
```

```
    registers = [  
        'D0_Y2', 'D100_Y2', 'D20000_Y2',    # Y2 (entrada usuário)
```

```

'D500_Y1', 'D600_Y1', 'D20500_Y1', # Y1 (entrada usuário)
'D1500_Z', 'D1600_Z', 'D21500_Z', # Z (entrada usuário)
'D1000_X', 'D1100_X', 'D21000_X', # X (entrada usuário)
'D3100_Y2', 'D3400_Y1', 'D3200_Z', 'D3000_X', # Posições atuais - CORRIGIDO
'D22000', 'D22010', 'D22020', 'D22030', # Velocidades JOG
'D23000', 'D23010', 'D23020', 'D23030', # Velocidades Homing ROM
'D23050', 'D23060', 'D23070', 'D23080', # Limites Negativos ROM
'D23090', 'D23100', 'D23110', 'D23120' # Limites Positivos ROM

```

```
]
```

```
for i, reg in enumerate(registers):
```

```
    layout.addWidget(QLabel(f'{reg}:'), i//4, (i%4)*2)
```

```
    status_label = QLabel("0")
```

```
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; })")
```

```
    layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
```

```
    setattr(self, f'{reg}_status', status_label)
```

```
group.setLayout(layout)
```

```
return group
```

```
def connect_plc(self):
```

```
    """Conecta ao CLP"""
```

```
    try:
```

```
        self.log("Conectando ao CLP...")
```

```
        self.client = ModbusTcpClient('192.168.1.5', port=502)
```

```
        if self.client.connect():
```

```
            self.connected = True
```

```
            self.status_bar.showMessage("■ CONECTADO: 192.168.1.5:502")
```

```
            self.status_bar.setStyleSheet(
```

```
                "QStatusBar { background-color:green; color:white; font-weight:bold; })"
```

```
            self.log("■ Conectado com sucesso!")
```

```
            self.log("■ Endereços corrigidos conforme ladder real")
```

```
        else:
```

```
            self.connected = False
```

```
            self.status_bar.showMessage("Desconectado")
```

```
            self.status_bar.setStyleSheet(
```

```
                "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; })"
```

```
            self.log("■ Falha na conexão")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.connected = False
```

```
    self.status_bar.showMessage("Desconectado")
```

```
    self.status_bar.setStyleSheet(
```

```
        "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; })"
```

```
    self.log(f"■ Erro na conexão: {e}")
```

```
def read_initial_jog_velocities(self):
```

```
    """Lê velocidades JOG atuais dos registradores D22000 série"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```

try:
    self.log("■ Lendo velocidades JOG atuais...")

    # Mapeamento dos registradores JOG
    jog_velocity_map = {
        'Y2': ('D22000', 'jog_velocity_spin_Y2'),
        'Y1': ('D22010', 'jog_velocity_spin_Y1'),
        'X': ('D22020', 'jog_velocity_spin_X'),
        'Z': ('D22030', 'jog_velocity_spin_Z')
    }

    for axis, (reg_key, spin_attr) in jog_velocity_map.items():
        try:
            jog_velocity = self.read_dword(self.addresses[reg_key])

            # Atualiza interface se spinbox existir
            if hasattr(self, spin_attr):
                jog_spin = getattr(self, spin_attr)
                jog_spin.setValue(abs(jog_velocity))
                self.log(f"■ Velocidade JOG {axis}: {abs(jog_velocity)} Hz")

        except Exception as e:
            self.log(f"■ Erro ao ler velocidade JOG {axis}: {e}")
            continue
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro geral na leitura das velocidades JOG: {e}")

```

```

def read_initial_limits(self):
    """Lê limites salvos na ROM"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ Lendo limites da ROM...")

        limits_map = {
            'Y2': ('D23050', 'D23090'), # Negativo, Positivo
            'Y1': ('D23060', 'D23100'), # Negativo, Positivo
            'X': ('D23070', 'D23110'), # Negativo, Positivo
            'Z': ('D23080', 'D23120') # Negativo, Positivo
        }

        for axis, (neg_reg, pos_reg) in limits_map.items():
            try:
                neg_limit = self.read_dword(self.addresses[neg_reg])
                pos_limit = self.read_dword(self.addresses[pos_reg])
                self.log(f"■ Limites {axis}: {neg_limit} a {pos_limit}")

            except Exception as e:
                self.log(f"■ Erro ao ler limites {axis}: {e}")

```

continue

except Exception as e:

self.log(f"■ Erro geral na leitura dos limites: {e}")

def read_initial_homing_status(self):

"""Lê status inicial das memórias de homing na inicialização"""

if not self.connected:

return

try:

self.log("■ Lendo status inicial das memórias de homing...")

homing_memories = {

'M300': 'Y2',

'M800': 'Y1',

'M1300': 'X',

'M1800': 'Z'

}

for mem_name, axis in homing_memories.items():

try:

addr = self.addresses[mem_name]

result = self.client.read_coils(addr, count=1)

if not result.isError():

state = result.bits[0]

Atualiza LED diretamente

homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)

if homing_led:

self.update_homing_led(homing_led, state)

Log do status inicial

status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"

self.log(f"■ Status inicial Homing {axis}: {status_text}")

Inicializa variável de controle de mudança

setattr(self, f'_last_homing_status_M{mem_name[1:]}', state)

FORÇA atualização do LED imediatamente

homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)

if homing_led:

self.update_homing_led(homing_led, state)

except Exception as e:

self.log(f"■ Erro ao ler status inicial {mem_name}: {e}")

continue

self.log("■ Leitura inicial de homing concluída")

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■ Erro geral na leitura inicial de homing: {e}")
```

```
def read_current_positions(self):
```

```
    """Lê posições atuais dos motores (função dedicada)"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        position_registers = {
```

```
            'D3100_Y2': 'Y2',
```

```
            'D3400_Y1': 'Y1',
```

```
            'D3200_Z': 'Z',
```

```
            'D3000_X': 'X'
```

```
        }
```

```
        for reg_name, axis in position_registers.items():
```

```
            try:
```

```
                addr = self.addresses[reg_name]
```

```
                value = self.read_dword(addr)
```

```
                # Atualiza posição e interface
```

```
                self.current_positions[axis] = value
```

```
                label = getattr(self, f'current_pos_label_{axis}', None)
```

```
                if label:
```

```
                    label.setText(str(value))
```

```
            except Exception as e:
```

```
                # Falha silenciosa para não poluir logs
```

```
                continue
```

```
except Exception as e:
```

```
    # Falha silenciosa para não afetar outras operações
```

```
    pass
```

```
def monitor_homing_status(self):
```

```
    """Função dedicada APENAS para monitorar status de homing em tempo real"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        homing_memories = {
```

```
            'M300': 'Y2',
```

```
            'M800': 'Y1',
```

```
            'M1300': 'X',
```

```
            'M1800': 'Z'
```

```
        }
```

```
        for mem_name, axis in homing_memories.items():
```

```
            try:
```

```
                addr = self.addresses[mem_name]
```

```

        result = self.client.read_coils(addr, count=1)

        if not result.isError():
            state = result.bits[0]

            # Atualiza LED SEMPRE (sem verificação de mudança)
            homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
            if homing_led:
                current_led_state = "lime" in homing_led.styleSheet()

            # Só atualiza se estado for diferente do LED atual
            if (state and not current_led_state) or (not state and current_led_state):
                self.update_homing_led(homing_led, state)
                self.log(f"■ LED Homing {axis} atualizado: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")

    except Exception as e:
        # Silencioso para não poluir
        continue

except Exception as e:
    # Silencioso
    pass

def test_homing_status(self):
    """Função de teste específica para verificar status das memórias de homing"""
    if not self.connected:
        return

    self.log("■ Testando status das memórias de homing...")

    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }

    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Homing {axis} ({mem_name}): {status_text}")

            # Força atualização do LED
            homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
            if homing_led:
                self.update_homing_led(homing_led, state)

```

```
        self.log(f"■ LED {axis} forçado para: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")
    else:
        self.log(f"■ Erro ao ler {mem_name}: {result}")
```

```
# Força uma atualização completa dos LEDs após o teste
QTimer.singleShot(100, self.force_homing_leds_update)
```

```
# Também força verificação dedicada
QTimer.singleShot(200, self.force_homing_status_check)
```

```
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao testar {mem_name}: {e}")
```

```
def force_homing_leds_update(self):
    """Força atualização imediata de todos os LEDs de homing"""
    try:
        # Reset das variáveis de controle para forçar atualização
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
            if hasattr(self, f'_last_led_status_{axis}'):
                delattr(self, f'_last_led_status_{axis}')
            if hasattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}'):
                delattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}')

        self.log("■ Forçando atualização completa dos LEDs...")

        # Força leitura imediata
        QTimer.singleShot(50, self.monitor_homing_status)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao forçar atualização: {e}")
```

```
def force_update_homing_leds(self):
    """Força atualização de todos os LEDs de homing"""
    self.log("■ Forçando atualização dos LEDs de homing...")
    self.test_homing_status()
```

```
# ----- helpers de 32 bits -----
```

```
def write_dword(self, address, value):
    """Escreve INT32 em dois registradores Modbus (little-endian)."""
    u32 = value & 0xFFFFFFFF
    lo = u32 & 0xFFFF
    hi = (u32 >> 16) & 0xFFFF
    return self.client.write_registers(address, [lo, hi])
```

```
def read_dword(self, address):
    """Lê INT32 assinado de dois registradores."""
    res = self.client.read_holding_registers(address, count=2)
    if res.isError():
        raise ValueError(res)
    lo, hi = res.registers
    u32 = (hi << 16) | lo
```

```
return u32 if u32 < 0x8000_0000 else u32 - 0x1_0000_0000
```

```
# -----
```

```
def write_axis_parameters(self, axis_name):
```

```
    """Escreve parâmetros de um eixo"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        self.log("■ CLP não conectado")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Obtém valores da interface
```

```
        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
```

```
        pulsos_value = p_spin.value()
```

```
        # Mapeamento de endereços
```

```
        addr_map = {
```

```
            'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'),
```

```
            'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'),
```

```
            'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'),
```

```
            'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}')
```

```
        }
```

```
        p_addr_key, v_addr_key = addr_map[axis_name]
```

```
        pulsos_addr = self.addresses[p_addr_key]
```

```
        vel_addr = self.addresses[v_addr_key]
```

```
        self.log(f"■ Escrevendo parâmetros Eixo {axis_name}: Posição={pulsos_value}")
```

```
        # Escreve INT32 completo
```

```
        result1 = self.write_dword(pulsos_addr, pulsos_value)
```

```
        if result1.isError():
```

```
            self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}")
```

```
            return
```

```
        self.log(f"■ Posição alvo do eixo {axis_name} escrita: {pulsos_value}")
```

```
        # Verifica se foi escrito
```

```
        self.verify_write(pulsos_addr, pulsos_value, p_addr_key)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}: {e}")
```

```
def verify_write(self, address, expected_value, name):
```

```
    """Verifica DWORD"""
```

```
    try:
```

```
        actual_value = self.read_dword(address)
```

```
        if actual_value == expected_value:
```

```
            self.log(f"✓ {name} verificado: {actual_value}")
```

```
        else:
```

```
            self.log(f"■ {name} divergente: esperado {expected_value}, lido {actual_value}")
```

```
    except Exception as e:
```

```

self.log(f"■ Erro verificação {name}: {e}")

def move_axis_absolute(self, axis_name):
    """Move eixo para posição absoluta"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Escreve parâmetros primeiro
        self.write_axis_parameters(axis_name)

        # Comando de movimento
        cmd_map = {
            'Y2': f'M50_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Y1': f'M550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Z': f'M1550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'X': f'M1050_{axis_name}' # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]

        target_position = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}').value()
        self.log(f"■ Movendo eixo {axis_name} para posição {target_position}")

        # envia pulso de 100 ms no coil → garante borda de subida
        self._pulse_coil(cmd_map[axis_name])
        self.log(f"■ Pulso {cmd_map[axis_name]} enviado – alvo {target_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao mover eixo {axis_name}: {e}")

def move_axis_home(self, axis_name):
    """Move eixo para HOME (zera posição)"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        self.log(f"■ Zerando posição eixo {axis_name}")

        # Comando de busca pelo HOME - endereços corrigidos conforme planilha
        cmd_map = {
            'Y2': 'M350', # GO TO HOME Y2
            'Y1': 'M850', # GO TO HOME Y1
            'Z': 'M1850', # GO TO HOME Z
            'X': 'M1350' # GO TO HOME X
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]
        result = self.client.write_coil(cmd_addr, True)
        if not result.isError():
            self.log(f"■ Comando HOME enviado para eixo {axis_name}")

```

except Exception as e:

```
self.log(f"■ Erro movimento HOME eixo {axis_name}: {e}")
```

```
def move_relative(self, axis_name, offset):
```

```
    """Movimento relativo a partir da posição atual"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        self.log("■ CLP não conectado")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        current_pos = self.current_positions[axis_name]
```

```
        new_position = current_pos + offset
```

```
        # Atualiza interface e executa movimento
```

```
        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
        p_spin.setValue(new_position)
```

```
        self.move_axis_absolute(axis_name)
```

```
        self.log(f"■ Movimento relativo {axis_name}: {current_pos} + {offset} = {new_position}")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro movimento relativo {axis_name}: {e}")
```

```
# SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS
```

```
def set_jog_velocity(self, axis_name):
```

```
    """Define velocidade do JOG para qualquer eixo"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        self.log("■ CLP não conectado")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Obtém velocidade: se spinbox existir usa-o; caso contrário
```

```
        # lê o valor já programado no CLP (mantém UI enxuta).
```

```
        if hasattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}')
```

```
            velocity = getattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}').value()
```

```
        else:
```

```
            pos_addr_key = {
```

```
                'Y2': 'D22000', 'Y1': 'D22010', 'X': 'D22020', 'Z': 'D22030'
```

```
            }[axis_name]
```

```
            velocity = abs(self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key]))
```

```
        # Mapeamento dos registradores JOG por eixo
```

```
        jog_addr_map = {
```

```
            'Y2': ('D22000', 'D22050'), # Positivo, Negativo
```

```
            'Y1': ('D22010', 'D22060'), # Positivo, Negativo
```

```
            'X': ('D22020', 'D22070'), # Positivo, Negativo
```

```
            'Z': ('D22030', 'D22080') # Positivo, Negativo
```

```
        }
```

```

pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]

# Verifica se mudou antes de escrever
current_velocity = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
if current_velocity == velocity:
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} já está em {velocity} Hz - não alterada")
    return

# Escreve velocidades positiva e negativa
result1 = self.write_dword(self.addresses[pos_addr_key], velocity) # Positiva
result2 = self.write_dword(self.addresses[neg_addr_key], -velocity) # Negativa

# Escreve tempos de aceleração/desaceleração (comuns para todos os eixos)
result3 = self.write_dword(self.addresses['D22100'], 1) # Tempo aceleração
result4 = self.write_dword(self.addresses['D22110'], 1) # Tempo desaceleração

if not result1.isError() and not result2.isError() and not result3.isError() and not result4.isError():
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} definida: ±{velocity} Hz")
    # Verifica se foi escrito corretamente
    QTimer.singleShot(200, lambda: self.verify_jog_velocity(axis_name, velocity))
else:
    self.log(f"■ Erro ao definir velocidade JOG {axis_name}")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao configurar velocidade JOG {axis_name}: {e}")

def verify_jog_velocity(self, axis_name, expected_velocity):
    """Verifica se a velocidade JOG foi escrita corretamente"""
    try:
        jog_addr_map = {
            'Y2': ('D22000', 'D22050'),
            'Y1': ('D22010', 'D22060'),
            'X': ('D22020', 'D22070'),
            'Z': ('D22030', 'D22080')
        }
        pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]
        actual_positive = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
        actual_negative = self.read_dword(self.addresses[neg_addr_key])

        if actual_positive == expected_velocity and actual_negative == -expected_velocity:
            self.log(f"✓ Velocidade JOG {axis_name} verificada: {pos_addr_key}={actual_positive}, {neg_addr_key}={actual_negative}")
        else:
            self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} divergente: Esperado ±{expected_velocity}, Lido {actual_positive}/{actual_negative}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro verificação velocidade JOG {axis_name}: {e}")

def jog_start(self, axis_name, direction):
    """Inicia movimento JOG contínuo para qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")

```

```
return
```

```
try:
```

```
# Configura velocidade automaticamente
self.set_jog_velocity(axis_name)
```

```
# Mapeamento de comandos JOG por eixo (conforme ladder real)
```

```
jog_cmd_map = {
    'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'), # JOG+, JOG-
    'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'), # JOG+, JOG-
    'X': ('M1070_X', 'M1080_X'), # JOG+, JOG-
    'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z') # JOG+, JOG-
}
```

```
pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]
```

```
if direction == '+':
```

```
    result = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], True)
    direction_text = f"POSITIVO ({pos_cmd})"
    self.log(f"■ Acionando {pos_cmd} para JOG {axis_name}+")
```

```
else:
```

```
    result = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], True)
    direction_text = f"NEGATIVO ({neg_cmd})"
    self.log(f"■ Acionando {neg_cmd} para JOG {axis_name}-")
```

```
if not result.isError():
```

```
    self.log(f"■ JOG {axis_name} {direction_text} INICIADO")
    self.update_jog_status(axis_name, f"ATIVO - {direction_text}", "lime")
    # Verifica segurança apenas para informar o usuário (não bloqueia)
    self.check_jog_safety(axis_name)
```

```
else:
```

```
    self.log(f"■ Erro ao iniciar JOG {axis_name} {direction_text}")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■ Erro JOG start {axis_name}: {e}")
```

```
def jog_stop(self, axis_name):
```

```
    """Para movimento JOG de qualquer eixo"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
try:
```

```
# Mapeamento de comandos JOG por eixo
```

```
jog_cmd_map = {
    'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'),
    'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'),
    'X': ('M1070_X', 'M1080_X'),
    'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z')
}
```

```
pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]
```

```

# Para ambos os comandos JOG do eixo
result1 = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], False)
result2 = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], False)

self.log(f"■ Desligando {pos_cmd} e {neg_cmd}")

self.log(f"■ JOG {axis_name} PARADO")
self.update_jog_status(axis_name, "PARADO", "gray")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro JOG stop {axis_name}: {e}")

def check_jog_safety(self, axis_name):
    """Monitora status de segurança JOG (apenas informativo - não bloqueia)"""
    try:
        # Mapeamento de flags de segurança por eixo
        safety_map = {
            'Y2': ('M10_Y2', 'M11_Y2'), # Limite positivo, negativo
            'Y1': ('M510_Y1', 'M511_Y1'), # Limite positivo, negativo
            'X': ('M1010_X', 'M1011_X'), # Limite positivo, negativo
            'Z': ('M1510_Z', 'M1511_Z') # Limite positivo, negativo
        }

        pos_limit_mem, neg_limit_mem = safety_map[axis_name]
        result1 = self.client.read_coils(self.addresses[pos_limit_mem], count=1)
        result2 = self.client.read_coils(self.addresses[neg_limit_mem], count=1)

        if not result1.isError() and not result2.isError():
            positive_ok = not result1.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
            negative_ok = not result2.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
            safety_ok = positive_ok or negative_ok # Pelo menos uma direção liberada

            safety_indicator = getattr(self, f'safety_indicator_{axis_name}', None)
            if not safety_indicator:
                return safety_ok

            # Atualiza indicador visual
            if positive_ok and negative_ok:
                status_text = "■ Ambas direções OK"
                color = "green"
            elif positive_ok:
                status_text = "■ Apenas JOG+ permitido"
                color = "orange"
            elif negative_ok:
                status_text = "■ Apenas JOG- permitido"
                color = "orange"
            else:
                status_text = "■ Fora dos limites"
                color = "red"

```

```

safety_indicator.setText(status_text)
safety_indicator.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 3px; font-size: 10px; border: 1px solid black; })")
# Log detalhado para debug
status_key = f'_last_safety_status_{axis_name}'
current_status = (positive_ok, negative_ok)
if hasattr(self, status_key) and getattr(self, status_key) != current_status:
    if not safety_ok:
        self.log(f"■■■ {axis_name} fora dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")
    else:
        self.log(f"■ {axis_name} dentro dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")

    setattr(self, status_key, current_status)

    return safety_ok
else:
    return False

except Exception as e:
    # Não loga erro para não poluir - pode acontecer se CLP não estiver conectado
    return False

def update_jog_status(self, axis_name, status_text, color):
    """Atualiza status visual do JOG"""
    status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis_name}', None)
    if status_label:
        status_label.setText(f"Status: {status_text}")
        status_label.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; border: 1px solid black; })")

# Funções específicas para eixo X (compatibilidade com teclado)
def jog_start_x(self, direction): self.jog_start('X', direction)
def jog_stop_x(self): self.jog_stop('X')

# =====
#          CONTROLE VIA TECLADO
# =====

def on_keyboard_jog_toggle(self, state):
    """Callback quando checkbox global de controle via teclado é alterado"""
    enabled = state == Qt.CheckState.Checked.value

    if enabled:
        self.log("■■■ Controle via teclado HABILITADO para todos os eixos")
        self.log("■ Teclas: X(← →) | Y2(↑ ↓) | Y1(W S) | Z(Q E)")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #4CAF50; }")
    else:
        self.log("■■■ Controle via teclado DESABILITADO para todos os eixos")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #E65100; }")
        # Para qualquer movimento JOG ativo se desabilitar
        for axis in self.keyboard_jog_active:
            if self.keyboard_jog_active[axis]:
                self.jog_stop(axis)

```

```
self.keyboard_jog_active[axis] = False
```

```
def keyPressEvent(self, event):
```

```
    """Captura teclas pressionadas"""
```

```
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
```

```
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
```

```
        super().keyPressEvent(event)
```

```
        return
```

```
    key = event.key()
```

```
    axis_to_start = None
```

```
    direction = None
```

```
    # Mapeamento de teclas para eixos e direções
```

```
    if key == Qt.Key.Key_Left:
```

```
        axis_to_start, direction = 'X', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
```

```
        axis_to_start, direction = 'X', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Up:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y2', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y2', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_W:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y1', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_S:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y1', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Z', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_E:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Z', '-'
```

```
    # Inicia JOG se tecla válida e eixo não estiver ativo
```

```
    if axis_to_start and not self.keyboard_jog_active[axis_to_start]:
```

```
        self.keyboard_jog_active[axis_to_start] = True
```

```
        self.jog_start(axis_to_start, direction)
```

```
    # Mapeamento de símbolos para log
```

```
    key_symbols = {
```

```
        'X': {'+': "→", '-': "←"},
```

```
        'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
```

```
        'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
```

```
        'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
```

```
    }
```

```
    symbol = key_symbols[axis_to_start][direction]
```

```
    self.log(f"■■ JOG {axis_to_start}{direction} iniciado via teclado ({symbol})")
```

```
    event.accept()
```

```
    return
```

```
    # Outras teclas passam para o comportamento padrão
```

```
    super().keyPressEvent(event)
```

```

def keyReleaseEvent(self, event):
    """Captura teclas soltas"""
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
        super().keyReleaseEvent(event)
        return

    key = event.key()
    axis_to_stop = None
    direction = None

    # Mapeamento de teclas para eixos
    if key == Qt.Key.Key_Left:
        axis_to_stop, direction = 'X', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
        axis_to_stop, direction = 'X', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Up:
        axis_to_stop, direction = 'Y2', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
        axis_to_stop, direction = 'Y2', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_W:
        axis_to_stop, direction = 'Y1', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_S:
        axis_to_stop, direction = 'Y1', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
        axis_to_stop, direction = 'Z', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_E:
        axis_to_stop, direction = 'Z', '-'

    # Para JOG se tecla válida e eixo estiver ativo
    if axis_to_stop and self.keyboard_jog_active[axis_to_stop]:
        self.keyboard_jog_active[axis_to_stop] = False
        self.jog_stop(axis_to_stop)

    # Mapeamento de símbolos para log
    key_symbols = {
        'X': {'+': "→", '-': "←"},
        'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
        'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
        'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
    }
    symbol = key_symbols[axis_to_stop][direction]
    self.log(f"■■ JOG {axis_to_stop}{direction} parado via teclado ({symbol})")
    event.accept()
    return

# Outras teclas passam para o comportamento padrão
super().keyReleaseEvent(event)

# -----
# NOVO: pulso momentâneo em M5000 (Y0.10) – “falling-edge trigger”

```

```

# -----
def pulse_y010(self):
    """Dispara um pulso de 100 ms em M5000 (Y0.10) e solta o botão."""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Aciona o coil
        self.log("■ ð Pulso M5000 (SHOT)")
        result = self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], True)
        if result.isError():
            self.log(f"ð Erro ao escrever M5000: {result}")
        else:
            # Mantém ON por 100 ms e depois desliga (falling-edge)
            QTimer.singleShot(100,
                              lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], False))
            # Libera o botão na interface um pouco depois
            QTimer.singleShot(120,
                              lambda: self.y010_btn.setChecked(False))
            self.log("ð Pulso M5000 enviado (100 ms)")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro Y0.10: {e}")

def pulse_m100(self):
    """Pulso em M100"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.client.write_coil(self.addresses['M100'], True)
        QTimer.singleShot(100, lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M100'], False))
        self.log("M100 pulsado")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro M100: {e}")

def emergency_stop(self):
    """Parada de emergência"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ PARADA DE EMERGÊNCIA!")

        # Desliga todas as memórias importantes
        emergency_memories = [
            'M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
            'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
            'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
            'M70_Y2', 'M80_Y2', 'M570_Y1', 'M580_Y1', 'M1070_X', 'M1080_X', 'M1570_Z', 'M1580_Z'

```

```

]
for mem in emergency_memories:
    self.client.write_coil(self.addresses[mem], False)

# Para JOG de todos os eixos
for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
    self.jog_stop(axis)

# Lê posições uma última vez antes de parar
self.read_current_positions()

# Para JOG via teclado se estiver ativo para qualquer eixo
if hasattr(self, 'keyboard_jog_active'):
    for axis in self.keyboard_jog_active:
        if self.keyboard_jog_active[axis]:
            self.keyboard_jog_active[axis] = False
            self.jog_stop(axis)
    self.log("■■ JOG via teclado interrompido por emergência")

# Desliga o botão Y0.10 na interface
self.y010_btn.setChecked(False)

self.log("■ Todos os comandos desligados")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro na parada: {e}")

# =====
# callbacks vindos do MovementControlsWidget
# =====
def _on_step_move_requested(self, axis: str, distance: float, feed: float):
    """Step = movimento incremental curto, em milímetros."""
    pulses = self.pulses_from_mm(axis, distance)
    self.move_relative(axis, pulses)

def _on_widget_jog_start(self, axis: str, direction: int, feed: float):
    self._active_widget_axis = axis
    self.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_widget_jog_stop(self):
    if hasattr(self, '_active_widget_axis'):
        self.jog_stop(self._active_widget_axis)

def _on_go_to_zero(self):
    # usa homing (já implementado) para Z primeiro e depois Y2,Y1,X
    self.home_all_axes()

# =====
# zerar posição individual (M0/M500/...)
# =====
def zero_axis(self, axis: str):

```

```

"""Pulsa a memória M0/M500/M1000/M1500 conforme eixo."""
mem_map = {'Y2':'M0_Y2', 'Y1':'M500_Y1', 'X':'M1000_X', 'Z':'M1500_Z'}
if axis in mem_map:
    self._pulse_coil(mem_map[axis])
    self.log(f"Zero absoluto do eixo {axis} solicitado")

```

```

def update_status(self):
    """Atualiza status em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    # Lê posições atuais e status de homing (prioridade)
    self.read_current_positions()
    # ----- atualiza MovementControls principal -----
    if hasattr(self, 'mov_widget'):
        self.mov_widget.update_position(
            x=self.current_positions['X'],
            y2=self.current_positions['Y2'],
            y1=self.current_positions['Y1'],
            z=self.current_positions['Z'])

    # ----- atualiza widgets das mesas -----
    for mesa_id, tab in getattr(self, 'mesa_tabs', {}).items():
        # envia posição para cada mov_widget da mesa
        if tab.y_axis == 'Y1':
            tab.mov_widget.update_position(
                x=self.current_positions['X'],
                y2=0,
                y1=self.current_positions['Y1'],
                z=self.current_positions['Z'])
        else:
            tab.mov_widget.update_position(
                x=self.current_positions['X'],
                y2=self.current_positions['Y2'],
                y1=0,
                z=self.current_positions['Z'])
    self.monitor_homing_status()
    # ----- atualiza gráficos das mesas -----
    if hasattr(self, "mesa_plot_widgets"):
        self.mesa_plot_widgets[1].update_head_position(
            self.current_positions['X'],
            self.current_positions['Y1'])
        self.mesa_plot_widgets[2].update_head_position(
            self.current_positions['X'],
            self.current_positions['Y2'])
    # ajusta foco conforme Z
    self.camera_manager.auto_focus(self.current_positions['Z'])

    try:
        # Atualiza saídas
        outputs_map = {

```

```

'Y0_0': ('Y00', self.Y0_0_status),
'Y0_1': ('Y01', self.Y0_1_status),
'Y0_4': ('Y04', self.Y0_4_status),
'Y0_5': ('Y05', self.Y0_5_status),
'Y0_2': ('Y02', self.Y0_2_status),
'Y0_3': ('Y03', self.Y0_3_status),
'Y0_6': ('Y06', self.Y0_6_status),
'Y0_7': ('Y07', self.Y0_7_status),
'Y0_10': ('Y010', self.Y0_10_status)
}

for name, (addr_key, label) in outputs_map.items():
    # Y = coils → FC01 (read_coils)
    result = self.client.read_coils(self.addresses[addr_key], count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        label.setText("ON" if state else "OFF")
        label.setStyleSheet(
            "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
            else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
        )

    # Sincroniza botão Y0.10 com o estado real
    if name == 'Y0_10':
        if self.y010_btn.isChecked() != state:
            self.y010_btn.setChecked(state)

# Atualiza memórias
memories_map = {
    # Atualizado conforme novos endereços
    'M0_Y2': (self.addresses['M0_Y2'], getattr(self, 'M0_Y2_status', None)),
    'M50_Y2': (self.addresses['M50_Y2'], getattr(self, 'M50_Y2_status', None)),
    'M500_Y1': (self.addresses['M500_Y1'], getattr(self, 'M500_Y1_status', None)),
    'M550_Y1': (self.addresses['M550_Y1'], getattr(self, 'M550_Y1_status', None)),
    'M5000': (self.addresses['M5000'], getattr(self, 'M5000_status', None)),
    'M350': (self.addresses['M350'], getattr(self, 'M350_status', None)),
    'M850': (self.addresses['M850'], getattr(self, 'M850_status', None)),
    'M1350': (self.addresses['M1350'], getattr(self, 'M1350_status', None)),
    'M1850': (self.addresses['M1850'], getattr(self, 'M1850_status', None)),
    # MEMÓRIAS DE HOMING REALIZADO - PRIORITÁRIAS
    'M300': (self.addresses['M300'], getattr(self, 'M300_status', None)),
    'M800': (self.addresses['M800'], getattr(self, 'M800_status', None)),
    'M1300': (self.addresses['M1300'], getattr(self, 'M1300_status', None)),
    'M1800': (self.addresses['M1800'], getattr(self, 'M1800_status', None)),
    # Monitoramento JOG (apenas alguns principais)
    'M70_Y2': (self.addresses['M70_Y2'], getattr(self, 'M70_Y2_status', None)),
    'M570_Y1': (self.addresses['M570_Y1'], getattr(self, 'M570_Y1_status', None)),
    'M1070_X': (self.addresses['M1070_X'], getattr(self, 'M1070_X_status', None)),
    'M1570_Z': (self.addresses['M1570_Z'], getattr(self, 'M1570_Z_status', None))
}

```

```

for name, (addr, label) in memories_map.items():
    if name in ['M300', 'M800', 'M1300', 'M1800']:
        continue # Pula memórias de homing (tratadas em função dedicada)

    if label is None:
        continue
    result = self.client.read_coils(addr, count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        # Atualiza label se existir
        if label is not None:
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: red; color: white; padding: 5px; }" if state
                else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
            )

# Atualiza status JOG ativo para todos os eixos
if name in ['M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']:
    jog_status_map = {
        'M70_Y2': ('Y2', 'POSITIVO'),
        'M570_Y1': ('Y1', 'POSITIVO'),
        'M1070_X': ('X', 'POSITIVO'),
        'M1570_Z': ('Z', 'POSITIVO')
    }

    if name in jog_status_map and not result.isError():
        axis, direction = jog_status_map[name]
        status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis}', None)
        if status_label:
            if state:
                self.update_jog_status(axis, f"ATIVO - {direction}", "lime")
            elif not state and direction in status_label.text():
                self.update_jog_status(axis, "Inativo", "gray")

# Atualiza segurança JOG em tempo real apenas quando necessário
if name in ['M10_Y2', 'M11_Y2', 'M510_Y1', 'M511_Y1', 'M1010_X', 'M1011_X', 'M1510_Z', 'M1511_Z']:
    axis_map = {
        'M10_Y2': 'Y2', 'M11_Y2': 'Y2',
        'M510_Y1': 'Y1', 'M511_Y1': 'Y1',
        'M1010_X': 'X', 'M1011_X': 'X',
        'M1510_Z': 'Z', 'M1511_Z': 'Z'
    }
    if name in axis_map:
        axis = axis_map[name]
        QTimer.singleShot(50, lambda a=axis: self.check_jog_safety(a))

# Atualiza registradores
registers_map = {
    # Registradores dos eixos
    'D100_Y2': (self.addresses['D100_Y2'], getattr(self, 'D100_Y2_status', None)),

```

```

'D20000_Y2': (self.addresses['D20000_Y2'], getattr(self, 'D20000_Y2_status', None)),
'D1600_Z': (self.addresses['D1600_Z'], getattr(self, 'D1600_Z_status', None)),
'D21500_Z': (self.addresses['D21500_Z'], getattr(self, 'D21500_Z_status', None)),
'D1100_X': (self.addresses['D1100_X'], getattr(self, 'D1100_X_status', None)),
'D21000_X': (self.addresses['D21000_X'], getattr(self, 'D21000_X_status', None))
}

# ----- SENSORES HOME -----
sensors_map = {
    'X04_Y2': ('X04_Y2_status', self.addresses['X04_Y2']),
    'X06_Y1': ('X06_Y1_status', self.addresses['X06_Y1']),
    'X08_X': ('X08_X_status', self.addresses['X08_X']),
    'X09_Z': ('X09_Z_status', self.addresses['X09_Z'])
}

for sensor_key, (label_attr, addr) in sensors_map.items():
    lbl = getattr(self, label_attr, None)
    if lbl is None:
        continue
    # X = discrete inputs → FC02 (read_discrete_inputs)
    res = self.client.read_discrete_inputs(addr, count=1)
    if not res.isError():
        state = res.bits[0]
        lbl.setText("ON" if state else "OFF")
        lbl.setStyleSheet(
            "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
            else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
        )

for name, (addr, label) in registers_map.items():
    try:
        # Todos agora são registradores D normais
        signed = self.read_dword(addr)

        if label is not None:
            label.setText(str(signed))
            # cor laranja se negativo
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: orange; padding: 5px; }"
                if signed < 0 else
                "QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }"
            )
    except Exception as e:
        # Silencia erros para não poluir log
        pass
except Exception as e:
    # Silencia erros de status update para não poluir log
    pass

# -----
# Fornece posição atual para o widget de inspeção

```

```

# -----
def _get_current_position_dict(self) -> dict:
    """
    Retorna dict {x,y2,y1,z} em pulsos – usado pelo
    InspectionPositionsWidget para 'Adicionar posição atual'.
    """
    return {
        "x": self.current_positions.get("X", 0),
        "y2": self.current_positions.get("Y2", 0),
        "y1": self.current_positions.get("Y1", 0),
        "z": self.current_positions.get("Z", 0),
    }

# -----
# converte lista do widget para InspectionPosition do sequence_control
# -----
def _positions_to_model(self):
    lst = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        lst.append(
            InspectionPosition(
                name=p.name,
                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
            )
        )
    return lst

def force_homing_status_check(self):
    """Força uma verificação imediata do status de homing"""
    try:
        self.log("■ Verificação forçada do status de homing...")
        self.monitor_homing_status()
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na verificação forçada: {e}")

def update_homing_led(self, led_widget, homing_status):
    """Atualiza o indicador LED de homing"""
    if homing_status:
        # Homing realizado - LED verde
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: lime; color: darkgreen; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("●")
    else:
        # Homing não realizado - LED cinza
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: darkgray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("●")

def test_position_reading(self):
    """Função de teste para verificar leitura das posições"""
    if not self.connected:
        return

```

```
self.log("■ Testando leitura das posições atuais...")
```

```
# Usa a função dedicada e exibe resultados
```

```
self.read_current_positions()
```

```
# Log das posições lidas
```

```
for axis, position in self.current_positions.items():
```

```
    self.log(f"■ Posição {axis}: {position}")
```

```
self.test_homing_status()
```

```
def closeEvent(self, event):
```

```
    """Fecha conexão ao sair"""
```

```
    if self.client:
```

```
        self.emergency_stop()
```

```
        self.client.close()
```

```
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")
```

```
        self.status_bar.setStyleSheet(
```

```
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
```

```
        self.log("Desconectado do CLP")
```

```
    event.accept()
```

```
# -----
```

```
# BACK-END DE MOVIMENTO para o SequenceControlWidget
```

```
# -----
```

```
class PLCMotionBackend(MotionBackend):
```

```
    """
```

```
    Adaptador simples que converte as chamadas do SequenceControlWidget  
    para os métodos já existentes do MultiAxisMotorController.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, ctrl: MultiAxisMotorController):
```

```
    self._c = ctrl
```

```
    self._feed = 1000
```

```
    self._targets: dict[str,int] = {} # destino mais recente por eixo
```

```
# -----
```

```
def move_to_absolute_position(self,
```

```
    x: float | None,
```

```
    y2: float | None,
```

```
    y1: float | None,
```

```
    z: float | None,
```

```
    feed_rate: float = 1000) -> bool:
```

```
    self._feed = feed_rate
```

```
    try:
```

```
        # Escreve apenas eixos cujo valor não é None
```

```
        if x is not None: self._move_axis('X', int(x))
```

```
        if y2 is not None: self._move_axis('Y2', int(y2))
```

```
        if y1 is not None: self._move_axis('Y1', int(y1))
```

```
        if z is not None: self._move_axis('Z', int(z))
```

```
    return True
```

```
except Exception as exc:
    self._c.log(f'Erro move_to_abs: {exc}')
    return False
```

```
def _move_axis(self, axis: str, pulses: int):
    spin = getattr(self._c, f'pulsos_spin_{axis}')
    spin.setValue(pulses)
    self._c.move_axis_absolute(axis)
    self._targets[axis] = pulses
    # Não bloqueia aqui – wait_for_idle fará polling
```

```
# -----
```

```
def wait_for_idle(self) -> bool:
    """Bloqueia até que cada eixo alcance o pulso alvo  $\pm 1$ ."""
    t0 = time.time()
    timeout = 120      # s – eixo pode percorrer longas distâncias
    ok_axes = set()
```

```
pos_regs = {      # registradores D que espelham SR
    'Y2': self._c.addresses['D3100_Y2'],
    'Y1': self._c.addresses['D3400_Y1'],
    'X' : self._c.addresses['D3000_X'],
    'Z' : self._c.addresses['D3200_Z'],
}
```

```
while time.time() - t0 < timeout:
    all_reached = True
    for axis, target in self._targets.items():
        if axis in ok_axes:
            continue

        try:
            pos = self._c.read_dword(pos_regs[axis])
        except Exception:
            pos = None

        if pos is None or abs(pos - target) > 1:
            all_reached = False
        else:
            ok_axes.add(axis)

    if all_reached:
        return True
    time.sleep(0.05)
```

```
self._c.log("wait_for_idle: timeout atingido")
return False
```

```
# -----
```

```
def set_feed_rate(self, fr: float):
    self._feed = fr
```

```

def main():
    app = QApplication(sys.argv)
    app.setStyle('Fusion')

    window = MultiAxisMotorController()
    window.showMaximized() # abre já maximizado

    print("="*60)
    print("CONTROLE MULTI-EIXOS - DELTA AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    print("="*60)
    print("■ MELHORIAS IMPLEMENTADAS:")
    print("• Endereços corrigidos conforme planilha do ladder real")
    print("• Controle de 4 eixos: Y2, Y1, Z, X")
    print("• Botões HOME corrigidos: M350, M1350, M1850")
    print("• Posições atuais via D3000, D3100, D3200")
    print("• Indicadores LED de homing e leitura automática de velocidades")
    print("• Sistema JOG integrado para TODOS os eixos com segurança")
    print("✓ Controle via teclado para TODOS os eixos:")
    print("• X: ← → • Y2: ↑ ↓ • Y1: W S • Z: Q E")
    print("• Movimentos absolutos com verificação de limites")
    print("• Configurações de homing e limites salvos em ROM")
    print("• Interface redesenhada para melhor usabilidade")
    print("• Leitura em tempo real das posições dos motores corrigida")
    print("• Status inicial e atualização automática dos LEDs de homing")
    print("="*60)

    sys.exit(app.exec())

if __name__ == '__main__':
    main()

```

File: dot_patterns.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from __future__ import annotations
import json, typing as _t
from pathlib import Path
from dataclasses import dataclass, asdict
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal

_FILE = Path(__file__).with_name("dot_patterns.json")

@dataclass
class DotPattern:
    id: int
    name: str
    qty: int = 1

```

```

class DotPatternManager(QObject):
    """
    Singleton simples que mantém a lista de DotPattern e a persiste
    em dot_patterns.json. Qualquer mudança emite patternsChanged().
    """
    patternsChanged = pyqtSignal()
    _instance: "DotPatternManager | None" = None
    _patterns: list[DotPattern] = []

    def __new__(cls):
        if cls._instance is None:
            cls._instance = super().__new__(cls)
            super(DotPatternManager, cls._instance).__init__()
            cls._instance._patterns = []
            cls._instance._load()
        return cls._instance

    # -----
    def _load(self):
        if _FILE.exists():
            try:
                raw = json.loads(_FILE.read_text("utf-8"))
                self._patterns = [DotPattern(**d) for d in raw]
            except Exception:
                self._patterns = []

    def _save(self):
        _FILE.write_text(json.dumps([asdict(p) for p in self._patterns],
                                    indent=2), encoding="utf-8")

    # ----- API pública -----
    def patterns(self) -> list[DotPattern]:
        return list(self._patterns)

    def add(self, name:str, qty:int) -> DotPattern:
        next_id = (max((p.id for p in self._patterns), default=0)) + 1
        p = DotPattern(next_id, name, qty)
        self._patterns.append(p)
        self._save(); self.patternsChanged.emit()
        return p

    def remove(self, dot_id:int):
        self._patterns = [p for p in self._patterns if p.id != dot_id]
        self._save(); self.patternsChanged.emit()

```

File: dot_patterns.json

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

[
{

```

```

    "id": 1,
    "name": "memoria",
    "qty": 50
},
{
    "id": 2,
    "name": "processador",
    "qty": 100
},
{
    "id": 3,
    "name": "chipset",
    "qty": 75
},
{
    "id": 4,
    "name": "diodo",
    "qty": 15
}
]

```

File: dot_patterns_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import QTreeWidget, QTreeWidgetItem, QGroupBox, QVBoxLayout
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager

```

```

class DotPatternsWidget(QGroupBox):

```

```

    """

```

```

    Widget compacto somente-leitura para mostrar os dots existentes.

```

```

    """

```

```

    def __init__(self, parent=None):

```

```

        super().__init__("Padrões de Dot", parent)

```

```

        self.tree = QTreeWidget()

```

```

        self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd"])

```

```

        self.tree.setColumnWidth(1, 120)

```

```

        v = QVBoxLayout(self); v.addWidget(self.tree)

```

```

        self.man = DotPatternManager()

```

```

        self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)

```

```

        self._refresh()

```

```

    # -----

```

```

    # API pública: padrão selecionado

```

```

    # -----

```

```

    def current_pattern(self):

```

```

        """

```

```

        Devolve o DotPattern selecionado ou None.

```

```

        """

```

```

item = self.tree.currentItem()
if not item:
    return None
try:
    dot_id = int(item.text(0))
except ValueError:
    return None
for p in self.man.patterns():
    if p.id == dot_id:
        return p
return None

def _refresh(self):
    self.tree.clear()
    for p in self.man.patterns():
        QTreeWidgetItem(self.tree, [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

```

File: dot_patterns_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QTreeWidgetItem, QTreeWidgetItem,
    QPushButton, QLineEdit, QSpinBox, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager

```

```

class DotPatternsDialog(QDialog):
    """
    Diálogo não-modal (always-on-top) para gerir padrões de Dot.
    """
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
        self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
        self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
        self.setWindowTitle("Padrões de Dot")
        self.man = DotPatternManager()
        self._build_ui()
        self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
        self._refresh()

    def _build_ui(self):
        v = QVBoxLayout(self)
        self.tree = QTreeWidgetItem()
        self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd. gotas"])
        self.tree.setColumnWidth(1, 160)
        v.addWidget(self.tree, 1)
        # ---- formulário adicionar -----
        h = QHBoxLayout()

```

```

self.ed_name = QLineEdit(); self.ed_name.setPlaceholderText("Nome")
self.sp_qty = QSpinBox(); self.sp_qty.setRange(1, 1000)
btn_add = QPushButton("Adicionar")
btn_del = QPushButton("Excluir")
h.addWidget(self.ed_name); h.addWidget(self.sp_qty)
h.addWidget(btn_add); h.addWidget(btn_del)
v.addLayout(h)
btn_close = QPushButton("Fechar"); btn_close.clicked.connect(self.hide)
v.addWidget(btn_close, 0, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
# ---- sinais -----
btn_add.clicked.connect(self._add)
btn_del.clicked.connect(self._delete)

# ----- slots -----
def _refresh(self):
    self.tree.clear()
    for p in self.man.patterns():
        QTreeWidgetItem(self.tree,
            [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

def _add(self):
    name = self.ed_name.text().strip()
    qty = self.sp_qty.value()
    if not name:
        QMessageBox.warning(self, "Nome vazio", "Digite um nome.")
        return
    self.man.add(name, qty)
    self.ed_name.clear(); self.sp_qty.setValue(1)

def _delete(self):
    item = self.tree.currentItem()
    if not item: return
    dot_id = int(item.text(0))
    if QMessageBox.question(self, "Confirma",
        f"Excluir dot #{dot_id} ({item.text(1)})?",
        QMessageBox.StandardButton.Yes |
        QMessageBox.StandardButton.No,
        QMessageBox.StandardButton.No) \
        != QMessageBox.StandardButton.Yes:
        return
    self.man.remove(dot_id)

```

File: settings.json

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

{
  "table_limits": {
    "1": {
      "x": [

```

```
    25001,
    50000
  ],
  "y": [
    0,
    18000
  ]
},
"2": {
  "x": [
    0,
    25000
  ],
  "y": [
    0,
    18000
  ]
}
},
"camera_index": 2,
"focus_calibration": {
  "a": 0.35714285714285715,
  "b": 400.0
},
"axis_calibration": {
  "X": 100.0,
  "Y2": 50.0,
  "Y1": 50.0,
  "Z": 20.0
},
"virtual_home": {
  "1": {
    "x": 38744,
    "y": 5796
  },
  "2": {
    "x": 11321,
    "y": 5750
  }
},
"camera_mm_per_pixel": 0.05,
"camera_fov": {
  "z0_z_pulses": 0,
  "z0_width_mm": 68.5,
  "z0_height_mm": 52.5,
  "z1_z_pulses": 700,
  "z1_width_mm": 37.0,
  "z1_height_mm": 29.0
}
}
```

File: mesa_plot_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

mesa_plot_widget.py

Widget (QGraphicsView) que desenha a área de trabalho de uma mesa,
os pontos carregados no programa e a posição atual da cabeça.

Usa apenas Qt (sem dependências externas).

"""

```
from typing import List, Tuple, Optional
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsView, QGraphicsScene, QGraphicsEllipseItem, \
    QGraphicsRectItem, QGraphicsSimpleTextItem
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush, QColor, QPainter
from PyQt6.QtCore import QRectF, Qt, QSizeF
```

```
class MesaPlotWidget(QGraphicsView):
    def __init__(self,
                 limits_xy: dict[str, Tuple[int, int]],
                 *,
                 title: str = "",
                 parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._lim = limits_xy          # {'x':(min,max),'y':(min,max)}
        self._scene = QGraphicsScene(self)
        self.setScene(self._scene)
        # Qt 6 ⇒ enum está em QPainter.RenderHint
        self.setRenderHints(
            self.renderHints()
            | QPainter.RenderHint.Antialiasing
            | QPainter.RenderHint.TextAntialiasing
        )
        # elementos estáticos
        self._build_static(title)

        # barras de rolagem sempre ocultas
        self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
        self.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
        # dinâmicos
        self._point_items: List[QGraphicsEllipseItem] = []
        self._head_item: Optional[QGraphicsEllipseItem] = None

    # -----
    # Construção do retângulo e título
    # -----
    def _build_static(self, title:str):
        self._scene.clear()
        x0,x1 = self._lim['x']; y0,y1 = self._lim['y']
        w = x1-x0; h = y1-y0
        # retângulo origem (0,0). Deixamos margem 5 %
        margin = 0.05*max(w,h)
```

```

rect = QRectF(x0-margin, y0-margin, w+2*margin, h+2*margin)
self._work_rect = rect
self.setSceneRect(rect)
pen = QPen(QColor("#455A64")); pen.setWidth(2)
brush = QBrush(Qt.BrushStyle.NoBrush)
self._scene.addRect(QRectF(x0, y0, w, h), pen, brush)
# título
tit = QGraphicsSimpleTextItem(title)
tit.setPos(x0, y0-h*0.07)
self._scene.addItem(tit)
# invert-Y para ficar origem em baixo-esquerda
self.scale(1, -1)

# força ajuste inicial
self._fit()

# -----
# Interface pública
# -----
def update_points(self, points: List[Tuple[float,float]]):
    """Lista [(x,y), ...] em pulsos."""
    # remove antigos
    for it in self._point_items:
        self._scene.removeItem(it)
    self._point_items.clear()
    # adiciona
    pen = QPen(Qt.GlobalColor.darkBlue); pen.setWidth(0)
    brush = QBrush(Qt.GlobalColor.blue)
    r_pix = 6 # diâmetro em pixels (fixo)
    for (x,y) in points:
        e = self._scene.addEllipse(
            x, y, 0, 0, pen, brush) # placeholder
        # tamanho fixo – ignora transformações (pixels na tela)
        e.setRect(-r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix)
        e.setPos(x, y)
        e.setFlag(QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
        self._point_items.append(e)

def update_head_position(self, x: int, y: int):
    """Atualiza / cria círculo vermelho da cabeça."""
    r_pix = 10
    if self._head_item is None:
        pen = QPen(Qt.GlobalColor.red); pen.setWidth(0)
        brush = QBrush(Qt.GlobalColor.red)
        self._head_item = self._scene.addEllipse(
            -r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix, pen, brush)
        self._head_item.setFlag(
            QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
    else:
        pass
    self._head_item.setPos(x, y)

```

```
# -----
# Ajusta automaticamente o zoom
# -----
def resizeEvent(self, ev):
    super().resizeEvent(ev)
    self._fit()

def _fit(self):
    """Ajusta o retângulo de trabalho para caber na view."""
    if hasattr(self, "_work_rect"):
        self.fitInView(self._work_rect, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
```

File: axes_control_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# axes_control_tab.py
"""
Widget completo de controle de eixos (quatro eixos + inspeção +
salvar / carregar + sequência). Reaproveita toda a lógica já existente
no MultiAxisMotorController; somente a parte visual fica aqui.
"""

from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout, QFrame, QSizePolicy
)
from mesa_plot_widget import MesaPlotWidget
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer

from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget
from sequence_control import InspectionPosition # typing

class AxesControlTab(QWidget):
    """
    Aba completa de controle. Recebe a instância do controlador principal
    (MultiAxisMotorController) para encaminhar sinais / slots.
    Se `primary=True`, alguns atributos comuns (pos_widget, mov_widget ...)
    são expostos no controlador para que o código já existente continue
    funcionando sem alteração.
    """

    def __init__(self, controller, *, primary: bool = False):
        super().__init__()
        self.ctrl = controller
        self.primary = primary
        self._build_ui()
```

```

# -----
# CONSTRUÇÃO
# -----

def _build_ui(self):
    """Copia exatamente a UI usada anteriormente."""
    grid = QGridLayout(self)
    grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    grid.setHorizontalSpacing(0)
    grid.setVerticalSpacing(0)

    # ----- COLUNA ESQUERDA (15 %) -----
    left_col = QVBoxLayout()

    aux_group = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
    left_col.addWidget(aux_group)
    left_col.addStretch()

    left_wrap = QWidget(); left_wrap.setLayout(left_col)
    grid.addWidget(left_wrap, 0, 0)

    # ----- COLUNA CENTRAL (70 %) -----
    # ----- VISUALIZAÇÃO DAS MESAS -----
    center_top = QFrame(objectName="centerTop")
    grid.addWidget(center_top, 0, 1)
    hplot = QHBoxLayout(center_top); hplot.setContentsMargins(2,2,2,2)
    # cria widgets gráficos para cada mesa
    self.plot_m1 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[1], title="Mesa 1")
    self.plot_m2 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[2], title="Mesa 2")
    hplot.addWidget(self.plot_m1); hplot.addWidget(self.plot_m2)

    # ----- COLUNA DIREITA (15 %) -----
    right_col = QVBoxLayout()

    self.mov_widget = MovementControlsWidget()
    right_col.addWidget(self.mov_widget)

    # Posições de inspeção
    self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
        get_current_position=self.ctrl._get_current_position_dict)
    self.inspect_widget.setMaximumHeight(260)
    right_col.addWidget(self.inspect_widget)

    backend = InspectionPositionsBackend(self.inspect_widget)
    self.prog_widget = ProgramIOWidget(backend)
    right_col.addWidget(self.prog_widget)
    # Esconde grupo de botões (passará a ser acessado via menu)
    self.prog_widget.hide()

    self.seq_widget = SequenceControlWidget(
        motion=self.ctrl._plc_motion_backend, # criado no controlador

```

```

        camera=None
    )
    right_col.addWidget(self.seq_widget)

    right_col.addStretch()
    right_wrap = QWidget(); right_wrap.setLayout(right_col)
    grid.addWidget(right_wrap, 0, 2)

    # ----- LINHA INFERIOR -----
    left_spacer = QWidget()
    right_spacer = QWidget()
    for s in (left_spacer, right_spacer):
        s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                        QSizePolicy.Policy.Preferred)

    bottom_placeholder = QFrame(objectName="centerBottom")
    bottom_placeholder.setStyleSheet(
        "QFrame { background-color:#ECEFF1; border: 1px dashed #B0BEC5; }")
    bottom_placeholder.setSizePolicy(
        QSizePolicy.Policy.Expanding, QSizePolicy.Policy.Expanding)

    grid.addWidget(left_spacer, 1, 0)
    grid.addWidget(bottom_placeholder, 1, 1)
    grid.addWidget(right_spacer, 1, 2)

    # ----- proporções (colunas 15|70|15, linhas 70|30) -----
    grid.setColumnStretch(0, 15)
    grid.setColumnStretch(1, 70)
    grid.setColumnStretch(2, 15)
    grid.setRowStretch(0, 7)
    grid.setRowStretch(1, 3)

    # ----- CONEXÕES DE SINAIS -----
    self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(
        self.ctrl._on_step_move_requested)
    self.mov_widget.jogStart.connect(self.ctrl._on_widget_jog_start)
    self.mov_widget.jogStop.connect(self.ctrl._on_widget_jog_stop)
    self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self.ctrl._on_go_to_zero)
    self.mov_widget.emergencyStopToggled.connect(
        lambda e: self.ctrl.emergency_stop() if e else None)

    self.inspect_widget.positionAdded.connect(
        lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
    self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
        lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
    self.prog_widget.fileLoaded.connect(
        lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

```

```

# logs salvar / carregar
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa carregado de: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa salvo em: {f}"))

# ----- expõe widgets principais no controlador -----
if self.primary:
    self.ctrl.mov_widget = self.mov_widget
    self.ctrl.inspect_widget = self.inspect_widget
    self.ctrl.prog_io_widget = self.prog_widget
    self.ctrl.seq_widget = self.seq_widget
    # expõe gráficos
    self.ctrl.mesa_plot_widgets = {1: self.plot_m1,
                                   2: self.plot_m2}

# ----- helper: converte lista p/ SequenceControl -----
def _to_model(self):
    lst = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        lst.append(
            InspectionPosition(
                name=p.name,
                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
            )
        )
    return lst

```

File: virtual_home_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

virtual_home_dialog.py

Diálogo para configurar o "homing virtual" (posição zero lógica)
de cada mesa. Salva em settings.json.

"""

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

```

```

class ConfigHomeDialog(QDialog):

```

"""

Janela NÃO modal (always-on-top) para configurar o zero virtual.
Sinal:
acceptedAndSaved() – emitido quando o utilizador clica OK.

.....

```
acceptedAndSaved = pyqtSignal()
def __init__(self, controller, parent=None):
    # NON-MODAL + sempre à frente
    super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
    self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
    self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
    self.setWindowTitle("Configuração de Homing Virtual")
    self._c = controller
    self._orig = controller.virtual_home
    self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    g = QGridLayout(self)
    self._spins = {} # (mesa, coord) -> spin
    row = 0
    for mesa in (1, 2):
        # título mesa
        g.addWidget(QLabel(f"<b>Mesa {mesa}</b>"), row, 0, 1, 5)
        row += 1
        # linha X
        g.addWidget(QLabel("X:"), row, 0)
        spx = QSpinBox(); spx.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spx.setValue(self._orig[mesa]["x"])
        g.addWidget(spx, row, 1)
        # botões
        btn_cap = QPushButton("Capturar posição atual")
        btn_cap.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._capture(m))
        btn_go = QPushButton("Ir para Home")
        btn_go.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._goto(m))
        g.addWidget(btn_cap, row, 2, 1, 2)
        g.addWidget(btn_go, row, 4)
        self._spins[(mesa, 'x')] = spx
        row += 1
        # linha Y
        g.addWidget(QLabel("Y:"), row, 0)
        spy = QSpinBox(); spy.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spy.setValue(self._orig[mesa]["y"])
        g.addWidget(spy, row, 1)
        self._spins[(mesa, 'y')] = spy
        row += 1
    # ----- OK / Cancel -----
    h = QHBoxLayout()
    ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self._on_ok)
    can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.hide)
    h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
    g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)

# ----- handlers -----
def _on_ok(self):
```

```

self.acceptedAndSaved.emit()
self.hide()

# ----- helpers -----
def _capture(self, mesa:int):
    """Lê posição atual do controlador e copia para os campos."""
    x = self._c.current_positions['X']
    y = self._c.current_positions['Y1' if mesa == 1 else 'Y2']
    self._spins[(mesa,'x')].setValue(x)
    self._spins[(mesa,'y')].setValue(y)

def _goto(self, mesa:int):
    """Move para o ponto configurado nos spinBoxes atuais."""
    x = self._spins[(mesa,'x')].value()
    y = self._spins[(mesa,'y')].value()
    dx = x - self._c.current_positions['X']
    y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
    dy = y - self._c.current_positions[y_axis]
    if dx: self._c.move_relative('X', dx)
    if dy: self._c.move_relative(y_axis, dy)

# ----- saída -----
def get_home_dict(self) -> dict[int,dict[str,int]]:
    return {
        1: {"x": self._spins[(1,'x')].value(),
            "y": self._spins[(1,'y')].value()},
        2: {"x": self._spins[(2,'x')].value(),
            "y": self._spins[(2,'y')].value()}
    }

```

File: settings_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# settings_manager.py
import json, typing as _t
from pathlib import Path

class SettingsManager:
    _FILE = Path(__file__).with_name("settings.json")

    def __init__(self):
        self.data = {  # defaults
            "table_limits": {
                "1": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]},
                "2": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]}
            },
            "camera_index": 0,
            "focus_calibration": {"a": 0.0, "b": 0.0},
            # ----- steps/mm por eixo -----
            "axis_calibration": {

```

```

        "X": 1.0,
        "Y2": 1.0,
        "Y1": 1.0,
        "Z": 1.0
    },
    # ----- homing virtual de cada mesa -----
    "virtual_home": {
        "1": {"x": 0, "y": 0},
        "2": {"x": 0, "y": 0}
    },
    # ----- escala câmera (mm por pixel @ Z-ref = 0) -----
    "camera_mm_per_pixel": 0.05,
    "camera_fov": {          # NOVO – campo de visão
        "z0_z_pulses": 0,
        "z0_width_mm": 61.0,
        "z0_height_mm": 45.0,
        "z1_z_pulses": 700,
        "z1_width_mm": 30.5,
        "z1_height_mm": 22.5
    }
}
self.load()

# -----
def load(self):
    if self._FILE.exists():
        try:
            self.data.update(json.loads(self._FILE.read_text("utf-8")))
        except Exception:
            pass          # mantém defaults

def save(self):
    try:
        self._FILE.write_text(json.dumps(self.data, indent=2), encoding="utf-8")
    except Exception:
        pass

# conveniência
@property
def table_limits(self) -> dict[int, dict[str, _t.Any]]:
    return {int(k): v for k, v in self.data["table_limits"].items()}

@table_limits.setter
def table_limits(self, v):
    self.data["table_limits"] = {str(k): v[k] for k in v}

@property
def camera_index(self) -> int:
    return int(self.data.get("camera_index", 0))

@camera_index.setter

```

```

def camera_index(self, idx: int):
    self.data["camera_index"] = int(idx)

# ----- foco -----
@property
def focus_coeffs(self):
    d = self.data.get("focus_calibration", {"a":0.0,"b":0.0})
    return d.get("a",0.0), d.get("b",0.0)

@focus_coeffs.setter
def focus_coeffs(self, ab):
    self.data["focus_calibration"] = {"a":ab[0], "b":ab[1]}

# ----- steps/mm -----
@property
def axis_steps(self) -> dict[str,float]:
    return {k: float(v) for k,v in self.data.get("axis_calibration", {}).items()}
@axis_steps.setter
def axis_steps(self, d: dict[str,float]):
    self.data["axis_calibration"] = {k: float(v) for k,v in d.items()}

# ----- homing virtual -----
@property
def virtual_home(self) -> dict[int, dict[str,int]]:
    vh = self.data.get("virtual_home", {"1":{"x":0,"y":0},"2":{"x":0,"y":0}})
    return {int(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])} for k,v in vh.items()}
@virtual_home.setter
def virtual_home(self, d: dict[int,dict[str,int]]):
    self.data["virtual_home"] = {str(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])}
                                for k,v in d.items()}

# ----- câmera -----
@property
def camera_mm_per_pixel(self) -> float:
    return float(self.data.get("camera_mm_per_pixel", 0.05))
@camera_mm_per_pixel.setter
def camera_mm_per_pixel(self, v: float):
    self.data["camera_mm_per_pixel"] = float(v)

# ----- campo-de-visão -----
@property
def camera_fov(self) -> dict:
    return self.data.get("camera_fov", {})
@camera_fov.setter
def camera_fov(self, d: dict):
    self.data["camera_fov"] = d

```

File: axis_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

axis_calibration_dialog.py

Diálogo modal que reutiliza CalibWidget (de cnc_calibration_widget.py)
e permite escolher qual eixo X/Y2/Y1/Z será calibrado.

"""

```
from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout, QComboBox, QLabel, QPushButton, \
    QHBoxLayout
from cnc_calibration_widget import CalibWidget
```

```
AXES = ("X", "Y2", "Y1", "Z")
```

```
class _BackendAdapter:
```

```
    """
```

```
    Implementa CalibrationBackend e redireciona apply_steps_per_mm(...)
    para o controlador principal, fixando o eixo escolhido.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, controller, axis: str):
```

```
        self._c = controller
```

```
        self._axis = axis
```

```
    # protocolo -----
```

```
    def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:
```

```
        self._c._set_axis_steps(self._axis, steps)
```

```
        return True
```

```
class AxisCalibrationDialog(QDialog):
```

```
    def __init__(self, controller, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.setWindowTitle("Calibração de Eixos")
```

```
        self._c = controller
```

```
        self._build_ui()
```

```
    # ----- UI -----
```

```
    def _build_ui(self):
```

```
        v = QVBoxLayout(self)
```

```
        # seleção de eixo
```

```
        hsel = QHBoxLayout()
```

```
        hsel.addWidget(QLabel("Eixo:"))
```

```
        self.cmb_axis = QComboBox()
```

```
        self.cmb_axis.addItem(AXES)
```

```
        hsel.addWidget(self.cmb_axis); hsel.addStretch()
```

```
        v.addLayout(hsel)
```

```
        # widget de calibração (backend definido depois)
```

```
        self.calib_widget = CalibWidget(None) # backend placeholder
```

```
        v.addWidget(self.calib_widget)
```

```
        # botões OK / Fechar
```

```

bok = QPushButton("Fechar")
bok.clicked.connect(self.accept)
h = QHBoxLayout(); h.addStretch(); h.addWidget(bok)
v.addLayout(h)

# sinais
self.cmb_axis.currentTextChanged.connect(self._on_axis_changed)
self._on_axis_changed(self.cmb_axis.currentText())

# ----- handlers -----
def _on_axis_changed(self, axis: str):
    # troca backend para refletir eixo actual
    self.calib_widget._backend = _BackendAdapter(self._c, axis)
    # mostra passos/mm atuais
    cur = self._c.steps_per_mm.get(axis, 1.0)
    self.calib_widget.lbl_result.setText(f'{cur:.3f} steps/mm (atual)')

```

File: cnc_calibration_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

cnc_calibration_widget.py

Widget genérico para calcular e aplicar a calibração de passos por milímetro (steps/mm) em sistemas CNC que usem motores de passo.

Fórmula adoptada

$$\text{steps_per_mm} = (\text{motor_full_steps_rev} \cdot \text{microsteps} \cdot \text{gear_ratio}) / \text{screw_pitch_mm}$$

onde

- motor_full_steps_rev – passos “inteiros” por volta (200 na maioria dos NEMA-17/23)
- microsteps – divisão electrónica do driver (1,2,4,8,16,32...)
- gear_ratio – relação de engrenagem/polia (se directo $\Rightarrow$ 1.0)
- screw_pitch_mm – avanço do fuso (mm por volta). Para correia dentada use pitch_mm = número_de_dentes_da_polia * passo_da_correa_mm.

O módulo expõe:

1. classe CalibrationCalculator (lógica pura $\rightarrow$ testável sem Qt)
2. protocolo CalibrationBackend (driver que receberá os novos steps/mm)
3. widget CalibWidget (interface PyQt 6)

Autor: 2025 – livre para uso sob MIT.

"""

```

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Protocol

```

----- 1) Lógica pura -----

```

@dataclass
class CalibrationParameters:
    motor_steps_rev: float = 200.0    # passos "cheios" por volta
    microsteps: float = 16.0          # divisão do driver
    gear_ratio: float = 1.0            # >1 se há redução; <1 se multiplicação
    screw_pitch_mm: float = 5.0        # avanço do fuso (mm)

class CalibrationCalculator:
    """Funções estáticas que podem ser unit-testadas sem Qt."""
    @staticmethod
    def steps_per_mm(p: CalibrationParameters) -> float:
        if p.screw_pitch_mm <= 0:
            raise ValueError("screw_pitch_mm deve ser > 0")
        return (p.motor_steps_rev * p.microsteps * p.gear_ratio) / p.screw_pitch_mm

# ----- 2) Backend para aplicação -----
class CalibrationBackend(Protocol):
    """
    Qualquer classe fornecida à GUI deve implementar:
        apply_steps_per_mm(steps: float) -> bool
    (pode aplicar nos eixos X/Y/Z conforme necessidade interna)
    """
    def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool: ...

# ----- 3) Interface PyQt 6 -----
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QHBoxLayout,
    QPushButton, QMessageBox, QLabel, QComboBox, QVBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

class CalibWidget(QWidget):
    """
    Widget completo para o utilizador introduzir parâmetros,
    ver o resultado em tempo-real e aplicar ao backend.

    Sinais:
        applied(float) – emitido quando o backend confirma aplicação
    """
    applied = pyqtSignal(float)

    def __init__(self,
        backend: CalibrationBackend | None = None,
        parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._backend = backend
        self._build_ui()

# ----- pública -----
def parameters(self) -> CalibrationParameters:
    return CalibrationParameters(

```

```

        motor_steps_rev=self.spin_steps_rev.value(),
        microsteps=float(self.cmb_micro.currentText()),
        gear_ratio=self.spin_gear.value(),
        screw_pitch_mm=self.spin_pitch.value()
    )

```

```

# ----- UI -----

```

```

def _build_ui(self):

```

```

    box = QGroupBox("Calibração de Steps/mm")
    form = QFormLayout(box)

```

```

    # passos/volta – maioria é 200
    self.spin_steps_rev = QDoubleSpinBox()
    self.spin_steps_rev.setRange(1, 2000)
    self.spin_steps_rev.setValue(200)
    self.spin_steps_rev.setDecimals(0)
    form.addRow("Passos por volta (motor):", self.spin_steps_rev)

```

```

    # micro-steps – drop-down comum
    self.cmb_micro = QComboBox()
    self.cmb_micro.addItem(str(v) for v in (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256))
    self.cmb_micro.setCurrentText("16")
    form.addRow("Microsteps do driver:", self.cmb_micro)

```

```

    # relação de engrenagem
    self.spin_gear = QDoubleSpinBox()
    self.spin_gear.setRange(0.01, 100.0)
    self.spin_gear.setSingleStep(0.01)
    self.spin_gear.setValue(1.0)
    form.addRow("Relação engrenagem (1=directo):", self.spin_gear)

```

```

    # passo do fuso / avanço da correia
    self.spin_pitch = QDoubleSpinBox()
    self.spin_pitch.setRange(0.01, 100.0)
    self.spin_pitch.setSingleStep(0.05)
    self.spin_pitch.setValue(5.0)
    form.addRow("Passo do fuso (mm/volta):", self.spin_pitch)

```

```

    # resultado
    self.lbl_result = QLabel("0.000 steps/mm")
    form.addRow("Resultado:", self.lbl_result)

```

```

    # botões
    h = QHBoxLayout()
    self.btn_apply = QPushButton("Aplicar ao Controlador")
    h.addWidget(self.btn_apply)
    form.addRow(h)

```

```

    # layout externo
    v = QVBoxLayout(self)
    v.addWidget(box)

```

```
v.addStretch()
```

```
# conexões
```

```
for w in (self.spin_steps_rev, self.cmb_micro,
          self.spin_gear, self.spin_pitch):
    if hasattr(w, "valueChanged"):
        w.valueChanged.connect(self._update_result)
    else: # QComboBox
        w.currentTextChanged.connect(self._update_result)
self._update_result()
self.btn_apply.clicked.connect(self._on_apply_clicked)
```

```
# ----- slots -----
```

```
def _update_result(self):
    try:
        steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
        self.lbl_result.setText(f"{steps:.3f} steps/mm")
    except Exception:
        self.lbl_result.setText("—")
```

```
def _on_apply_clicked(self):
    if self._backend is None:
        QMessageBox.warning(self, "Sem backend",
                            "Nenhum backend de CNC foi fornecido.")
        return
    steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
    ok = False
    try:
        ok = self._backend.apply_steps_per_mm(steps)
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao aplicar:\n{exc}")
        return
    if ok:
        QMessageBox.information(self, "Sucesso",
                                f"Parâmetro aplicado: {steps:.3f} steps/mm")
        self.applied.emit(steps)
    else:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                              "Backend reportou falha ao aplicar o valor.")
```

```
# ----- Demo isolado -----
```

```
if __name__ == "__main__":
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
    import sys, logging
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    # Backend fictício só para demonstração
    class _DummyBackend:
        def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:
            print(f"[BACKEND] set $100=$101=$102 ← {steps:.3f}")
            return True
```

```

app = QApplication(sys.argv)
w = CalibWidget(_DummyBackend())
w.setWindowTitle("Demo – Calibração CNC")
w.resize(320, 220)
w.show()
sys.exit(app.exec())

```

File: movement_controls_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# movement_controls_widget.py
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtGui import QFont, QDoubleValidator
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QGridLayout, QPushButton, QHBoxLayout,
    QLabel, QLineEdit, QVBoxLayout, QCheckBox, QMessageBox
)

class MovementControlsWidget(QWidget):
    """
    Painel com todos os controles de movimentação manual da CNC.
    A aplicação hospedeira conecta os sinais abaixo aos métodos do
    driver de movimento (GRBL, PLC, etc.).

    Sinais:
        stepMoveRequested(axis, distance, feed) – G90 (passo-a-passo)
        jogStart(axis, direction, feed) – G91 pressionado
        jogStop() – soltar botão em G91
        goToZeroRequested()
        emergencyStopToggled(engaged: bool) – STOP / RESET
    """

    stepMoveRequested = pyqtSignal(str, float, float)
    jogStart = pyqtSignal(str, int, float)
    jogStop = pyqtSignal()
    goToZeroRequested = pyqtSignal()
    emergencyStopToggled = pyqtSignal(bool)

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._build_ui()

    # -----
    # interface pública
    # -----

    def feed_rate(self) -> float:
        """Retorna o feed-rate atual (mm/min)."""

```

```

try:
    return float(self.ed_feed.text())
except ValueError:
    return 1000.0

```

```

def step_size(self) -> float:
    """Retorna o step size atual (mm)."""
    try:
        return float(self.ed_step.text())
    except ValueError:
        return 1.0

```

```

# -----
# construção da UI
# -----

```

```

def _build_ui(self):
    outer = QVBoxLayout(self)

```

```

    grp = QGroupBox("Movement Controls")
    grid = QGridLayout(grp)
    self.grid = grid

```

```

# ----- botões direcionais -----

```

```

# Y2

```

```

self.btn_up = QPushButton("Y2+") # Y2 +
self.btn_down = QPushButton("Y2-") # Y2 -

```

```

# X

```

```

self.btn_left = QPushButton("X-") # X -
self.btn_right = QPushButton("X+") # X +

```

```

# Y1

```

```

self.btn_y1_up = QPushButton("Y1+") # Y1 +
self.btn_y1_down = QPushButton("Y1-") # Y1 -

```

```

for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
    b.setMinimumSize(50, 50)
    f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

```

```

# LAYOUT

```

```

# col0 col1 col2 col3 col4

```

```

# ■ Y2+ Y1+ ■ Z-

```

```

# X- STOP X+ (v) ( )

```

```

# ■ Y2- Y1- ■ Z+

```

```

grid.addWidget(self.btn_up, 0, 1) # Y2+

```

```

grid.addWidget(self.btn_y1_up, 0, 2) # Y1+

```

```

grid.addWidget(self.btn_left, 1, 0) # X-

```

```

grid.addWidget(self.btn_right, 1, 3) # X+

```

```

grid.addWidget(self.btn_down, 2, 1) # Y2-

```

```

grid.addWidget(self.btn_y1_down, 2, 2) # Y1-

```

```

# ----- Z +/- -----

```

```

# ----- Z +/- -----
# Origem em cima, positivo para baixo → Z- em cima, Z+ em baixo
self.btn_z_up = QPushButton("Z-") # sobe
self.btn_z_down = QPushButton("Z+") # desce
for b in (self.btn_z_up, self.btn_z_down):
    b.setMinimumSize(50, 50)
    f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

grid.addWidget(self.btn_z_up, 0, 4) # Z- (coluna 4)
grid.addWidget(self.btn_z_down, 2, 4) # Z+ (coluna 4)

# ----- STOP / RESET -----
self.btn_stop = QPushButton("STOP")
self.btn_stop.setCheckable(True)
self.btn_stop.setMinimumSize(90, 40)
f = QFont(); f.setBold(True); self.btn_stop.setFont(f)
self._set_stop_style(False)
grid.addWidget(self.btn_stop, 1, 1, 1, 2, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

# ----- step size & feed rate -----
self.ed_step = QLineEdit("10")
self.ed_feed = QLineEdit("1000")
self.ed_step.setValidator(QDoubleValidator(0.001, 100000, 4, self))
self.ed_feed.setValidator(QDoubleValidator(1, 30000, 0, self))

h_step = QHBoxLayout()
h_step.addWidget(QLabel("Step size:"))
h_step.addWidget(self.ed_step)
h_step.addWidget(QLabel("mm"))
grid.addLayout(h_step, 3, 0, 1, 3)

h_feed = QHBoxLayout()
h_feed.addWidget(QLabel("Feed rate:"))
h_feed.addWidget(self.ed_feed)
h_feed.addWidget(QLabel("mm/min"))
grid.addLayout(h_feed, 4, 0, 1, 3)

# ----- modos de distância -----
h_mode = QHBoxLayout()
self.btn_abs = QPushButton("(Passo)")
self.btn_rel = QPushButton("(Contínuo)")
self.btn_abs.setCheckable(True)
self.btn_rel.setCheckable(True)
self.btn_rel.setChecked(True)
h_mode.addWidget(self.btn_abs); h_mode.addWidget(self.btn_rel)
grid.addLayout(h_mode, 5, 0, 1, 3)

# ----- Go to Zero -----
self.btn_gotozero = QPushButton("Go to Zero")
self.btn_gotozero.setMinimumHeight(32)
fz = QFont(); fz.setBold(True)

```

```

self.btn_gotozero.setFont(fz)
grid.addWidget(self.btn_gotozero, 6, 0, 1, 3)

# -----
# NOVO: "Posição Atual" encaixado no espaço em branco (col-4)
# A grade fica: col-0..4 já usados; criamos col-5 só p/ leitura
# -----
self.lbl_pos_x = QLabel("0"); self.lbl_pos_y2 = QLabel("0")
self.lbl_pos_y1 = QLabel("0"); self.lbl_pos_z = QLabel("0")
for lab in (self.lbl_pos_x, self.lbl_pos_y2,
            self.lbl_pos_y1, self.lbl_pos_z):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
    lab.setMinimumWidth(60)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:1px; }")

grid.setColumnStretch(5, 1)      # assegura 6.ª coluna

# grid.addWidget(QLabel("<b>Posição</b>"), 0, 5, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
grid.addWidget(QLabel("X:"), 3, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_x, 3, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 4, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y2, 4, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 5, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y1, 5, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Z:"), 6, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_z, 6, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)

# ----- finais -----
outer.addWidget(grp)
outer.addStretch()

# ligações
self._connect_signals()

# ----- API pública -----
def update_position(self, *, x: int, y2: int, y1: int, z: int):
    self.lbl_pos_x.setText(str(x))
    self.lbl_pos_y2.setText(str(y2))
    self.lbl_pos_y1.setText(str(y1))
    self.lbl_pos_z.setText(str(z))

# -----
# sinais internos → sinais públicos
# -----
def _connect_signals(self):

    # press / release – X e Y
    self.btn_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y2", +1))
    self.btn_down.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y2", -1))
    self.btn_left.pressed.connect( lambda: self._direction_press("X", -1))
    self.btn_right.pressed.connect( lambda: self._direction_press("X", +1))

```

```

# Y1
self.btn_y1_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y1", +1))
self.btn_y1_down.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Y1", -1))

for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
    b.released.connect(self._direction_release)

# press / release – Z (atenção: sentidos trocados)
self.btn_z_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Z", -1)) # Z-
self.btn_z_down.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Z", +1)) # Z+
self.btn_z_up.released.connect(self._direction_release)
self.btn_z_down.released.connect(self._direction_release)

# STOP / RESET
self.btn_stop.toggled.connect(self._on_stop_toggled)

# Go to Zero
self.btn_gotozero.clicked.connect(self.goToZeroRequested)

# troca de modo
self.btn_abs.clicked.connect(lambda: self._set_mode(True))
self.btn_rel.clicked.connect(lambda: self._set_mode(False))

# -----
# handlers
# -----
def _direction_press(self, axis: str, direction: int):
    feed = self.feed_rate()
    if self.btn_abs.isChecked():      # G90 – passo / step
        distance = self.step_size() * direction
        self.stepMoveRequested.emit(axis, distance, feed)
    else:                             # G91 – jog contínuo
        self.jogStart.emit(axis, direction, feed)

def _direction_release(self):
    if self.btn_rel.isChecked():
        self.jogStop.emit()

def _on_stop_toggled(self, engaged: bool):
    self._set_stop_style(engaged)
    self.emergencyStopToggled.emit(engaged)

def _set_stop_style(self, engaged: bool):
    if engaged: # RESET
        self.btn_stop.setText("RESET")
        self.btn_stop.setStyleSheet("background: orange; color: black;")
    else:       # STOP
        self.btn_stop.setText("STOP")
        self.btn_stop.setStyleSheet("background: red; color: white;")

```

```

def _set_mode(self, absolute: bool):
    self.btn_abs.setChecked(absolute)
    self.btn_rel.setChecked(not absolute)

# feedback optional (beep). Se desejar avisar o usuário
# QMessageBox.information(self, "Modo", "G90 selecionado" if absolute else "G91 selecionado")

# -----
# Demonstração isolada
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

    app = QApplication(sys.argv)
    w = MovementControlsWidget()
    w.resize(350, 320)
    w.show()

    # Liga sinais a prints no console
    w.stepMoveRequested.connect(
        lambda ax, dist, f: print(f"[step] {ax} {dist}mm F{f}")
    )
    w.jogStart.connect(
        lambda ax, dir, f: print(f"[jog] {ax} dir={dir} F{f}")
    )
    w.jogStop.connect(lambda: print("[jog] stop"))
    w.emergencyStopToggled.connect(
        lambda engaged: print("STOP ->", "ENGAGED" if engaged else "released")
    )
    w.goToZeroRequested.connect(lambda: print("[cmd] G0 X0 Y0 Z0"))

    sys.exit(app.exec())

```

File: focus_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# focus_calibration_dialog.py
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QVBoxLayout, QLabel, QSlider,
                             QPushButton, QHBoxLayout, QMessageBox,
                             QSpinBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap, QPainter, QPen

```

```

class FocusCalibrationDialog(QDialog):

```

```

    """

```

Passo-a-passo:

1. mover Z ao topo, ajustar foco, 'Definir Foco Alto'

2. mover Z ao fundo, ajustar foco, 'Definir Foco Baixo'

"""

```
def __init__(self, ctrl, parent=None):
    super().__init__(parent)
    self.setWindowTitle("Calibração de Foco (Z)")
    self.ctrl = ctrl      # MultiAxisMotorController
    self.a = 0.0; self.b = 0.0
    self._top_done = False
    self._build_ui()
    # ---- suspende auto-focus enquanto a janela estiver aberta ---
    self._prev_auto_state = ctrl.camera_manager.auto_enabled
    ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(False)
    self._img = None

def _build_ui(self):

    # ----- foco manual -----
    self.slider = QSlider(Qt.Orientation.Horizontal)
    self.slider.setRange(0,1023)
    v.addWidget(self.slider)

    self.spin_focus = QSpinBox()
    self.spin_focus.setRange(0,1023)
    self.spin_focus.setButtonSymbols(QSpinBox.ButtonSymbols.NoButtons)
    self.spin_focus.setFixedWidth(70)

    h_focus = QHBoxLayout()
    h_focus.addWidget(QLabel("Foco:"))
    h_focus.addWidget(self.spin_focus)
    h_focus.addStretch()
    v.addLayout(h_focus)

    # ligações bidirecionais
    self.slider.valueChanged.connect(self.spin_focus.setValue)
    self.spin_focus.valueChanged.connect(self.slider.setValue)

    # aplica foco em cada mudança
    self.slider.valueChanged.connect(self._apply_focus)
    # garante aplicação depois de soltar o mouse
    self.slider.sliderReleased.connect(lambda: self._apply_focus(self.slider.value()))
    self.spin_focus.editingFinished.connect(
        lambda: self._apply_focus(self.spin_focus.value()))

    # ----- posição Z atual -----
    hZ = QHBoxLayout()
    hZ.addWidget(QLabel("Z atual:"))
    self.lbl_z = QLabel("0")
    self.lbl_z.setMinimumWidth(80)
```

```

hZ.addWidget(self.lbl_z)
hZ.addStretch()
v.addLayout(hZ)

# timer interno p/ refrescar posição Z
self._timer = QTimer(self); self._timer.start(200)
self._timer.timeout.connect(
    lambda: self.lbl_z.setText(str(self.ctrl.current_positions['Z'])))

# ----- JOG Z (press / release) -----
hJog = QHBoxLayout()
btn_jog_up = QPushButton("JOG Z-")
btn_jog_down = QPushButton("JOG Z+")
btn_jog_up.pressed.connect( lambda: self.ctrl.jog_start('Z','-'))
btn_jog_up.released.connect( lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
btn_jog_down.pressed.connect(lambda: self.ctrl.jog_start('Z','+'))
btn_jog_down.released.connect(lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
hJog.addWidget(btn_jog_up); hJog.addWidget(btn_jog_down)
v.addLayout(hJog)

# ----- mover para valor absoluto -----
hAbs = QHBoxLayout()
self.spin_abs = QSpinBox()
self.spin_abs.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
hAbs.addWidget(QLabel("Ir para Z ="))
hAbs.addWidget(self.spin_abs)
btn_go_abs = QPushButton("Mover")
btn_go_abs.clicked.connect(self._move_abs_z)
hAbs.addWidget(btn_go_abs)
v.addLayout(hAbs)

# ----- Go To LIMITS -----
hl = QHBoxLayout()
btn_top = QPushButton("Go to limit – (Z alto)")
btn_bot = QPushButton("Go to limit + (Z baixo)")
btn_top.clicked.connect(self._go_top)
btn_bot.clicked.connect(self._go_bottom)
hl.addWidget(btn_top); hl.addWidget(btn_bot)
v.addLayout(hl)

# define foco top / bottom
h2 = QHBoxLayout()
self.btn_top = QPushButton("Definir Foco Alto")
self.btn_bot = QPushButton("Definir Foco Baixo")
self.btn_bot.setEnabled(False)
self.btn_top.clicked.connect(self._set_top)
self.btn_bot.clicked.connect(self._set_bot)
h2.addWidget(self.btn_top); h2.addWidget(self.btn_bot)
v.addLayout(h2)

# OK/Cancelar

```

```
bok = QPushButton("Salvar"); bok.clicked.connect(self._save)
bcan= QPushButton("Cancelar"); bcan.clicked.connect(self.reject)
h3 = QHBoxLayout(); h3.addStretch(); h3.addWidget(bok); h3.addWidget(bcan)
v.addLayout(h3)
```

```
# ----- movimento Z até limites -----
```

```
def _go_top(self):
    z0 = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23080_Z']) # limite-
    self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(z0)
    self.ctrl.move_axis_absolute('Z')
```

```
def _go_bottom(self):
    zmax = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23120']) # limite+
    if QMessageBox.question(self, "Atenção",
        "A cabeça irá DESCER até o limite POSITIVO de Z.\n"
        "Certifique-se de que não há obstáculos.\n\nContinuar?",
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No,
        QMessageBox.StandardButton.No) != QMessageBox.StandardButton.Yes:
        return
    self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(zmax)
    self.ctrl.move_axis_absolute('Z')
```

```
def _set_top(self):
    z = self.ctrl.current_positions['Z']
    f = self.slider.value()
    self._z_top = z; self._f_top = f
    self._top_done = True
    self.btn_bot.setEnabled(True)
    QMessageBox.information(self, "Passo 1 concluído",
        "Agora baixe cuidadosamente o eixo Z até o limite inferior e ajuste o foco.\nDepois clique em 'Definir Foco Baixo'.")
```

```
def _set_bot(self):
    z = self.ctrl.current_positions['Z']
    f = self.slider.value()
    if z == self._z_top:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "A posição Z deve ser diferente.")
        return
    self._z_bot = z; self._f_bot = f
    self.accept() # encerra diálogo
```

```
def _save(self):
    if not self._top_done:
        QMessageBox.warning(self, "Incompleto", "Defina os dois focos antes de salvar.")
    return
```

```
# ----- helper -----
```

```
def _apply_focus(self, val:int):
    self.ctrl.camera_manager.set_focus(val)
```

```
# ----- move para posição absoluta -----
```

```
def _move_abs_z(self):
```

```

val = self.spin_abs.value()
self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(val)
self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

```

```

# -----
def closeEvent(self, ev):
    # restaura estado anterior do auto-focus
    self.ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(self._prev_auto_state)
    super().closeEvent(ev)
    # encerra timer interno
    self._timer.stop()
    # garante que JOG foi desligado
    self.ctrl.jog_stop('Z')

```

File: position_status_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# position_status_widget.py
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal, Qt
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QLabel, QPushButton, QGridLayout, QVBoxLayout
)
from PyQt6.QtGui import QFont

```

```

class PositionStatusWidget(QWidget):

```

```

    """

```

Widget que exibe a posição atual dos eixos, o estado da máquina e oferece botões para zerar X, Y, Z ou todos os eixos de uma vez.

```

    """

```

Sinais ■ a aplicação hospedeira deve conectá-los ao driver CNC

```

zeroAllRequested = pyqtSignal()
zeroXRequested  = pyqtSignal()
zeroY2Requested = pyqtSignal()
zeroY1Requested = pyqtSignal()
zeroZRequested  = pyqtSignal()

```

```

def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)
    self._build_ui()

```

```

# -----
# API pública para a aplicação hospedeira atualizar dados do widget
# -----

```

```

def update_position(self, x=0, y2=0, y1=0, z=0):
    """Atualiza as labels de posição (valores em pulsos)."""
    self.lbl_x.setText(str(x))
    self.lbl_y2.setText(str(y2))

```

```

self.lbl_y1.setText(str(y1))
self.lbl_z.setText(str(z))

def update_status(self, status: str):
    """Atualiza o label de status da máquina (Idle, Run, Jog...)."""
    self.lbl_status.setText(status)

# -----
# Construção da interface
# -----
def _build_ui(self):
    outer = QVBoxLayout(self)

    grp = QGroupBox("Posição Atual (pulsos)")
    grid = QGridLayout(grp)

    font_values = QFont()
    font_values.setBold(True)

    # ---- eixo X -----
    grid.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
    self.lbl_x = QLabel("0")
    self.lbl_x.setFont(font_values)
    grid.addWidget(self.lbl_x, 0, 1)

    # ---- eixo Y2 -----
    grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 1, 0)
    self.lbl_y2 = QLabel("0")
    self.lbl_y2.setFont(font_values)
    grid.addWidget(self.lbl_y2, 1, 1)

    # ---- eixo Y1 -----
    grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 2, 0)
    self.lbl_y1 = QLabel("0")
    self.lbl_y1.setFont(font_values)
    grid.addWidget(self.lbl_y1, 2, 1)

    # ---- eixo Z -----
    grid.addWidget(QLabel("Z:"), 3, 0)
    self.lbl_z = QLabel("0")
    self.lbl_z.setFont(font_values)
    grid.addWidget(self.lbl_z, 3, 1)

    # ---- status -----
    grid.addWidget(QLabel("Status:"), 4, 0)
    self.lbl_status = QLabel("Desconectado")
    grid.addWidget(self.lbl_status, 4, 1)

    outer.addWidget(grp)
    outer.addStretch()

```

```

# -----
# Demo rápido: executa o widget numa janela isolada
# -----
if __name__ == "__main__":
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
    import sys, random, time

    app = QApplication(sys.argv)
    w = PositionStatusWidget()
    w.resize(250, 200)
    w.show()

    # Simula atualização de posição/status a cada 500 ms
    from PyQt6.QtCore import QTimer
    def _simulate():
        w.update_position(
            x=random.uniform(0, 100),
            y=random.uniform(0, 100),
            z=random.uniform(0, 50)
        )
        w.update_status(random.choice(["Idle", "Run", "Jog"]))
    QTimer.singleShot(0, _simulate)
    timer = QTimer()
    timer.timeout.connect(_simulate)
    timer.start(500)

    sys.exit(app.exec())

```

File: camera_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# camera_manager.py
import cv2, sys
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap

class CameraManager(QObject):
    frameReady = pyqtSignal(QImage)

    def __init__(self, cam_index: int = 0, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._idx = cam_index
        self._cap = None
        self._timer = QTimer(self)
        self._timer.timeout.connect(self._grab)
        self.open(self._idx)
        # coeficientes foco = a·Z+b (definidos pelo diálogo)
        self._a = 0.0
        self._b = 0.0

```

```

self._auto_enabled = True

# -----
def open(self, idx: int):
    self.close()
    self._idx = idx
    self._cap = cv2.VideoCapture(idx, cv2.CAP_DSHOW if sys.platform.startswith("win") else 0)
    if self._cap.isOpened():
        self._timer.start(30)    # ~33 fps máx
        # tenta deixar o foco em modo manual
        self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
    else:
        self._timer.stop()

# ----- foco manual -----
def set_focus(self, value: int):
    """Define foco manual. Range expandido 0-1023; converte se driver
    limitar a 0-255. Desliga AF toda vez para garantir efeito."""
    if self._cap is None:
        return
    # força AF = OFF
    self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
    # descobre faixa aceita
    ok = self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, int(value))
    if not ok:
        # talvez range 0-255
        val255 = int(value*255/1023)
        self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, val255)

# chamada periódica pelo controlador
def auto_focus(self, z_pulses: int):
    if not self._auto_enabled:
        return
    if self._a == 0.0 and self._b == 0.0:
        return    # não calibrado
    foc = int(self._a * z_pulses + self._b)
    foc = max(0, min(foc, 1023))
    self.set_focus(foc)

def load_calibration(self, a: float, b: float):
    self._a, self._b = a, b

# ----- liga / desliga auto-focus -----
@property
def auto_enabled(self) -> bool:
    return self._auto_enabled

def enable_auto_focus(self, enabled: bool):
    self._auto_enabled = enabled

def save_calibration(self):
    return {"a": self._a, "b": self._b}

```

```

def close(self):
    self._timer.stop()
    if self._cap is not None:
        self._cap.release()
        self._cap = None

# -----
def _grab(self):
    if self._cap is None: return
    ok, frame = self._cap.read()
    if not ok: return
    frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    h, w, _ = frame.shape
    img = QImage(frame.data, w, h, QImage.Format.Format_RGB888)
    self.frameReady.emit(img)

```

File: config_dialogs.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# config_dialogs.py
from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)

```

```

class WorkAreaConfigDialog(QDialog):
    """
    Diálogo modal para ajustar os limites de X e Y de cada mesa.
    Só permite valores positivos em pulsos.
    """

    def __init__(self, limits: dict[int, dict[str, tuple[int, int]]], parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Limites de Mesa")
        self._orig_limits = limits
        self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    g = QGridLayout(self)

    row = 0
    self._spins = {}    # {(mesa, eixo, kind): QSpinBox}
    for mesa in (1, 2):
        g.addWidget(QLabel(f"Mesa {mesa}"), row, 0, 1, 3)
        row += 1
        for eixo in ('x', 'y'):
            lim_min, lim_max = self._orig_limits[mesa][eixo]

```

```

g.addWidget(QLabel(f"{eixo.upper()} mín:"), row, 0)
sp_min = QSpinBox(); sp_min.setRange(0, 2_147_483_647)
sp_min.setValue(lim_min)
g.addWidget(sp_min, row, 1)

g.addWidget(QLabel("máx:"), row, 2)
sp_max = QSpinBox(); sp_max.setRange(1, 2_147_483_647)
sp_max.setValue(lim_max)
g.addWidget(sp_max, row, 3)

self._spins[(mesa, eixo, 'min')] = sp_min
self._spins[(mesa, eixo, 'max')] = sp_max
row += 1

# botão OK / Cancelar
h = QHBoxLayout()
ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self.accept)
can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.reject)
h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)

# ----- API -----
def get_limits(self) -> dict[int, dict[str, tuple[int, int]]]:
    """Devolve novo dicionário igual ao recebido mas com máx alterado."""
    new = {1: {}, 2: {}}
    for mesa in (1, 2):
        for eixo in ('x', 'y'):
            vmin = self._spins[(mesa, eixo, 'min')].value()
            vmax = self._spins[(mesa, eixo, 'max')].value()
            if vmax <= vmin:      # correção simples
                vmax = vmin + 1
            new[mesa][eixo] = (vmin, vmax)
    return new

```

File: program_io_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from __future__ import annotations
from pathlib import Path
from typing import Protocol, runtime_checkable

from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QPushButton,
    QFileDialog, QMessageBox
)

# -----
# 1) Protocolo (interface) para o backend que realmente salva/carrega

```

```
# -----
```

```
@runtime_checkable
```

```
class ProgramStorageBackend(Protocol):
```

```
    """
```

```
Interface mínima que o backend de persistência deve expor.
```

```
– InspectionPositionManager do projeto antigo já satisfaz.
```

```
    """
```

```
def save_to_file(self, filename: str) -> bool: ...
```

```
def load_from_file(self, filename: str) -> bool: ...
```

```
# -----
```

```
# 2) Widget de UI
```

```
# -----
```

```
class ProgramIOWidget(QWidget):
```

```
    """
```

```
Painel “Salvar / Carregar” pronto para ser acoplado a qualquer
```

```
aplicação. Usa um backend que implemente ProgramStorageBackend.
```

```
    """
```

```
fileSaved = pyqtSignal(str) # Caminho salvo
```

```
fileLoaded = pyqtSignal(str) # Caminho carregado
```

```
def __init__(self,
```

```
    backend: ProgramStorageBackend,
```

```
    *,
```

```
    file_filter: str = "Arquivos JSON (*.json)",
```

```
    default_suffix: str = ".json",
```

```
    parent=None) -> None:
```

```
    super().__init__(parent)
```

```
    if not isinstance(backend, ProgramStorageBackend):
```

```
        raise TypeError(
```

```
            "backend não implementa ProgramStorageBackend (save_to_file / load_from_file)"
```

```
        )
```

```
    self._backend = backend
```

```
    self._file_filter = file_filter
```

```
    self._default_suf = default_suffix
```

```
    self._build_ui()
```

```
# -----
```

```
# construção da interface
```

```
# -----
```

```
def _build_ui(self):
```

```
    grp = QGroupBox("Salvar / Carregar")
```

```
    v = QVBoxLayout(grp)
```

```
    self.btn_save = QPushButton("Salvar Programa")
```

```
    self.btn_load = QPushButton("Carregar Programa")
```

```
    v.addWidget(self.btn_save)
```

```
    v.addWidget(self.btn_load)
```

```

main = QVBoxLayout(self)
main.addWidget(grp)
main.addStretch()

# conexões
self.btn_save.clicked.connect(self._on_save_clicked)
self.btn_load.clicked.connect(self._on_load_clicked)

# -----
# slots privados
# -----
def _on_save_clicked(self):
    fname, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self, "Salvar Programa", "", self._file_filter
    )
    if not fname:
        return
    # garante extensão correta
    if self._default_suf and not fname.lower().endswith(self._default_suf):
        fname += self._default_suf

    ok = False
    try:
        ok = self._backend.save_to_file(fname)
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao salvar:\n{exc}")
        return

    if ok:
        self.fileSaved.emit(fname)
    else:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")

def _on_load_clicked(self):
    fname, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self, "Carregar Programa", "", self._file_filter
    )
    if not fname:
        return

    ok = False
    try:
        ok = self._backend.load_from_file(fname)
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao carregar:\n{exc}")
        return

    if ok:
        self.fileLoaded.emit(fname)
    else:

```

```
QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")
```

```
# -----
# 3) Demonstração rápida
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys, json, tempfile
    from dataclasses import dataclass, asdict
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QLabel

    # Backend de exemplo -----
    class _DummyBackend:
        """Exemplo simples que salva/carrega um dict em JSON."""
        def __init__(self):
            self.data = {"positions": [], "sequences": []}

        def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
            Path(filename).write_text(json.dumps(self.data, indent=2),
                                       encoding="utf-8")
            return True

        def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
            self.data = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))
            return True

    # Qt demo -----
    app = QApplication(sys.argv)
    backend = _DummyBackend()
    widget = ProgramIOWidget(backend)
    widget.resize(220, 120)

    # Mostra em label onde salvou/carregou
    info = QLabel()
    def _saved(f): info.setText(f"Salvo: {Path(f).name}")
    def _loaded(f): info.setText(f"Carregado: {Path(f).name}")
    widget.fileSaved.connect(_saved)
    widget.fileLoaded.connect(_loaded)

    wrapper = QWidget()
    lay = QVBoxLayout(wrapper); lay.addWidget(widget); lay.addWidget(info)
    wrapper.show()
    sys.exit(app.exec())
```

File: sequence_control.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

.....

sequence_control.py

Módulo plug-and-play para executar uma sequência de posições (X,Y,Z)
num sistema CNC + câmera.

Dependências:

PyQt6>=6.5

(Opcional) o dataclass InspectionPosition já usado nos módulos anteriores.

Caso não exista no projeto hospedeiro basta
substituir por dicts {'x':..., 'y':..., 'z':...}.

"""

```
from __future__ import annotations
from typing import List, Protocol, Callable, Dict, Any
from dataclasses import dataclass

from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal, QObject, Qt
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QPushButton,
    QProgressBar, QLabel, QFileDialog, QMessageBox
)
```

```
# -----
# 1) Modelo de dados (reaproveitável)
# -----
@dataclass
class InspectionPosition:
    name: str
    x: float
    y2: float
    y1: float
    z: float = 0.0
    camera_params: Dict[str, Any] | None = None
```

```
# -----
# 2) Protocolos (interfaces) para back-ends
# -----
class MotionBackend(Protocol):
    """Funções mínimas exigidas do sistema de movimento (GRBL, PLC etc.)."""
    def move_to_absolute_position(self,
        x: float | None,
        y2: float | None,
        y1: float | None,
        z: float | None,
        feed_rate: float = 1000) -> bool: ...

    def wait_for_idle(self) -> bool: ...
# opcional, mas ajuda:
    def set_feed_rate(self, feed_rate: float): ...
```

```

class CameraBackend(Protocol):
    """Funções mínimas exigidas da câmera (pode ser dummy)."""
    def capture(self, params: Dict[str, Any] | None = None): ...

# -----
# 3) Thread que percorre a sequência
# -----

class SequenceRunnerThread(QThread):
    progress      = pyqtSignal(int, int) # idx_atual, total
    imageCaptured = pyqtSignal(object)  # imagem capturada
    finished      = pyqtSignal()
    error         = pyqtSignal(str)

    def __init__(self,
        motion: MotionBackend,
        camera: CameraBackend | None,
        positions: List[InspectionPosition],
        feed_rate: float = 1000.0):
        super().__init__()
        self._motion = motion
        self._camera = camera
        self._positions = positions
        self._feed_rate = feed_rate
        self._stop_flag = False

    def request_stop(self):
        self._stop_flag = True

    def run(self):
        try:
            total = len(self._positions)
            if total == 0:
                self.error.emit("Sequência vazia")
                return
            # feed opcional
            if hasattr(self._motion, "set_feed_rate"):
                self._motion.set_feed_rate(self._feed_rate)

            for idx, pos in enumerate(self._positions, 1):
                if self._stop_flag:
                    self.error.emit("Execução interrompida pelo usuário")
                    return

                ok = self._motion.move_to_absolute_position(
                    pos.x, pos.y2, pos.y1, pos.z, feed_rate=self._feed_rate)
                if not ok:
                    self.error.emit(f"Falha ao enviar movimento para {pos.name}")
                    return
                if not self._motion.wait_for_idle():
                    self.error.emit("Timeout de movimento")

```

```
return
```

```
# ----- dwell 100 ms entre pontos -----  
# evita que o próximo comando seja enfileirado antes  
# do CLP realmente liberar todos os eixos.  
self.msleep(100)      # (== 0,1 s)
```

```
if self._camera is not None:  
    try:  
        img = self._camera.capture(pos.camera_params or None)  
        self.imageCaptured.emit(img)  
    except Exception as exc:  
        self.error.emit(f"Erro na captura: {exc}")  
    return
```

```
self.progress.emit(idx, total)
```

```
self.finished.emit()
```

```
except Exception as exc:  
    self.error.emit(str(exc))
```

```
# -----  
# 4) Widget de controle da sequência  
# -----
```

```
class SequenceControlWidget(QWidget):  
    """
```

Widget genérico com:

- Botão Executar
- Botão Parar
- Barra de progresso
- Status

Sinais principais do runner são replicados para facilitar
ligação com outros componentes da GUI.

```
"""
```

```
imageCaptured = pyqtSignal(object)  
sequenceFinished = pyqtSignal()  
sequenceError = pyqtSignal(str)
```

```
def __init__(self,  
             motion: MotionBackend,  
             camera: CameraBackend | None = None,  
             parent=None):  
    super().__init__(parent)  
    self._motion = motion  
    self._camera = camera  
    self._positions: List[InspectionPosition] = []  
    self._runner: SequenceRunnerThread | None = None  
    self._build_ui()
```

```

# ----- API pública -----
def set_positions(self, positions: List[InspectionPosition]):
    """Define/atualiza a lista de posições da sequência."""
    self._positions = positions
    self._status.setText(f'{len(positions)} posições prontas')

def load_positions_from_callable(self, loader: Callable[[], List[InspectionPosition]]):
    """Permite ligar um botão 'Carregar...' externo a esta função."""
    try:
        self.set_positions(loader())
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f'Falha ao carregar posições:\n{exc}')

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    grp = QGroupBox("Controle de Sequência")
    v = QVBoxLayout(grp)

    self._btn_execute = QPushButton("Executar Sequência")
    self._btn_stop = QPushButton("Parar")
    self._btn_stop.setEnabled(False)

    self._progress = QProgressBar()
    self._progress.setValue(0)
    self._progress.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

    self._status = QLabel("Sem sequência")

    v.addWidget(self._btn_execute)
    v.addWidget(self._btn_stop)
    v.addWidget(self._progress)
    v.addWidget(self._status)

    main = QVBoxLayout(self)
    main.addWidget(grp)
    main.addStretch()

    # ligações
    self._btn_execute.clicked.connect(self._start)
    self._btn_stop.clicked.connect(self._stop)

# ----- handlers -----
def _start(self):
    if not self._positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Nenhuma posição definida")
        return
    if self._runner and self._runner.isRunning():
        return # já rodando

    self._progress.setRange(0, len(self._positions))

```

```

self._progress.setValue(0)
self._status.setText("Executando...")
self._btn_execute.setEnabled(False)
self._btn_stop.setEnabled(True)

self._runner = SequenceRunnerThread(
    self._motion, self._camera, self._positions
)
self._runner.progress.connect(self._on_progress)
self._runner.imageCaptured.connect(self.imageCaptured)
self._runner.finished.connect(self._on_finished)
self._runner.error.connect(self._on_error)
self._runner.start()

```

```

def _stop(self):
    if self._runner and self._runner.isRunning():
        self._runner.request_stop()

```

```

def _on_progress(self, idx: int, total: int):
    self._progress.setValue(idx)
    self._status.setText(f'{idx}/{total} concluídos')

```

```

def _on_finished(self):
    self._status.setText("Concluída")
    self._btn_execute.setEnabled(True)
    self._btn_stop.setEnabled(False)
    self.sequenceFinished.emit()

```

```

def _on_error(self, msg: str):
    self._status.setText(f'Erro: {msg}')
    self._btn_execute.setEnabled(True)
    self._btn_stop.setEnabled(False)
    self.sequenceError.emit(msg)

```

```

# -----

```

```

# 5) Demonstração stand-alone

```

```

# -----

```

```

if __name__ == "__main__":
    import sys
    from random import random
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

```

```

# --- Back-ends fictícios -----

```

```

class _DummyMotion:
    def move_to_absolute_position(self, x, y2, y1, z, feed_rate=1000):
        print(f'[motion] X={x:.2f} Y2={y2:.2f} Y1={y1:.2f} Z={z:.2f} F{feed_rate}')
        return True
    def wait_for_idle(self): pass
    def set_feed_rate(self, fr): print("[motion] Feed =", fr)

```

```

class _DummyCamera:
    def capture(self, params=None):
        import numpy as np
        # gera imagem RGB aleatória 320x240
        return (np.random.rand(240, 320, 3) * 255).astype("uint8")

# --- dados de exemplo -----
demo_positions = [
    InspectionPosition(f"P{i+1}", random()*100, random()*80, 0.0)
    for i in range(5)
]

# --- aplica ao widget -----
app = QApplication(sys.argv)
widget = SequenceControlWidget(_DummyMotion(), _DummyCamera())
widget.set_positions(demo_positions)
widget.resize(280, 200)
widget.show()

widget.imageCaptured.connect(lambda img: print("[seq] imagem capturada", type(img)))

sys.exit(app.exec())

```

File: positions_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from __future__ import annotations
import json
from pathlib import Path
from typing import List

from program_io_widget import ProgramStorageBackend    # protocolo
from inspection_positions_widget import (
    InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
)

class InspectionPositionsBackend(ProgramStorageBackend):
    """
    Backend que salva/carrega a lista de InspectionPosition em JSON.
    Estrutura gravada:
    [
        {"name": "1", "x": 123, "y2": 456, "y1": 777, "z": 0},
        ...
    ]
    """
    def __init__(self, widget: InspectionPositionsWidget):
        self._widget = widget

```

```
# ----- ProgramStorageBackend -----
def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
    data = [
        {
            "name": p.name,
            "x": p.x,
            "y2": p.y2,
            "y1": p.y1,
            "z": p.z,
            "meta": p.meta or {}
        }
        for p in self._widget.positions()
    ]
    Path(filename).write_text(json.dumps(data, indent=2),
                              encoding="utf-8")
    return True

def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
    raw = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))
    if not isinstance(raw, list):
        raise ValueError("formato inválido – era esperado uma lista JSON")

    self._widget.clear()
    for d in raw:
        pos = InspectionPosition(
            name=str(d.get("name", "")),
            x=float(d.get("x", 0)),
            y2=float(d.get("y2", 0)),
            y1=float(d.get("y1", 0)),
            z=float(d.get("z", 0)),
            meta=d.get("meta")
        )
        self._widget.add_position(pos)
    return True
```

File: lista de endereços CLP - Google Sheets 16-07-2025.pdf

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

Error reading file: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd3 in position 10: invalid continuation byte

File: fov_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

fov_calibration_dialog.py

Permite calibrar o campo-de-visão da câmera em dois pontos de Z
(ex.: Z=0 e Z=700). Os valores são gravados em settings.json.

"""

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QDoubleSpinBox,
    QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt

class FOVCalibrationDialog(QDialog):
    def __init__(self, settings_mgr, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Calibração de Campo de Visão")
        self._s = settings_mgr
        self._orig = settings_mgr.camera_fov
        self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    g = QGridLayout(self)
    # linha 0 – cabeçalhos
    g.addWidget(QLabel("Parâmetro"), 0, 0)
    g.addWidget(QLabel("Z-ref 0"), 0, 1)
    g.addWidget(QLabel("Z-ref 1"), 0, 2)
    # linha 1 – Z pulsos
    g.addWidget(QLabel("Z (pulsos):"), 1, 0)
    self.sp_z0 = QSpinBox(); self.sp_z0.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
    self.sp_z1 = QSpinBox(); self.sp_z1.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
    self.sp_z0.setValue(self._orig.get("z0_z_pulses", 0))
    self.sp_z1.setValue(self._orig.get("z1_z_pulses", 700))
    g.addWidget(self.sp_z0, 1, 1); g.addWidget(self.sp_z1, 1, 2)
    # linha 2 – largura
    g.addWidget(QLabel("Largura visível (mm):"), 2, 0)
    self.sp_w0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w0.setRange(0.01, 1000); self.sp_w0.setDecimals(2)
    self.sp_w1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w1.setRange(0.01, 1000); self.sp_w1.setDecimals(2)
    self.sp_w0.setValue(self._orig.get("z0_width_mm", 61.0))
    self.sp_w1.setValue(self._orig.get("z1_width_mm", 30.5))
    g.addWidget(self.sp_w0, 2, 1); g.addWidget(self.sp_w1, 2, 2)
    # linha 3 – altura
    g.addWidget(QLabel("Altura visível (mm):"), 3, 0)
    self.sp_h0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h0.setRange(0.01, 1000); self.sp_h0.setDecimals(2)
    self.sp_h1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h1.setRange(0.01, 1000); self.sp_h1.setDecimals(2)
    self.sp_h0.setValue(self._orig.get("z0_height_mm", 45.0))
    self.sp_h1.setValue(self._orig.get("z1_height_mm", 22.5))
    g.addWidget(self.sp_h0, 3, 1); g.addWidget(self.sp_h1, 3, 2)
    # botões
    h = QHBoxLayout()
    btn_ok = QPushButton("Salvar"); btn_ok.clicked.connect(self._save)
    btn_can = QPushButton("Cancelar"); btn_can.clicked.connect(self.reject)
    h.addStretch(); h.addWidget(btn_ok); h.addWidget(btn_can)
    g.addLayout(h, 4, 0, 1, 3)

# ----- salvar -----
def _save(self):

```

```
fov = {
    "z0_z_pulses": self.sp_z0.value(),
    "z0_width_mm": self.sp_w0.value(),
    "z0_height_mm": self.sp_h0.value(),
    "z1_z_pulses": self.sp_z1.value(),
    "z1_width_mm": self.sp_w1.value(),
    "z1_height_mm": self.sp_h1.value()
}
self._s.camera_fov = fov
self._s.save()
self.accept()
```