

Cabos Multiplex Copperfio para Baixa Tensão 06/1 kV Isolados com PE/XLPE – Triplex



8182 –Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudado de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV- Requisitos de desempenho.

Os Cabos multiplex Copperfio são formados pela reunião de 1, 2 ou 3 condutores fase em torno de um condutor neutro, e são utilizados em circuitos de alimentação e/ou distribuição de energia elétrica em tensões de até 1.000 V entre fases, ou 600 V entre fase e neutro.

Os condutores fase dos cabos multiplex Copperfio são identificados através de gravação sobre a isolamento com tinta indelével ou isolados nas cores pretas, vermelha e cinza. Nos cabos multiplex Copperfio com neutro isolado a identificação deste é feita na cor azul claro.

Triplex Neutro Nu

Formação Seção nominal (mm ²)	Condutor fase			Condutor neutro			Massa aproximada (kg/km)
	Nº Mínimo de fios	Diâmetro Mínimo do Condutor (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Tipo	Nº Mínimo de fios	Diâmetro Mínimo do Condutor (mm)	
2x1x10+10	7	4,05	1,20	CA	7	4,08	131
2x1x16+16	7	4,60	1,20	CA	7	5,10	181
2x1x25+25	7	5,90	1,40	CA	7	6,18	268
2x1x35+35	7	7,00	1,60	CA/CAL	7	7,50	375
2x1x50+50	7	8,00	1,60	CA/CAL	7	9,00	491
2x1x70+70	12	9,50	1,80	CAL	7	10,35	675

Triplex Neutro Isolado

Formação Seção nominal (mm²)	Condutor fase			Condutor neutro				Massa aproximada (kg/km)
	Nº Mínimo de fios	Diâmetro Mínimo do Condutor (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Tipo	Nº Mínimo de fios	Diâmetro Mínimo do Condutor (mm)	Espessura de Isolação (mm)	
2x1x10+10	7	4,05	1,20	CA	7	4,08	1,20	157
2x1x16+16	7	4,60	1,20	CA	7	5,10	1,20	206
2x1x25+25	7	5,90	1,40	CA	7	6,18	1,40	302
2x1x35+35	7	7,00	1,60	CA/CAL	7	7,50	1,60	422
2x1x50+50	7	8,00	1,60	CA/CAL	7	9,00	1,60	549
2x1x70+70	12	9,50	1,80	CAL	7	10,35	1,80	918