RSYNC

Su root

Se connecter en admin

Apt install rsync

sudo mkdir -p /backup/glpi

sudo mkdir -p /backup/glpi-data

sudo rsync -av /var/www/html/glpi/ /backup/glpi/

sudo rsync -av /var/lib/glpi/ /backup/glpi-data/

<u>créer un script</u>

```
#!/bin/bash

# Paramètres
RPO_BACKUPS_TO_KEEP=7      # garder les 7 dernières sauvegardes
DATE=$(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
GLPI_SITE="/var/www/html/glpi/"
GLPI_DATA="/var/lib/glpi/"
BACKUP_DIR="/backup"

# Noms des dossiers de sauvegarde
BACKUP_SITE="$BACKUP_DIR/glpi_$DATE"
BACKUP_DATA="$BACKUP_DIR/glpi-data_$DATE"

# Créer les dossiers
mkdir -p "$BACKUP_SITE"
mkdir -p "$BACKUP_DATA"

# Sauvegarde incrémentale
```

```
rsync -av --delete "$GLPI_SITE" "$BACKUP_SITE"
rsync -av --delete "$GLPI_DATA" "$BACKUP_DATA"

# Supprimer les anciennes sauvegardes pour respecter RPO
cd "$BACKUP_DIR"
ls -1dt glpi_* | tail -n +$((RPO_BACKUPS_TO_KEEP + 1)) | xargs -r rm -rf
ls -1dt glpi-data_* | tail -n +$((RPO_BACKUPS_TO_KEEP + 1)) | xargs -r rm -rf

echo "Sauvegarde terminée : $DATE"
```

le rendre executable :

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_glpi.sh
```

Tester

```
sudo /usr/local/bin/backup_glpi.sh
```

Automatiser Grace à CRON

```
sudo crontab -e
```

Executer la sauvegarde tout les jours à 2h

```
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_glpi.sh >> /var/log/backup_glpi.log 2>&1
```

Historique de sauvegarde :

```
>> /var/log/backup_glpi.log 2>&1
```