1. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
1	2	A7:2 (−)	HL1:-	0,75 мм²	чёрный	ШО1	
2	2	HL1:-	HL2:-	0,75 мм²	чёрный	ШО1	
3	2	ШО1.XT8:2	A7:2 (−)	0,75 мм²	чёрный	ШО1	
4	6	ШО1.XT9:1	SB0.1:1	0,75 мм²	красный	ШО1	
5	8	A7:3 (+)	HL1:+	0,75 мм²	красный	ШО1	
6	8	HL1:+	SB1:3	0,75 мм²	красный	ШО1	
7	8	SB1:3	SB2:1	0,75 мм²	красный	ШО1	
8	8	SB2:1	SB3:3	0,75 мм²	красный	ШО1	
9	8	SB3:3	SB4:3	0,75 мм²	красный	ШО1	
10	8	SB4:3	SB5:3	0,75 мм²	красный	ШО1	
11	8	ШО1.XT8:1	A7:3 (+)	0,75 мм²	красный	ШО1	
12	13	ШО1.XT9:2	SB0.1:2	0,75 мм²	красный	ШО1	
13	20	ШО1.XT9:3	SB1:4	0,75 мм²	красный	ШО1	
14	21	ШО1.XT9:4	SB2:2	0,75 мм²	красный	ШО1	
15	22	ШО1.XT9:5	SB3:4	0,75 мм²	красный	ШО1	
16	23	ШО1.XT9:6	SB4:4	0,75 мм²	красный	ШО1	
17	24	ШО1.XT9:7	SB5:4	0,75 мм²	красный	ШО1	
18	107	ШО1.XT9:8	HL2:+	0,75 мм²	красный	ШО1	
19	PE	ШО1.PE:02	ШО1:корпус	6 мм²	ж/з	ШО1	
20	PE	ШО1.PE:03	ШО1:плита	6 мм²	ж/з	ШО1	
21	PE	ШО1.PE:04	ШО1:дверь	6 мм²	ж/з	ШО1	
22	PE	ШО1.PE:05	ШО1.XPE1:1a	2,5 мм²	ж/з	ШО1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
23	PE	ШО1.XPE1:1b	A7:1 (FG)	2,5 мм²	ж/з	ШО1	Через MTU-2.5PE
24	PE	ШО1.XT8:PE	ШО1.PE:01	2,5 мм²	ж/з	ШО1	От парной клеммы PE к шине PE; 2,5 мм²
25	W5	ШО1.XJ1:OUT	A7:ETH	—	—	ШО1	RJ45, все 8 контактов 1:1; Cat.5e
26	1	FU1:1	FU2:1	2,5 мм²	красный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.ТЭ4	Вер. 27
Разраб.					Шкафы ШС1 и ШО1 Таблица соединений	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.						
Т.контр.						Лист 1 Листов 12
Н.контр.						
Утв.						

Формат А2

2. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ P27 и спецификация P18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
27	1	FU2:1	FU3:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
28	1	FU3:1	FU4:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
29	1	FU4:1	FU5:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
30	1	FU5:1	FU6:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
31	1	G2:+V	FU1:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
32	2	A1:C0 [Л06]	A1:C0 [П06]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
33	2	A1:C0 [П06]	A1:S/S [Л01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
34	2	A1:S/S [Л01]	A1:S/S [П01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
35	2	A2:S/S [Л01]	A2:S/S [Л02]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
36	2	A2:S/S [Л02]	A2:S/S [П01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
37	2	A2:S/S [П01]	A2:S/S [П02]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
38	2	A3:0V	A3:VI1−	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.
39	2	A4:C0 [П01]	A4:C0 [П02]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
40	2	A4:C0 [П02]	A4:S/S [Л01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
41	2	A4:S/S [Л01]	A4:S/S [Л02]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
42	2	A8:P1-	A9:PWR 2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
43	2	G2:-V	PE1:15	2,5 мм²	чёрный	ШС1	Постоянная связь 0 В–PE; второй минусовой зажим G2
44	2	G2:-V	XD2:01a	2,5 мм²	чёрный	ШС1	Ввод на распределительную группу
45	2	K15:A2	KV1:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
46	2	KSR1:A2	K15:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
47	2	KV1:A2	KM1:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
48	2	UZ1:DCM	K1:11	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
49	2	XD2:01b	A1:C0 [Л06]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
50	2	XD2:02b	A2:S/S [Л01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
51	2	XD2:03b	A3:0V	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.
52	2	XD2:04b	A4:C0 [П01]	0,75 мм²	чёрный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

3. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ P27 и спецификация P18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
53	2	XD2:05b	A8:P1-	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
54	2	XD2:06b	KSR1:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
55	2	XD2:07b	UZ1:DCM	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
56	2	XD2:08b	XT2:2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
57	2	XD2:09b	XT3:2	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
58	2	XD2:10a	XD2:11a	2,5 мм²	чёрный	ШС1	Проводная перемычка, продолжение общей цепи 2 на клемму 11
59	2	XD2:10b	XT8:2	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
60	2	XD2:11b	XT11:2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
61	2	XT3:2	XT3:4	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
62	2	XT3:4	XT3:6	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
63	2	XT3:6	XT3:8	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
64	2	XT3:8	XT3:10	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
65	2	XT3:10	XT3:12	2,5 мм²	чёрный	ШС1	
66	3	A8:P1+	A9:PWR 1	0,75 мм²	красный	ШС1	
67	3	FU1:2	XD3:01a	2,5 мм²	красный	ШС1	Ввод на распределительную группу
68	3	K1:A1	K2:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
69	3	K2:A1	K3:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
70	3	K3:A1	K4:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
71	3	K4:A1	K5:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
72	3	K5:A1	K6:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
73	3	K6:A1	K7:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
74	3	K7:A1	K8:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
75	3	K8:A1	K9:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
76	3	K9:A1	K10:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
77	3	K10:A1	K11:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
78	3	K11:A1	K12:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

4. Таблица электрических соединений

Основание: Х2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
79	3	K12:A1	K13:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
80	3	K13:A1	K14:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
81	3	K14:A1	K16:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
82	3	KM1:13	SK2:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
83	3	KV1:A1	KV1:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
84	3	XD3:01b	K1:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
85	3	XD3:02b	KV1:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
86	3	XD3:03b	UZ1:RC	0,75 мм²	красный	ШС1	
87	3	XD3:04b	K9:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
88	3	XD3:05b	SQ1:13	0,75 мм²	красный	ШС1	
89	3	XD3:06b	KM1:13	0,75 мм²	красный	ШС1	
90	3	XD3:07b	XT11:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
91	3	XD3:08b	A8:P1+	0,75 мм²	красный	ШС1	
92	4	FU2:2	XT2:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
93	4	XT2:1	XT2:4	0,75 мм²	красный	ШС1	
94	4	XT2:4	XT2:7	0,75 мм²	красный	ШС1	
95	4	XT2:7	XT2:10	0,75 мм²	красный	ШС1	
96	4	XT2:10	XT2:13	0,75 мм²	красный	ШС1	
97	4	XT2:13	XT2:16	0,75 мм²	красный	ШС1	
98	4	XT2:16	XT2:19	0,75 мм²	красный	ШС1	
99	4	XT2:19	XT2:22	0,75 мм²	красный	ШС1	
100	4	XT2:22	XT2:24	0,75 мм²	красный	ШС1	
101	4	XT2:24	XT2:26	0,75 мм²	красный	ШС1	
102	4	XT2:26	XT2:28	0,75 мм²	красный	ШС1	
103	5	FU3:2	XT4:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
104	5	XT4:1	A3:24V	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.

[1] Белый 24 AWG у А3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

5. Таблица электрических соединений

Основание: Х2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
105	6	FU4:2	FU7:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
106	6	FU7:1	FU8:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
107	6	FU8:1	KSR1:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	
108	6	KSR1:A1	KSR1:T33	0,75 мм²	красный	ШС1	
109	6	KSR1:T33	XT9:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
110	7	FU5:2	FU9:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
111	7	FU9:1	FU10:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
112	8	FU6:2	XT8:1	2,5 мм²	красный	ШС1	
113	9	K2:11	K3:11	2,5 мм²	красный	ШС1	
114	9	K3:11	K4:11	2,5 мм²	красный	ШС1	
115	9	K4:11	K5:11	2,5 мм²	красный	ШС1	
116	9	K5:11	K6:11	2,5 мм²	красный	ШС1	
117	9	K6:11	K7:11	2,5 мм²	красный	ШС1	
118	9	KSR1:34	K2:11	0,75 мм²	красный	ШС1	У KSR1 провод 0,75 мм²: диапазон его зажимов 0,25–1,5 мм².
119	13	KSR1:T22	XT9:2	0,75 мм²	красный	ШС1	
120	13	XT9:2	KSR1:T12	0,75 мм²	красный	ШС1	
121	14	K1:21	K15:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
122	15	K1:22	KSR1:T32	0,75 мм²	красный	ШС1	
123	16	K15:11	KSR1:T31	0,75 мм²	красный	ШС1	
124	17	KSR1:14	UZ1:S1	0,75 мм²	красный	ШС1	
125	18	KSR1:24	UZ1:S2	0,75 мм²	красный	ШС1	
126	19	KM1:A1	KSR1:44	0,75 мм²	красный	ШС1	У KSR1 провод 0,75 мм²: диапазон его зажимов 0,25–1,5 мм².
127	20	A1:X0	XT9:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
128	21	A1:X1	XT9:4	0,75 мм²	красный	ШС1	
129	22	XT9:5	A1:X2	0,75 мм²	красный	ШС1	
130	22	XT9:5	K15:A1	0,75 мм²	красный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у А3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

6. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
131	23	A1:X3	XT9:6	0,75 мм²	красный	ШС1	
132	24	A1:X4	XT9:7	0,75 мм²	красный	ШС1	
133	25	A1:X5	XT2:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
134	26	A1:X6	XT2:5	0,75 мм²	красный	ШС1	
135	27	A1:X7	XT2:8	0,75 мм²	красный	ШС1	
136	28	A2:0 [Л03]	XT2:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
137	29	A2:1 [П03]	XT2:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
138	30	A2:2 [Л04]	UZ1:RA	0,75 мм²	красный	ШС1	
139	31	A2:3 [П04]	XT2:17	0,75 мм²	красный	ШС1	
140	32	A2:4 [Л05]	XT2:20	0,75 мм²	красный	ШС1	
141	33	A2:5 [П05]	KSR1:X1	0,75 мм²	красный	ШС1	
142	34	A2:6 [Л06]	KV1:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
143	35	A2:7 [П06]	SQ1:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
144	36	A4:0 [Л03]	XT2:23	0,75 мм²	красный	ШС1	
145	37	A4:1 [Л04]	XT2:25	0,75 мм²	красный	ШС1	
146	38	A4:2 [Л05]	XT2:27	0,75 мм²	красный	ШС1	
147	39	A4:3 [Л06]	XT2:29	0,75 мм²	красный	ШС1	
148	40	A4:4 [Л07]	KM1:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
149	41	A4:5 [Л08]	SK2:2	0,75 мм²	красный	ШС1	
150	50	A1:Y0	K1:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
151	51	A1:Y1	K2:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
152	52	A1:Y2	K3:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
153	53	A1:Y3	K4:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
154	54	A1:Y4	K5:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
155	55	A1:Y5	K6:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
156	56	A1:Y6	K7:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у А3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

7. Таблица электрических соединений

Основание: Х2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
157	57	A1:Y7	K8:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
158	58	A1:Y8	K9:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
159	59	A1:Y9	K10:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
160	60	A1:Y10	K11:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
161	61	A1:Y11	K12:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
162	62	A4:0 [П03]	K13:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
163	63	A4:1 [П04]	K14:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
164	65	A4:2 [П05]	K16:A2	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
165	70	K2:14	K3:21	0,75 мм²	красный	ШС1	
166	71	K2:21	K3:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
167	72	K4:14	K5:21	0,75 мм²	красный	ШС1	
168	73	K4:21	K5:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
169	74	K6:14	K7:21	0,75 мм²	красный	ШС1	
170	75	K6:21	K7:14	0,75 мм²	красный	ШС1	
171	100	K3:22	XT3:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
172	101	K2:22	XT3:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
173	102	K5:22	XT3:5	0,75 мм²	красный	ШС1	
174	103	K4:22	XT3:7	0,75 мм²	красный	ШС1	
175	104	K7:22	XT3:9	0,75 мм²	красный	ШС1	
176	105	K6:22	XT3:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
177	107	K9:14	XT9:8	0,75 мм²	красный	ШС1	
178	108	K1:14	UZ1:MI1	0,75 мм²	чёрный	ШС1	
179	110	A3:IO1	UZ1:ACI	24 AWG	по кабелю	ШС1	WA1 (из имеющихся материалов); WA1: экранированная витая пара 24 AWG, из имеющихся материалов; экран — EQS1, у ПЧ изолировать.
180	111	A3:AG	UZ1:ACM	24 AWG	по кабелю	ШС1	WA1 (из имеющихся материалов); WA1: экранированная витая пара 24 AWG, из имеющихся материалов; экран — EQS1, у ПЧ изолировать.
181	112	A3:I1+	A3:V1+	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

8. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
182	112	XT4:2	A3:I1+	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.
183	120	A1:COM1 +	R1:1	—	—	ШС1	Оконечный резистор; изолировать выводы
184	120	A1:COM1 +	XT6:1	0,75 мм²	красный	ШС1	Пару 120/121 скрутить; R1 на разъёме COM1 ПЛК.
185	121	A1:COM1 −	R1:2	—	—	ШС1	Оконечный резистор; изолировать выводы
186	121	A1:COM1 −	XT6:2	0,75 мм²	красный	ШС1	Пару 120/121 скрутить; R1 на разъёме COM1 ПЛК.
187	122	A1:SG	XT6:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
188	130	A1:COM2 +	A9:OUT 1	по кабелю	по кабелю	ШС1	W7a (из имеющихся материалов); W7a: экранированная витая пара из имеющихся материалов; сечение по фактическому кабелю в диапазоне зажимов ПЛК / AC5.
189	130	A1:COM2 +	R2:1	—	—	ШС1	Оконечный резистор; изолировать выводы
190	131	A1:COM2 −	A9:OUT 3	по кабелю	по кабелю	ШС1	W7a (из имеющихся материалов); W7a: экранированная витая пара из имеющихся материалов; сечение по фактическому кабелю в диапазоне зажимов ПЛК / AC5.
191	131	A1:COM2 −	R2:2	—	—	ШС1	Оконечный резистор; изолировать выводы
192	132	A9:IN 5	XT7:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
193	133	A9:IN 2	XT7:2	0,75 мм²	красный	ШС1	
194	134	A9:IN 3	XT7:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
195	140	K10:11	XT5:1	0,75 мм²	красный	ШС1	
196	141	K10:14	XT5:2	0,75 мм²	красный	ШС1	
197	142	K11:11	XT5:3	0,75 мм²	красный	ШС1	
198	143	K11:14	XT5:4	0,75 мм²	красный	ШС1	
199	144	K12:11	XT5:5	0,75 мм²	красный	ШС1	
200	145	K12:14	XT5:6	0,75 мм²	красный	ШС1	
201	150	K8:21	K14:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
202	150	K9:21	K13:11	0,75 мм²	красный	ШС1	
203	150	K13:11	K8:21	0,75 мм²	красный	ШС1	
204	150	XT11:3	K9:21	0,75 мм²	красный	ШС1	
205	151	K9:24	XT11:4	0,75 мм²	красный	ШС1	
206	152	K13:14	XT11:5	0,75 мм²	красный	ШС1	

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

9. Таблица электрических соединений

Основание: Х2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
207	153	K8:24	XT11:6	0,75 мм²	красный	ШС1	
208	154	K14:14	XT11:7	0,75 мм²	красный	ШС1	
209	155	FU7:2	KSR1:13	0,75 мм²	красный	ШС1	
210	156	FU8:2	KSR1:23	0,75 мм²	красный	ШС1	
211	157	FU9:2	KSR1:33	0,75 мм²	красный	ШС1	У KSR1 провод 0,75 мм²: диапазон его зажимов 0,25–1,5 мм².
212	158	FU10:2	KSR1:43	0,75 мм²	красный	ШС1	У KSR1 провод 0,75 мм²: диапазон его зажимов 0,25–1,5 мм².
213	A1	QS1:1	XT1:1	6 мм²	белый	ШС1	
214	A2	QF0:1	QS1:2	6 мм²	белый	ШС1	
215	A3	QF0:2	XL1:IN	6 мм²	белый	ШС1	IEK РБД-160А; ввод Cu 6 мм². IN/O — проектные номера зажимов.
216	A3	XL1:O1	QF1:1	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
217	A3	XL1:O2	QF4:1	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
218	A3	XL1:O3	QFD1:L.in	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
219	A3	XL1:O4	FV1:L1	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
220	A4	KM1:1/L1	QF1:2	6 мм²	белый	ШС1	
221	A5	KM1:2/T1	UZ1:R/L1	6 мм²	белый	ШС1	
222	A6	UZ1:U/T1	XT10:1	6 мм²	белый	ШС1	
223	A9	QF4:2	HL0:L	2,5 мм²	белый	ШС1	
224	A9	QF4:2	SK1:1	2,5 мм²	белый	ШС1	
225	A11	M2:L	SK1:2	2,5 мм²	белый	ШС1	
226	A13	QFD1:L.out	XS1:L	2,5 мм²	белый	ШС1	Функциональное имя вывода
227	B1	QS1:3	XT1:2	6 мм²	белый	ШС1	
228	B2	QF0:3	QS1:4	6 мм²	белый	ШС1	
229	B3	QF0:4	XL2:IN	6 мм²	белый	ШС1	IEK РБД-160А; ввод Cu 6 мм². IN/O — проектные номера зажимов.
230	B3	XL2:O1	QF1:3	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
231	B3	XL2:O2	QF3:1	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
232	B3	XL2:O3	FV1:L2	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

10. Таблица электрических соединений

Основание: Х2002.ЭЗ Р27 и спецификация Р18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
233	B4	KM1:3/L2	QF1:4	6 мм²	белый	ШС1	
234	B5	KM1:4/T2	UZ1:S/L2	6 мм²	белый	ШС1	
235	B6	UZ1:V/T2	XT10:2	6 мм²	белый	ШС1	
236	B7	G1:L	QF3:2	2,5 мм²	белый	ШС1	
237	C1	QS1:5	XT1:3	6 мм²	белый	ШС1	
238	C2	QF0:5	QS1:6	6 мм²	белый	ШС1	
239	C3	QF0:6	XL3:IN	6 мм²	белый	ШС1	IEK РБД-160А; ввод Cu 6 мм². IN/O — проектные номера зажимов.
240	C3	XL3:O1	QF1:5	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
241	C3	XL3:O2	QF2:1	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
242	C3	XL3:O3	FV1:L3	6 мм²	белый	ШС1	РБД-160А; провод Cu 6 мм². O — проектный номер зажима.
243	C4	KM1:5/L3	QF1:6	6 мм²	белый	ШС1	
244	C5	KM1:6/T3	UZ1:T/L3	6 мм²	белый	ШС1	
245	C6	UZ1:W/T3	XT10:3	6 мм²	белый	ШС1	
246	C8	G2:L	QF2:2	2,5 мм²	белый	ШС1	
247	N	N1:03	QF2:3	2,5 мм²	синий	ШС1	N1 DKC 5015N: зажим от 2,5 мм²
248	N	N1:04	QF3:3	2,5 мм²	синий	ШС1	N1 DKC 5015N: зажим от 2,5 мм²
249	N	N1:05	QF4:3	2,5 мм²	синий	ШС1	N1 DKC 5015N: зажим от 2,5 мм²
250	N	N1:06	QFD1:N.in	2,5 мм²	синий	ШС1	N1 DKC 5015N: зажим от 2,5 мм²
251	N	N1:15	FV1:N	6 мм²	синий	ШС1	N1 DKC 5015N; нейтраль УЗИП 6 мм²
252	N	XT1:4	N1:01	6 мм²	синий	ШС1	
253	N2	G1:N	QF3:4	2,5 мм²	синий	ШС1	
254	N3	G2:N	QF2:4	2,5 мм²	синий	ШС1	
255	N4	QF4:4	HL0:N	2,5 мм²	синий	ШС1	
256	N4	QF4:4	M2:N	2,5 мм²	синий	ШС1	
257	N5	QFD1:N.out	XS1:N	2,5 мм²	синий	ШС1	Функциональное имя вывода
258	PE	EQS1:шина экранов	UZ1:экран моторного кабеля	—	—	ШС1	Экран W2: зажим 360° к PE у ПЧ

[1] Белый 24 AWG у А3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

11. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ P27 и спецификация P18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
259	PE	EQS1:шина экранов	W6:экран	—	—	ШС1	Экран на EQS1 в ШС1; противоположный конец изолировать.
260	PE	EQS1:шина экранов	W21:экран	—	—	ШС1	Экран на EQS1 в ШС1; противоположный конец изолировать.
261	PE	EQS1:шина экранов	WA1:экран	—	—	ШС1	Экран пары 110/111 к PE; у UZ1 изолировать
262	PE	PE1:02	PE2:01	6 мм²	ж/з	ШС1	Связь двух шин PE
263	PE	PE1:03	XPE1:1a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
264	PE	PE1:04	XPE1:2a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
265	PE	PE1:05	EQS1:шина экранов	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
266	PE	PE1:07	XPE1:3a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
267	PE	PE1:08	XPE1:4a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
268	PE	PE1:09	XPE1:5a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
269	PE	PE1:10	XPE1:6a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
270	PE	PE1:11	XPE1:7a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
271	PE	PE1:12	UZ1:PE	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
272	PE	PE1:14	XPE1:8a	2,5 мм²	ж/з	ШС1	DKC T1615: зажим от 2,5 мм²
273	PE	PE2:02	XT8:PE	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
274	PE	PE2:03	XT10:PE	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
275	PE	PE2:04	ШС1:дверь	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
276	PE	PE2:05	ШС1:корпус	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
277	PE	PE2:06	ШС1:плита	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
278	PE	PE2:15	FV1:PE	6 мм²	ж/з	ШС1	Отдельный защитный проводник
279	PE	XPE1:1b	A3:EARTH	24 AWG	белый[1]	ШС1	24 AWG, белый; функциональные обозначения на концах. Неподвижно.
280	PE	XPE1:2b	A8:FG	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить
281	PE	XPE1:3b	G1:LG	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить
282	PE	XPE1:4b	G2:PE	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить
283	PE	XPE1:6b	M2:PE	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить
284	PE	XPE1:7b	SQ1:PE	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.

12. Таблица электрических соединений

Основание: X2002.ЭЗ P27 и спецификация P18 от 29.09.2026. Одна позиция ШС1 + ШО1; вторая — аналогично.

№	Цепь	Откуда: вывод	Куда: вывод	Сечение	Цвет	Шкаф	Примечание
285	PE	XPE1:8b	XS1:PE	2,5 мм²	ж/з	ШС1	Переход через MTU-2.5PE; зажим аппарата проверить
286	PE	XT1:PE	PE1:01	6 мм²	ж/з	ШС1	
287	SH7a	A9:OUT 2	W7a:экран	—	—	ШС1	Экран у ПЛК изолировать; с IN и SG не объединять
288	W3	A1:ETH	A8:ETH 1	—	—	ШС1	RJ45, все 8 контактов 1:1; Cat.5e
289	2	XT8:2	ШО1.XT8:2	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	W8: 12×1,5 мм² с PE; жилы 1 / 2 / PE; до 15 м
290	6	XT9:1	ШО1.XT9:1	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 3; одинаковый номер клеммы с двух сторон
291	8	XT8:1	ШО1.XT8:1	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	W8: 12×1,5 мм² с PE; жилы 1 / 2 / PE; до 15 м
292	13	XT9:2	ШО1.XT9:2	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 4; одинаковый номер клеммы с двух сторон
293	20	XT9:3	ШО1.XT9:3	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 5; одинаковый номер клеммы с двух сторон
294	21	XT9:4	ШО1.XT9:4	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 6; одинаковый номер клеммы с двух сторон
295	22	XT9:5	ШО1.XT9:5	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 7; одинаковый номер клеммы с двух сторон
296	23	XT9:6	ШО1.XT9:6	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 8; одинаковый номер клеммы с двух сторон
297	24	XT9:7	ШО1.XT9:7	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 9; одинаковый номер клеммы с двух сторон
298	107	XT9:8	ШО1.XT9:8	1,5 мм²	по номеру жилы	ШС1 ↔ ШО1	Жила 10; одинаковый номер клеммы с двух сторон
299	PE	XT8:PE	ШО1.XT8:PE	1,5 мм²	ж/з	ШС1 ↔ ШО1	W8: 12×1,5 мм² с PE; жилы 1 / 2 / PE; до 15 м
300	W4	A8:ETH 2	ШО1.XJ1:IN	—	—	ШС1 ↔ ШО1	RJ45, все 8 контактов 1:1; Cat.5e

[1] Белый 24 AWG у A3: функция и номер цепи на обоих концах. Длина — по фактической трассе.

№ строки не является маркировкой провода. Адреса с Л/П — позиции зажимов при виде спереди.