9. Соединения. Часть 2

9.1 Соединения. Часть 2

№ записи	Цепь	Откуда	Куда	мм²	Цвет	Шкаф	Кабель/жила
C031	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.A1:AO-	0.75	чёрный	CAB1	
C032	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.K1:A2	0.75	чёрный	CAB1	
C033	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.D1:ACM	0.75	чёрный	CAB1	
C034	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT3:4	0.75	чёрный	CAB1	
C035	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT4:3	0.75	чёрный	CAB1	
C036	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT5:2	0.75	чёрный	CAB1	
C037	+24	CAB1.XT3:1	CAB2.XT1:1			Внешний	W2/1
C038	20	CAB2.XT1:2	CAB1.XT3:2			Внешний	W2/2
C039	30	CAB1.XT3:3	CAB2.XT1:3			Внешний	W2/3
C040	0V	CAB1.XT3:4	CAB2.XT1:4			Внешний	W2/4
C041	+24	CAB2.XT1:1	CAB2.SB2:1	0.75	красный	CAB2	
C042	15	CAB2.SB2:2	CAB2.SB1:3	0.75	красный	CAB2	
C043	20	CAB2.SB1:4	CAB2.XT1:2	0.75	красный	CAB2	
C044	20	CAB1.XT3:2	CAB1.A1:DI0	0.75	красный	CAB1	
C045	30	CAB1.A1:DO0	CAB1.XT3:3	0.75	красный	CAB1	
C046	30	CAB2.XT1:3	CAB2.HL1:+	0.75	красный	CAB2	
C047	0V	CAB2.XT1:4	CAB2.HL1:-	0.75	чёрный	CAB2	
C048	+24	CAB2.XT1:1	CAB2.A2:+24	0.75	красный	CAB2	
C049	0V	CAB2.XT1:4	CAB2.A2:0V	0.75	чёрный	CAB2	
C050	30	CAB1.A1:DO0	CAB1.K1:A1	0.75	красный	CAB1	
C051	40	CAB1.K1:14	CAB1.XT5:1	0.75	красный	CAB1	
C052	40	CAB1.XT5:1	FIELD.YV1:+			Внешний	W3/1
C053	0V	CAB1.XT5:2	FIELD.YV1:-			Внешний	W3/2
C054	+24	FIELD.B1:+	CAB1.XT4:1			Внешний	W4/1
C055	50	FIELD.B1:OUT	CAB1.XT4:2			Внешний	W4/2
C056	0V	FIELD.B1:-	CAB1.XT4:3			Внешний	W4/3
C057	50	CAB1.XT4:2	CAB1.A1:AI+	0.75	красный	CAB1	
C058	60	CAB1.A1:AO+	CAB1.D1:AVI	0.75	красный	CAB1	

Интерфейс: W5; CAB1.A1:ETH -> CAB2.A2:ETH; Ethernet.