

接口文档

一、推送检修票票面信息

1、示例报文

```
{
  "aqcsQtyq": "12312312",
  "bizState": "已执行",
  "ddbz": "12321321321\n张三 2025-03-19 14:19:14",
  "dddydesb": "500kv庄乔变500kv#2主变500kv侧5321断路器,\n500kv博尚变500kv#1主变500kv侧5321断路器",
  "ddyjsjjysfx": "false",
  "dtwg": "false",
  "dydj": "220kv",
  "gdkkxyx": {
    "azsbywjbzt": "3",
    "azzyfxdj": "3",
    "bhgzfxdj": "2",
    "bhgzlb": "2",
    "bhsbywjbzt": "3",
    "bkylmc": "12312312",
    "czsbshqx": "312321312",
    "dcdw": "122223",
    "dcsl": "123210",
    "ddzyyhs": "312312",
    "dwfxdj": "2",
    "fjhyy": "12312312",
    "hsnjyswczsb": "12312",
    "jslsxlyhs": "312",
    "kyqd": "12312",
    "kyzyd": "1323",
    "lsfdyhs": "312",
    "sbtacs": "12312",
    "sfbgtz": "1",
    "sfbhbhg": "1",
    "sfcfxd": "1",
    "sfddzy": "1",
    "sfggctbb": "1",
    "sfggdz": "1",
    "sfhxjdd": "1",
    "sfqd": "1",
    "sfsjbhtt": "1",
    "sfsjqtdtxyw": "1",
    "sfstqyx": "1",
    "sftjdzsq": "1",
    "sftzyxfs": "1",
    "sfxgcs": "1",
    "sfxzdwkzyq": "1",
    "sfydxjxsgzy": "1",
    "sfydzqzsyfx": "1",
    "sfyxdcc": "1",
    "sfyxzd": "1",
  }
}
```

```
"sfzgd": "1",
"sgdsfyjcky": "1",
"tdshs": "12312",
"tdxz": "3",
"tdyhs": "12321",
"tdyxbyq": "123",
"tdzyd": "12312",
"wcqcsyy": "12312",
"wyhqxyhs": "123210",
"wzgdyy": "21321",
"xgdzsqd": "12312321",
"xgqdfa": "12321321",
"xlsx": "2",
"yhhyxyhs": "3121230",
"yhxmsyhs": "213120",
"yxdccgl": "12312312",
"yxgl": "12312",
"yxsdyyh": "321",
"yxtqgn": "321321",
"yxzyyh": "1231",
"yyqy": "312",
"zdtxxlts": "12321312",
"zdtxyws": "123120",
"zgdjsshs": "3213",
"zgyhs": "12321",
"zyfxdj": "2",
"zyrs": "12312321",
"zyyhbdyqk": "2321"
},
"gzdd": "231321",
"gzddFzr": "132131",
"gzddTel": "12312",
"gznr": "12312",
"gzyqaqcscs": [
  {
    "sblx": "ycsb",
    "sbmc": "12312",
    "sbzt": "232131"
  },
  {
    "sblx": "ecsb",
    "sbmc": "123123",
    "sbzt": "12312312"
  }
],
"jssj": 1742365045000,
"jxlb": "2",
"lxdh": "2131231",
"pzfdczjssj": 1745942400000,
"pzgzjssj": 1745424000000,
"pzgzkssj": 1744732800000,
"pztdczkssj": 1744646400000,
"sblb": "母线",
"sblx": "2",
"sfczylwt": "2",
"sfgz": "1",
```

```
"sfth": "否",
"sqbz": "12312321",
"sqdbh": "云南电网有限责任公司-202503000003",
"sqdlx": "一次设备检修单",
"sqdw": "云南电网有限责任公司-方式科",
"sqfdczjssj": 1745942400000,
"sqfzr": "张三",
"sqgzjssj": 1745424000000,
"sqgzkssj": 1744732800000,
"sqtcdzkssj": 1744646400000,
"tbsj": 1742152730000,
"tjsj": 1742152730000,
"txddzxls": "1",
"wrksb": "12312",
"zbfzr": "张三",
"zdjg": "云南中调",
"zhtdxkxx": {
  "ejjxxkr": "",
  "ejjxxkrLxdh": "",
  "fdczjssj": 1742154300000,
  "fdczkssj": 1742154060000,
  "fdhlddy": "张三",
  "fdhlr": "12321",
  "fdslddy": "张三",
  "fdslr": "123",
  "gzyqaqcsybzw": 1,
  "tdczjssj": 1742154000000,
  "tdczkssj": 1742154000000,
  "tdhlddy": "张三",
  "tdhlr": "12312",
  "tdslddy": "张三",
  "tdslr": "123",
  "xkfs": "线路工作许可（二级）",
  "xlejxDdxkrXk": "张三",
  "xlejxDdxkrZj": "张三",
  "xlejxEjjxxkr1Xk": "123",
  "xlejxEjjxxkr1Zj": "12312",
  "xlejxEjjxxkr2Xk": "12312321",
  "xlejxEjjxxkr2Zj": "12312",
  "xlejxGzfzrXk": "12312",
  "xlejxGzfzrZj": "12321",
  "xlejxXksj1Xk": 1742154000000,
  "xlejxXksj1Zj": 1742157780000,
  "xlejxXksj2Xk": 1742154240000,
  "xlejxXksj2Zj": 1742157720000,
  "xlejxXksj3Xk": 1742154420000,
  "xlejxXksj3Zj": 1742157660000,
  "xlejxYjjxxkr1Xk": "12312",
  "xlejxYjjxxkr1Zj": "12321312",
  "xlejxYjjxxkr2Xk": "12321",
  "xlejxYjjxxkr2Zj": "123",
  "yecsbfsjbfdtj": 1,
  "yjjxxkr": "123",
  "yjjxxkrLxdh": "123"
},
"zpw": "主网",
```

```
"zxdd": "2"
}
```

2、报文说明

参数名	类型	描述
aqcsQtyq	String	安全措施其他要求
bizState	String	业务状态
ddbz	String	调度备注
dddydesb	String	调度定义的设备（已入库设备）
ddyjsjjysfx	boolean	是否达到一级事件及以上风险
dtwg	boolean	是否当天完工
dydj	String	电压等级
gdkkxyx	object	供电可靠性影响
gzdd	String	工作地点
gzddFzr	String	工作地点负责人
gzddTel	String	工作地点联系电话
gznr	String	工作内容
gzyqaqcss	List	工作要求安全措施
jssj	Date	接受时间
jxlb	String	检修类别（1：计划检修，2：临时检修，3：紧急抢修，4：计划带电作业，5：非计划带电作业）
lxdh	String	联系电话
pzfdczjssj	Date	批准复电操作结束时间
pzgjjssj	Date	批准工作结束时间
pzgzkssj	Date	批准工作开始时间
pztcdzkssj	Date	批准停电操作开始时间
sblb	String	设备类别
sblx	String	设备类型（1：机组，2：输变电）
sfczylwt	String	是否存在遗留问题（1：存在，其他值：不存在）
sfgz	String	是否盖章（1：已盖章，其他值：未盖章）
sfth	String	是否退回

参数名	类型	描述
sqbz	String	申请备注
sqdbh	String	申请单编号
sqdlx	String	申请单类型
sqdw	String	申请单位
sqfdczzssj	Date	申请复电操作结束时间
sqfzr	String	申请负责人
sqgzjssj	Date	申请工作结束时间
sqgzkssj	Date	申请工作开始时间
sqtcdzkssj	Date	申请停电操作开始时间
tbsj	Date	新增检修票的时间
tjsj	Date	提交时间
txddzxls	String	二种票通信调度执行标识（1：电力调度执行，2：根据检修单不同有多种释义，通信设备检修单为通信调度执行，自动化设备检修单为：自动化值班员执行，网络安全设备检修单为：网络安全值班员执行；3：保护场站执行）
wrksb	String	未入库设备
zbfzr	String	值班负责人
zdjg	String	中地调名称
zhtdXkxx	object	许可信息
zpw	String	主配网标识
zxdd	String	执行调度（1：中调执行；2：地调执行；3：县调执行；）

3、子对象说明

子对象说明 1：gdkkxyx（供电可靠性影响）对象（此对象均为非必填）

子参数名	类型	描述
azsbywjbtz	String	安自设备运维级别调整（1：空，2：I级特维，3：II级特维，4：III级特维，5：正常维护）
azzyfxdj	String	安自作业风险等级（1：空，2：I级，3：II级，4：III级，5：IV级）
bhgzfxdj	String	保护作业风险等级（1：空，2：I级，3：II级，4：III级，5：IV级）
bhgzlb	String	保护工作类别（1：空，2：验收，3：定检，4：补充定检，5：消缺，6：升级，7：改造，8：传动，9：维护，10：其他）

子参数名	类型	描述
bhsbywjbtz	String	保护设备运维级别调整（1：空，2：I级特维，3：II级特维，4：III级特维，5：正常维护）
bkyxlmc	String	被跨线路名称
czsbshqx	String	操作设备所含缺陷
dcdw	String	吊车吨位
dcsl	String	吊车数量
ddzyyhs	String	带电作业用户数
dwxjdj	String	电网风险等级（1：空，2：I级，3：II级，4：III级，5：IV级，6：V级，7：VI级）
fjhyy	String	非计划原因
hsnjyswczb	String	含三年及以上未操作设备
jslsxlyhs	String	架设临时线路用户数
kyqd	String	跨越区段
kyzyd	String	可用站用电
lsfdyhs	String	临时发电用户数
sbtdds	String	设备停电次数
sfbgtz	String	是否变更图纸（1：是，2：否）
sfbhbhg	String	是否包含保护工作（1：是，2：否）
sfcfxd	String	是否错峰限电（1：是，2：否）
sfddzy	String	是否带电作业（1：是，2：否）
sfggctbb	String	是否更改CT变比（1：是，2：否）
sfggdz	String	是否更改定值（1：是，2：否）
sfhxjdd	String	是否核相及地点（1：是，2：否）
sfqd	String	是否启动（1：是，2：否）
sfsjbhtt	String	是否设计保护投退（1：是，2：否）
sfsjqtdtxyw	String	是否设计其他调度通信业务（1：是，2：否）
sfstqyx	String	是否受天气影响（1：是，2：否）
sftjdzsq	String	是否提交定值申请（1：是，2：否）
sftzyxfs	String	是否调整运行方式（1：是，2：否）
sfxgcs	String	是否相关参数（1：是，2：否）

子参数名	类型	描述
sfxzdwkzyq	String	是否新增电网控制要求（1：是，2：否）
sfydxjxszy	String	是否有大型机械施工作业（1：是，2：否）
sfydzqzsyfx	String	是否有导致全站施压风险（1：是，2：否）
sfyxdccl	String	是否影响电厂出力（1：是，2：否）
sfyxzdh	String	是否影响自动化（1：是，2：否）
sfzgd	String	是否转供电（1：是，2：否）
sgdsfyjcky	String	施工点是否有交叉跨越（1：是，2：否）
tdshs	String	停电时户数
tdxz	String	停电性质（1：空，2：生产性停电，3：生产性非停电，4：非生产性停电）
tdyhs	String	停电用户数
tdyxbyq	String	停电影响变压器
tdzyd	String	停电站用电
wcqcsyy	String	未采取减少停电影响措施原因
wyhqxyhs	String	未优化前影响用户数
wzgdyy	String	未转供电原因
xgdzsqd	String	相关定值申请单
xgqdfa	String	相关启动方案
xlsx	String	线路属性（1：空，2：城网，3：农网）
yhhxyhs	String	优化后影响用户数
yhxmssyhs	String	延缓项目实施用户数
yxdcclgl	String	影响电厂出力功率
yxgl	String	影响光缆
yxsdyyh	String	影响双电源用户
yxtqgn	String	影响同期功能
yxzyyh	String	影响重要用户
yyqy	String	营业区域
zdtxxlts	String	中断通信线路条数
zdtxyws	String	终端通信业务数
zgdjsshs	String	转供电减少时户

子参数名	类型	描述
zgyhs	String	转供用户数
zyfxdj	String	作业风险等级（1：空，2：特高，3：高，4：中，5：低，6：可接受）
zyrs	String	作业人数
zyyhhbdyqk	String	重要用户后备电源情况

子对象说明 2：gzyqaqcscs（工作要求安全措施）数组中的对象

子参数名	类型	描述
sblx	String	设备类型（ycsb:一次设备，ecsb:二次设备,azsb:安自设备，bhsb：保护设备，txsb：通信设备,zdhsb:自动化设备，wlaqsb：网安设备）不区分大小写
sbmc	String	设备名称
sbzt	String	设备状态

子对象说明 3：zhtdXkxx（许可信息）对象

参数名（驼峰类型）	类型	描述
xkfs	String	许可方式
yjjjxkr	String	一级间接许可人姓名
yjjjxkrLxdh	String	一级间接许可人联系电话
ejjjxkr	String	二级间接许可人姓名
ejjjxkrLxdh	String	二级间接许可人联系电话
czgzxkzby	String	场站工作许可值班员
czgzxkzbyLxdh	String	场站工作许可值班员联系电话
xlzjxkgzfzr	String	线路直接许可工作负责人
xlzjxkgzfzrLxdh	String	线路直接许可工作负责人联系电话
tdczkssj	Date	停电操作开始时间
tdczjssj	Date	停电操作结束时间
fdczkssj	Date	复电操作开始时间
fdczjssj	Date	复电操作结束时间
tdslr	String	停电受令人
tdhlr	String	停电回令人

参数名（驼峰类型）	类型	描述
tdslddy	String	停电受令调度员
tdhlddy	String	停电回令调度员
fdslr	String	复电受令人
fdhlr	String	复电回令人
fdslddy	String	复电受令调度员
fdhlddy	String	复电回令调度员
czgzxkXksjXk	Date	厂站工作许可-许可时间（许可环节）
czgzxkZbyXk	String	厂站工作许可-值班员（许可环节
czgzxkDdyXk	String	厂站工作许可-调度员（许可环节
xlyjxkXksj1Xk	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 1（许可环节）
xlyjxkXksj2Xk	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 2（许可环节）
xlyjxkYjjjxkr1Xk	String	线路工作间接许可（一级）-一级间接许可人 1（许可环节）
xlyjxkYjjjxkr2Xk	String	线路工作间接许可（一级）-一级间接许可人 2（许可环节）
xlyjxDdxkrXk	String	线路工作间接许可（一级）-调度许可人（许可环节）
xlyjxkGzfrXk	String	线路工作间接许可（一级）-工作负责人（许可环节）
xlejxkXksj1Xk	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 1（许可环节）
xlejxkXksj2Xk	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 2（许可环节）
xlejxkXksj3Xk	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 3（许可环节）
xlejxkYjjjxkr1Xk	String	线路工作间接许可（二级）-一级间接许可人 1（许可环节）
xlejxkYjjjxkr2Xk	String	线路工作间接许可（二级）-一级间接许可人 2（许可环节）
xlejxEjjjxkr1Xk	String	线路工作间接许可（二级）-二级间接许可人 1（许可环节）
xlejxEjjjxkr2Xk	String	线路工作间接许可（二级）-二级间接许可人 2（许可环节）
xlejxDdxkrXk	String	线路工作间接许可（二级）-调度许可人（许可环节）
xlejxkGzfrXk	String	线路工作间接许可（二级）-工作负责人（许可环节）
xlgzzjxkXksjXk	Date	线路工作直接许可-许可时间（许可环节）
xlgzzjxkGzfrXk	String	线路工作直接许可-工作负责人（许可环节）

参数名 (驼峰类型)	类型	描述
xlgzzjxkDdxkrXk	String	线路工作直接许可-调度许可人 (许可环节)
gzyqaqcsybwzc	number	申请单所列的工作要求的安全措施 (调度管辖设备) 已布置完成(1: 已完成)
czgzxkXksjBg	Date	厂站工作许可-许可时间 (变更环节)
czgzxkZbyBg	String	厂站工作许可-值班员 (变更环节)
czgzxkDdyBg	String	厂站工作许可-调度员 (变更环节)
xlyjxkXksj1Bg	Date	线路工作间接许可 (一级) -许可时间 1 (变更环节)
xlyjxkXksj2Bg	Date	线路工作间接许可 (一级) -许可时间 2 (变更环节)
xlyjxkYjjjxkr1Bg	String	线路工作间接许可 (一级) -一级间接许可人 1 (变更环节)
xlyjxkYjjjxkr2Bg	String	线路工作间接许可 (一级) -一级间接许可人 2 (变更环节)
xlyjxkDdxkrBg	String	线路工作间接许可 (一级) -调度许可人 (变更环节)
xlyjxkGzfrBg	String	线路工作间接许可 (一级) -工作负责人 (变更环节)
xlejxkXksj1Bg	Date	线路工作间接许可 (二级) -许可时间 1 (变更环节)
xlejxkXksj2Bg	Date	线路工作间接许可 (二级) -许可时间 2 (变更环节)
xlejxkXksj3Bg	Date	线路工作间接许可 (二级) -许可时间 3 (变更环节)
xlejxkYjjjxkr1Bg	String	线路工作间接许可 (二级) -一级间接许可人 1 (变更环节)
xlejxkYjjjxkr2Bg	String	线路工作间接许可 (二级) -一级间接许可人 2 (变更环节)
xlejxkEjjjxkr1Bg	String	线路工作间接许可 (二级) -二级间接许可人 1 (变更环节)
xlejxkEjjjxkr2Bg	String	线路工作间接许可 (二级) -二级间接许可人 2 (变更环节)
xlejxkDdxkrBg	String	线路工作间接许可 (二级) -调度许可人 (变更环节)
xlejxkGzfrBg	String	线路工作间接许可 (二级) -工作负责人 (许可环节) (变更环节)
xlgzzjxkXksjBg	Date	线路工作直接许可-许可时间 (变更环节)
xlgzzjxkGzfrBg	String	线路工作直接许可-工作负责人 (变更环节)
xlgzzjxkDdxkrBg	String	线路工作直接许可-调度许可人 (变更环节)
czgzxkXksjYq	Date	厂站工作许可-许可时间 (延期环节)
czgzxkZbyYq	String	厂站工作许可-值班员 (延期环节)

参数名（驼峰类型）	类型	描述
czgzxkDdyYq	String	厂站工作许可-调度员（延期环节）
xlyjxkXksj1Yq	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 1（延期环节）
xlyjxkXksj2Yq	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 2（延期环节）
xlyjxkYjjjxkr1Yq	String	线路工作间接许可（一级）-一级间接许可人 1（延期环节）
xlyjxkYjjjxkr2Yq	String	线路工作间接许可（一级）-一级间接许可人 2（延期环节）
xlyjxkDdxkrYq	String	线路工作间接许可（一级）-调度许可人（延期环节）
xlyjxkGzfrYq	String	线路工作间接许可（一级）-工作负责人（延期环节）
xlejxkXksj1Yq	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 1（延期环节）
xlejxkXksj2Yq	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 2（延期环节）
xlejxkXksj3Yq	Date	线路工作间接许可（二级）-许可时间 3（延期环节）
xlejxkYjjjxkr1Yq	String	线路工作间接许可（二级）-一级间接许可人 1（延期环节）
xlejxkYjjjxkr2Yq	String	线路工作间接许可（二级）-一级间接许可人 2（延期环节）
xlejxkEjjjxkr1Yq	String	线路工作间接许可（二级）-二级间接许可人 1（延期环节）
xlejxkEjjjxkr2Yq	String	线路工作间接许可（二级）-二级间接许可人2（延期环节）
xlejxkDdxkrYq	String	线路工作间接许可（二级）-调度许可人（延期环节）
xlejxkGzfrYq	String	线路工作间接许可（二级）-工作负责人（许可环节）（延期环节）
xlgzzjxkXksjYq	Date	线路工作直接许可 - 许可时间（延期环节）
xlgzzjxkGzfrYq	String	线路工作直接许可 - 工作负责人（延期环节）
xlgzzjxkDdxkrYq	String	线路工作直接许可 - 调度许可人（延期环节）
czgzxkXksjZj	Date	厂站工作许可 - 许可时间（终结环节）
czgzxkZbyZj	String	厂站工作许可 - 值班员（终结环节）
czgzxkDdyZj	String	厂站工作许可 - 调度员（终结环节）
xlyjxkXksj1Zj	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 1（终结环节）
xlyjxkXksj2Zj	Date	线路工作间接许可（一级）-许可时间 2（终结环节）
xlyjxkYjjjxkr1Zj	String	线路工作间接许可（一级）-一级间接许可人 1（终结环节）

参数名（驼峰类型）	类型	描述
xlyjxkYjjjxkr2Zj	String	线路工作间接许可（一级） - 一级间接许可人 2（终结环节）
xlyjxkDdxkrZj	String	线路工作间接许可（一级） - 调度许可人（终结环节）
xlyjxkGzfrZj	String	线路工作间接许可（一级） - 工作负责人（终结环节）
xlejxkXksj1Zj	Date	线路工作间接许可（二级） - 许可时间 1（终结环节）
xlejxkXksj2Zj	Date	线路工作间接许可（二级） - 许可时间 2（终结环节）
xlejxkXksj3Zj	Date	线路工作间接许可（二级） - 许可时间 3（终结环节）
xlejxkYjjjxkr1Zj	String	线路工作间接许可（二级） - 一级间接许可人 1（终结环节）
xlejxkYjjjxkr2Zj	String	线路工作间接许可（二级） - 一级间接许可人 2（终结环节）
xlejxkEjjjxkr1Zj	String	线路工作间接许可（二级） - 二级间接许可人 1（终结环节）
xlejxkEjjjxkr2Zj	String	线路工作间接许可（二级） - 二级间接许可人 2（终结环节）
xlejxkDdxkrZj	String	线路工作间接许可（二级） - 调度许可人（终结环节）
xlejxkGzfrZj	String	线路工作间接许可（二级） - 工作负责人（许可环节）（终结环节）
xlgzzjxkXksjZj	Date	线路工作直接许可 - 许可时间（终结环节）
xlgzzjxkGzfrZj	String	线路工作直接许可 - 工作负责人（终结环节）
xlgzzjxkDdxkrZj	String	线路工作直接许可 - 调度许可人（终结环节）
bxbggzyqaqcszjDgzNr	String	不需变更工作要求的安全措施(调度管辖设备)下增加的工作内容
yqYy	String	延期原因
yqhgzjssj	Date	延期后工作结束时间
zyqfrYq	String	专业签发人（延期环节）
yecsbSfjbfdtj	number	申请单中对应所有现场工作票已终结，临时安全措施已拆除，作业人员已全部撤离，相关一二次设备具备复电条件(1:是)
zfYySm	String	作废原因说明
zfYyFl	String	作废原因分类
zyqfrZf	String	专业签发人（作废环节）
zfsj	Date	作废时间

参数名（驼峰类型）	类型	描述
zfsqr	String	作废申请人
ddyZf	String	调度员（作废环节）
bhdSfty	String	是否包含保护投退
bhdSfrjsj	String	是否包含软件版本升级
bhdDzsfbh	String	定值是否更改变化
bhdSfggbb	String	CT、PT 变比、参数、二次回路是否更改变比
bhdSfyxjx	String	是否影响 CT、PT 二次回路上其他保护极性
bhdSftyZx	String	执行环节是否包含保护投退
bhdSfrjsjZx	String	执行环节是否包含软件版本升级
bhdDzsfbhZx	String	执行环节定值是否更改变化
bhdSfggbbZx	String	执行环节 CT、PT 变比、参数、二次回路是否更改变比
bhdSfyxjxZx	String	执行环节是否影响 CT、PT 二次回路上其他保护极性
bhdSfsjnwsb	String	是否涉及南网总调调管设备
bhdSfsjnwsbZx	String	执行环节是否涉及南网总调调管设备
bhdSfphgz	String	是否为配合性质的工作
bhdSfphgzZx	String	执行环节是否为配合性质的工作
jzxSftj	String	机组检修是否停机
jzxJzno	String	机组检修机组编号
jzxJzrl	String	机组检修装机容量

二、推送缺陷记录

1、示例报文

```
{
  "bizState": "归档",
  "fxdj": "V级",
  "fxmc": "测试测试",
  "fxz": "5",
  "hgyzcdsm": "三级事件",
  "no": "YN-2025-04-02"
}
```

2、报文说明

参数名	类型	描述
bizState	string	业务状态
fxdj	string	风险等级
fxmc	string	风险名称
fxz	string	风险值
hgyzcdsm	string	风险后果
no	string	风险编号

三、推送故障日志

1、示例报文

```
[
  {
    "bhdz": "莽地光伏电站：主保护14ms动作跳A相，开关0ms断弧，开关1058ms重合，主保护2013ms动作跳三相，开关2067ms断弧。",
    "bizId": "1E7E3468A5E5E24780D4DADACD34E559",
    "czmc": "莽地光伏电站",
    "gzzrbh": "L20250320001",
    "qxq": "莽地光伏电站",
    "tdsj": "2025-03-20 11:35:00",
    "tzsb": "白莽线"
  }
]
```

2、报文说明

参数名	类型	描述
gzzrbh	string	故障日志编号
qxq	string	区/县局
czmc	string	场站名称
bhdz	string	保护动作
tdsj	string	停电时间
fdsj	string	复电时间（无该字段）
kgfdsj	string	开关复电时间（无该字段）
tzyy	string	跳闸原因
tzsb	string	跳闸设备

参数名	类型	描述
dzbz	string	调度备注（无该字段）