Packet Tracer - Exercice de dépannage

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.62 /26	N/A
		2001:db8:cafe::1/64	
		fe80::1	
	G0/1	172.16.1.126 /26	N/A
		2001:db8:cafe:1::1/64	
		fe80::1	
	G0/2	172.16.1.254 /25	N/A
		2001:db8:cafe:2::1/64	
		fe80::1	
	S0/0/1	10.0.0.2 /30	N/A
		2001:db 8:2:: 1/64	
		fe80::1	
Main	S0/0/0	209.165.200.226 /30	N/A
		2001:db8:1::1/64	
		fe80::2	
	S0/0/1	10.0.0.1 /30	N/A
		2001:db8:2::2/64	
		fe80::2	
S1	VLAN 1	172.16.1.61 /26	172.16.1.62
S2	VLAN 1	172.16.1.125 /26	172.16.1.126
S3	VLAN 1	172.16.1.253 /25	172.16.1.254

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
IT	Carte réseau	172.16.1.1 /26	172.16.1.62
		2001:db8:cafe::2/64	fe80::1
		fe80::2	
Marketing	Carte réseau	172.16.1.65 /26	172.16.1.126
		2001:db8:cafe:1::2/64	fe80::1
		fe80::2	
R&D	Carte réseau	172.16.1.129 /25	172.16.1.254
		2001:db8:café:2: :2/64	fe80::1
		fe80::2	
Web	Carte réseau	64.100.0.3 /29	64.100.0.1
		2001:db8:acad:: 3/64	fe80::1
		fe80::2	

Objectifs

- Résoudre les problèmes courants dans un réseau local.

Contexte/scénario

Après une mise à jour du réseau, certains périphériques étaient mal configurés. Vous devez corriger les configurations et vérifier que tous les PC peuvent accéder au serveur Web, à R1 et aux commutateurs. En outre, tous les PC devraient pouvoir accéder à R1 en utilisant SSH. Vous devez vérifier la connectivité pour IPv4 et IPv6, à l'exception des commutateurs.

Instructions

Le routeur R1 et l'ensemble des commutateurs ont été préconfigurés comme suit :

- Mot de passe d'activation : **Ciscoenpa55**
- Mot de passe de la console: **Ciscoconpa55**
- Nom d'utilisateur et mot de passe administrateur pour SSH : **Admin1/Admin1PA55**

Nombre d'hôtes requis par sous-réseau :

- IT : 50 hôtes

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

- Marketing : 50 hôtes
- R&D : 100 hôtes

Si tous les problèmes de configuration ont été résolus, tous les périphériques doivent pouvoir effectuer un ping entre eux et le serveur Web.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco