Packet Tracer - Configurer les interfaces du routeur

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP/préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.20.1 /25	N/A
	G0/1	172.16.20.129 /25	N/A
	S0/0/0	209.165.200.225 /30	N/A
PC1	Carte réseau	172.16.20.10 /25	172.16.20.1
PC2	Carte réseau	172.16.20.138 /25	172.16.20.129
R2	G0/0	2001:db8:c0de:12::1/64	N/A
	G0/1	2001:db8:c0de:13::1/64	N/A
	S0/0/1	2001:db8:c0de:11::1/64	N/A
		fe80::2	N/A
PC3	Carte réseau	2001:db8:c0de:12::a/64	fe80::2
PC4	Carte réseau	2001:db8:c0de:13::a/64	fe80::2

Objectifs

Partie 1 : configuration de l'adressage IPv4 et vérification de la connectivité

Partie 2 : configuration de l'adressage IPv6 et vérification de la connectivité

Contexte

Les routeurs R1 et R2 disposent chacun de deux LAN. Votre tâche consiste à configurer l'adressage approprié sur chaque périphérique et à vérifier la connectivité entre les LAN.

Remarque: Le mot de passe de l'utilisateur EXEC est **cisco**. Le mot de passe en mode d'exécution privilégié est **class**.

Instructions

Partie 1 : Configuration de l'adressage IPv4 et vérification de la connectivité

Étape 1: Attribuez des adresses IPv4 à R1 et aux périphériques LAN.

À l'aide de la **table d'adressage**, configurez l'adressage IP pour les interfaces LAN de **R1**, **PC1** et **PC2**. L'interface série a déjà été configurée.

Étape 2: Vérifiez la connectivité.

PC1 et **PC2** devraient pouvoir s'envoyer des pings entre eux et avec le **serveur Dual Stack**.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2 : Configuration de l'adressage IPv6 et vérification de la connectivité

Étape 1: Attribuez des adresses IPv6 à R2 et aux périphériques LAN.

À l'aide de la **table d'adressage**, configurez l'adressage IP pour les interfaces LAN de **R2**, **PC3** et **PC4**. L'interface série est déjà configurée.

Étape 2: Vérifiez la connectivité.

PC3 et **PC4** devraient être capables de s'envoyer des pings entre eux et avec le **serveur Dual Stack**.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

www.netacad.com