Packet Tracer - Journalisation de l'activité réseau

Table d'adressage

Appareil	Adresse IP privée	Adresse IP publique
FTP_Server	192.168.30.253	209.165.200.227
SYSLOG_SERVER	192.168.11.254	209.165.200.229
Router2	N/A	209.165.200.226

Objectifs

Partie 1 : Créer le trafic FTP

Partie 2 : Analyser le trafic FTP

Partie 3 : Consulter les messages Syslog

Contexte

Dans cet exercice, vous allez utiliser Packet Tracer pour analyser et consigner dans un journal le trafic réseau. Vous allez observer une faille de sécurité dans une application réseau et le trafic ICMP consigné dans un journal avec syslog.

Instructions

Partie 1 : Créer le trafic FTP

Étape 1: Activez le périphérique d'analyse.

a. Cliquez sur le périphérique d'analyse **Sniffer1**.

b. Accédez à l'onglet **Physical** et mettez sous tension le périphérique d'analyse.

c. Accédez à l'onglet **GUI** et activez le service d'analyse.

d. Les paquets FTP et syslog qui entrent dans le périphérique d'analyse à partir du routeur 2 sont surveillés.

Étape 2: Connectez-vous au serveur FTP à distance.

a. Cliquez sur **PC-B** et allez sur le bureau.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Cliquez sur **Command Prompt**. Dans l'invite de commandes, ouvrez une session FTP avec **FTP_SERVER** à l'aide de son adresse IP publique. Pour obtenir de l'aide avec la ligne de commande, tapez **?** dans l'invite de commandes.

c. Saisissez le nom d'utilisateur **cisco** et le mot de passe **cisco** pour vous authentifier sur **FTP_Server**.

Étape 3: Chargez le fichier sur le serveur FTP.

a. À l'invite **ftp>**, saisissez la commande **dir** pour voir les fichiers stockés sur le serveur FTP distant.

b. Chargez le fichier **clientinfo.txt** sur le serveur FTP en saisissant la commande **put clientinfo.txt**.

c. À l'invite **ftp>**, saisissez la commande **dir** et vérifiez que le fichier **clientinfo.txt** se trouve désormais sur le serveur FTP.

d. Saisissez **quit** dans l'invite FTP pour fermer la session.

Partie 2 : Analyser le trafic FTP

a. Cliquez sur le périphérique **Sniffer1**, puis sur l'onglet **GUI**.

b. Parcourez les premiers paquets FTP de la session. N'oubliez pas de faire défiler la vue vers le bas pour afficher les informations de protocole de la couche applicative de chaque paquet. Cette procédure suppose qu'il s'agit de votre première session FTP. Si vous avez ouvert d'autres sessions, effacez le contenu de la fenêtre et répétez le processus de connexion et de transfert de fichier.

Quelle est la vulnérabilité de sécurité présentée par FTP ?

Comment mitiger cette vulnérabilité ?

Partie 3 : Afficher les messages syslog

Étape 1: Connectez-vous au routeur 2 à distance.

a. Depuis la ligne de commande **PC-B**, établissez une connexion Telnet avec **Router2**.

b. Utilisez le nom d'utilisateur **ADMIN** et le mot de passe **CISCO** pour l'authentification.

c. Saisissez les commandes suivantes à l'invite du routeur :

```
Router2# debug ip icmp
```

d. Tapez **logout** à l'invite pour fermer la session Telnet.

Étape 2: Créez et consultez les messages syslog.

a. Cliquez sur le périphérique **SYSLOG_SERVER** et accédez à l'onglet **Services**.

b. Cliquez sur le service **SYSLOG**. Vérifiez que le service est activé. Les messages syslog apparaissent ici.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Accédez à l'hôte PC-B et ouvrez l'onglet **Desktop**.

d. Ouvrez l'**invite de commandes** et envoyez une requête **ping** au routeur 2.

e. Accédez à l'hôte PC-A et ouvrez l'onglet **Desktop**.

f. Accédez à l'invite de commande et envoyez une requête **ping** au routeur 2.

g. Sur le serveur syslog, analysez les messages consignés dans le journal.

h. Il devrait y avoir quatre messages de PC-A et quatre de PC-B.

Indiquez les réponses d'écho qui correspondent à PC-A et celles qui correspondent à PC-B selon les adresses de destination? Expliquez votre réponse.

i. **Envoyez une requête** ping **au routeur 2 depuis PC-C.**

Quelle est l'adresse de destination des réponses ?

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco