Packet Tracer - Dépannage du routage inter-VLAN

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut	VLAN
R1	G0/1,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 10
	G0/1,30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 30
PC1	Carte réseau	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1	VLAN 10
PC3	Carte réseau	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1	VLAN 30

Objectifs

Partie 1 : détection des problèmes du réseau

Partie 2 : implémentation de la solution

Partie 3 : vérification de la connectivité réseau

Scénario

Dans cet exercice, vous allez résoudre des problèmes de connectivité provoqués par des configurations incorrectes de VLAN et de routage inter-VLAN.

Instructions

Partie 1 : Détection des problèmes du réseau

Examinez le réseau et localisez la source des problèmes de connectivité.

Les commandes que vous pouvez trouver utiles incluent :

```
R1# show ip interface brief
R1# show interface g0/1.10
R1# show interface g0/1.30
S1# show interface trunk
```

- Testez la connectivité et utilisez les commandes **show** nécessaires pour vérifier les configurations.
- Vérifiez que tous les paramètres configurés correspondent aux exigences indiquées dans le tableau d'adressage.
- Dressez la liste de tous les problèmes et des solutions possibles dans le **tableau de documentation**.

Tableau de documentation

Problèmes	Solutions

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Problèmes	Solutions

Partie 2 : Implémentation de la solution

Mettez en œuvre les solutions recommandées.

Partie 3 : Vérifiez la connectivité réseau

Vérifiez que les PC peuvent envoyer des requêtes ping aux autres PC et à R1. Si ce n'est pas le cas, continuez le dépannage jusqu'à ce que les requêtes ping aboutissent.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco