جامعة الدكتور يحي فارس -المدية-
سلسلة تمارين في الخوارزميات الثالثة -3-
مادة الإعلام الآلي

تمرين 1 :

ما هي أنواع الثوابت التالية:

$A = 1$
$B = vrai$
$test = 12.23$
$Spécialité =' m'$

تمرين 2 :

لدينا المتغيرات A, B من النوع صحيح، C, D من النوع حقيقي، و E, F من النوع منطقي. ما هو نوع المتغيرات التالية:

$A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, D3$

بحيث:

$A1 \leftarrow A + B, \quad B1 \leftarrow A * B, \quad C1 \leftarrow A/B$
$A2 \leftarrow C + B, \quad B2 \leftarrow C * D, \quad C2 \leftarrow A * C$
$A3 \leftarrow E$ ou $F, \quad B3 \leftarrow E$ et $F, \quad C3 \leftarrow (A > B), \quad D3 \leftarrow faux$

تمرين 3 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B : Entier
Début
  A ← 1
  B ← A + 3
  A ← 3
Fin

تمرين 4 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B, C بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B, C : Entier
Début
  A ← 3
  B ← 10
  C ← A + B
  B ← A + B
  A ← C
Fin

تمرين 5 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B, C بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B, C : Entier
Début
  A ← 3
  B ← 10
  C ← B **mod** A
  B ← B **div** A
  A ← **suc**(C)
Fin

تمرين 6 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B, C, D, E بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B, C, E : réel
D : booléen
Début
  A ← -3
  B ← 10
  E ← 16
  C ← B / A
  B ← **abs**(A)
  A ← **sqrt**(E)
  D ← A > B
  E ← A + B
Fin

تمرين 7 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B, C, D بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B, C, D : caractère
Début
  A ← 'F'
  B ← 'h'
  D ← 80
  C ← **ord**(A)
  B ← **char**(D)
  A ← **succ**('F')
  D ← **pred**(A)
Fin

تمرين 8 :

ما هي قيمة المتغيرات A, B, C, D, F بعد تنفيذ التعليمات التالية:

Variables A, B, C, D, F : booléen
Début
A ← vrai
B ← faux
C ← A **et** B
B ← C **ou** B
D ← **non** B
A ← **ord**(D)
Fin